

Estudio para análisis de falla EAF 369/2021

"Desconexión de transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta"

Fecha de Emisión: 30-12-2021

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	09/12/2021
Hora	20:52
Consumos desconectados (MW)	41.98
Demanda previa del sistema (MW)	10139.6
Porcentaje de desconexión	0.414%
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta / ET03T054SE038T054
Tipo de instalación	Transformador
Tensión nominal	110/12 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	Enel Transmisión Chile S.A.
RUT	77.282.311-8
Representante Legal	Ramón Castañeda Ponce
Dirección	Santa Rosa 76, Piso 8, Santiago.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Interrupor CT4 de S/E Recoleta / IM01T054PA008T054SE038T054
Propietario elemento fallado	Enel Transmisión Chile S.A.
RUT	77.282.311-8
Representante Legal	Ramón Castañeda Ponce
Dirección	Santa Rosa 76, Piso 8, Santiago.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta debido a la apertura de su interruptor de media tensión 52CT3, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de barra principal N°4 12 kV de dicha subestación.

En el instante en que se produce la desconexión, la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta se encontraba energizada y abasteciendo el 100% de los consumos de sus alimentadores conectados, desde el transformador N°3 110/12 kV a través de la interconexión de sus interruptores acopladores de media tensión BP3-BP4.

d.2 Fenómeno Físico:

DIS1: Pérdida de aislación. (*)

(*) Corresponde al fenómeno físico indicado por Enel Transmisión Chile S.A., sin entregar probatorios que lo respalden

La empresa Enel Transmisión Chile S.A. no envía probatorios que respalden el fenómeno físico indicado.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: No se han producido reiteraciones del fenómeno físico en instalaciones del propietario de la instalación afectada, durante los últimos 24 meses.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a la tulipa de la fase azul del interruptor 52CT4 de la barra principal N°4 de S/E Recoleta, el cual corresponde a un interruptor tripolar EFACEC modelo DIVAC 1731H, con una tensión nominal de 17.5 kV, una corriente nominal de 3.15 kA, de acuerdo con la información disponible en la plataforma Infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional. Adicionalmente, la empresa Enel Transmisión Chile S.A. indica que la subestación Recoleta corresponde a una subestación de bajada, en la que se encuentran 4 transformadores con una potencia instalada de 147.4 MVA, además de 15 alimentadores que abastecen a aproximadamente 65000 clientes de las comunas Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta.

Al respecto, la empresa Enel Transmisión Chile S.A. sí remite información de los mantenimientos realizados a las instalaciones involucradas en el evento, durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa Enel Transmisión Chile S.A. informa que la contingencia es clasificada como Urbana.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

13127: Recoleta

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (09-12-2021)	Informe de 5 días (15-12-2021)
Enel Transmisión Chile S.A.	10-12-2021	17-12-2021

2. Descripción del equipamiento afectado**a. Sistema de Generación****b. Sistema de Transmisión**

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Recoleta	ST Zonal	Transformador N°3 110/12 kV	20:52	22:15
S/E Recoleta	ST Zonal	Barra principal N°3 12 kV	20:52	22:15
S/E Recoleta	ST Zonal	Barra principal N°4 12 kV	20:52	10:31 (10-12-2021) (*)

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A.

(*) Corresponde a horario de finalización de trabajos en la barra N°4 de 12 kV de S/E Recoleta, según SDCF N°2021110033.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Recoleta	Einstein	NI	0.13	0.001	NI	20:52	22:15	21:14
Recoleta	Einstein	NI	1.90	0.019	NI	20:52	22:15	22:19
Recoleta	Einstein	NI	1.78	0.018	NI	20:52	22:15	22:39
Recoleta	Santa Clara	NI	1.50	0.015	NI	20:52	22:15	22:19
Recoleta	Aguirre Luco	NI	5.00	0.049	NI	20:52	22:15	22:19
Recoleta	Juan Cristóbal	NI	0.22	0.002	NI	20:52	22:15	20:59
Recoleta	Juan Cristóbal	NI	0.37	0.004	NI	20:52	22:15	22:19
Recoleta	Juan Cristóbal	NI	0.41	0.004	NI	20:52	22:15	22:37
Recoleta	Zapadores	NI	1.07	0.011	NI	20:52	22:15	22:10
Recoleta	Zapadores	NI	2.16	0.021	NI	20:52	22:15	22:19
Recoleta	Zapadores	NI	0.77	0.008	NI	20:52	22:15	22:35
Recoleta	Nahuelbuta	NI	2.32	0.023	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	21:02
Recoleta	Nahuelbuta	NI	0.80	0.008	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:37
Recoleta	Nahuelbuta	NI	0.88	0.009	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:49
Recoleta	Las Canteras	NI	4.46	0.044	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	21:06

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Recoleta	Los Cardenales	NI	2.41	0.024	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	21:03
Recoleta	Los Cardenales	NI	0.15	0.001	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:24
Recoleta	Recoleta	NI	0.90	0.009	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	20:57
Recoleta	Recoleta	NI	1.51	0.015	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	21:10
Recoleta	Recoleta	NI	1.38	0.014	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:36
Recoleta	Recoleta	NI	1.13	0.011	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:40
Recoleta	Fontova	NI	4.06	0.040	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	20:56
Recoleta	Principal	NI	1.34	0.013	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:24
Recoleta	Principal	NI	2.36	0.023	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:36
Recoleta	Pincoya	NI	0.79	0.008	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	20:55
Recoleta	Pincoya	NI	0.63	0.006	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	20:57
Recoleta	Pincoya	NI	0.26	0.003	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	21:00
Recoleta	Pincoya	NI	1.29	0.013	NI	20:52	(*) 10:31 (10-12-2021)	22:30

Total: 41.98 MW 0.414%

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A.

(*) Corresponde a horario de finalización de trabajos en la barra N°4 de 12 kV de S/E Recoleta, según SDCF N°2021110033.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Recoleta	Einstein	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.13	1.38	0.37	0.048
Recoleta	Einstein	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.90	1.38	1.45	2.755
Recoleta	Einstein	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.78	1.38	1.78	3.174
Recoleta	Santa Clara	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.50	1.38	1.45	2.175
Recoleta	Aguirre Luco	Enel Distribución S.A.	Regulado	5.00	1.38	1.45	7.250
Recoleta	Juan Cristóbal	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.22	1.38	0.12	0.026
Recoleta	Juan Cristóbal	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.37	1.38	1.45	0.537
Recoleta	Juan Cristóbal	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.41	1.38	1.75	0.718
Recoleta	Zapadores	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.07	1.38	1.30	1.391
Recoleta	Zapadores	Enel Distribución S.A.	Regulado	2.16	1.38	1.45	3.132
Recoleta	Zapadores	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.77	1.38	1.72	1.322

Recoleta	Nahuelbuta	Enel Distribución S.A.	Regulado	2.32	13.65	0.17	0.387
Recoleta	Nahuelbuta	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.80	13.65	1.75	1.400
Recoleta	Nahuelbuta	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.88	13.65	1.95	1.716
Recoleta	Las Canteras	Enel Distribución S.A.	Regulado	4.46	13.65	0.23	1.041
Recoleta	Los Cardenales	Enel Distribución S.A.	Regulado	2.41	13.65	0.18	0.442
Recoleta	Los Cardenales	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.15	13.65	1.53	0.230
Recoleta	Recoleta	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.90	13.65	0.08	0.075
Recoleta	Recoleta	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.51	13.65	0.30	0.453
Recoleta	Recoleta	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.38	13.65	1.73	2.392
Recoleta	Recoleta	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.13	13.65	1.80	2.034
Recoleta	Fontova	Enel Distribución S.A.	Regulado	4.06	13.65	0.07	0.271
Recoleta	Principal	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.34	13.65	1.53	2.055
Recoleta	Principal	Enel Distribución S.A.	Regulado	2.36	13.65	1.73	4.091
Recoleta	Pincoya	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.79	13.65	0.05	0.040
Recoleta	Pincoya	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.63	13.65	0.08	0.053
Recoleta	Pincoya	Enel Distribución S.A.	Regulado	0.26	13.65	0.13	0.035
Recoleta	Pincoya	Enel Distribución S.A.	Regulado	1.29	13.65	1.63	2.107


Cientes Regulados : 41.35 MWh

Cientes Libres : 0.00 MWh

Total : 41.35 MWh

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado la empresa Enel Transmisión Chile S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



Se aprecia que gran parte de los consumos se recuperó en un tiempo menor e igual al esperado.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	33.58	0.07	503.76
Último 20 %	8.40	1.63	5.14
100 % Total	41.98	1.63	25.70

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10139.6 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Angamos (ANG1 y ANG2), Cipreses (U2 y U3), Cochrane (CCH1 y CCH2), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Kelar (TG2), Mejillones (CTM3), Pehuenche (U1 y U2) y Ralco (U1).

Operación Programada

En Anexo N°1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 09 de diciembre de 2021.

Operación Real

En Anexo N°2 se adjunta el detalle de la generación real del día 09 de diciembre de 2021.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo N°3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 09 de diciembre de 2021.

Mantenimientos

En Anexo N°4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 09 de diciembre de 2021.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, con las siguientes particularidades:

- Las barras N°1 y N°2 de 110 kV de S/E Recoleta se encontraban separadas a través del estado abierto del interruptor seccionador HS1.
- El transformador N°1 110/12 kV se encontraba conectado a la barra N°1 de 110 kV de S/E Recoleta.
- El transformador N°4 110/12 kV de S/E Recoleta se encontraba fuera de servicio.
- Las barras principales N°3 y N°4 de 12 kV de S/E Recoleta se encontraban abasteciendo sus respectivas cargas desde el transformador N°3 110/12 kV.
- El alimentador El Roble asociado a la barra principal N°3 12 kV de S/E Recoleta, se encontraba abastecido en un 100% de sus consumos desde redes de distribución.

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A.:

"A las 20:52 horas del pasado jueves 9 de diciembre de 2021, se produce la desconexión automática del transformador 110/12 kV N°3, en subestación Recoleta, debido a la actuación de la protección de respaldo por sobrecorriente de fase, producto de una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de la barra principal N°4."

Adicionalmente, la empresa Enel Transmisión Chile S.A. realizó trabajos de reparación en la barra N°4 12 kV de S/E Recoleta, según la solicitud de desconexión de curso forzoso N°2021110033:

2021110033	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	Curso Forzoso	SubEstación ➤ S/E RECOLETA ➤ Tipo: barras - BA S/E RECOLETA 12KV BP4 Tipo: barras - BA S/E RECOLETA 12KV BA4 ➤ Desconexión / Origen Interno / Curso Forzoso ➤ No tiene consumo afectado ➤ Trabajos a Realizar: Inspección, evaluación y reparación de barras 12 kV N°4 y barra transferencia. ➤ Desc. Nivel Riesgo: Se requiere realizar desconexión de curso forzoso de barras 12 kV N°4 y barra 12kV de transferencia para evaluar y reparar daños provocados por explosión ocurrida en posición del interruptor 12 kV a barra principal N°4 del TR04, según informe de falla N°2021003406. Consumos son respaldados por redes de distribución. ➤ Comentarios Adicionales: Inspección, evaluación y reparación de barras 12 kV N°4 y barra transferencia.	10-12-2021 00:00 Fecha Efectiva Inicio 09-12-2021 23:22	10-12-2021 07:00 Fecha Efectiva Fin 10-12-2021 10:31	Ejecución Exitosa
------------	-----------------------------	---------------	--	--	---	-------------------

Sin embargo, una vez finalizados los trabajos, se produce una falla en el transformador N°4 110/12 kV, quedando fuera de servicio hasta la fecha de emisión de este Estudio:

Ver Carga Archivo Histórico	2021003406	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	Interno	➤ SubEstación: S/E RECOLETA ➤ Elementos: Tipo: transformadores2d - RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 ➤ Origen Interno ➤ Causa Principal: Causa Presunta: ➤ Zona Afectada: Metropolitana ➤ Comuna: ➤ Reporta: ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. ➤ Consumo Regulado ➤ Empresas Afectadas: -ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A./ Pérdida :30/ Región Metropolitana -ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A./ Pérdida :30/ Región Metropolitana	En investigación.	09-12-2021 10:18	16-12-2021 10:18
---	------------	-----------------------------	---------	---	-------------------	------------------	------------------

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Enel S.A. indica que:


"Se inspecciona visualmente la posición del interruptor de la barra N°4, encontrando la celda completamente siniestrada.

Se realiza limpieza completa y pruebas de tensión aplicada, con resultados positivos, quedando ambas barras operativas, salvo la posición asociada al interruptor barra principal N°4, la cual quedo aislada y desconectada.

Durante el segundo semestre del año 2022, se realizará el reemplazo del interruptor siniestrado y sus componentes. no hay acciones correctivas de corto plazo."

- c) Acciones correctivas a largo plazo:
- o La empresa Enel S.A. indica que no aplica acciones correctivas de largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
20:52	Enel Transmisión	Apertura automática del interruptor 52CT3 de S/E Recoleta, correspondiente al lado de media tensión del transformador N°3 110/12 kV de dicha subestación, por operación de sus sistemas de protecciones asociados.

- La hora señalada corresponde a lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
09-12-2021	Enel Transmisión	20:54	Enel Transmisión informa que se encuentran despejadas las barras principales N°3 y N°4 de S/E Recoleta, luego de realizar maniobras de apertura de interruptores y alimentadores asociados al transformador N°3 110/12 kV.
09-12-2021	Enel Transmisión	20:56	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Fontova, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
09-12-2021	Enel Transmisión	21:06	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Las Canteras, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:15	Cierre del interruptor 52CT3 de S/E Recoleta asociado al lado de media tensión del transformador N°3 110/12 kV, quedando energizada en vacío la barra principal N°3 12 kV.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:19	Cierre de los interruptores asociados a los alimentadores de la barra principal N°3 Einstein, Santa Clara, Aguirre Luco, Juan Cristóbal y Zapadores, se recupera el 100% de los consumos asociados a dichos alimentadores.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:24	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Los Cardenales, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:30	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Pincoya, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:36	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Principal, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:40	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Recoleta, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
09-12-2021	Enel Transmisión	22:49	Se recupera el 100% del consumo del alimentador Nahuelbuta, asociado a la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta, por red de distribución.
10-12-2021	Enel Transmisión	10:31	Energización de barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta. (*)

- Las fecha y las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A.

(*) Corresponde a horario de finalización de trabajos en la barra N°4 de 12 kV de S/E Recoleta, según SDCF N°2021110033.



7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta debido a la apertura de su interruptor de media tensión 52CT3, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de barra principal N°4 12 kV de dicha subestación.

En el instante en que se produce la desconexión, la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta se encontraba energizada y abasteciendo el 100% de los consumos de sus alimentadores conectados, desde el transformador N°3 110/12 kV a través de la interconexión de sus interruptores acopladores de media tensión BP3-BP4.

A raíz del evento en cuestión, resultaron afectados 41.98 MW de consumos asociados a los clientes de la empresa Enel Distribución S.A. abastecidos desde las barras principales N°3 y N°4 de S/E Recoleta.

Registros del sistema de protecciones asociado al transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta



En el primer registro oscilográfico se aprecia la presencia de una elevada corriente residual, sin mostrar corrientes de falla en ninguna de las tres fases medidas por el sistema de protecciones del transformador, posteriormente, se observa la evolución de la falla con la presencia de sobrecorriente en la fase B, para finalizar en una falla con la presencia de elevadas corrientes de cortocircuito en las tres fases, además, de la presencia de la componente residual.

La empresa Enel Transmisión Chile S.A. indica que no posee el registro de canales digitales debido a la tecnología del sistema de protecciones del transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta, por lo que no se puede corroborar que la protección de sobrecorriente de fase asociada a la barra N°3 fue la que operó y envió orden de apertura sobre el interruptor 52CT3, como indica la empresa en su informe de falla de 5 días asociado al evento.

Tampoco se dispone de registros de las protecciones asociadas a la barra N°3 de S/E Recoleta, habida cuenta que la falla ocurrió en el interruptor 52CT4.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 9 de diciembre de 2021 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 9 de diciembre de 2021 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 9 de diciembre de 2021 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 9 de diciembre de 2021 (Anexo N°4).
- Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Enel Transmisión Chile S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por la empresa Enel Transmisión Chile S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Enel Transmisión Chile S.A.

- Envío fuera de plazo del informe de falla de 5 días relacionado con el evento analizado en este Estudio.
- Completitud de la información correspondiente al Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas Enel Transmisión Chile S.A. y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se presume correcta operación en respaldo del sistema de protecciones asociado al transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta.

No se dispone de suficientes antecedentes que permitan concluir respecto a la operación del interruptor 52CT3 de S/E Recoleta.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

- a) A las 20:52 del día 9 de diciembre, se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta debido a la apertura de su interruptor de media tensión 52CT3, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de barra principal N°4 12 kV de dicha subestación. En el instante en que se produce la desconexión, la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta se encontraba energizada y abasteciendo el 100% de los consumos de sus alimentadores conectados, desde el transformador N°3 110/12 kV a través de la interconexión de sus interruptores acopladores de media tensión BP3-BP4.

A raíz del evento en cuestión, resultaron afectados 41.98 MW de consumos asociados a los clientes de la empresa Enel Distribución S.A. abastecidos desde las barras principales N°3 y N°4 de S/E Recoleta.

- b) No hay certeza de incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta.
- c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".
- d) Para el desarrollo del evento no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 09 de diciembre de 2021.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

- a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

Se solicitará a la empresa Enel Transmisión Chile S.A. lo siguiente:

- o Plan de acción, con fechas incluidas, orientado a la actualización del sistema de protecciones asociado al transformador N°3 110/12 kV de S/E Recoleta, de manera de obtener los registros secuenciales y de canales digitales de cada evento de falla que ocurra en la instalación.
- o Aclaración de la protección operada en S/E Recoleta encargada de enviar la orden de desenganche sobre el interruptor que despejó la falla, dado que se menciona y envían registros oscilográficos de la protección de sobrecorriente de respaldo del transformador N°3 110/12 kV, no así de la protección de sobrecorriente de la barra N°3 12 kV.

En caso de que haya operado la protección de respaldo del transformador (lado 110 kV), en lugar de la protección de sobrecorriente de la barra N°3 12 kV, indicar las razones y las medidas correctivas para normalizar la coordinación entre las protecciones asociadas a la posición N°3 de S/E Recoleta, frente a fallas en la barra.

b) Solicitudes de ampliación de información

Se solicitará a la empresa Enel Transmisión Chile S.A. lo siguiente:

- Información faltante correspondiente al informe de falla de 5 días asociado al evento analizado en este Estudio, de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019.
- Indicar medidas preventivas/disuasivas orientadas a evitar la reiteración del fenómeno físico causante del evento analizado en este Estudio (DIS1: Pérdida de aislación), considerando que la misma causa fue la que provocó la desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV en el horario de las 10:18 horas del mismo día.
- Detalles de los consumos afectados durante el evento analizado en este Estudio, en particular: Número de clientes afectados por alimentador, comunas afectadas por alimentador y denominación NEMA de cada alimentador.
- Horario y detalle de las maniobras de apertura de interruptores y alimentadores asociados a la barra principal N°3 12 kV de S/E Recoleta, descrita en términos generales como maniobra de normalización a las 20:54 horas del día 9 de diciembre, indicada en el punto 7.2 de su informe de falla de 5 días asociado al evento analizado en este Estudio.
- Fecha, horario y descripción de la maniobra de normalización orientada a la energización de la barra principal N°4 12 kV de S/E Recoleta.
- Estado operacional actual del transformador N°4 110/12 kV de S/E Recoleta.

ANEXO N° 1

Detalle de la generación programada para el día 09 de diciembre de
2021

Edificios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	
Total	1156	961	823	770	757	791	805	796	701	562	525	538	639	805	937	1061	1178	1313	1391	1430	1330	1126	977	870	22.241	
PE-TCHAMMA	0	0	0	8	23	49	46	23	21	5	6	15	22	34	40	49	66	88	71	41	19	2	0	0	626	
PE-SIERRAGORDA	6	9	0	15	22	35	37	23	28	8	3	16	40	54	70	80	95	100	102	81	47	15	4	4	938	
PE-VALLEDOSVENTOS	2	4	5	0	4	5	4	5	4	2	8	25	8	4	4	25	48	68	71	54	29	41	1	1	592	
PE-CERRITIGRE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	37	110	123	133	127	127	131	138	139	98	61	16	1243	
PE-CALAMA	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	12	47	70	70	70	70	70	70	99	68	30	0	0	690	
PE-TALTAL	6	11	0	29	49	48	30	41	27	10	8	28	40	43	37	20	3	3	3	3	3	2	13	4	591	
PE-SARCO	68	34	15	9	5	5	3	6	6	5	4	4	4	4	4	4	7	27	35	46	50	38	24	13	9	440
PE-CABOLEONES-1	51	28	13	5	2	1	2	3	4	4	4	4	5	6	9	13	18	24	29	30	29	26	20	13	6	346
PE-CABOLEONES-2	38	20	10	3	3	2	1	1	1	1	2	3	5	5	13	19	25	30	30	27	22	16	10	8	299	
PE-CABOLEONES-3	92	57	29	14	5	5	7	9	5	5	19	12	8	5	19	23	35	41	46	45	44	44	27	16	433	
PE-SANJUAN	52	40	22	14	8	6	3	3	2	3	3	4	7	8	13	19	28	36	41	42	35	22	16	12	437	
PE-PUNTAACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	56
PE-ELBARRAYAN	33	25	17	11	5	5	5	5	5	7	8	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	0	1	165
PE-TALINAYPONIENTE	31	24	18	8	3	1	1	2	3	3	3	2	3	4	4	6	6	6	5	4	3	2	1	1	1	153
PE-TALINAYORIENTE	12	7	4	3	3	1	1	2	4	8	8	5	6	11	7	17	22	25	25	23	19	14	8	4	3	233
PE-PUNTAAGUERRA	25	15	7	4	3	3	3	3	3	11	7	12	11	4	7	14	17	22	25	2	2	1	3	0	0	139
PE-LOSCURRUCOS	15	9	6	3	1	1	1	2	4	5	7	8	8	6	7	7	8	9	9	9	9	8	6	3	2	118

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	
Total	0	0	0	0	0	0	0	30	740	2225	3078	3417	3715	3878	3951	3991	3946	3833	3576	2803	1087	78	1	0	0	40,348
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	5	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	20
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	3	0	3	3	5	6	4	1	0	0	0	0	29
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	3	9	11	0	0	0	14	0	14	14	13	13	9	3	0	0	0	0	102
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10
PFV-LOSPLUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	9	0	0	21	0	20	18	15	10	0	0	0	0	0	0	116
PFV-SANTASABEL	0	0	0	0	0	0	7	20	104	1330	1431	98	143	141	144	70	137	128	133	90	40	0	0	0	0	1431
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	9	38	63	71	75	0	80	80	78	73	64	40	10	1	0	0	0	0	680
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ATACAMA-SOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	62	76	108	116	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
PFV-NUUEQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	18	77	89	89	89	89	89	90	90	87	87	76	23	1	0	0	0	970
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	27	71	84	91	94	77	48	94	91	50	79	70	26	0	0	0	0	0	902
PFV-LESYA	0	0	0	0	0	0	0	15	51	32	45	51	52	52	52	53	43	51	52	3	0	0	0	0	0	393
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	93
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	17	54	80	89	92	92	91	32	33	79	48	44	12	0	0	0	0	0	763
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	96
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	6	18	20	18	20	16	17	17	18	0	17	13	4	0	0	0	0	0	182
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	4	13	15	14	15	13	13	12	1										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Trayectoria de Cotas	Inicial
CIPRESES	1295,25
COLBUN	431,32
MACHUCA	256,52
PEHUENCHE	642,20
POLCURA	735,00
EL TORO	1320,94
ANGOSTURA	316,50
PANGUE	507,96
RALCO	721,36
CANUTILLAR	235,35
RAPEL	104,08

Posiciones Marginales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
Pimontes220	90.0	88.0	90.7	91.0	91.3	91.2	91.1	83.4	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	68.4	86.8	90.7	92.5	91.5	52.73
Tarapaca220	78.8	76.4	78.8	78.7	78.7	78.7	78.3	75.4	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4	47.55
Cucero220	78.8	76.4	78.8	78.7	78.7	78.7	78.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		71.24
Atacama220	77.2	74.9	77.2	77.2	77.2	77.2	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		70.82
Kaputari220	72.1	69.8	72.1	72.1	72.1	72.1	75.0	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.45
LosChangos220	72.2	69.9	72.2	72.2	72.2	72.2	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.47
Antofagasta110	80.4	78.1	80.4	80.4	80.4	80.4	79.1	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		71.69
DMargoso220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Cardones220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Maitencillo20	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Pkacur220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Quillota220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Polipazco500	73.1	70.8	73.1	73.1	73.2	73.2	75.9	75.9	67.8	67.8	67.7	67.7	65.0	61.5	61.5	56.2	60.5	61.4	67.8	81.2	81.3	81.5	80.5	79.4	69.96
Novena220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.7	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Aljahuel220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Anaco220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Concepcion154	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60
Chama220	72.7	70.4	72.7	72.6	72.6	72.7	75.3	75.4	67.6	67.6	67.6	67.5	64.9	61.4	61.4	56.2	60.4	61.4	67.6	80.3	80.3	80.7	79.4		69.60

ANEXO N° 2

Detalle de la generación real del día 09 de diciembre de 2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANEXO N° 3

Detalle del movimiento de centrales e informe diario del Coordinador
Eléctrico Nacional correspondiente al día 09 de diciembre de 2021

[illegible]

INFORME DIARIO

Jueves 09 de Diciembre del 2021



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
AILLIN	-	46.9	-	PMG, P	Mantos Blancos-MIMB	0.0	0.0	-	
ATACAMA SOLAR S.A.	-	0.0	-	P	Mariposas	72.0	69.4	-3.61 %	PMG
Abanico	737.6	734.8	-0.38 %		Masisa	187.2	119.6	-36.11 %	
Aguas Blancas Diésel	0.0	0.0	-	PMG	Maule	0.0	0.0	-	
Alena	1331.1	1092.2	-17.94 %	P	Mejillones IEM	6336.0	6346.4	+0.16 %	
Alfalfal	3209.8	2804.2	-12.63 %		Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
Alfalfal 2	-	0.0	-		Mejillones-CTM1 Fuel Oil	-	0.0	-	
Alhué	0.0	0.0	-		Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
Alto Renaico	24.0	24.0	-0.15 %	PMG	Mejillones-CTM3 Diésel	0.0	0.0	-	
Ancoa	468.0	452.9	-3.23 %		Mejillones-CTM3 GNL	3849.8	4562.8	+18.52 %	
Andes Diésel	0.0	0.0	-		Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	-	-	
Andes FO6	0.0	0.0	-		Mejillones-PAM	408.0	493.1	+20.86 %	RO
Andina-CTA	0.0	0.0	-	MM	Mercurio Sur	19.8	34.5	+74.35 %	P
Angamos-ANG1	5913.5	5978.3	+1.10 %		Mocho	176.9	175.0	-1.09 %	
Angamos-ANG2	6409.2	5973.0	-6.81 %		NEGRETE	468.4	564.6	+20.53 %	
Angostura	1074.6	1396.0	+29.90 %		Nalcas	48.8	47.9	-1.84 %	PMG
Antilhue	0.0	0.0	-		Nehuenco 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Antuco	3562.0	3481.0	-2.27 %	RO	Nehuenco 1 GNL	0.0	0.0	-	RO
Arauco	0.0	0.8	GNP	LF	Nehuenco 1 Gas Arg	7457.1	7624.0	+2.24 %	
Arica-GMAR	0.0	0.0	-		Nehuenco 2 Diésel	0.0	0.0	-	MM
Arica-M1AR	0.0	0.0	-		Nehuenco 2 GNL	0.0	0.0	-	MM
Arica-M2AR	0.0	0.0	-	MM	Nehuenco 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
Atacama-1 Diésel	434.0	111.7	-74.26 %		Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-1 GNL	0.0	313.1	GNP	RO	Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Atacama-2 Diésel	0.0	394.8	GNP		Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	1204.0	(*)GNP	
Atacama-2 GNL	0.0	0.0	-	RO	Newen Diésel	0.0	0.0	-	
Bess Andes	-	0.4	GNP		Newen Gas	0.0	0.0	-	
Bess Angamos	-	0.4	GNP		Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
Bess Cochrane	-	0.6	GNP		Newen Propano	0.0	-	-	
Blanco	709.0	960.8	+35.51 %		Norgener-NT01	2623.0	2544.7	-2.99 %	LF
Bocamina 2	8389.2	7731.0	-7.85 %	RO	Norgener-NT02	2763.8	2571.1	-6.98 %	
CALAMA	690.3	957.5	+38.71 %	P	Norgener-NT02 Fuel Oil	-	0.0	-	
CAMPOS DEL SOL	404.6	336.6	-16.81 %	P	Nueva Aldea 1	336.0	66.9	-80.10 %	
CERRO DOMINADOR CSP	0.0	0.0	-	DF	Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	
CMPC Cordillera	0.0	0.0	-	MM	Nueva Aldea 3	888.0	621.0	-30.07 %	LF
CMPC Laja	0.0	0.0	-	MM	Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	DF
CMPC Pacífico	552.9	675.5	+22.17 %		Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	DF
CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	MM	Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
CMPC Tissue	-	39.2	-	PMG	Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	MM
COMBARBALA	0.0	0.0	-	P	Ojos de Agua	124.1	123.9	-0.20 %	PMG
Callao	3.6	2.7	-23.17 %	PMG	Olivos	36.0	30.0	-16.67 %	
Calle Calle	0.0	0.0	-	DF	PFV AZABACHE	58.5	85.1	+45.38 %	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Campiche	4100.2	5589.0	(*) +36.31 %	RO
Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Gas Arg	840.0	1139.0	+35.60 %	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Gas Arg	1140.0	1786.0	+56.67 %	
Candelaria Solar	17.9	27.6	+54.58 %	
Canutillar	1253.2	1491.0	+18.98 %	
Capullo	98.4	94.3	-4.17 %	
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	154.0	163.9	+6.43 %	PMG
Carilafquén	216.0	358.9	+66.16 %	
Castilla	-	0.0	-	PMG
Celco	0.0	1.1	GNP	LF
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-	LF, RO
Cenizas	0.0	0.0	-	
Cerro Tigre	1243.1	414.4	-66.66 %	P
Chacabuquito	372.0	392.0	+5.38 %	
Chacayes	2104.9	1579.3	-24.97 %	
Chagual	0.0	0.0	-	
Chapiquiña	133.9	150.7	+12.54 %	
Chiburgo	305.0	305.0	-	PMG
Chillan	-	0.0	-	
Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
Cholguán	216.0	162.1	-24.96 %	
Cholguán IFO	-	0.0	-	
Chuyaca	0.0	0.0	-	
Cipreses	2078.3	1601.6	-22.94 %	
Cipresillos	-	0.0	-	PMG
Cochrane-CCH1	3953.7	4367.9	+10.48 %	
Cochrane-CCH2	3612.3	4375.7	+21.13 %	
Cogen. Aconcagua	120.0	161.6	+34.64 %	LF
Cogen. Biobío	492.0	0.0	-100.00 %	DF
Colbún	2722.8	2688.0	-1.28 %	
Colihues Diésel	-	0.0	-	
Colihues HFO	0.0	0.0	-	RO
Colmito Diésel	0.0	126.0	GNP	
Colmito GNL	0.0	0.0	-	
Concón	0.0	0.0	-	PMG
Constitución	0.0	0.0	-	PMG
Convento Viejo	86.4	105.4	+21.94 %	
Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
Coronel GNL	0.0	0.0	-	
Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
Coya	0.0	0.0	-	
Cumbres	199.2	142.6	-28.42 %	
Curillínque	1728.3	1390.1	-19.57 %	RO
Dadinco	8.7	13.8	+58.87 %	
Degañ	0.0	0.0	-	LF
Degañ 2	0.0	0.0	-	DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Del Desierto	-	0.0	-	PMG, P
PFV Diego de Almagro Sur	-	0.0	-	P
PFV EL SALITRAL	33.6	33.7	+0.41 %	P
PFV Las Majadas	95.7	80.5	-15.95 %	P
PFV PLAYERITO	19.6	30.1	+53.18 %	P
PFV PLAYERO	19.5	30.3	+55.30 %	P
PFV PMGD Esfena	-	14.2	GNP	P
PFV RÍO ESCONDIDO	1651.3	1190.9	-27.88 %	P
PFV SANTA ISABEL	1414.4	1435.6	+1.50 %	P
PFV SOL DE LILA	269.8	452.1	+67.53 %	P
PFV Sol de los Andes	-	344.3	GNP	P
PFV Sol del Desierto	371.9	32.6	-91.23 %	P
PFV Sol del Norte	-	0.0	-	PMG, P
PFV de los Andes	-	0.0	-	PMG, P
PMG CH Corrales	-	69.9	-	PMG, P
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	GNP	P
Pajonales	0.0	0.0	-	
Palacios	46.9	37.7	-19.57 %	PMG
Palmucho	740.3	738.9	-0.20 %	
Pangue	930.0	2339.7	(*) +151.58 %	RO
Parque Eólico Mesamávida	-	0.0	-	P
Pehuenche	4556.0	4148.3	-8.95 %	
Peuchén	369.6	329.3	-10.91 %	
Pilmaiquén	464.0	471.3	+1.58 %	RO
Placilla	0.0	4.6	-	PMG
Planta Valdivia	505.0	346.5	-31.39 %	LF
Pretty Field	22.1	19.0	-13.90 %	P
Providencia	48.0	27.1	-43.54 %	
Puente Solar	22.0	28.0	+27.34 %	P
Pulelfu	79.2	77.2	-2.53 %	PMG
Pullínque	351.1	358.0	+1.95 %	
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	DF
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
Puntilla	314.0	366.6	+16.75 %	
Queltehues	683.6	712.5	+4.23 %	DF
Quilleco	715.8	646.0	-9.75 %	
Quintay	0.0	0.0	-	PMG
Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	RO
Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
Quintero 1A Gas Arg	0.0	1334.0	(*)GNP	
Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
Quintero 1B Gas Arg	0.0	1421.0	(*)GNP	
RENAICO 2	-	0.0	-	
Ralco	2826.5	2966.7	+4.96 %	RO
Rapel	0.0	0.0	-	
Rauquén	61.6	101.9	+65.49 %	
Renaico	93.1	112.8	+21.22 %	PMG
Renca	0.0	0.0	-	
Rinconada	55.1	91.0	+65.14 %	
Rucatayo	521.0	534.2	+2.54 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Deuco	-	0.0	-	
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
Digua	264.0	264.3	+0.12 %	
Domeyko	337.4	336.6	-0.25 %	P
Don Jorge	24.6	32.7	+33.19 %	
Dos Valles	2.0	0.0	-100.00 %	PMG
El Paso	790.0	489.5	-38.04 %	
El Peñón	0.0	0.0	-	
El Pinar	-	0.0	-	
El Rincón	5.5	5.5	-	PMG
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	4784.9	4753.1	-0.67 %	RO
El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
Emelda 1	0.0	0.0	-	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Enaex-CUMMINS	0.0	0.0	-	
Enaex-DEUTZ	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	354.2	-7.77 %	RO
Escuadrón	96.0	125.5	+30.73 %	LF
Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	0.0	-	
Eólica Aurora	2030.3	1254.4	-38.22 %	
Eólica Cabo Leones 1	346.2	270.1	-21.99 %	
Eólica Cabo Leones 2	299.3	229.6	-23.28 %	
Eólica Cabo Leones 3	623.5	237.4	-61.92 %	
Eólica Canela	3.5	7.8	+124.64 %	
Eólica Canela 2	24.3	56.3	+131.58 %	
Eólica Cuel	414.9	364.6	-12.13 %	
Eólica El Arrayán	165.1	182.3	+10.43 %	
Eólica El Maitén	128.2	76.7	-40.17 %	
Eólica La Esperanza	144.6	152.9	+5.76 %	PMG
Eólica La Estrella	215.1	248.6	+15.59 %	
Eólica La Flor	382.3	429.5	+12.36 %	
Eólica Lebu	100.2	41.4	-58.73 %	PMG
Eólica Los Buenos Aires	353.6	341.6	-3.38 %	
Eólica Los Cururos	137.5	105.6	-23.23 %	
Eólica Monte Redondo	88.7	16.6	-81.28 %	
Eólica Punta Colorada	55.6	54.2	-2.52 %	
Eólica Punta Palmeras	64.6	61.8	-4.40 %	
Eólica Punta Sierra	138.7	146.5	+5.58 %	RO
Eólica Renaico	1293.1	1148.8	-11.16 %	
Eólica San Gabriel	1939.6	1994.5	+2.83 %	
Eólica San Juan	437.0	290.3	-33.56 %	
Eólica San Pedro	269.4	221.1	-17.93 %	LF
Eólica San Pedro 2	377.7	336.1	-11.02 %	LF
Eólica Sarco	440.4	336.7	-23.55 %	
Eólica Sierra Gorda	937.5	915.6	-2.33 %	
Eólica Talinay Oriente	232.8	288.1	+23.74 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Rucúe	1665.8	1564.0	-6.11 %	
Río Colorado	132.0	123.5	-6.44 %	
Río Huasco	22.3	30.1	+34.77 %	
Río Picoquén	76.8	77.0	+0.23 %	
SF Energía	1354.5	931.6	-31.22 %	
San Andrés	922.2	977.3	+5.97 %	
San Clemente	72.0	72.0	-	PMG
San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Diésel	0.0	0.0	-	RO
San Isidro 1 GNL	3171.1	4550.2	(*) +43.49 %	
San Isidro 1 Gas Arg	1977.7	3278.0	(*) +65.75 %	
San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	-	RO
San Isidro 2 GNL	4502.8	6900.6	(*) +53.25 %	
San Isidro 2 Gas Arg	650.5	1026.3	+57.76 %	
San Javier	26.3	40.0	+52.12 %	P
San Lorenzo 1	29.3	19.7	-32.80 %	
San Lorenzo 2	26.1	9.7	-62.91 %	
San Lorenzo 3	7.0	7.3	+4.71 %	
San Ramiro	69.4	74.2	+6.78 %	
Santa Fe	51.1	78.4	+53.27 %	
Santa Lidia	0.0	0.0	-	
Santa Marta	240.0	169.0	-29.58 %	
Santa María	8975.8	8626.0	-3.90 %	
Santa Rita	12.6	27.7	+119.51 %	
Sauzal	1701.0	1549.9	-8.88 %	RO
Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
Sauzalito	240.0	255.7	+6.53 %	
Solar Aguila 1	7.6	14.4	+89.87 %	
Solar Almeyda	564.7	510.0	-9.68 %	
Solar Andes	221.8	216.1	-2.56 %	
Solar Andes 2A	719.9	742.6	+3.14 %	
Solar Antay	75.2	65.3	-13.11 %	PMG
Solar Atacama 2	850.0	1559.8	+83.50 %	
Solar Carrera Pinto	823.6	850.7	+3.29 %	
Solar Cerro Dominador	976.6	1052.9	+7.82 %	
Solar Chañares	330.7	307.3	-7.09 %	
Solar Diego de Almagro	248.2	216.9	-12.61 %	
Solar Doña Carmen	271.7	130.6	-51.93 %	
Solar El Pelicano	1105.6	1120.6	+1.36 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
Solar El Romero	1580.7	1619.2	+2.44 %	
Solar FV Bolero	1427.4	1340.7	-6.07 %	
Solar Finis Terrae	861.9	1064.9	+23.55 %	LF
Solar GPG San Pedro	763.1	770.0	+0.90 %	
Solar Huatacondo	680.5	725.7	+6.65 %	
Solar Jama	323.2	374.4	+15.83 %	
Solar Javiera	526.7	576.1	+9.39 %	
Solar La Huayca 2	106.3	165.6	+55.89 %	
Solar La Silla	14.5	17.5	+20.97 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Eólica Talinay Poniente	152.8	190.9	+24.98 %		Solar Lalackama	594.1	522.9	-11.98 %	
Eólica Taltal	590.7	874.3	+48.02 %		Solar Lalackama 2	139.4	162.4	+16.51 %	
Eólica Tolpán Sur	1266.0	1116.7	-11.79 %	LF	Solar Llano de Llampos	950.2	975.9	+2.70 %	
Eólica Totoral	43.4	19.3	-55.53 %		Solar Loma Los Colorados	8.7	0.0	-100.00 %	PMG
Eólica Ucuquer 2	29.5	34.6	+17.06 %		Solar Los Loros	308.2	314.5	+2.03 %	LF
Eólica Valle de los Vientos	591.8	564.2	-4.67 %		Solar Los Tilos	33.7	39.9	+18.34 %	
Florida	0.0	0.0	-		Solar Luz del Norte	1365.9	1266.0	-7.32 %	
GEO CERRO PABELLON (AMPLIACION)	0.0	0.0	-	P	Solar María Elena	568.7	620.5	+9.12 %	
Geo. Cerro Pabellón	863.0	971.9	+12.62 %	LF	Solar Nuevo Quillagua	989.6	938.1	-5.20 %	
Guacolda 1	0.0	0.0	-	MM	Solar PFV Granja Solar	901.7	982.2	+8.93 %	
Guacolda 2	2190.0	2505.0	+14.38 %	LF	Solar PV Conejo	1121.6	1148.1	+2.36 %	LF
Guacolda 3	3305.0	3490.0	+5.60 %		Solar PV Salvador	649.6	670.5	+3.23 %	
Guacolda 4	2432.0	2843.0	+16.90 %	LF	Solar Pampa Camarones	20.2	53.0	+162.38 %	
Guacolda 5	3030.8	3555.0	+17.30 %		Solar Pampa Solar Norte	718.4	739.5	+2.94 %	
Guayacán	237.5	239.7	+0.93 %		Solar Piloto Cardones	1.9	1.4	-26.88 %	PMG
HP EL ATAJO	0.0	0.0	-100.00 %		Solar Pozo Almonte 2	28.8	71.8	+149.50 %	
HP FLORIDA II	226.0	187.4	-17.08 %		Solar Pozo Almonte 3	101.5	153.9	+51.60 %	
HP FLORIDA III	52.8	52.8	-		Solar Puerto Seco	79.3	69.3	-12.61 %	PMG
Hidroeléctrica Chilco	-	0.0	-		Solar Quilapilún	1089.9	1051.8	-3.49 %	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-		Solar SDGx01	7.0	7.1	+0.86 %	PMG
Horcones TG	-	0.0	-		Solar San Andrés	428.0	377.9	-11.70 %	
Hornitos	514.0	199.0	-61.28 %		Solar Santiago	701.8	689.0	-1.83 %	
Hornitos-CTH	0.0	0.0	-	MM	Solar Uribe	492.2	540.0	+9.71 %	
Huasco	4.0	8.0	+100.00 %		Solar Usya	392.5	307.9	-21.57 %	LF
Huasco TG IFO	0.0	-	-		TAMAYA SOLAR	835.0	992.9	+18.91 %	P
Inacal	0.0	0.0	-		TER SAN JAVIER 1	-	0.0	-	P
Isla	1434.7	1166.7	-18.68 %		TER SAN JAVIER 2	-	0.0	-	P
Itata	0.0	0.0	-		Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	RO
Juncal	320.0	434.1	+35.66 %		Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	RO
Kelar Diésel	0.0	0.0	-		Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Kelar GNL	4257.1	4040.8	-5.08 %	MM	Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
LA CRUZ SOLAR	-	153.5	GNP	P	Tamaya-Suta	0.0	0.0	-	
LA HUELLA	867.0	881.1	+1.62 %		Tarapacá-CTTAR	0.0	0.0	-	
LAS LAJAS	-	0.0	-		Tarapacá-CTTAR Fuel Oil	-	0.0	-	
LLANOS BLANCOS	-	27.2	GNP		Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
LOS OLMOS	1118.6	957.0	-14.45 %	P	Tchamma	626.1	240.7	-61.56 %	P
La Confluencia	2258.2	2552.8	+13.04 %		Teno	0.0	1.0	GNP	
La Higuera	2658.9	3022.6	+13.68 %		Teno Gas 50	0.0	0.0	-	DF
La Mina	202.7	156.1	-22.97 %		Teno Solar	-	0.0	-	PMG
La Portada-TECNET	0.0	0.0	-		Termopacífico	0.0	0.0	-	
Laja 1	0.0	0.0	-		Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
Laja Energía Verde	240.0	139.0	-42.08 %		Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG	Tocopilla-TG3 Diésel	0.0	0.0	-	DF
Lautaro 1	624.0	587.4	-5.87 %		Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF, DF
Lautaro 2	0.0	0.0	-	MM	Tocopilla-U14	0.0	0.0	-	LF
Lebu	-	0.0	-	PMG	Tocopilla-U14 Fuel Oil	-	0.0	-	
Licantén	156.0	98.6	-36.81 %		Tocopilla-U15	0.0	0.0	-	LF
Licán	147.0	142.7	-2.93 %		Tocopilla-U15 Fuel Oil	-	0.0	-	
Linares Norte	0.0	3.5	-	PMG	Tocopilla-U16 Diésel	0.0	0.0	-	MM
					Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	MM

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Lircay	456.0	424.5	-6.91 %	
Llauquereo	0.8	0.0	-100.00 %	PMG
Loma Alta	759.2	584.4	-23.03 %	
Loma Los Colorados 1	0.0	0.0	-	PMG, DF
Loma Los Colorados 2	336.0	260.7	-22.41 %	
Los Guindos TG1 Diésel	0.0	0.0	-	
Los Guindos TG2 Diésel	0.0	0.0	-	
Los Hierros	129.0	145.2	+12.57 %	
Los Hierros 2	24.0	26.7	+11.04 %	MM
Los Lagos Solar	15.2	21.6	+41.89 %	P
Los Molles	31.8	23.0	-27.56 %	
Los Pinos	0.0	0.0	-	
Los Quilos	608.0	638.0	+4.93 %	
Los Vientos	0.0	0.0	-	
MALGARIDA	2230.0	2186.1	-1.97 %	
MALGARIDA 1	0.0	-	-	
MALGARIDA 2	0.0	-	-	
MALLECO NORTE	1052.8	702.3	-33.29 %	P
MALLECO SUR	1031.4	1183.0	+14.70 %	
MECO CHILLAN	30.2	63.9	+111.33 %	P
Machicura	504.0	504.0	-	LF
Maitenes	198.4	201.3	+1.46 %	DF
Malalcahuello	33.6	29.8	-11.40 %	
Mampil	233.7	215.5	-7.80 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	-	-	MM
Trapén	1.3	539.8	+41420.77 %	LF
Trincao	72.5	247.6	+241.69 %	LF
Trongol	-	0.0	-	PMG
Ujjina-1	0.0	0.0	-	
Ujjina-2	0.0	0.0	-	
Ujjina-3	0.0	0.0	-	
Ujjina-4	0.0	0.0	-	
Ujjina-5	0.0	0.0	-	MM
Ujjina-6	0.0	0.0	-	
Ventanas 1	0.0	0.0	-	ERE
Ventanas 2	3016.6	3540.0	+17.35 %	LF
Villa Alegre	52.0	70.4	+35.38 %	
Villa Solar	15.1	24.0	+59.47 %	
Viñales	528.0	732.8	+38.78 %	
Volcán	238.6	243.4	+2.01 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 4	18.0	25.7	+42.67 %	
Total	215565.7	227132.0	+5.37 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Agni	-	0.0	-
Alerce	-	0.2	-
Alicahue	24.5	23.0	-6.17 %
Allipén	23.0	44.4	+92.83 %
Almendrado	-	6.2	-
Ancalí	-	0.0	-
Argomedo	31.8	51.0	+60.56 %
Aromos	-	0.0	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	92.4	97.1	+5.12 %
Aviles	17.9	16.3	-8.93 %
BERRUECO	36.0	100.3	+178.53 %
Bellavista 1	27.4	93.1	+240.30 %
Biocruz	-	0.4	-
Biomar	-	0.0	-
Bluegate	-	0.0	-
Boldos	-	0.0	-
Boquiamargo	0.0	0.0	-
Bureo	5.2	2.4	-54.18 %
CASABERMEJA	9.2	10.0	+8.23 %
Caimi	0.8	0.0	-100.00 %
Calafate	-	0.0	-
Calfuco	-	0.0	-
Caliboro	23.3	22.6	-3.19 %
Campesina	-	0.0	-
Casablanca 1	-	0.0	-
Casablanca 2	-	0.0	-
Cavancha	44.9	43.8	-2.46 %
Cañete	-	0.0	-
Chacabuco	95.6	97.9	+2.45 %
Chanleufu	4.1	7.2	+76.94 %
Chifin	-	0.0	-
Chile Generación	-	0.0	-
Chorrillos	-	0.0	-
Chufkén (Traiguén)	-	0.0	-
Ciruelillo	-	0.0	-
Cocharcas	15.0	27.2	+81.39 %
Collil	5.9	3.7	-36.98 %
Conchali	-	0.0	-
Contra	-	0.0	-
Contulmo	-	0.0	-
Copiulemu	-	16.0	-
Correntoso	8.1	4.4	-46.38 %
Cortés	-	0.0	-
Cosapilla	10.9	11.5	+4.99 %
Curacautín	-	7.1	-
Curauma	-	0.0	-
Curileufu	-	0.0	-
DON ANDRÓNICO	19.2	26.2	+36.80 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
QUITRALMAN	-	0.0	-
Quillaileo	0.0	0.0	-100.00 %
Quillay	20.7	26.8	+29.52 %
RAULI	53.9	97.8	+81.39 %
RINCONADA NORTE	28.1	27.8	-1.25 %
Ramadilla	-	0.0	-
Rapaco	-	0.0	-
Raso Power	-	0.0	-
Reca	3.1	6.3	+99.58 %
Rey	-	0.0	-
Riñinahue	3.4	6.1	+82.71 %
Robleria	44.9	47.9	+6.66 %
Río Azul	-	0.0	-
Río Mulchén	2.0	1.5	-23.41 %
SANTA CAROLINA	17.8	29.9	+68.18 %
Salmofood 1	-	0.0	-
Santa Elena	0.0	7.3	-
Santa Ester	15.8	29.9	+88.68 %
Santa Irene	-	0.0	-
Santa Isabel	11.2	11.6	+3.09 %
Santa Luisa	-	5.4	-
Saturno Norte	29.8	51.9	+73.84 %
Sauce Andes	3.7	3.7	-0.60 %
Sepultura	-	0.0	-
Skretting	-	0.0	-
Skretting Osorno	-	0.0	-
Sol de Septiembre	70.7	69.0	-2.42 %
Solar Alto	19.6	10.5	-46.51 %
Solar Altos de Til Til	14.2	12.6	-11.45 %
Solar Altos del Paico	0.0	-	-
Solar Alturas de Ovalle	39.9	0.0	-100.00 %
Solar Amparo del Sol	29.0	21.3	-26.59 %
Solar Antonia	13.5	20.8	+54.23 %
Solar Ariztía	17.6	12.1	-30.98 %
Solar Bellavista	22.4	10.8	-51.54 %
Solar Cabilsol	23.6	13.5	-42.55 %
Solar Cachiyuyo 2	99.2	93.6	-5.62 %
Solar Calama 1	92.9	94.6	+1.87 %
Solar Calle Larga	31.5	14.2	-54.75 %
Solar Canesa 1	29.3	24.2	-17.58 %
Solar Casuto	25.7	25.6	-0.40 %
Solar Catemu	16.7	19.0	+14.02 %
Solar Catán	32.8	30.8	-6.25 %
Solar Cernicalo 1	11.2	16.9	+51.57 %
Solar Cernicalo 2	11.2	15.6	+40.00 %
Solar Chalinga	29.9	25.2	-15.61 %
Solar Chancon	25.5	25.8	+1.22 %
Solar Chimbarongo	23.4	27.5	+17.44 %
Solar Chuchiñi	19.1	19.7	+2.72 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Dagoberto	-	0.0	-
Danisco	-	0.0	-
Darlin	64.0	91.1	+42.32 %
Don Pedro	-	0.0	-
Don Walterio	49.1	42.6	-13.22 %
Dongo	0.0	0.0	-
Donguil	0.0	0.0	-
Doña Hilda	5.5	7.0	+27.57 %
Doña Javiera	-	2.2	-
Doñihue	50.0	73.8	+47.43 %
EL ROMERAL	52.0	89.7	+72.36 %
ETERSOL	-	0.0	-
Eagon	-	0.0	-
El Agrio	8.1	7.9	-2.37 %
El Arrayán	-	11.8	-
El Campesino 1	-	0.0	-
El Canelo	0.0	0.0	-100.00 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	6.9	6.7	-3.75 %
El Condor	7.0	11.4	+62.09 %
El Diuto	61.6	59.4	-3.58 %
El Faro	-	0.0	-
El Litre	93.7	92.1	-1.65 %
El Llano	11.2	12.6	+11.84 %
El Manzano	0.2	0.0	-100.00 %
El Mirador	4.4	5.7	+29.60 %
El Molle	-	0.0	-
El Nogal	-	0.0	-
El Piuquen	13.8	1.4	-89.82 %
El Queltehue	-	30.1	-
El Resplandor	10.6	27.0	+154.00 %
El Tártaro	0.0	0.0	-
Energía León	-	63.0	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Ermitaño	-	0.0	-
Estancilla	-	0.0	-
Estandartes	-	0.0	-
Eyzaguirre	15.7	15.6	-0.39 %
Eólica El Arbol	39.4	162.1	+311.81 %
Eólica Huajache	64.4	78.6	+22.13 %
Eólica Las Peñas	85.9	0.0	-100.00 %
Eólica Lebu 3	56.3	0.2	-99.67 %
Eólica Raki	96.6	105.0	+8.67 %
Eólica Ucuquer	20.2	55.5	+174.72 %
Eólico El Nogal	0.3	0.0	-100.00 %
GR Pitao	65.9	106.4	+61.58 %
Galpón	3.1	0.0	-100.00 %
Gami	-	0.0	-
Granada	52.1	89.8	+72.38 %
Guanaco Solar	23.3	30.2	+29.91 %
HBS	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Citrino	21.5	27.6	+28.15 %
Solar Cordillerilla	11.6	0.0	-100.00 %
Solar Covadonga	58.0	78.2	+34.84 %
Solar Crucero	19.1	26.8	+40.20 %
Solar Cruz	26.9	32.4	+20.56 %
Solar Cuz Cuz	19.9	17.1	-14.52 %
Solar Don Eugenio	25.2	23.8	-5.71 %
Solar Don Mariano	16.9	26.7	+58.00 %
Solar Eclipse	60.9	58.8	-3.41 %
Solar El Boco	30.4	54.1	+78.06 %
Solar El Chincol	17.0	30.5	+79.00 %
Solar El Chucao	17.2	26.3	+52.42 %
Solar El Divisadero	22.4	26.0	+16.42 %
Solar El Estero	12.7	16.8	+32.55 %
Solar El Laurel	55.5	74.0	+33.32 %
Solar El Picurio	27.7	31.7	+14.40 %
Solar El Pilpen	31.5	30.6	-2.76 %
Solar El Pitio	27.8	31.0	+11.65 %
Solar El Queltehue	33.3	-	-
Solar El Quemado	29.6	27.2	-8.34 %
Solar El Queule	43.2	57.3	+32.75 %
Solar El Roble	26.9	72.7	+170.22 %
Solar El Sauce	26.9	27.2	+0.93 %
Solar Encon	80.8	84.0	+3.97 %
Solar Esperanza	26.0	0.0	-100.00 %
Solar Filomena	26.4	26.1	-0.97 %
Solar Fotovolt	0.0	0.0	-
Solar Francisco	-	0.0	-
Solar GR Lemu	35.4	56.1	+58.51 %
Solar GR Pepa	69.2	95.6	+38.16 %
Solar GR Santa Rosa	64.6	84.1	+30.07 %
Solar Girasoles	19.4	25.9	+33.09 %
Solar Guadalao	21.1	28.1	+33.22 %
Solar Homero	33.2	-	-
Solar Hormiga	16.0	16.0	-0.01 %
Solar Hornitos	2.2	1.0	-56.57 %
Solar Illapel 5X	30.8	24.6	-20.02 %
Solar Jahuel	62.3	61.8	-0.77 %
Solar Jaururo	19.4	13.6	-29.99 %
Solar José Soler Mallafré	9.3	15.7	+67.87 %
Solar Konda	24.3	25.6	+5.51 %
Solar La Acacia	80.1	82.1	+2.43 %
Solar La Blanquina	52.5	76.8	+46.16 %
Solar La Chapeana	18.6	16.6	-10.67 %
Solar La Chimba Bis	17.5	20.1	+14.63 %
Solar La Esperanza 2	73.2	101.8	+39.08 %
Solar La Estancia	20.0	29.1	+45.59 %
Solar La Frontera	39.0	35.0	-10.25 %
Solar La Lajuela	55.4	80.8	+45.84 %
Solar La Manga	28.5	9.3	-67.35 %
Solar La Quinta	25.2	31.8	+25.89 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
HBS-GNL	-	0.0	-
Hidrobonito MC1	45.9	43.9	-4.40 %
Hidrobonito MC2	13.2	13.0	-1.59 %
Hidroeléctrica Cumpeo	60.1	60.7	+1.05 %
Homero	-	31.9	-
Huape	12.6	25.8	+104.36 %
JCE	-	0.0	-
Juncalito	7.2	0.0	-100.00 %
LAS TORTOLAS	7.8	10.2	+30.84 %
LLAY LLAY	73.5	82.1	+11.75 %
LUMBRERAS	25.6	32.6	+27.19 %
La Arena	0.0	0.0	-
La Bifurcada	0.0	0.0	-
La Compañía 2	17.4	35.4	+104.17 %
La Ligua	17.1	11.0	-35.32 %
La Montaña 1	5.9	3.1	-46.77 %
La Montaña 2	0.0	0.0	-
La Paloma	11.2	9.7	-13.04 %
La Viña - Alto la Viña	0.0	0.0	-100.00 %
Las Cabras	18.1	27.2	+50.19 %
Las Chacras	22.0	28.7	+30.48 %
Las Flores	0.0	0.0	-100.00 %
Las Lechuzas	17.1	33.5	+95.46 %
Las Pampas	-	0.0	-
Las Vertientes	0.0	0.0	-
Lepanto	-	0.0	-
Linares Solar	60.9	99.1	+62.87 %
Lingue Solar	23.6	29.8	+26.18 %
Lipigas Concón	-	0.0	-
Lirio del campo	20.9	29.7	+42.38 %
Lonquimay	-	0.0	-
Los Bajos	111.9	122.3	+9.35 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	0.8	0.1	-93.47 %
Los Corrales 2	0.9	0.0	-100.00 %
Los Molinos	78.4	105.0	+33.96 %
Los Morros	41.2	39.4	-4.52 %
Los Negros	-	0.0	-
Los Padres	1.7	1.7	-2.27 %
Los Perales	16.7	16.4	-1.71 %
Los Sauces	-	0.0	-
Los Álamos	-	0.0	-
Louisiana Pacific	-	0.0	-
Lousiana Pacific 2	-	0.0	-
MC3	-	12.8	-
MCH-Dosal	-	0.0	-
MSA-1	4.6	3.3	-27.95 %
Maisan	2.8	2.8	-0.13 %
Malinke	21.0	24.6	+17.42 %
Mallarauco	57.8	58.0	+0.29 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Lagunilla	19.7	21.5	+9.40 %
Solar Las Araucarias	0.0	0.0	-
Solar Las Codornices	17.7	34.0	+91.76 %
Solar Las Mercedes 1	16.9	27.8	+64.53 %
Solar Las Mollacas	18.6	12.8	-31.40 %
Solar Las Palomas	23.4	32.6	+39.10 %
Solar Las Perdices	17.4	27.0	+55.12 %
Solar Las Rojas	19.5	12.9	-33.76 %
Solar Las Terrazas	26.0	0.0	-100.00 %
Solar Las Torcasas	-	30.9	-
Solar Las Turcas	29.8	26.9	-9.63 %
Solar Lipangue	19.9	20.7	+3.55 %
Solar Llanos de Potroso	0.0	79.3	-
Solar Lo Miranda	39.4	66.6	+68.80 %
Solar Lo Sierra	14.3	17.7	+23.99 %
Solar Loreto	15.5	25.6	+65.81 %
Solar Los Gorrones	22.3	15.7	-29.55 %
Solar Los Libertadores	56.9	37.3	-34.46 %
Solar Los Paltos	22.9	20.2	-11.86 %
Solar Los Patos	31.8	32.1	+0.79 %
Solar Los Puquios	3.3	0.0	-100.00 %
Solar Luce	23.1	13.2	-43.12 %
Solar Luders	30.1	32.1	+6.68 %
Solar Luna	16.1	21.5	+34.13 %
Solar Luna del Norte	20.6	20.5	-0.52 %
Solar Malaquita 2	91.9	94.8	+3.14 %
Solar Marchigue 2	73.2	102.0	+39.42 %
Solar Marchigue 7	21.2	28.3	+33.26 %
Solar Marin	30.8	31.1	+1.00 %
Solar Montt	26.1	25.4	-2.35 %
Solar Norte Chico 1	20.0	0.0	-100.00 %
Solar Ocoa	31.6	34.4	+8.86 %
Solar Olivillo	71.0	87.9	+23.74 %
Solar Ovejería	84.1	64.5	-23.28 %
Solar PFV Mostazal	93.0	95.9	+3.08 %
Solar PMGD Diego de Almagro	0.0	0.0	-
Solar PSF Lomas Coloradas	14.9	14.7	-1.54 %
Solar Pama	15.3	15.5	+0.77 %
Solar Panquehue 2	41.4	43.6	+5.41 %
Solar Paraguay	65.0	99.6	+53.39 %
Solar Parque Bicentenario	15.8	27.7	+75.73 %
Solar Pedreros	26.0	30.3	+16.59 %
Solar Peralillo	26.8	28.2	+5.19 %
Solar Pica	0.0	0.0	-
Solar Piquero	23.6	24.3	+2.72 %
Solar Pirque	23.8	24.3	+1.95 %
Solar Placilla	58.3	98.4	+68.86 %
Solar Población	19.2	10.3	-46.47 %
Solar Portezuelo	24.4	28.7	+17.77 %
Solar Pozo Almonte 1	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
María Elena	1.2	1.9	+52.27 %
María Pinto	19.7	27.3	+38.48 %
Melo	43.2	41.2	-4.64 %
Membrillo	16.9	26.5	+57.03 %
Mimbre	-	0.0	-
Minihidro Alto Hospicio	21.2	23.0	+8.35 %
Minihidro El Toro	22.9	24.2	+5.75 %
Minihidro Santa Rosa	10.5	11.4	+8.38 %
Molinera Villarrica	2.2	4.9	+118.98 %
Monte Patria	-	0.0	-
Moya	33.6	43.2	+28.52 %
Muchi	0.1	0.0	-100.00 %
Multiexport 1	-	0.0	-
Multiexport 2	-	0.0	-
Munilque 1	3.1	3.4	+11.28 %
Munilque 2	9.0	9.2	+2.57 %
Mutupin	23.2	31.0	+33.58 %
Nahuen	69.6	89.6	+28.85 %
OVALLE NORTE	39.3	33.6	-14.57 %
Orafti	-	0.1	-
Orion	14.4	30.5	+111.96 %
PENCAHUE ESTE	18.8	15.3	-18.64 %
PFV Alcaldesa	19.1	22.8	+19.76 %
PFV CANELILLO	26.8	23.0	-14.42 %
PFV CIPRES	37.0	52.7	+42.24 %
PFV COCINILLAS	28.4	23.3	-18.10 %
PFV PITRA	24.0	21.7	-9.62 %
PFV PMGD Curacavi	0.0	3.7	-
PFV PMGD El Flamenco	11.2	13.1	+17.57 %
PFV PMGD Pegasus Solar	13.8	28.6	+106.56 %
PFV PMGD San Camilo	19.7	29.9	+51.46 %
PFV SANTA INES	29.2	58.5	+99.86 %
PINARES	-	0.0	-
PMGD Camping	-	0.0	-
PMGD Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV CORTIJO	40.2	68.7	+71.13 %
PMGD PFV El Castaño	30.2	42.1	+39.42 %
PMGD PFV Erinome	-	0.0	-
PMGD PFV Escorial del Verano	0.0	20.4	-
PMGD PFV GR PEUMO	63.0	92.5	+46.77 %
PMGD PFV LOS MAGNOLIOS	24.5	30.7	+25.27 %
SOLAR			
PMGD PFV La Foresta	14.5	16.1	+10.85 %
PMGD PFV La Muralla	18.7	27.3	+46.17 %
PMGD PFV SANTA	23.0	30.5	+32.59 %
MARGARITA			
PMGD PFV Vicente	19.6	19.1	-2.62 %
PMGD TER LOMAS	-	1.6	-
COLORADAS			
PRP Las Quemadas	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Pullalli	17.9	2.6	-85.46 %
Solar Punta Baja	19.4	17.1	-11.49 %
Solar Queltehue	17.1	28.2	+65.16 %
Solar RLA	22.5	22.0	-1.94 %
Solar Ranguil	19.8	24.5	+23.79 %
Solar Rodeo	10.6	14.2	+33.97 %
Solar Rovián	46.5	77.8	+67.19 %
Solar San Francisco	66.7	33.3	-50.04 %
Solar San Isidro	16.2	26.6	+63.61 %
Solar San Pedro	19.2	18.0	-6.30 %
Solar Santa Adriana	19.8	24.7	+24.91 %
Solar Santa Amelia	23.1	32.6	+41.03 %
Solar Santa Cecilia	17.4	16.5	-5.23 %
Solar Santa Clara	21.0	20.3	-3.70 %
Solar Santa Julia	23.6	27.5	+16.94 %
Solar Santa Laura	22.7	19.1	-15.73 %
Solar Santuario	31.7	31.2	-1.64 %
Solar Sol	20.6	21.0	+1.62 %
Solar Talca	40.4	89.8	+122.28 %
Solar Talhuén	20.4	19.5	-4.36 %
Solar Tambo Real	20.4	20.7	+1.34 %
Solar Techos de Altamira	1.3	0.0	-100.00 %
Solar Til Til	20.7	18.1	-12.71 %
Solar Trebal	18.9	19.7	+4.09 %
Solar Trica-Dos	13.4	23.3	+74.63 %
Solar Tricahue 2	56.2	94.6	+68.21 %
Solar Tucúquere	26.8	30.9	+15.13 %
Solar UTFSM Valparaíso Valdés	0.2	0.0	-87.44 %
Solar UTFSM Viña del Mar	1.9	1.0	-46.49 %
Solar Valle Este 2	67.0	52.2	-22.05 %
Solar Valle Oeste 2	69.3	65.5	-5.43 %
Solar Valle de la Luna 2	30.6	27.9	-8.73 %
Solar Victoria	96.2	97.1	+0.91 %
Solar Villa Cruz	21.6	28.8	+33.42 %
Solar Villa Prat	1.9	27.8	+1358.35 %
Solar Villa Seca	17.1	26.3	+53.51 %
Solar Vítuco 2B	22.3	29.3	+31.09 %
Solar Ñilhue	6.9	6.3	-9.67 %
Solar Ñiquén	15.9	0.0	-100.00 %
Southern	-	0.0	-
Tamarugo	11.2	14.8	+31.43 %
Tambores	-	0.0	-
Tamm	-	0.0	-
Tapihue	-	0.0	-
Tirúa	-	0.0	-
Tomaval	-	0.4	-
Trailelfú	6.6	5.6	-15.05 %
Tranquil	0.0	0.0	-
Trebal Mapocho	-	2.2	-
Trinidad Solar	24.7	31.7	+28.48 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Pachira	1.3	1.4	+3.33 %
Paine	96.3	97.3	+1.08 %
Palmar	43.6	40.5	-7.10 %
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	0.0	0.0	-100.00 %
Pichilonco	0.0	0.0	-46.70 %
Picoltué	-	0.0	-
Pilpilen	22.3	17.9	-19.55 %
Pitotoy	15.8	25.0	+57.57 %
Puclaro	0.0	0.0	-
Punitaqui	-	0.0	-
Purísima	8.7	10.0	+14.56 %
QUINANTU	60.6	98.8	+63.01 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Trueno	17.8	16.5	-7.36 %
Truful Truful	18.1	18.2	+0.98 %
UTSFM Vitacura	0.0	0.0	-100.00 %
Venturada	41.4	99.3	+139.74 %
Watts 1	-	0.0	-
Watts 2	-	0.0	-
Yumbel	-	0.0	-
Zapallar	-	0.0	-
Zofri	-	0.0	-
equetena	77.7	75.0	-3.49 %
Total	8445.8	10151.4	+20.20 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo

DF:Desconexión Forzada

DLC:Desconectada con Limitación de Combustible

DLF:Desconectada con Limitación Forzada

DLP:Desconectada con Limitación Programada

DRO:Desconectada con Restricción Operativa

ERE:Estado de Reserva Estratégica

FE:Falla Externa

GNP:Generación no programada

LC:Limitación de Combustible

LF:Limitación Forzada

LP:Limitación programada

MM:Mantenimiento Mayor

P:Prueba de Puesta en Servicio

PDO:Prueba DO

PMG:Pequeño Medio de Generación

PMGD:Pequeño Medio de Generación Distribuida

PO:Prueba Operacional

RO:Restricción Operativa

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Campiche	Mayor generación real por costo marginal.
Nehuenco 9B Gas Arg	GNP por disponibilidad de GNA.
Pangue	Mayor generación real por control Cota.
Quintero 1A Gas Arg	GNP por disponibilidad de GNA.
Quintero 1B Gas Arg	GNP por disponibilidad de GNA.
San Isidro 1 Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de GNA.
San Isidro 1 GNL	Mayor generación real por costo marginal.
San Isidro 2 GNL	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CERRO DOMINADOR CSP	0.0	Problemas en el sistema de control de nivel de sales.
Nueva Renca Diésel	0.0	Indisponible, según IF 2021003198.
Nueva Renca Gas Arg	0.0	Indisponible, según IF 2021003198.
Nueva Renca GNL	0.0	Indisponible, según IF 2021003198.

3.2. Estado de Reserva Estratégica

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Ventanas 1	100.0	Ventanas 1 se encuentra en Estado de Reserva Estratégica. Por lo tanto, para solicitar su despacho se debe cumplir lo indicado en el "Reglamento de Potencia" (Decreto 62/2006, modificado por el Decreto 42 del 2020), específicamente lo señalado en el "Art. 25 quinquies"

3.3. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Guacolda 2	68.6	Limitada en 105 MW. Causa informada: Por parámetros del sistema de circulación, según IL 2021001973.
Guacolda 4	92.9	Limitada en 144 MW. Causa informada: Elevado material particulado, según IL 2021002524.
Mejillones-CTM2	58.1	Limitada en 100 MW hasta evaluar el comportamiento de la caldera, según IL 2021002297.
Norgener-NT01	95.7	Limitada en 134 MW no está dando la Pmax declarada, para ello se realizara un estudio de verificación con pruebas de performance de turbina y caldera, según IL 2021002238.
Solar Finis Terrae	80.0	Limitada en 110 MW por cabinas de inversores siniestradas, según IL 2021000247.
Solar PV Conejo	96.2	Limitada en 100 MW, según IL 2021001819.
Tocopilla-U14	62.5	Limitada en 85 MW por alta temperatura vapor recalentado, según IL 2021000609.
Tocopilla-U15	68.2	Limitada en 90 MW por filtración descarga del desaireador, según IL 2021000376.
Ventanas 2	75.0	Limitada en 165 MW por falla en pulverizador 2G, según SICF 2021109182.

3.4. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	0.0	Mantenimiento mayor, según SD 2021102889.
Guacolda 1	0.0	Mantenimiento Mayor.
Hornitos-CTH	0.0	Mantenimiento mayor, según SD 2021102883.
Kelar GNL	0.0	TG1 y TV mantenimiento mayor, según SD 2021089681 y SD 2021088164
Nehuenco 2 Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nehuenco 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nehuenco 2 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nueva Ventanas	0.0	Mantenimiento Mayor.
Tocopilla-U16 Diésel	0.0	Mantenimiento mayor, según SD 2021107583.
Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento mayor, según SD 2021107583.

3.5. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
ATACAMA SOLAR S.A.	0.0	En período de puesta en servicio.
CALAMA	0.0	En período de puesta en servicio.
CAMPOS DEL SOL	0.0	En período de puesta en servicio.
Cerro Tigre	0.0	En período de puesta en servicio.
COMBARBALA	0.0	En período de puesta en servicio.
Domeyko	0.0	En período de puesta en servicio.
LOS OLMOS	0.0	En período de puesta en servicio.
MALLECO NORTE	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Diego de Almagro Sur	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV RÍO ESCONDIDO	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV SANTA ISABEL	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Sol del Desierto	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV SOL DE LILA	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Sol de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
TAMAYA SOLAR	0.0	En período de puesta en servicio.
Tchamma	0.0	En período de puesta en servicio.

3.6. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Antuco	100.0	C. Antuco U-1 y U-2, tasa de toma de carga de la central Antuco se deberá limitar a 40 MW por cada hora, con 2 escalones máximos por hora de 20 MW cada 15 minutos, lo anterior para no afectar con golpes de agua a las obras hidráulicas de los canales de regadío (Zañartu, Collao, Ríos - Pinochet, Antuco), que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la descarga de la central Antuco. El Mínimo Técnico de la unidad N °1, en base a las pruebas realizadas durante la puesta en servicio es 53 MW. Debido a la entrada en vigencia de temporada de riego 2021/ 2022, la unidad deberá generar una potencia mínima de 80 MW, para cumplir compromisos de regadío con las asociaciones de Canalistas del Laja. Para cargas mayores a 80 MW, la Unidad se debe mantener limitada debido al comportamiento anormal en lógica asociada al set-point del controlador SCADA 800M, por lo que en todo su rango de generación (0 a 160 MW) no participa en el control primario, secundario (AGC) ni Terciario de frecuencia, según IL 2021002458 - 2021002459.
Atacama-1 GNL	100.0	Control de emisiones diarias de NOx y CO, según IL 2021001953.
Atacama-2 GNL	100.0	Control de emisiones diarias de NOx y CO, según IL 2021001953.
Bocamina 2	100.0	Indisponible para realizar regulación de frecuencia secundaria (ACG). Causa informada: Al realizar el cambio de modo de operación de la unidad de modo "Turbina Sigue" a modo "Coordinado", se genera una sobrecarga de los ventiladores de tiro inducido de la caldera. Según IL 2021002486.
Campiche	100.0	Central con restricción para iniciar proceso de puesta E/S entre 22:00 y 05:00 hrs. Causa informada: Restricción medio ambiental por ruidos. Según IL 2021002279.
El Toro	100.0	Durante el período de riego. Central El Toro podrá variar su potencia activa durante el periodo de riego si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoyá intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. Considerar para propósito anterior un nivel en bocatoma Polcura cercano a los 735,00 [m.s.n.m.] de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Nehuenco 1 GNL	100.0	Limitada en sus arranques. Causa informada: Debido a la postergación del LTE + MM Neuhuenco I desde 1 de septiembre de 2021 al 1 septiembre de 2022 se limitarán los arranques de esta unidad en el periodo de 12 meses a los siguientes valores como máximo: 1. 4 arranques fríos en el periodo de 12 meses. Este arranque se contabilizará cuando el tiempo que medie entre la detención del CC (TG y TV en virado) y el próximo arranque sea > 36 horas. 2. 1 arranque tibio/caliente por semana. Este arranque se contabilizará cuando el tiempo que medie entre la detención de la unidad (TG y TV en virado) y el próximo arranque sea < 36 horas en un plazo de 7 días corridos. Limitación Ciclo Abierto: 3. 47 arranques sin distinción entre arranque frío/tibio/caliente en el período de 12 meses. Estos arranques se contabilizarán hasta el 31 de agosto de 2022. Lo anterior de acuerdo a carta: GM N° 122/2021 con fecha 8.9.2021 enviada al CEN, según IL 2021002356.
Pangue	100.0	Limitada al aumento en tiempo de partida. Causa informada: Unidad que se encuentre detenida y disponible, aumentará tiempo de arranque en un total de 40 minutos desde la solicitud de partida hasta la sincronización por maniobra de compuerta, según IL 2021002095. Establece mínimo técnico provisorio. Causa informada: De acuerdo a instrucción de operación por central Pangue relacionada a carta Coordinador/Enel y convenio por acuerdo operacional para la gestión de derechos de aguas de generación del embalse Ralco a favor de la cuenca del río Biobío y sus sectores saneamiento riego, firmado entre Junta de Vigilancia río Biobío y Enel, se informa que en central Pangue se establece un mínimo técnico excepcional de 20 MW para cada una de las unidades sin tiempo límite de trabajo en dicho valor. Según IL 2021002293.
Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000259.
Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000260.
Ralco	100.0	Limitada a mantener en servicio siempre que el sistema lo requiera. Dicho requerimiento se debe a una condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación entregada por especialistas técnicos que indican disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado, según IL 2021002169.
San Isidro 1 Diésel	100.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; Conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 2/97, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso, y la RES. EXTA. N° 25/97, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que aprueba la operación de la Unidad I de San Isidro, el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia, originada en la falla del suministro de gas natural por una causa fortuita o de fuerza mayor que interrumpa el suministro desde los yacimientos de Argentina y que exista una alta demanda que no sea posible abastecer con centrales hidroeléctricas y térmicas a carbón. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N° 13 Norma de emisión de Centrales Térmicas., según IL 2021000298.
San Isidro 2 Diésel	100.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; Conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 340/2005, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso, que aprueba la Operación de la Unidad II de San Isidro, el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia. Las condiciones de emergencia considerarán, las posibles fallas en el sistema de transporte de gas y fallas operacionales. Las situaciones de emergencia producidas por fallas en el transporte de gas se definen como aquellas situaciones en que, estando temporalmente afectada la Central por problemas de abastecimiento de gas, los requerimientos del Coordinador Eléctrico Nacional demanden a la Central el uso de petróleo Diésel, con el objeto de suplir la demanda de energía eléctrica del sistema, por encontrarnos en esta condición. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N° 13 Norma de emisión de Centrales Térmicas, según IL 2021000299.
Taltal 1 Diésel	100.0	Durante el Mantenimiento Mayor de Unidad TG1 se detectan grietas en carcaza, por lo cual se requiere limitar arranques de la misma por parte de especialistas. Por consiguiente, se solicita dar como prioridad de despachos a Unidad TG2. En caso de requerir despacho de ambas unidades, la unidad TG1 podrá operar sin restricciones, según IL 2021001458.
Taltal 1 GNL	100.0	Durante el Mantenimiento Mayor de Unidad TG1 se detectan grietas en carcaza, por lo cual se requiere limitar arranques de la misma por parte de especialistas. Por consiguiente, se solicita dar como prioridad de despachos a Unidad TG2. En caso de requerir despacho de ambas unidades, la unidad TG1 podrá operar sin restricciones, según IL 2021001458.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV La Cruz, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, PFV Azabache, PFV Río Escondido, PFV Campos de Sol, PFV Sol de Lila, PFV Domeyko, PE Negrete 2, PE Malleco Norte, Aillín, PE Alena, PFV Sol del Desierto, PE Los Olmos, PE Cerro Tigre, PE Tchamma, PFV Sol del Norte, El Pinar U-1, San Javier, PFV La Cruz, Llanos Blancos y PFV Sol de los Andes continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con la cota de 104,07 m.s.n.m. y un gasto de 0 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con la cota de 642,31 m.s.n.m. y un gasto de 165 MWh.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con la cota de 431,37 m.s.n.m. y un gasto de 150 MWh.
00:03	Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 de la línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar cerrado.
00:04	Chilquinta	SS/EE San Felipe y San Rafael habilitada transferencia automática de consumos.
00:42	Arauco	C. Arauco disponible y en servicio, según IF 2021003395. Continúa limitada a 0 MW de inyección, según IL 2021001091.
00:58	Transec	S/E Concepción 52AR interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Coincidente con maniobras de transferencia programada del paño A4 de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción (SD 2021104678), según IF 2021003400.
01:02	Transec	S/E Concepción 52AR cerrado, según IF 2021003400. Continúa limitado a no transferir 52A4 Charrúa 1. Causa informada: Anormalidad en circuitos de control en la condición intermedia, según IL 2021002593.
01:55	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión.
02:24	CGE	S/E Lirquén interruptor BT canceladas solicitud de desconexión de curso forzoso y limitaciones, según SDCF 2021109701e IL 2021002583 - 2021002591.
06:57	Enel Transmisión	SDAC habilitado.
07:09	Transec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2 abierta por regulación de tensión.
07:31	STS	C. Masisa sale de servicio en forma intempestiva con 7.9 MW. Causa informada: Falla en presión de caldera, según IF 2021003403.
07:42	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 abierta para regular tensión.
08:51	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 cerrada.
08:54	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
09:06	Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 1 y Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 1 cerradas.
10:00	Arauco	C. Nueva Aldea 3 limitada a 10 MW. Causa informada: Menor disponibilidad de vapor.
10:18	Enel Transmisión	S/E Recoleta TR-4 de 110/12.5 kV, 50 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 30 MW de consumos, según IF 2021003406.
10:20	Enel Transmisión	S/E Recoleta cerrado acoplador de 12 kV de barras principales 3 y 4 y normalizado el 100 % de los consumos.
10:33	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
10:52	Colbún	C. Nehuenco 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reponer fusible protección sistema control válvulas drenaje turbina a vapor. La falla de esta protección inhibe la visualización de posición de válvulas anti-retorno vapor recalentado frío y válvulas de drenajes, según SICF 2021109869.
11:06	Engie Transmisión	C. Tocopilla Transformador N°105 de 115/5 kV con interrupción forzada por protecciones con 4.5 MW, dejando sin suministro a la ciudad de Tocopilla, según IF 2021003404
11:39	Engie Transmisión	C. Tocopilla los consumos de Tocopilla fueron recuperados 100% transferidos al Transformador N°141 de 115/5 kV.
11:53	Enel Green Power	S/E Seccionadora Canela con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se realizará relleno de SF6 a polo 3 interruptor 52JG, según SICF 2021109891.
12:00	STS	C. Masisa sincronizada en pruebas, según IF 2021003403.

Hora	Centro de Control	Observación
12:00	Arauco	C. Valdivia limitada a 4 MW. Causa informada: Resolver falla en el compensador axial del TG2, según IL 2021002592.
12:13	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Poda de emergencia en redes de distribución cercanos a la línea, según SICF 2021109897.
12:13	CGE	S/E La Palma TR-2 de 66/16/13,8 kV 6,25 MVA con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión del termómetro digital por lectura incorrecta asociado al enrollado del devanado MT, según SICF 2021109865.
12:19	Scotta	C. Cumbres con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de embalse y bocatoma debido a material que arrastra el río, según SDCF 2021109900.
12:35	Escuadrón	C. Escuadrón con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Fuga en empaquetadura de vapor del condensador, según SDCF 2021109904.
14:14	CGE	S/E Curicó interruptor CS cerrado por control transferencia de transformador N° 2 de 66/13.2 kV, 30 MVA.
14:20	CGE	S/E Cachapoal interruptor CS cerrado por control transferencia de transformador N° 1 de 66/15 kV, 25 MVA.
14:25	Engie Generación	C. Tocopilla Transformador N°105 de 115/5 kV cerrado cancelado informe de falla, según IF 2021003404
14:38	CGE	S/E El Avellano interruptor BT general de 66 kV interrupción forzada por protecciones y se pierden 22 MW de consumos, según IF 2021003407.
14:41	CGE	S/E El Avellano cerrado interruptor BT general de 66 kV y normalizado los consumos. Queda F/S el alimentador de 23 kV Sor Vicenta por falla, según IF 2021003407.
14:58	Enel Green Power	S/E Seccionadora Canela cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021109891.
15:38	Transelec	S/E Cipreses barra N° 2 de 154 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atender anomalía de pérdida de potenciales del barra 154 kV N° 2, según SICF 2021109919 y 2021109918.
15:55	CGE	S/E Monterrico abierto 52B3 y S/E Chillán cerrado 52B2 para controlar la transferencia de línea de 154 kV Charrúa - Pueblo Seco.
15:56	Chilquinta	SS/EE San Felipe y San Rafael deshabilitada transferencia automática de consumos por control transferencia de líneas de 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza 1 y 2.
15:57	TEN	S/E Cumbre conectada CCSS de línea 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.
16:00	Escuadrón	C. Escuadrón cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021109904. Continúa limitado a carga fija de 4 MW, según IL 2021002307.
16:28	Transelec	S/E Lagunas protección diferencial de barra de 220 kV habilitada.
16:38	Transelec	S/E Lagunas interruptor JS cerrado.
17:09	Enel Generación	C. Atacama TG2B sincronizada en pruebas, según IF 2021003362.
18:33	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021109897.
18:56	CGE	Línea de 66 kV Temuco - Loncoche 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2021003408.
19:11	Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 de la línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar abierto por control transferencia de la línea de 110 kV Quillota - San Pedro.
19:21	Enel Generación	C. Atacama TV2C sincronizada en pruebas, según IF 2021003362.
19:22	Scotta	C. Cumbres cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021109900.
19:30	Cardones	C. Yungay U-4 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2021003409.
19:40	TEN	S/E Cumbre desconectada CCSS de línea 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.
19:44	STS	C. Masisa disponible y en servicio, según IF 2021003403. Continúa limitada a 7.8 MW, según IL 2021002558.
19:47	Enel Generación	C. Atacama TG1B Diésel limitada en 31 MW. Causa informada: Alta diferencia de presión entre cámaras de combustión, según IL 2021002595.
20:01	Transelec	S/E Itahue línea de 154 kV Itahue - Tinguiririca abierta y S/E Tinguiririca línea de 154 kV Tinguiririca - Convento Viejo abierta por control transferencia zona de 154 kV.
20:25	Enel Generación	C. Atacama TG2A sincronizada en pruebas, según IF 2021003362.
20:52	Enel Transmisión	S/E Recoleta TR-3 de 110/12.5 kV, 50 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 32 MW de consumos, según IF 2021003410.
20:53	CGE	S/E La Palma TR-2 de 66/16/13,8 kV 6,25 MVA cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021109865.
21:22	Kelar	C. Kelar TG1 sincronizada en pruebas, según SI 2021108685
21:34	CGE	S/E San Carlos interruptor B1 cerrado para controlar la transferencia del transformador de 154/66 kV 75 MVA de S/E Parral.
21:35	Cardones	C. Yungay U-4 disponible, según IF 2021003409.
22:34	Enel Generación	C. Atacama CC2 disponible, según IF 2021003362.
22:50	Enel Transmisión	S/E Recoleta TR-3 de 110/12.5 kV, 50 MVA cerrado y normalizados el 100% de los consumos, según IF 2021003410. Nota: Los consumos del TR-4 de 110/12.5 kV, 50 MVA fueron respaldados por red media tensión.

Centro de Control		Observación
23:16	Transec	S/E Itahue línea de 154 kV Itahue - Tinguiririca abierta y S/E Tinguiririca línea de 154 kV Tinguiririca - Convento Viejo cerradas.
23:32	Enel Transmisión	S/E Recoleta barra 4 y de transferencia de 12 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Evaluar y reparar daños provocados por explosión ocurrida en posición del interruptor 12 kV a barra principal N°4 del TR-4 (IF 2021003406), según SDCF 2021110033.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
01:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -410.6 [MW]
02:01	San Andrés	C. San Andrés deja de verter.
08:30	Enel Generación	Bocatoma Maule de Pehuenche aumenta extracciones de 4.7 a 5.2 m3/s, a solicitud de la DOH.
10:15	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 36.9 [MW/m]
10:30	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -30.3 [MW/m]
15:00	San Andrés	C. San Andrés vierte.
19:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 515.1 [MW]
23:30	Enel Generación	Lago Laja aumenta extracciones diarias de 43 a 50 m3/s, a solicitud de la DOH.
23:59	Enel Generación	Bocatoma Maule de Pehuenche promedio de extracciones diarias 5.03 m3/s, a solicitud de la DOH.
23:59	Enel Generación	Lago Laja promedio de extracciones diarias 43 m3/s, a solicitud de la DOH.
23:59	Enel Generación	Laguna del Maule promedio de extracciones diarias 9.97 m3/s, a solicitud de la DGA.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
AES Andes	S/E Mantos Blancos sin datos SCADA.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enor Chile	C. Ujina datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enlasa	C. El Peñón sin datos SCADA.	18/12/2019	00:41		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enlasa	S/E Diego de Almagro 220 kV paño J2 y C. San Lorenzo 2 y 3 datos SCADA F/S.	07/08/2020	18:00		
Codelco Ventanas	S/E Tap Off Codelco Ventanas	24/11/2020	11:46		
Engie Transmisión	S/E Tap Off Quiani 52B1 sin cambio de estado.	20/12/2020	00:00		
TEN	S/E Cumbre dato de T° erróneo.	05/01/2021	11:00		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Colbún	S/E Zaldivar sin datos SCADA.	15/08/2021	07:30		
Engie Transmisión	S/E Chacaya 110 kV sin datos SCADA y telecontrol.	31/08/2021	00:00		
Transelec	S/E Charrúa Barras A y B de 500 kV datos SCADA (Tensiones de barra con diferencia de 3 kV con respecto a líneas y transformadores).	20/11/2021	07:30		
AES Andes	S/E La Cebada data Scada.	29/11/2021	00:00		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	Hot line.	07/10/2018	11:50		
Mariposas	Hot line.	23/02/2019	05:00		
ENAP BíoBío	Hot line.	31/10/2020	07:30		
SWC	TG Salvador Hot line.	28/02/2021	12:00		
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		

ANEXO N° 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados
correspondientes al día 09 de diciembre de 2021

[illegible]

[illegible]

202110764	Central Generadora	Ejecución Rutina	HIDROELECTRICA EL PASO SPA	Recomendación	Origen Interno	Programada	HP EL PASO	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Reparación de línea 220kV El Paso- La Cufunchoa	Nivel mínimo debido a que los trabajos se realizan con energización de línea 220kV	Se realiza la reparación de línea de transmisión El Paso-La Cufunchoa entre los postes 64 y 67 por labores corrientes del conductor: 52 asociada a 500021107643.	No tiene consumo afectado	ninguno	OP (Descomisión Programada)			09-12-21 08:00	09-12-21 14:59	09-12-21 08:49	09-12-21 18:14
202110767	Central Generadora	Ejecución Rutina	HIDROELECTRICA PALACIOS SPA	Recomendación	Origen Interno	Programada	HP PALACIOS	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Reparación de línea 220kV El Paso- La Cufunchoa	Nivel mínimo debido a que los trabajos se realizan con energización de línea 220kV	Se realiza la reparación de línea de transmisión El Paso-La Cufunchoa entre los postes 64 y 67 por labores corrientes del conductor: 52 asociada a 500021107643.	No tiene consumo afectado	ninguno	OP (Descomisión Programada)			09-12-21 08:00	09-12-21 14:59	09-12-21 08:49	09-12-21 18:14
2021108177	Central Generadora	Ejecución Rutina	PACIFIC WORLD CHACAYES	Recomendación	Origen Interno	Programada	HP CHACAYES	CENTRAL COMPLETA	Otros Cables	0	Derregado en fase:Chacayes por acumulación de sedimento en la zona de captación de ruido.	No hay riesgo al sistema, dado que se trata de una descomisión programada	Se requiere descomisión la Central Chacayes por un periodo de 6 horas, esto para realizar monitoreo de derregado en fase:Chacayes, debido a la acumulación de sedimento en la zona de captación.	No tiene consumo afectado	ninguno	OP (Descomisión Programada)			09-12-21 10:00	09-12-21 16:00	09-12-21 09:56	09-12-21 18:05
2021107126	Central Generadora	Ejecución Rutina	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER LLANOS BLANCOS (SA_REVISION)	CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación		Se realizaron pruebas de potencia máxima, con una inyección máxima de 3.2 MVA, de consumo específico a una inyección máxima de 3 MVA.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos para pruebas de inyección de energía.	Actividades asociadas a proyecto NUP 107L.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Pruebas de Puesta en Servicio)			09-12-21 09:00	09-12-21 23:59	09-12-21 09:00	09-12-21 19:58
2021108162	Central Generadora	Ejecución Rutina	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER SAN JAVIER (SA_REVISION)	CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación		Pruebas de inyección de potencia hasta 37.9 MVA con la Central San Javier (Pruebas de puesta en servicio).	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos para pruebas operacionales de Prime Energía Quickstart SpA.	NUP 107L y NUP 107L.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Pruebas de Puesta en Servicio)			09-12-21 09:00	09-12-21 23:59	09-12-21 11:30	09-12-21 17:52
2021108685	Central Generadora	Ejecución Rutina	TAMAKAWA ENERGIA SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER KILAR	TER KILAR CCL-TCL	Otro Tipo de Trabajo	170	Pruebas de carga para verificar correcto funcionamiento de la CT, los pruebas consistieron la verificación de los siguientes puntos: - Pruebas de sistema de protección de la CT - Pruebas de sistema de control de arranque de la CT - Pruebas de sobre-velocidad - Pruebas de sistema de ignición de la CT - Pruebas de alimentación de combustibles CT - Pruebas con carga Las curvas de carga para cada una de las pruebas, será enviada por correo formal.	Riesgo bajo, las pruebas con carga se realizaron con especificaciones técnicas de la fábrica de gas. Por lo tanto, los riesgos son bajos y controlados por los encargados de seguridad y especialistas.	Pruebas de carga para verificar correcto funcionamiento de la CT, los pruebas consistieron la verificación de los siguientes puntos: - Pruebas de sistema de protección de la CT - Pruebas de sistema de control de arranque de la CT - Pruebas de sobre velocidad - Pruebas de sistema de ignición de la CT - Pruebas de alimentación de combustibles CT - Pruebas con carga Las curvas de carga para cada una de las pruebas, será enviada por correo formal.	No tiene consumo afectado	ninguno	MW (Mantenimiento Mayor)			09-12-21 09:00	09-12-21 23:59	09-12-21 21:22	09-12-21 22:20
2021108676	Central Generadora	Rehabilitación	TAMAKAWA ENERGIA SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER KILAR	TER KILAR CCL- TV	Otro Tipo de Trabajo	170	Pruebas de carga para verificar correcto funcionamiento de la TV, las pruebas consistieron la verificación de los siguientes puntos: - Pruebas de sistema de protección de la TV - Pruebas de sistema de control de arranque de la TV - Pruebas de sobre-velocidad - Pruebas de sistema de control TV - Pruebas de alimentación TV - Pruebas con carga Las curvas de carga para cada una de las pruebas, será enviada por correo formal.	Riesgo bajo, las pruebas con carga se realizaron con especificaciones técnicas de la fábrica de gas. Por lo tanto, los riesgos son bajos y controlados por los encargados de seguridad y especialistas.	Pruebas de carga para verificar correcto funcionamiento de la TV, las pruebas consistieron la verificación de los siguientes puntos: - Pruebas de sistema de protección de la TV - Pruebas de sistema de control de arranque de la TV - Pruebas de sobre velocidad - Pruebas de sistema de control TV - Pruebas de alimentación TV - Pruebas con carga Las curvas de carga para cada una de las pruebas, será enviada por correo formal.	No tiene consumo afectado	ninguno	MW (Mantenimiento Mayor)			09-12-21 09:00	09-12-21 23:59		
2021107183	Central Generadora	Ejecución Rutina	TECHORED	Intervención	Origen Interno	Programada	TER LLANOS NORTE	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0.5	Se realizaron pruebas de potencia máxima y consumo específico PHEC, Al finalizar se realizaron pruebas con carga.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Se realizaron pruebas de potencia máxima y consumo específico PHEC, Al finalizar se realizaron pruebas con carga.	No tiene consumo afectado	ninguno	PHEC (Pruebas en pruebas operacionales activadas por la DGE)			09-12-21 08:00	09-12-21 16:00	09-12-21 08:19	09-12-21 20:22

202108640	Unión	Ejecución Futura	COLBÚN S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	QUILAPULÁN - LOS MAGOS 220KV	TAP OFF LLANO - LOS MARQUES 220KV C1	Llevaré de aisladores en el recinto de la subestación D1 línea 220KV y a los equipos primarios de los pafos 1 y 2 barra 200 KV, correspondiente a línea 220KV, C1 línea Los Magos, dejando del trabajo de los aisladores de barra de 220KV.	Riesgo Bajo.	Se realizó trabajo de aisladores en el recinto de la subestación D1 línea 220KV y a los equipos primarios de los pafos 1 y 2 barra 200 KV, correspondiente a la línea 220KV, C1 línea Los Magos, dejando del trabajo de los aisladores de barra de 220KV. Por lo tanto los trabajos se prán que, ante una operación indeseada de las instalaciones y equipos señalados anteriormente, estos no sean interrumpidos hasta confirmar con el Inspector Colbún S.A., presente durante los trabajos de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 17:00	09-12-21 09:00	09-12-21 15:55	
202108786	Unión	Ejecución Futura	COLBÚN TRANSMISIÓN S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	POINACO - LAS TORRELAS 110KV	SE PUNACOCO - EST 1 220KV C1 EST 1 - EST 2B 220KV C3 EST 1B - EST 2B C4 220KV C1 EST 2B C4 - SE LAS TORRELAS 110KV C1	OTRO TIPO DE TRABAJO	SE Pafos y/o Reemplazo a la reconexión interruptor 3212 a subestación de TRANQUELO, por trabajo de atención a equipos correspondiente a Barra 220KV Sección N°2 (la restricción de capacidad durante 1)	SE Pafos y/o Reemplazo a la reconexión interruptor 3212 a subestación de TRANQUELO, por trabajo de atención a equipos correspondiente a Barra 220KV Sección N°2 (la restricción de capacidad durante 1)	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	10-12-21 18:00	09-12-21 10:00	09-12-21 15:55	
202108889	Unión	Ejecución Futura	COLBÚN TRANSMISIÓN S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAGUEL - MAPO 220KV	ALTO JAGUEL - MAPO 220KV C2	OTRO TIPO DE TRABAJO	MPB entre Marco de línea SE Magos y Marco de línea SE Jague, de circuito N°1	MPB entre Marco de línea SE Magos y Marco de línea SE Jague, de circuito N°1	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 19:00	09-12-21 07:55	09-12-21 18:28	
202108973	Unión	Ejecución Futura	COLBÚN TRANSMISIÓN S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAGUEL - MAPO 220KV	ALTO JAGUEL - MAPO 220KV C1	OTRO TIPO DE TRABAJO	Se reemplaza mantenimiento preventivo a LAT - ALTO JAGUEL - MAPO 220KV C1, ademasmente se reemplaza mantenimiento preventivo a Pafos asociados a la desconexión, Pafos D1 SE Magos y Pafos D2 SE Alto Jague tanto en Equipos Primarios como en Central y Protecciones	Controlado	Se reemplaza mantenimiento preventivo a LAT - ALTO JAGUEL - MAPO 220KV C1, ademasmente se reemplaza mantenimiento preventivo a Pafos asociados a la desconexión, Pafos D1 SE Magos y Pafos D2 SE Alto Jague tanto en Equipos Primarios como en Central y Protecciones, por tal motivo se requiere LAT - ALTO JAGUEL - MAPO 220KV C1 desconectado.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 07:55	09-12-21 18:25
202108987	Ejecución Futura	COMPAGNIA MINERA CENTINELA	Intervención	Origen Interno	Programada	MUELLE - GUAYACOS 110KV	TAP OFF ENALAC ANTICORRA - GUAYACOS 110KV C1 TAP OFF GUAYACOS - TAP OFF ENALAC ANTICORRA 110KV C1 TAP OFF ENALAC ANTICORRA - TAP OFF GUAYACOS 110KV C1	Llevaré de aislación a línea energizada, solicitada por cliente.	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE Muelle. No reconectar 3214 SE Guayacos. No reconectar 3211 y 3212	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 19:00	09-12-21 08:25	09-12-21 18:05		
202108944	Unión	Ejecución Futura	COMPAGNIA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN PEDRO - LAS VEGAS 110KV	SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACINCHABUR 110KV C1 TAP PACINCHABUR - LAS VEGAS 110KV C2 TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACINCHABUR 110KV C2 SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C2	OTRO TIPO DE TRABAJO	Por retiro e instalación de Mufas de cables OPGW para pruebas de certificación de fibra óptica en respuesta generación de no reconectar en ambos circuitos de la L1 110 KV San Pedro - San Diego.	Por retiro e instalación de Mufas de cables OPGW para pruebas de certificación de fibra óptica en respuesta generación de no reconectar en ambos circuitos de la L1 110 KV San Pedro - San Diego.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 09:00	09-12-21 17:00	09-12-21 15:48	09-12-21 18:51	
202109048	Ejecución Futura	DEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ALAPA - CUMBRES 220KV	ALAPA - CUMBRES 220KV C1 ALAPA - CUMBRES 220KV C2	OTRO TIPO DE TRABAJO	Llevaré de aislación con mufas de fibra en mano, en las torres de transmisión de la L2 220 KV Alapa - Cumbres 1 y 2.	Riesgo de desconexión de la L2 220 KV Alapa - Cumbres 1 y 2. Para mitigar el riesgo se llevará una línea a la vez.	Se mantendrá la generación de no reconectar la L2 220 KV Alapa - Cumbres 1 y 2	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 07:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:32	09-12-21 16:25	
202109062	Ejecución Futura	ELTRANS S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV	CARRERA PINTO - EST 42 120KV C2 CARRERA PINTO - EST 42 120KV C3	Llevaré de aislación en Torres 2420V 42 Carbones Reemplazando los Andenes. Precaución de no reconectar pafos J1, B, 102 y 111 en SE Secundario San Andres. Precaución de no reconectar pafos B1, C12 y 114 en SE Carner Pinto.	Riesgo bajo. Trabajo controlado y planificado -	Llevaré de aislación en Torres 2420V 42 Carbones Reemplazando los Andenes. Precaución de no reconectar pafos J1, B, 102 y 111 en SE Secundario San Andres. Precaución de no reconectar pafos B1, C12 y 114 en SE Carner Pinto.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:40	09-12-21 15:43		
202109095	Ejecución Futura	INWEX	Intervención	Origen Interno	Programada	MELILLONES - INWEX 110KV	MELILLONES - INWEX 110KV C1	Llevaré de aislación con línea energizada.	Riesgo bajo se tomarán todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE C2 Inwex. No reconectar 1201 y 1202 SE Inwex. No reconectar 1214	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 09:00	09-12-21 16:00	09-12-21 10:30	09-12-21 13:20		
202109098	Unión	Ejecución Futura	INEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	LO PRADO - CURICAU 440V	LO PRADO - TORRE 26 440V C2 TORRE 26 - CURICAU 440V C2 LO PRADO - TORRE 26 440V C1 TORRE 26 - CURICAU 440V C1	OTRO TIPO DE TRABAJO	Reemplazo de mufas de fibra de trabajo de mufas línea 14220V 42 Alapa - Alto Jague, de circuito N°1, entre líneas 220, 110, 110, entre líneas 244 KV La Prada - Curicau de INEL, entre 22-23.	Reemplazo de mufas de fibra de trabajo de mufas línea 14220V 42 Alapa - Alto Jague, de circuito N°1, entre líneas 220, 110, 110, entre líneas 244 KV La Prada - Curicau de INEL, entre 22-23.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:36	09-12-21 15:18	
202109189	Unión	Ejecución Futura	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL DIESEL TAMARA - SACAR 110KV	CENTRAL DIESEL TAMARA - SACAR 110KV C1 110	Llevaré de aislación línea energizada.	Se consideraran todas las medidas de seguridad de acuerdo al plan de trabajo - riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR SE Tempes 3214, SE Saca 3214 RECONECTAR SE MANOBRAS SE Tempes, Operador Tramite.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 16:00	09-12-21 08:05	09-12-21 14:50	
202109703	Unión	Ejecución Futura	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CHACABUR - EL COBRE 220 KV	CHACABUR - EL COBRE 220KV C1 CHACABUR - EL COBRE 220KV C2	Llevaré de aislación con línea energizada, método a distancia	Método de trabajo a distancia, riesgo bajo	SE Chacabur: 1201, 1202 No Reconectar. SE El Cobre: 1212, 1213 No Reconectar	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:30	09-12-21 16:00	09-12-21 08:25	09-12-21 14:50	
202109873	Unión	Ejecución Futura	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CHACABUR - MANANTES BLANCOS 220KV	CHACABUR - CARREONCO 220KV C1 CARREONCO - MANANTES BLANCOS 220KV C1	Llevaré de aislación línea energizada, método a distancia.	Llevaré de aislación método a distancia, riesgo bajo.	SE Chacabur: No Reconectar 1212. SE M. Blancos: No Reconectar 1205. SE Carreonco: No Reconectar 1215	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:30	09-12-21 16:00	09-12-21 08:48	09-12-21 14:50	
202109883	Unión	Ejecución Futura	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL CHAPARRA - ARICA 66KV	TAP A AGUILA - ARICA 66KV C1	Llevaré de aislación con línea energizada.	Llevaré de aislación línea energizada.	CONDICIONES REQUERIDAS: DE ARICA: NO RECONECTAR 1202. DE CENTRAL CHAPARRA: NO RECONECTAR 1202.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 09:00	09-12-21 17:00	09-12-21 08:18	09-12-21 15:34	
202109898	Unión	Ejecución Futura	GUACOLDA	Intervención	Origen Interno	Programada	GUACOLDA - MANTENCION 220KV L2	GUACOLDA - MANTENCION 220KV L2 C1 GUACOLDA - MANTENCION 220KV L2 C4	Llevaré de aislación desde pafos de mufas y estructura N°114. En caso de operación automática, NO reconectar 1215-1216 en SE Guacolda y NO reconectar 1219-1220 en SE Mantenciones.	Se consideraran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	En caso de operación automática, NO reconectar 1215-1216 en SE Guacolda y NO reconectar 1219-1220 en SE Mantenciones.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 17:00	09-12-21 08:16	09-12-21 15:54	
202109897	Unión	Ejecución Futura	GUACOLDA	Intervención	Origen Interno	Programada	GUACOLDA - MANTENCION 220KV L1	GUACOLDA - MANTENCION 220KV L1 C1 GUACOLDA - MANTENCION 220KV L1 C2	Llevaré de aislación desde pafos de mufas y estructura N°114. En caso de operación automática, NO reconectar 1215-1216 en SE Guacolda y NO reconectar 1219-1220 en SE Mantenciones.	Se consideraran las medidas pertinentes, para desarrollar los trabajos en condición segura.	En caso de operación automática, NO reconectar 1215-1216 en SE Guacolda y NO reconectar 1219-1220 en SE Mantenciones.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 17:00	09-12-21 08:16	09-12-21 15:54	
202109903	Unión	Ejecución Futura	HEROELECTRICA DOS VALLES SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	DOS VALLES - EL PAZO 230V C1	DOS VALLES - EL PAZO 230V C1 (INWEX) DOS VALLES - EL PAZO 230V C2 (INWEX) DOS VALLES - EL PAZO 230V C3 (INWEX) DOS VALLES - EL PAZO 230V C4 (INWEX)	OTRO TIPO DE TRABAJO	Reparación de línea 230V en Paso - La Confluencia	Nivel mínimo debido a que los trabajos se realizan con energización de línea 230V	Se reemplaza la reparación de línea de transmisión El Paso La Confluencia entre los torres 46 y 47 por trabajo controlado del conductor. SE asociado a 50001107963.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 14:50	09-12-21 08:49	09-12-21 14:14
202109903	Unión	Ejecución Futura	HEROELECTRICA EL PAZO SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PAZO 230V	CENTRAL LA CONFLUENCIA - CENTRAL EL PAZO 230KV C1	OTRO TIPO DE TRABAJO	Reparación de línea 230V en Paso - La Confluencia	Nivel mínimo debido a que los trabajos se realizan con energización de línea 230V	Se reemplaza la reparación de línea de transmisión El Paso La Confluencia entre los torres 46 y 47 por trabajo controlado del conductor.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 14:50	09-12-21 08:49	09-12-21 14:14
202109917	Unión	Ejecución Futura	MANANTEN COPPER	Intervención	Origen Interno	Programada	DEGO DE ALMAGRO - MANANTEN VERDE 110KV	DEGO DE ALMAGRO - MANANTEN VERDE 110KV C1	Llevaré de aislación en línea 110KV Dego de Almagro - Manantenes y Manantenes - Planta Deshidratadora. Con línea energizada. Condiciones requeridas: SE Dego de Almagro en caso de operación automática, no reconectar interruptor 3214.	Se consideraran las acciones pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: SE Dego de Almagro en caso de operación automática no reconectar interruptor 3214.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 16:00	09-12-21 06:16	09-12-21 17:53	

20210729V	Urua	Ejecución Pública	MINERA ANTUCONA	Intervención	Origen Interno	Programada	TAP OFF ENLACE - ANTUCONA 220KV	TAP OFF ENLACE - ANTUCONA 220KV C1	Lavado de Antelón	0	Lavado de aducción a línea energizada en tramo 2 entre estructuras 33 y 46	Riesgo bajo, cliente toma todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro	U/E Delmar - Sefallizar y No reconectar 5261 U/E Antucuya - Sefallizar y No reconectar 5261	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 10:12	09-12-21 16:29
202107739	Urua	Ejecución Pública	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	MEILONES - CHIGAGNE 220KV	MEILONES - CHIGAGNE 220KV C1	Lavado de Antelón	0	Lavado aisladores Línea 220 KV Melipones - CHigagne	Se controlan los riegos por arcos durante el lavado de la línea, empleando procedimientos. Trabajo con bajo nivel de riesgo	Se requieren las siguientes condiciones: U/E Melipones con nivel Automático Bloqueado 5212 U/E CHigagne con nivel Automático Bloqueado 5211	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 07:30	09-12-21 18:00	09-12-21 07:58	09-12-21 13:37
202107713	Urua	Ejecución Pública	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - CHIGAGNE 220KV	ATACAMA - CHIGAGNE 220KV C1 EST. T. 202 - CHIGAGNE 220KV C1 ATACAMA - EST. T. 202 220KV C2 EST. T. 202 - CHIGAGNE 220KV C2	Lavado de Antelón	0	Lavado de aducción de estructuras.	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Se requiere antes de no reconectar en: U/E Atacama en 5218 y 5219 U/E Chigagne en 5216 y 5218	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 07:30	09-12-21 18:00	09-12-21 08:05	09-12-21 12:36
202107704	Urua	Ejecución Pública	MINERA SPENCE	Intervención	Origen Interno	Programada	ENCUENTRO - SGO 220KV	ENCUENTRO SGO 220KV	Otra Cables	0	Otros cables de construcción de arcos para tendido de ductos y cables de Media tensión	Bajo. Se ejecutará trabajo bajo la línea de transmisión de 220KV respetando la distancia de aproximación límite	Trabajo bajo la línea 220KV entre Encuentro y SGO. Desde fuente a Chitrar de las 04:00:00 de trabajos con respeto de cables, arcos y reconexión. Los que se implementan a una distancia segura de la línea de alta tensión con topografía de la zona, se realizó previo a los trabajos como parte de la revisión antes de comenzar a trabajar. En el Encuentro 5210 Sefallizar y no reconectar 51 52 505 5210 Sefallizar y no reconectar	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 09:00	09-12-21 18:00	09-12-21 09:13	09-12-21 18:46
202107936	Urua	Ejecución Pública	NOVOUS S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	LAS PALMAS - TOTAL 2 220KV	LAS PALMAS - TOTAL 2 220KV C1	Lavado de Antelón		Lavado de aducción línea 220 KV Las Palmas - Total 2	Bajo punto se ejecuta por personal capacitado y con reconexión a distancia y distribuidora	SE Las Palmas - Interrumpir el cuenta con reconexión automática desactivada SE Total 2 - Interrumpir el cuenta con reconexión automática desactivada	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 20:00	09-12-21 14:13	09-12-21 18:39
202108070	Urua	Ejecución Pública	PALMUCHO S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHIQUEO - RAMADA PANGUE 66KV	TAP SANTA BARBARA - RAMADA PANGUE 66KV C1	Otra y poder Tronco Lanzabombas		Corte y poder de activar fuerza de Tronco en gradío formados	Riesgo moderado, se hacen los requeridos correspondientes para este tipo de trabajos.	Los trabajos serán realizados por la empresa Casache Langaral Montecarlo LSA (Servicio Transmisión), trabajo para Terminal Melipones y MOE para trabajos en otros puntos de la red según el Plan de Verano 2021-2022	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 09:00	09-12-21 18:00	09-12-21 09:42	09-12-21 20:27
202108031	Urua	Ejecución Pública	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	Intervención	Origen Externo	Programada	LOS CONDONES - LOS VILLOS 220KV	CHAGUAL - ESTRUCTURA DE 220KV C1 ESTRUTURA DE - LOS VILLOS 220KV C1 (SA_REVISION)	Otra Cables		Requisito a la reconexión del SGO en U/E Los Villos y el 5271 en U/E Central Chigag y solicitud de Minera Los Patadores, los trabajos a desarrollar se iniciaron en el montaje de estructuras y mantenimiento general de los equipos asociados al sistema GS-GS (Baterías - bornes), montaje resistencia nueva.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Minera Los Patadores	Los trabajos con responsabilidad de Minera Los Patadores	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 07:00	09-12-21 20:00	09-12-21 08:42	09-12-21 18:27
202107965	Urua	Ejecución Pública	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	Intervención	Origen Externo	Programada	LOS CONDONES - LOS VILLOS 220KV	CHAGUAL - ESTRUCTURA DE 220KV C1 ESTRUTURA DE - LOS VILLOS 220KV C1 (SA_REVISION)	Lavado de Antelón		Requisito a la reconexión del SGO en U/E Los Villos y el 5271 en U/E Central Chigag y solicitud de Transmex para trabajos en GS-GS (Baterías - bornes) de montaje de equipos energizados por 220 KV, partes U, G, L, AL, RL, RL, RL, de 40 KV, incluyendo mano de obra y mano de obra. Lavado de Antelón a equipos asociados a servicios hacia el sistema externo.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Transmex.	Los trabajos serán realizados por Transmex.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 06:54	09-12-21 15:58
202108058	Urua	Ejecución Pública	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	Intervención	Origen Externo	Programada	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 (SA_REVISION)	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Requisito a la reconexión del SGO en U/E Central San Javier a solicitud de Transmex para mejor punto chivo indicado de la línea de 66 KV San Javier - Construcción de estructuras asociadas a medidas de mitigación (corte arcos).	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos propios de Transmex.	Documento generado a solicitud de Transmex.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 06:50	09-12-21 17:45
202108051	Urua	Ejecución Pública	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	Intervención	Origen Externo	Programada	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 (SA_REVISION)	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otra y poder Tronco Lanzabombas		Requisito a la reconexión del SGO en U/E Central San Javier a solicitud de Transmex para mejor punto chivo indicado de la línea de 66 KV San Javier - Construcción de estructuras.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos propios de Transmex.	Documento generado a solicitud de Transmex.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 06:50	09-12-21 17:45
202108078	Urua	Ejecución Pública	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	Descartado	Origen Interno	Programada	MELIPONES - ALTO MONTO 110KV	SECCION 1 DE 2 110KV C1 SECCION 2 DE 2 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Propios de Minera Los Patadores para el riesgo en: Riesgo Bajo	Mantenimiento preventivo básico a Transformador de poder de 110KV en Subestación Melipones	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 07:30	09-12-21 20:00	09-12-21 08:06	09-12-21 18:04	
202108080	Urua	Ejecución Pública	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PIQUETE - CORRAL 66KV	PIQUETE - TAP TRES BUCAS 66KV C1 TAP TRES BUCAS - CORRAL 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo		No reconectar línea 66 KV Piquete Central, por trabajos de obra y poder en días señalados, próximos a fines de año.	el riesgo de la línea es bajo y controlado	Registro interno: PT 47529	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:10	09-12-21 17:58
202108076	Urua	Ejecución Pública	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	REMHUE - LOS TANQUES 66KV	REMHUE - REMHUE ALBOS 66KV C1 REMHUE ALBOS - LOS TANQUES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Se requiere no reconectar línea 66 KV Remhue. Los trabajos a desarrollar se iniciaron en el montaje de estructuras y mantenimiento general de los equipos asociados al sistema GS-GS (Baterías - bornes), montaje resistencia nueva.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	SGO 518 INTERNA DE TRANSCLEC.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 20:00	09-12-21 07:28	09-12-21 08:31
202108070	Urua	Ejecución Pública	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	REMHUE - LA UNION 66KV	REMHUE - LA UNION 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Se requiere no reconectar línea 66 KV Remhue - La Unión, a solicitud de Transmex. Por trabajos de mantenimiento en circuito de línea de alta tensión, instalación y retiro de perfiles, tendido de cables, tendido y retiro de cables de 66KV.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	SGO 518 INTERNA DE TRANSCLEC.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 08:00	09-12-21 20:00	09-12-21 07:28	09-12-21 08:31
202108076	Urua	Ejecución Pública	TEN	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS - CUMBRE 66KV	LOS CHANGOS - CUMBRE 66KV C1 LOS CHANGOS - CUMBRE 66KV C2	Lavado de Antelón		Lavado de aducción de la T 2 a 66KV Los Changos - Cumbre entre estructuras 60 - 621	El principal riesgo es la ocurrencia de un Flashover. Medidas de mitigación - Inspección visual del estado de los aisladores - Verificación de condiciones meteorológicas (viento y dirección del viento) - revisión de calidad del agua.	Se requiere precaución operacional de no reconectar 17 2 a 66KV Los Changos - Cumbre en ambos extremos, se requiere la desactivación de la T2 de las partes 16, 18, 19 y 20 y partes 41, 43 en SCSA, sólo para realizar trabajos de lavado de aisladores por contaminación normal.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 07:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:00	09-12-21 13:37
202108084	Urua	Ejecución Pública	TEN	Intervención	Origen Interno	Programada	CUMBRE - NUEVA CARDEÑAS 66KV	CUMBRE - NUEVA CARDEÑAS 66KV C1 CUMBRE - NUEVA CARDEÑAS 66KV C2	Lavado de Antelón		Lavado de aducción de la T 2 a 66KV Cumbre - Nueva Cardenas, entre estructuras 1705 - 404	El principal riesgo es la ocurrencia de un Flashover. Medidas de mitigación - Inspección visual del estado de los aisladores - Verificación de condiciones meteorológicas (viento y dirección del viento) - revisión de calidad del agua.	Se requiere precaución operacional de no reconectar 17 2 a 66KV Cumbre - Nueva Cardenas en ambos extremos, se requiere la desactivación de la T2 de las partes 16, 18, 19 y 20 y partes 41, 43 en SCSA, sólo para realizar trabajos de lavado de aisladores por contaminación normal.	No tiene consumo afectado	ninguno					09-12-21 07:00	09-12-21 18:00	09-12-21 07:44	09-12-21 11:57

20210823	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	FUTERO ALTO- PUERTO MONT 220KV	EST. 1.C1 - 1AF AURORA 220KV C3 INSTALACIONES: EST 1.C1 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabaja coordinado con Edicia Copenhague.	Rajo	Actividades: Instalación de punto de protección y enredado sobre línea energizada 1x220kV Acordada a SE Auzora, por trabajo de medida de conductores de cable linea 220kV Polirraqui - Tama, entre el vano 345-350. Restricciones: Restricción a la movilidad. Instalaciones en Rango Línea 220kV Futiller Mont - P. Mont C1. Temperatura de los Rango: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No hay. Observación: No recomendar las interrupciones asociadas a la línea.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:06	09-12-21 19:20
20210830	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	EXTRE BOS- ANCOA 220KV	EXTRE BOS- ANCOA 150KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca bajo la línea energizada. Instalaciones en Rango: Línea 150kV Entre Bos Ancoas, L1. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 150kV Entre Bos Ancoas, L1.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210847	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER- CONTUTUCAN 66KV	TAP NINRAU- CONTUTUCAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca de vegetación en trazo de servidumbre. Instalaciones en Rango: Línea 66 kV San Javier - Contutucan. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 66 kV San Javier - Contutucan.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:50	09-12-21 18:30
20210846	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER- CONTUTUCAN 66KV	SAN JAVIER- ESTRUCTURA 23- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 22- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 164- ESTRUCTURA 164 66KV C1 ESTRUTURA 165- TAP NINRAU 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca de vegetación en trazo de servidumbre. Instalaciones en Rango: Línea 66 kV San Javier - Contutucan. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 66 kV San Javier - Contutucan.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210819	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER- CONTUTUCAN 66KV	TAP NINRAU- CONTUTUCAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca genero chuvia incluída asociada a trabajos de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras. Instalaciones en Rango: Línea 66 kV San Javier - Contutucan. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 66 kV San Javier - Contutucan.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:50	09-12-21 18:30
20210818	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER- CONTUTUCAN 66KV	SAN JAVIER- ESTRUCTURA 23- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 22- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 164- ESTRUCTURA 164 66KV C1 ESTRUTURA 165- TAP NINRAU 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca genero chuvia incluída asociada a trabajos de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras. Instalaciones en Rango: Línea 66 kV San Javier - Contutucan. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 66 kV San Javier - Contutucan.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210820	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	POKAKO- QUILLOTA 220KV	POKAKO- QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	U/E Quilota: Levantamiento de información actualizada de terreno de switch de subestación asociada a la implementación (PMO 2).	Rajo	Actividades: Roca genero chuvia incluída asociada a trabajos de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras. Instalaciones en Rango: Línea de 220kV Quilota - Quilota línea L1. Temperaturas de los Rango: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: U/E Quilota: Delimitación y sujeción de la zona de trabajo. Actividad: U/E Quilota: Levantamiento de información actualizada de terreno de switch de subestación asociada a la implementación (PMO 2).	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 13:00	09-12-21 11:51	09-12-21 15:30
20210818	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	POKAKO- QUILLOTA 220KV	POKAKO- QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	U/E Quilota: Levantamiento de información actualizada de terreno de switch de subestación asociada a la implementación (PMO 2).	Rajo	Actividades: Roca genero chuvia incluída asociada a trabajos de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras. Instalaciones en Rango: Línea de 220kV Quilota - Quilota línea L1. Temperaturas de los Rango: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: U/E Quilota: Delimitación y sujeción de la zona de trabajo. Actividad: U/E Quilota: Levantamiento de información actualizada de terreno de switch de subestación asociada a la implementación (PMO 2).	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 14:00	09-12-21 18:00	09-12-21 11:06	09-12-21 18:30
20210804	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	CHARRUA- PANGUA 220KV	TRUFA- 1AF CHOLGUAH 220KV C2 CHARRUA- 1AF CHOLGUAH 220KV C2 TAP CHOLGUAH- CHARRUA 220KV C2 SANTA BARBARA- TRUFA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomendar las interrupciones asociadas a las instalaciones con rango.	Rajo	Actividades: Roca frías variables. Restricciones: Bloqueos a la movilidad. Instalaciones en Rango: Línea 220kV Antico Pangua-Charrua, C1 a línea 220kV Pangua-Charrua, C1. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:50	09-12-21 18:30
20210803	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	ANTUCO- CHARRUA 220KV	ANTUCO- TAP TRUFA 220KV C1 TAP TRUFA- CHARRUA 220KV C1 TAP TRUFA- TRUFA 220KV C1 SANTA BARBARA- TRUFA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomendar las interrupciones asociadas a las instalaciones con rango.	Rajo	Actividades: Roca frías variables. Restricciones: Bloqueos a la movilidad. Instalaciones en Rango: Línea 220kV Antuco Pangua-Charrua, C1 a línea 220kV Pangua-Charrua, C1. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:50	09-12-21 18:30
20210845	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	EXTRE BOS- ANCOA 220KV	EXTRE BOS- ANCOA 150KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomendar las interrupciones asociadas a la instalación con rango.	Rajo	Actividades: Roca frías variables. Restricciones: Bloqueos a la movilidad. Instalaciones en Rango: Línea 150kV Entre Bos Ancoas, C2. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210873	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Externo	Programada	TAMAFCA- CONDORSI 220KV	TAMAFCA- CONDORSI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de Proyecto Tack QBE: Trabajo de Mantenimiento de Surtido y Montaje bajo Línea Eléctrica entre las Torres 16 y 17 en el área Roca. La altura del Puerto Platano, tiene 120 m/Torques - Condore C1	Rajo	Actividades: A solicitud de Proyecto Tack QBE: Trabajo de Mantenimiento de Surtido y Montaje bajo Línea Eléctrica entre las Torres 16 y 17 en el área Roca. La altura del Puerto Platano, tiene 120 m/Torques - Condore C1. Restricciones: Torques, L212 No recomendar Clavados, L212 No recomendar Instalaciones en Rango 1.200V Torques Condore C1. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210877	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	ANCOA - ITAQUE 220KV	ANCOA- SANTA GABRIEL 220KV C2 SANTA GABRIEL - ITAQUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Corte y/o poste de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Rango: Línea 220kV Ancoa-Ruhas, C1 a Línea 220kV Ancoa-Ruhas, C2. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 220kV Ancoa-Ruhas, C1 y C2.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210876	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	ANCOA - ITAQUE 220KV	ANCOA - ITAQUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Corte y/o poste de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Rango: Línea 220kV Ancoa-Ruhas, C1 a Línea 220kV Ancoa-Ruhas, C2. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 220kV Ancoa-Ruhas, C1 y C2.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210868	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	ITAQUE- SECCONADORA CONVENTO VIED 154 KV C1	ITAQUE- TAP 010 TEND 154KV C1 TAP 010 TEND- SECCONADORA CONVENTO VIED 154 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca de vegetación en trazo de servidumbre. Instalaciones en Rango: Línea 154 kV Itaque Convento Vied, C1 a Línea 154 kV Itaque Teguana, C1. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 154 kV Itaque Convento Vied, C1 y Línea 154 kV Itaque Teguana, C1.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 19:20
20210867	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	ITAQUE- TACUABARA 154KV	ITAQUE- TAP 010 TEND 154KV C1 TAP 010 TEND- TACUABARA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Rajo	Actividades: Roca de vegetación en trazo de servidumbre. Instalaciones en Rango: Línea 154 kV Itaque Convento Vied, C1 a Línea 154 kV Itaque Teguana, C1. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: No recomendar interrupciones que avancen a la línea 154 kV Itaque Convento Vied, C1 y Línea 154 kV Itaque Teguana, C1.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 19:20
20210811	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Externo	Programada	SECCONADORA LA AGUIÑE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE DNEA C-367 - VARIANTE DNEA C-270A 220KV C1 VARIANTE DNEA C-270A - CERRO NAVIA 220KV C1 VARIANTE DNEA C-367 - VARIANTE DNEA C-270A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabaja programado para bajar ruido de cable OPGW e instalación y retiro de Bay en estructuras asociadas a la línea.	Alto	Actividades: Trabajo programado para bajar ruido de cable OPGW e instalación y retiro de Bay en estructuras asociadas a la línea. Restricciones: No recomendar las interrupciones asociadas a la línea de 220 kV de Aguiñe - Cerro Navia 1 a 2. Instalaciones en Rango: Línea de 220 kV de Aguiñe - Cerro Navia 1 a 2. Temperaturas de los Rango: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: Satisfacción y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 16:40
20210810	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Externo	Programada	SECCONADORA LA AGUIÑE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE DNEA C-367 - VARIANTE DNEA C-270A 220KV C1 VARIANTE DNEA C-270A - CERRO NAVIA 220KV C1 VARIANTE DNEA C-367 - VARIANTE DNEA C-270A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabaja programado para bajar ruido de cable OPGW e instalación y retiro de Bay en estructuras asociadas a la línea.	Alto	Actividades: Trabajo programado para bajar ruido de cable OPGW e instalación y retiro de Bay en estructuras asociadas a la línea. Restricciones: No recomendar las interrupciones asociadas a la línea de 220 kV de Aguiñe - Cerro Navia 1 a 2. Instalaciones en Rango: Línea de 220 kV de Aguiñe - Cerro Navia 1 a 2. Temperaturas de los Rango: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: Satisfacción y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 16:40
20210803	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	ANCOA - ALTO HANES 150KV L1	ANCOA - ALTO HANES 150KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabaja programado para roca, corte y/o poste de árboles bajo conductor, con instalación energizada.	Rajo	Actividades: Trabajo programado para roca, corte y/o poste de árboles bajo conductor, con instalación energizada. Restricciones: No recomendar las interrupciones asociadas a la línea de 150 kV Ancoa - Alto Hanes L1. Instalaciones en Rango: Línea de 150 kV Ancoa - Alto Hanes L1. Temperaturas de los Rango: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Rango: Rajo. Riesgos del jefe de Tarea: Satisfacción de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210809	Linea	Ejecucion Futero	TRANSELEC S.A.	Intervencion	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR- PUNTA COLOMBIA 220KV	PAN DE AZÚCAR- PUNTA COLOMBIA 220KV	Otro Tipo de Trabajo	0	Línea de actividad, en instalación energizada (Doble Conector, LÍNEA DE ALMACÉN, ESTRUCTURAS N° 161 a 163)	Rajo	Actividades: Subestación P. Ancoas, L212 con bloqueos a la recomposición energética. Subestación P. Ancoas, L212 con bloqueos a la recomposición energética. Subestación P. Colorado, L212 con bloqueos a la recomposición energética. Instalaciones en Rango: 1.200V Pan de Azúcar Punta Colomba, C1 a 1.200V Pan de Azúcar Punta Colomba, C2. Temperaturas de los Rango: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Rajo.	No tiene consumo afectado	modificación_punto de	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	

20210808	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161.	Bajo	Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza: Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza: Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza:	No tiene consumo afectado	modification_protecti on	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:45
20210801	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161.	Bajo	Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza: Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza:	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:00
20210803	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161.	Bajo	Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza: Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 005 a 161. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloque a la recomposición Subestación P. Azúcar, S212 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S213 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S214 con bloque a la recomposición Subestación P. Colorado, S215 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C1 a 1.220KV Par de Azúcar- Punta Colorado, C2 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza:	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:00
20210800	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ALGARROBIL - MATEUCO 220KV	EST 345C - MATEUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 95.	Bajo	Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 95. Restricciones: Subestación Matorred, S211 con bloque a la recomposición Subestación Algarrobo, S212 con bloque a la recomposición Subestación Algarrobo, S213 con bloque a la recomposición Subestación Algarrobo, S214 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Matorred-Algarrobo, C1 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza: Actividades: Levante de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 95. Restricciones: Subestación Matorred, S211 con bloque a la recomposición Subestación Algarrobo, S212 con bloque a la recomposición Subestación Algarrobo, S213 con bloque a la recomposición Subestación Algarrobo, S214 con bloque a la recomposición Subestación en Ringo 1. 220KV Matorred-Algarrobo, C1 Temperatura de los Ríngos Durante de los trabajos Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza:	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210802	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	LOS CHANGOS - RINAL 500KV	LOS CHANGOS - RINAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Subestación los Chingos. Aislación de T56 según SDO 1.15, 2021, intervención en espacio por levante de aislación en el punto de S20 y S40.	Bajo	Restricciones: Subestación los Chingos, S2412 y S2414 no recomponer. Temperatura de los ríngos: Durante los trabajos de T56, Nivel de riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210807	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	LOS CHANGOS - RINAL 500KV	LOS CHANGOS - RINAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Subestación los Chingos. Aislación de T56 según SDO 1.15, 2021, intervención en espacio por levante de aislación en el punto de S20 y S40.	Bajo	Restricciones: Subestación los Chingos, S2412 y S2413 no recomponer. Temperatura de los ríngos: Durante los trabajos de T56, Nivel de riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210810	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHEL - SECCIONADORA LO AGUIRE 220KV	RAHEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con Chilequeto.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: No recomponer los interruptores asociados a la línea de 220 KV Raper - La Aguiña circuito 1 y 2. Instalaciones en Ringo: Línea de 220 KV Raper - La Aguiña circuito 1 a 2. Temperatura de los Ríngos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210809	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHEL - SECCIONADORA LO AGUIRE 220KV	RAHEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con Chilequeto.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: No recomponer los interruptores asociados a la línea de 220 KV Raper - La Aguiña circuito 1 y 2. Instalaciones en Ringo: Línea de 220 KV Raper - La Aguiña circuito 1 a 2. Temperatura de los Ríngos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210805	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SAUZAL - ALTO JAVEL 110KV	SAUZAL - ALTO JAVEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: Línea de 110 KV Saucal - Alto Javel circuito 1 y 2. Instalaciones en Ringo: Línea de 110 KV Saucal - Alto Javel circuito 1 a 2. Temperatura de los Ríngos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210808	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SAUZAL - ALTO JAVEL 110KV	SAUZAL - ALTO JAVEL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con Centro Saucal.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para rosa, corte y pade de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: Línea de 110 KV Saucal - Alto Javel circuito 1 y 2. Instalaciones en Ringo: Línea de 110 KV Saucal - Alto Javel circuito 1 a 2. Temperatura de los Ríngos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210804	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRA - CONCEPCION 220KV	CHARRA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomponer los interruptores asociados a las instalaciones con riego.	Bajo	Actividades: Rosa en Frío de envoltorios. Restricciones: Bloquear a la recomposición. Instalaciones en Ringo: Línea 220 KV Charra-Huapi, C1 a Línea 110 KV Charra-Concepción, C1. Temperatura de los Ríngos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210803	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRA - HUAPIEN 220KV	CHARRA - HUAPIEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomponer los interruptores asociados a las instalaciones con riego.	Bajo	Actividades: Rosa en Frío de envoltorios. Restricciones: Bloquear a la recomposición. Instalaciones en Ringo: Línea 220 KV Charra-Huapi, C1 a Línea 110 KV Charra-Concepción, C1. Temperatura de los Ríngos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30
20210804	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	EL TONDO - ANTUCO 220KV	EL TONDO - ANTUCO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomponer interruptores asociados a la instalación en riego.	Bajo	Actividades: Inspección visual con telegado y medición de agujeros de perfiles en Estructuras. Restricciones: Bloquear a la recomposición. Instalaciones en Ringo: 1.220KV El Tono-Antuco, C2 a 1.220KV El Tono-Antuco, C1. Temperatura de los Ríngos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:45
20210803	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	EL TONDO - ANTUCO 220KV	EL TONDO - ANTUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomponer interruptores asociados a la instalación en riego.	Bajo	Actividades: Inspección visual con telegado y medición de agujeros de perfiles en Estructuras. Restricciones: Bloquear a la recomposición. Instalaciones en Ringo: 1.220KV El Tono-Antuco, C2 a 1.220KV El Tono-Antuco, C1. Temperatura de los Ríngos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:45
20210806	Unica	Aprobado el actívado	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	HUALPEN - SAN VICENTE 150KV	HUALPEN - TAP PETROQUIMICA 150KV TAP PETROQUIMICA - SAN VICENTE 150KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Remplazo y/o instalación de Placa de Reemplazamiento. Nivel de Riego: Riego no significativo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	10-12-21 18:00		
20210805	Unica	Aprobado el actívado	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	HUALPEN - SAN VICENTE 150KV	HUALPEN - SAN VICENTE 150KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Remplazo y/o instalación de Placa de Reemplazamiento. Nivel de Riego: Riego no significativo. Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	10-12-21 18:00		
20210801	Unica	Ejecución Futuro	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS - RINAL 500KV	LOS CHANGOS - RINAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	161 KVA Levante de aislación equipo primario perfil: KL, KL, KL, KL, KL, KL, Banco de transformación monofásica ATB1 y ATB2. Levante de aislamiento de equipo de 60 KV y 60 KV. Levante de aislamiento de equipo de 100 KV y 100 KV.	Bajo	Actividades: 161 KVA Levante de aislación equipo primario perfil: KL, KL, KL, KL, KL, KL, Banco de transformación monofásica ATB1 y ATB2. Levante de aislamiento de equipo de 60 KV y 60 KV. Levante de aislamiento de equipo de 100 KV y 100 KV. Restricciones: Subestación Rinál, S221, S222, S223, S224, S225, S226 No recomponer. Subestación Los Chingos, S2410, S2411, S2413, S2414 No recomponer. Instalaciones en Ringo Banco B1, 150KV a Banco B2 500KV a B. Matorred (S1302/S2006 KV Kinet a B. Matorred (S1302/S2006 KV Kinet a 1500KV Los Chingos - Kinet, C1 a 1500KV Los Chingos - Kinet, C2). Temperatura de los Ríngos Durante los trabajos. Nivel de Riego Bajo Riesgos del plan de fuerza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 18:30

202102282	Unica	Servicio Pública	TRANSELEC S.A.	Intermedión	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS - KINAHU 330KV	LOS CHANGOS - KINAHU 330KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	1/2 KWH - Levado de aislación equipos primarios parafus, K1, K2, K3, K4, K5, K6, Banco de transformación reconfigura ATB1 y ATB2, Levado torres de interconexión 220 KV y 330 KV.	Acciones: 1/2 KWH - Levado de aislación equipos primarios parafus, K1, K2, K3, K4, K5, K6, Banco de transformación reconfigura ATB1 y ATB2 (presión de trabajo de equipos de 46 KV - Banco de aislamiento reconfigura ATB1 y ATB2, Levado torres de interconexión 220KV y 330 KV. Reconexiones: Subestación Kinah, S2121, S2122, S2123, S2124 No reconectar. Subestación Los Changos, S2410, S2411, S2412, S2413, S2414 No reconectar. Instalaciones en Wango. Banco B1, S3301 a Banco B2 330KV y B. Manafitaco (S3302) 330KV Ar Kinah a B. Manafitaco (S3303) 330KV Ar Kinah a S3304 Los Changos - Kinah, C1 a S3305 Los Changos - Kinah, C2. Temperatura de los Rangos. Cuentas de Tránsito. Nivel de Storage. Bajo. Búsqueda del pila de la torre. No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 05:30	09-12-21 15:58	
202102736	Unica	Servicio Pública	TRANSMSORA VALLE ALLPEN	Intermedión	Origen Interno	Programada	CUNCO - MELIPUCCO 110KV	CUNCO - MELIPUCCO 110KV C1	Rea y pade frang caridubure	0	Plata, roca, tela menor y clips en frang de caridubure	Bajo, los trabajos serán realizados por personal capacitado según normas de seguridad.	1/2 MWh: pade interruptor S241 cuenta con reconexión automática de fallas. 1/2 Cuentas en coordinación con CTA la no reconexión del interruptor S242 de caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:23	09-12-21 18:52
202102853	Unica	Servicio Pública	TRANSMSORA VALLE ALLPEN	Intermedión	Origen Interno	Programada	HO TOLTEN - CUNCO 110KV	HO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Rea y pade frang caridubure	0	Nave, pade, tela menor y clips en frang de caridubure	Bajo, pade el trabajo será realizado por personal capacitado según normas de seguridad.	1/2 Ho Toltén: S231 pade reconexión automática de fallas. 1/2 Cuentas en coordinación con CTA la no reconexión del interruptor S241 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-12-21 08:00	09-12-21 18:00	09-12-21 08:23	09-12-21 18:52

ANEXO N° 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Enel Transmisión Chile S.A.

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-12-2021 03:34

Finalizado

Número:

2021003410

Solicitante:

Omar Sanhueza

Empresa:

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E RECOLETA

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d - RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4

Nombre : RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4

Fecha Perturbacion : 09-12-2021 20:52

Fecha Normaliza : 09-12-2021 22:50

Protección : No hay

Interruptor : Barra 3

Consumo : 18

Comentario : No hay

Tipo: transformadores2d - RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3

Nombre : RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 3

Fecha Perturbacion : 09-12-2021 20:52

Fecha Normaliza : 09-12-2021 22:19

Protección : Diferencial Trafo

Interruptor : Barra 12 kv N°3

Consumo : 13

Comentario : No hay

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Conchalí

Huechuraba

Independencia

Recoleta

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Principal

Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

En investigación.

Causas

-Fenómeno Físico: Pérdida de aislación.

-Elemento: Interruptores

-Fenómeno Eléctrico: Protección diferencial transformador

-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla en Barra N°4 de S/E Recoleta, se investiga causa.

-Elemento: Int. 12 kv a BP Tr. N°4 110/12 KV de S/E Recoleta

-Fenómeno Eléctrico:

-Operación de los interruptores: En investigación.

Observaciones:

-Observaciones: Operación automática del Tr. N°3 110/12 kv de S/E Recoleta, que además alimentaba parte de la carga del Tr. N°4 110/12 kv por falla previa.

-Acciones Inmediatas: Disponibilizar Barra 12 kv N°3 para normalizar alimentadores asociados y realimentar consumos desde la red de distribución.

-Hechos Sucidos: Operación automática del Tr. N°3 110/12 kv de S/E Recoleta, que además alimentaba parte de la carga del Tr. N°4 110/12 kv por falla previa. Se normaliza Tr.N°3 110/12 kv, barra 12 kv N°3 y sus consumos. Barra 12 kv N°4 se abastece a través de la red de distribución.

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Revisión de Barra principal N°4 y Barra de transferencia.

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: En investigación.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 31 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 51422

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

09-12-2021 20:52

Fecha / Hora Estimada Retorno:

09-12-2021 22:50

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

09-12-2021 22:50

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 Informe definitivo 2021003410.zip (/informe_fallas/download_file/61b2e72dad651f4c39c1a872/Informe definitivo 2021003410.zip)	17/12/2021 19:13:08

ANEXO N° 6

Otros antecedentes aportados por la empresa Enel Transmisión Chile
S.A.

Informe de Falla Definitivo N° 003410/2021

Desconexión automática del transformador 110/12 KV N°3, en subestación Recoleta

9 de diciembre de 2021, a las 20:52 horas.

Zona: Región Metropolitana

17 de diciembre de 2021

1 Información de la empresa

Nombre empresa propietaria: Enel Transmisión Chile S.A.
Rut empresa: 77.282.311-8.
Representante Legal: Ramón Castañeda Ponce.
Dirección: Santa Rosa 76 piso 8.

2 Características de la instalación donde se produjo la falla

La subestación Recoleta, es una subestación de bajada de 110/12 kV que se encuentra ubicada en la dirección avenida Recoleta 5001, comuna de Recoleta. En esta instalación se encuentran 4 transformadores con una potencia instalada de 147,4 MVA, además de 15 alimentadores que abastecen a 65.000 clientes aproximadamente de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta

2.1 Plan de mantenimiento

Se adjunta plan de mantenimiento para el año 2021.



Plan

Mantenimiento 2021

2.2 Vida útil del equipo

Dada las modificaciones en avances tecnológicos, la vida útil estimada de esta instalación es de 30 años más aproximadamente, considerando que los equipos (interruptores) y materiales (desconectadores, barras, aisladores, conductores de barra y cables) tienen una durabilidad en el tiempo y además de la aplicación de los mantenimientos programados de acuerdo las recomendaciones de los fabricantes, normativa vigente y las políticas internas de Enel Transmisión.

2.3 Retraso en inversiones pactadas

En la actualidad no existen proyectos pendientes de ejecutar por parte de Enel Transmisión Chile S.A.

3 Causa u origen de la falla


A las 20:52 horas del pasado jueves 9 de diciembre de 2021, se produce la desconexión automática del transformador 110/12 kV N°3, en subestación Recoleta, debido a la actuación de la protección de respaldo por sobrecorriente de fase, producto de una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de la barra principal N°4.

4 Instalaciones afectadas

4.1 Estado y configuración en los momentos previos.

Transformador 110/12 kV N°3 de subestación Recoleta se encontraba abasteciendo la carga de las barras 12 kV N°3 y N°4. Alimentador El Roble abastecido 100% por red de distribución.

4.2 Diagrama simplificado



4.3 Zona geográfica

13104 Conchalí, Santiago.
13107 Huechuraba, Santiago.
13108 Independencia, Santiago.
13127 Recoleta, Santiago.

5 Pérdidas de generación

No aplica.

6 Pérdidas de consumo

SE	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Término	Hora Término	Carga kW	Energía kWh	Protecciones y/o Motivo de Interrupción
Recoleta	Transformador 110/12kV N°3	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:19	47.390,00	0,00	Sobrecorriente de fase
Recoleta	Alimentador Einstein	09-12-2021	20:52	09-12-2021	21:14	134,15	49,19	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Einstein	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:19	1.901,95	2.757,83	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Einstein	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:39	1.783,90	3.181,29	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Santa Clara	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:19	1.500,00	2.175,00	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Aguirre Luco	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:19	5.000,00	7.250,00	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Juan Cristóbal	09-12-2021	20:52	09-12-2021	20:59	221,27	25,82	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Juan Cristóbal	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:19	365,62	530,15	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Juan Cristóbal	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:37	413,11	722,93	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Zapadores	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:10	1.070,03	1.391,04	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Zapadores	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:19	2.162,46	3.135,57	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Zapadores	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:35	767,51	1.317,55	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Nahuelbuta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	21:02	2.322,43	387,07	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Nahuelbuta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:37	800,31	1.400,54	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Nahuelbuta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:49	877,26	1.710,66	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Las Canteras	09-12-2021	20:52	09-12-2021	21:06	4.460,00	1.040,67	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Los Cardenales	09-12-2021	20:52	09-12-2021	21:03	2.411,85	442,17	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Los Cardenales	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:24	148,15	227,17	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Recoleta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	20:57	895,78	74,65	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Recoleta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	21:10	1.507,33	452,20	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Recoleta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:36	1.381,19	2.394,06	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Recoleta	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:40	1.125,71	2.026,27	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Fontova	09-12-2021	20:52	09-12-2021	20:56	4.060,00	270,67	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Principal	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:24	1.337,94	2.051,50	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Principal	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:36	2.362,06	4.094,25	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Pincoya	09-12-2021	20:52	09-12-2021	20:55	790,74	39,54	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Pincoya	09-12-2021	20:52	09-12-2021	20:57	632,07	52,67	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Pincoya	09-12-2021	20:52	09-12-2021	21:00	263,58	35,14	Sin tensión
Recoleta	Alimentador Pincoya	09-12-2021	20:52	09-12-2021	22:30	1.293,62	2.112,91	Sin tensión

El detalle de los clientes afectados será entregado por la empresa Enel Distribución, a más tardar el día 25 de enero de 2021, luego del cierre mensual de reporte de interrupciones a la SEC, el cual finaliza el día 20 de enero.

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 20:52 horas, se produce la desconexión automática del transformador 110/12 kV N°3, en subestación Recoleta, dejando sin servicio a los alimentadores Einstein, Santa Clara, Aguirre Luco, Juan Cristóbal, Zapadores, Nahuelbuta, Las Canteras, Los Cardenales, Recoleta, Fontova, Principal y Pincoya.

7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 20:54 horas, se despejan complemente las barras 12 kV N°3 y N°4, luego de realizar la apertura de interruptores de alimentadores y del transformador N°3.
- A las 20:56 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Fontova a través de la red de distribución.
- A las 21:06 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Las Canteras a través de la red de distribución.
- A las 22:15 horas, se energiza el transformador N°3 y la barra 12 kV N°3.
- A las 22:19 horas, se realiza el cierre de los interruptores de cabecera de los alimentadores Einstein, Santa Clara, Aguirre Luco, Juan Cristóbal y Zapadores.
- A las 22:24 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Los Cardenales a través de la red de distribución.
- A las 22:30 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Pincoya a través de la red de distribución.
- A las 22:36 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Principal a través de la red de distribución.
- A las 22:40 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Recoleta a través de la red de distribución.
- A las 22:49 horas, se recupera completamente la carga del alimentador Nahuelbuta a través de la red de distribución.

7.3 Registros sistema Scada



Mensajes
SCADA.xlsx

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:

Subestación Recoleta:

Transformador 110/12 kV N°3: opera la protección de sobrecorriente, unidad de fase de tiempo.

8.2 Registros de falla

Se adjuntan los registros oscilográficos de la protección indicada en el punto anterior. Debido a la tecnología de esta, no es posible mostrar las señales digitales en la oscilografía. Como complemento adjuntamos el registro de eventos.



Oscilos.docx



Eventos.xlsx

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control:

De acuerdo con el tipo y punto de falla se concluye que la protección indicada en el punto 8.1 operó correctamente.

9 Análisis conjunto

A las 20:52 horas del pasado jueves 9 de diciembre de 2021, se produce la desconexión automática del transformador 110/12 kV N°3, en subestación Recoleta, debido a la actuación de la protección de respaldo por sobrecorriente de fase, producto de una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de la barra principal N°4.

Cabe destacar que el transformador N°3 se encontraba abasteciendo la barra 12 kV N°3 y N°4 a través del interruptor acoplador de barras N°3 y N°4, esto debido a la falla ocurrida en el transformador N°4 a las 10:18 horas del mismo día.

A las 22:15 horas, se energiza el transformador 110/12 kV N°3 y la barra 12 kV N°3. A las 22:49 horas, se recupera completamente la carga de la barra 12 kV N°4 a través de la red de distribución.

De acuerdo con el tipo y punto de falla se concluye que la protección indicada en el punto 8.1 operó correctamente.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla

No aplica.

10.2 Acciones correctivas CP

Se inspecciona visualmente la posición del interruptor de la barra N°4, encontrando la celda completamente siniestrada.

Se realiza limpieza completa y pruebas de tensión aplicada, con resultados positivos, quedando ambas barras operativas, salvo la posición asociada al interruptor barra principal N°4, la cual quedo aislada y desconectada.

Durante el segundo semestre del año 2022, se realizará el reemplazo del interruptor siniestrado y sus componentes.

10.3 Acciones correctivas LP

No aplica

10.4 Código de falla

Código de Falla	1132	Falla en equipo
Fenómeno Físico	OPE11	Elemento dañado, corrosión, trisadura, etc
Elemento ID	PR6	Interruptores
Fenómeno eléctrico ID	PR51	Protección de sobrecorriente temporizada de fase
Modo ID	13	Opera según lo esperado

10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses

En la siguiente tabla se indican los mantenimientos realizados en las instalaciones asociadas a la falla. Se adjuntan los informes respectivos.


Numero de mantenimiento	Tipo de mantenimiento	Nombre de instalación	Fecha	Principales hallazgos.
1	Preventivo	Mantenimiento preventivo a Barra auxiliar Tr N°4	16-03-2018	Sin observaciones
2	Preventivo	Mantenimiento preventivo a Barra transferencia Tr. N°4	16-03-2018	Sin observaciones
3	Preventivo	Mantenimiento preventivo interruptor alimentador Recoleta	29-01-2018	Sin observaciones
4	Preventivo	Mantenimiento preventivo interruptor alimentador Nahuelbuta	29-01-2018	Sin observaciones
5	Preventivo	Informe análisis de gases Tr3. N°3	02-06-2020	Sin observaciones
6	Preventivo	Análisis fisico-químico Tr. N°3	03-06-2021	Sin observaciones
7	Preventivo	Informe análisis de gases Tr. N°3	03-06-2021	Sin observaciones
8	Preventivo	Instalación Monitor de gases Tr. N°3	04-11-2020	Sin observaciones
9	Preventivo	Reemplazo Sílica Tr. N°3	19-02-2021	Sin observaciones
10	Preventivo	Toma de muestra de aceite Tr. N°3	02-06-2020	Sin observaciones
11	Preventivo	Toma de muestra de aceite Tr. N°3	03-06-2021	Sin observaciones
12	Preventivo	Toma de muestra de aceite Tr. N°4	02-06-2020	Sin observaciones
13	Preventivo	Toma de muestra de aceite Tr. N°4	03-06-2021	Sin observaciones
14	Preventivo	Informe análisis de gases Tr. N°4	02-06-2020	Sin observaciones
15	Preventivo	Análisis fisico-químico Tr. N°4	03-06-2021	Sin observaciones
16	Preventivo	Informe análisis de gases Tr. N°4	03-06-2021	Sin observaciones

10.6 Clasificación de la falla
Falla Interna.


10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.
La contingencia es clasificada como Urbana

Subestación Recoleta, registros oscilográficos de la protección de sobrecorriente de respaldo del transformador N°3.

Oscilografía 1 de 2:



Oscilografía 2 de 2:



Debido a la tecnología de estas protecciones, no posible mostrar las señales digitales en la oscilografía.