

Estudio para análisis de falla EAF 012/2023

"Falla en desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara"

Fecha de Emisión: 30-01-2023

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	09/01/2023
Hora	07:06
Consumos desconectados (MW)	8.53
Demanda previa del sistema (MW)	8939
Porcentaje de desconexión	0.095 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Tap Off Santa Clara / SE111G019
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-k
Representante Legal	Iván Aristides Quezada Escobar
Dirección	Avenida Presidente Riesco 5561, piso 17, Las Condes, Santiago

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Sistema SCADA del desconectador 89B1 de S/E Santa Clara / SE111G019*
Propietario elemento fallado	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-k
Representante Legal	Iván Aristides Quezada Escobar
Dirección	Avenida Presidente Riesco 5561, piso 17, Las Condes, Santiago

(*) Corresponde a nemotécnico de S/E Tap Off Santa Clara. Desconectador 89B1 de la S/E no existe en la base de datos de Infotécnica.

d. Origen y causa de la falla

Durante maniobras de microcorte de consumos en la línea 66 kV Charrúa – Lucero, tendientes a la normalización de su topología tras la finalización de trabajos que requerían la desconexión del tramo 66 kV Charrúa – Tap Off Santa Clara (SD 2022115728), y producto de intermitencias en la comunicación SCADA hacia el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara, no fue posible efectuar el cierre de dicho equipo, redundando en una desconexión mayor a tres minutos de los consumos de las SS/EE Los Tilos Bulnes, Tres esquinas y Bulnes (FFCC).

d.2 Fenómeno Físico:

OPE26: Falla en sistema de protección o control.

De acuerdo con la Resolución Exenta 30989-2019 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los antecedentes asociados al Fenómeno Físico determinado por el Coordinador son:

- Mantenciones de los últimos 24 meses del equipo que produce la falla.

Si bien, la mencionada Resolución indica un segundo antecedente, este no aplica para este caso, puesto que no hubo operación de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. no remitió el antecedente correspondiente al Fenómeno Físico determinado por el Coordinador.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido 9 fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA ID	NOMBRE FALLA	FECHA FALLA	ACCIONES CORRECTIVAS
EAF 298/2021	Desconexión de transformadores T1 y T2 110/13.2 kV de S/E Pirque	07-10-2021	La empresa CGE Transmision S.A. indica: “En relación con la incidencia N°2021002824, el día 7 de octubre se realizan pruebas eléctricas, a los siguientes equipos: a. Transformador N°2. b. Pararrayos MT transformador N°2. c. Interruptor general 52CT2. El día 15 de octubre, mediante la SD N°2021088856, se realizan pruebas eléctricas al interruptor general de barra de MT 52CT1. El día 15 de octubre, durante la ejecución de trabajos programados para la prueba de interruptores, se encuentra en el pararrayos de MT, la fase central con descarga, por lo cual mediante la solicitud de curso forzoso N°2021090410 se procede a desconectar el interruptor 52C1, NOVA27/Form-6, a fin de realizarle pruebas eléctricas. Mediante la SD N°2021092990, se tiene programado intervenir el paño C1 el próximo miércoles 3 de noviembre a fin de realizar una actualización de firmware, pruebas eléctricas y verificación de curvas tiempo/corriente sobre el interruptor 52C1”. “Se propone una mejora en la lógica de control del relé diferencial de transformador, para que sólo haga Trip sobre el relé maestro 86 cuando se trate de fallas de tipo diferencial”.
EAF 312/2021	Desconexión de transformadores T1 y T2 110/13.2 kV de S/E Pirque	17-10-2021	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: “En relación con las incidencias N°2021002917 y N°2021002918, el día 17 de octubre se realizan pruebas eléctricas al interruptor NOVA15 con control Form-6, 52C3, alimentador Virginia Subercaseaux”. “Se propone una mejora en la lógica de control del relé diferencial de transformador, para que sólo haga Trip sobre el relé maestro 86 cuando se trate de fallas de tipo diferencial”.
EAF 350/2021	Desconexión forzada de barra 13.8 kV de S/E Chocalán	21-11-2021	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: “Se evaluará nuevamente la condición del relé asociado al paño CT1 de S/E Chocalán, para determinar la necesidad de mejora correctiva o eventualmente el reemplazo de equipo”. “Se determinará en función de actividad de pruebas en el equipo del paño CT1, sin embargo, cabe señalar que en S/E Chocalán existe un proyecto de ampliación denominado “Ampliación Chocalán”, el cual considera el reemplazo del transformador actual de 10 MVA por un transformador de 20 MVA y la construcción del patio de media tensión y la construcción de dos nuevos paños para futuros alimentadores. El proyecto incluye todas las obras civiles y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en el patio de media tensión, adecuaciones de las protecciones, sistemas de comunicaciones, SCADA, obras civiles entre otras”.
EAF 065/2022	Desconexión del transformador T1 66/15	21-02-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: “Se reemplazaron unidades de fusibles 65E Curva Low Speed operados. Se realizaron pruebas al transformador T1, las cuales se presentan en anexo

FALLA ID	NOMBRE FALLA	FECHA FALLA	ACCIONES CORRECTIVAS
	kV de S/E Pillanlelún		del IF. Se realizarán pruebas y/o revisión de la unidad de Control Form 4C, para determinar funcionamiento según SD N°2022021408.”
EAF 369/2022	Apertura del interruptor 52CT2 de S/E Victoria	07-10-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: “Se realizará un estudio para revisar y verificar la coordinación de los actuales ajustes de las unidades de control de los paños C5 y CT2, la fecha de entrega será a fines de noviembre del 2022. Por otro lado, se coordinará con la empresa Frontel, una fecha previa a fin de año, para revisar y probar la unidad de control del paño C5, la fecha se informará junto al ingreso de la SD en la plataforma NeoMante del Coordinador. Finalmente, se revisarán las conexiones el puerto IRIG-B para normalizar el registro horario, lo anterior se realizará a través de la SD N°2022092591”. “Existe un proyecto licitado dentro del Decreto Exento de Transmisión Zonal, Obras de Ampliación N°198/2019, NUP 1579, el cual consiste en el reemplazo del actual transformador 66/13,2 kV de 6 MVA por un transformador de 66/13,2 kV de 16 MVA de capacidad en la S/E Victoria, con sus respectivos paños de conexión a las barras de alta y media tensión. El proyecto contempla además la ampliación de la barra de 66 kV, la construcción de dos nuevos paños para futuros alimentadores, una posición para el seccionador de barra, una posición para la acometida del transformador y una posición para banco de condensadores”.
EAF 383/2022	Desconexión del transformador T1 66/23 kV de S/E Constitución	17-10-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que: “Mediante la SD N°2022097476, para el día 08-11-2022, se ha programado la revisión y pruebas de esquemas de protección del paño BT1 de S/E Constitución”.
EAF 419/2022	Desconexión forzada de barra 66 kV de S/E Escuadrón	12-11-2022	La empresa CGE Transmisión indica: “Como medida de corto plazo se realizará la inhabilitación momentánea de la función 50BF”. “Se realizará una revisión del esquema de protección 50BF y de sus respectivos ajustes”.
EAF 427/2022	Falla en el interruptor 52C6 de S/E Fátima	21-11-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. indica que durante el mes de diciembre de 2022 entrará en servicio la comunicación al sistema SCADA, a través de un enlace de fibra óptica en la S/E Fátima, el que pasará a ser la vía principal de comunicación, quedando como primer respaldo el de radioenlace y como segundo respaldo la conexión vía red móvil 3G/4G.
EAF 002/2023	Desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Talcahuano	04-01-2023	CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: “Debido a la que la operación fue provocada por señal espuria desde los sistemas de protección mecánica del transformador, para lo cual no se pudo determinar el elemento específico operado, es que se realizó la instalación de un dispositivo (relé SEL 351) en forma provisoria para efectos de determinar el origen de la señal de apertura. Posteriormente el día 05 de enero de 2023, se produce nuevamente la operación de relé maestro, en la cual fue posible determinar mediante relé instalado el día 04-01-2023 que dicha operación fue producto de la falla en sistema sobrepresión del transformador. Una vez determinado el elemento de protección que genera la operación en forma espuria del relé maestro, se realizan las correspondientes mediciones del dispositivo, determinando que switch asociado a dicha válvula falló, por lo cual se realiza el reemplazo de dicho dispositivo”.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

No aplica.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se produjo la falla corresponde al sistema SCADA que controla el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Las empresas distribuidoras afectadas no ingresaron sus Informes de Falla del quinto día, por lo tanto, no se cuenta con la calificación urbana o rural”.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

16105: Pemuco.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (11-01-2023)	Informe de 5 días (16-01-2023)
CGE Transmisión S.A.	10-01-2023	23-01-2023
Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.	No remitido	No remitido

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
---------	--------	----------------------------	----------------	------------------

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
-------------------	----------	-------	------------	------------

c. Consumos

S/E	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Disp.	H. Norm.
Tres Esquinas	S/I	Ránquil*	5.20	0.058	S/I	7:06	7:13	7:13
Los Tilos Bulnes	S/I	Ránquil*	3.33	0.037	S/I	7:06	7:13	7:13
Bulnes FFCC	S/I	Bulnes#	0.00†	0.000	1	7:06	7:13	7:13
Total:			8.53 MW	0.095 %	1†			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

(*) Comuna afectada indicada por CGE Transmisión S.A.

(#) De acuerdo con la ficha técnica disponible en la plataforma Infotécnica del Coordinador para la S/E Bulnes FFCC.

(†) Considera sólo a EFE. No se tiene información respecto del número de clientes regulados afectados.

(‡) Medición indirecta, de acuerdo con el resto de las señales SITR del SCADA del Coordinador.

3. Estimación de la energía no suministrada

S/E	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indisp. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Tres Esquinas	S/I	Copelec	Regulado	5.20	0.12	0.12	0.62
Los Tilos Bulnes	S/I	Copelec	Regulado	3.33	0.12	0.12	0.40
Bulnes FFCC	S/I	EFE	Libre	0.00	0.12	0.12	0.00


Clientes Regulados : 1.02MWh

Clientes Libres : 0.00 MWh

Total : 1.02 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No se observan diferencias entre el horario de recuperación real y el horario de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	6.82	0.12	56.83
Último 20 %	1.71	0.12	14.25
100 % Total	8.53	0.12	71.08

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 8939 MW.

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales: Angostura (U2), Candelaria (U1 y U2), Canutillar (U1 y U2), Colbún (U1), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Kelar (TG12), Mejillones (CTM3 y IEM), Norgener (NT01), Pehuenche (U1), Quintero (U1 y U2) y Ralco (U1 y U2).

Operación Programada

En Anexo N°1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 09 de enero de 2023.

Operación Real

En Anexo N°2 se adjunta el detalle de la generación real del día 09 de enero de 2023.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo N°3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 09 de enero de 2023.

Mantenimientos

En Anexo N°4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 09 de enero de 2023.

Estado y configuración previo a la falla

Previo a la falla, se tenía el siguiente detalle en la vecindad de las instalaciones afectadas por la falla:

- Central Itata se encontraba fuera de servicio a través del Solicitud de Desconexión (SD) N°2022116789.
- El tramo 66 kV Charrúa – Tap Off Santa Clara se encontraba fuera de servicio a través de la SD N°2022115728.
- El interruptor 52B1 de S/E Lucero se encontraba abierto por maniobras de normalización de topología a través de microcorte en el tramo 66 kV Charrúa – Tap Off Santa Clara.

Otros antecedentes relevantes

Otros antecedentes adicionales presentados por CGE Transmisión S.A.:

"A las 07:06hrs. del lunes 09 de enero de 2023, se estaba realizando microcorte a la LT 66 kV Charrúa-Lucero, por problemas de intermitencia de la comunicación SCADA presente a la hora del microcorte, no se logró cerrar el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara, por lo cual se coordina con personal contratista presente en el terreno que realiza la maniobra en forma local.

A las 07:13 horas. Se recupera los consumos afectados y queda normalizada la topología de la LT Charrúa-Chillán".

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con auditorías, planes de acción u otro tipo de mantenimientos en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. indica que no aplican acciones correctivas a corto plazo.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. indica que no aplican acciones correctivas a largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
07:04	STS	Apertura del interruptor 52B1 de S/E Lucero.
07:06	CGE Transmisión	Falla en el cierre del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara por intermitencia en comunicaciones SCADA.

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
09/01/2023	STS	07:13	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Lucero.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., consistentes con lo visualizado en el registro histórico del SCADA del Coordinador.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Durante maniobras de microcorte de consumos en la línea 66 kV Charrúa – Lucero, tendientes a la normalización de su topología tras la finalización de trabajos que requerían la desconexión del tramo 66 kV Charrúa – Tap Off Santa Clara (SD 2022115728), y producto de intermitencias en la comunicación SCADA hacia el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara, no fue posible efectuar el cierre de dicho equipo.

A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 8.53 MW de consumos en SS/EE Los Tilos Bulnes y Tres Esquinas.

No hubo operación automática de equipos primarios durante el evento bajo análisis.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 09 de enero de 2023 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 09 de enero de 2023 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 09 de enero de 2023 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 09 de enero de 2023 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa CGE Transmisión S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por la empresa CGE Transmisión S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

CGE Transmisión S.A.

- Plazo de envío del Informe de Falla del quinto día.
- Completitud del Informe de Falla del quinto día.

Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.:

- Envío de los Informe de Falla de 48 horas y del quinto día.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por la empresa CGE Transmisión S.A., y el respectivo análisis realizado por el Coordinador: no hubo operación de protecciones para la falla en el cierre del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

- a) Durante maniobras de microcorte de consumos en la línea 66 kV Charrúa – Lucero, tendientes a la normalización de su topología tras la finalización de trabajos que requerían la desconexión del tramo 66 kV Charrúa – Tap Off Santa Clara (SD 2022115728), y producto de intermitencias en la comunicación SCADA hacia el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara, no fue posible efectuar el cierre de dicho equipo.

A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 8.53 MW de consumos en las SS/EE Los Tilos Bulnes y Tres Esquinas.

Con lo anterior, y en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible concluir que se produjo un incorrecto desempeño del sistema de control del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara.

- b) No se evidencian reiteraciones del fenómeno físico declarado para el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara.

- c) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla.
- d) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".
- e) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 09 de enero de 2023.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

- a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitarán.

- b) Solicitudes de ampliación de información.

Se solicitará a CGE Transmisión S.A.:

- Determinación de la causa basal de las intermitencias que imposibilitaron el cierre del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara, con el fin de evitar su reiteración.
- Mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses al sistema SCADA o de comunicaciones asociados al control del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara.
- Agregar el desconectador 89B1 de S/E Tap Off Santa Clara a la base de datos de Infotécnica, junto con la declaración de la información correspondiente.

Se solicitará a Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda S.A.:

- Informes de Falla (48 horas y quinto día).

ANEXO N° 1

Detalle de la generación programada para el día 09 de enero de 2023

09-01-2023 13-01-2023

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	1133	1126	1110	1113	1078	983	968	949	982	958	874	876	870	871	941	949	965	880	897	1018	1124	1166	1183	1135	24,149
CHAPIQUINA	7	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	10	10	10	135
COSAPILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
PUCLARO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH-HORNITOS	28	28	28	28	26	26	26	24	24	24	24	20	20	20	20	24	24	24	24	25	25	28	28	28	596
JUNCAL	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	14	14	14	14	16	16	16	16	16	354
JUNCALITO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
BLANCO	35	35	35	35	35	30	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	35	35	743
LOSQUILOS	28	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26	26	24	24	24	25	25	25	26	26	26	28	28	28	635
CHACABUQUITO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	14	14	14	15	15	15	16	16	16	17	381
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
CARENA	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	7	7					

Periodo Desde: 09-01-2023 13-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

[illegible]

Periodo Desde: 09-01-2023 13-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

[illegible]

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
LAARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
COLLIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	604	493	437	382	367	353	318	297	262	218	165	194	237	325	522	634	644	731	795	1206	1506	1291	1044	816	13,840
PE-TCHAMMA	13	18	13	13	17	19	36	47	50	35	7	3	17	33	39	41	41	45	44	97	66	19	4	2	718
PE-SIERRAGORDA	7	11	16	18	22	28	34	36	31	16	5	10	23	35	43	50	52	56	57	71	63	26	6	4	717
PE-VALLEDELOSVENTOS	2	2	2	3	4	6	7	8	7	3	1	4	16	0	0	0	0	0	16	58	67	45	22	7	279
PE-CERROTIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	80	115	132	121	117	107	128	140	132	75	7	1156
PE-LLANOSDELVIENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	30	35	33	33	32	41	44	10	3	1	268
PE-CALAMA	2	2	3	9	8	5	7	11	5	1	1	1	0	0	87	92	84	79	70	69	94	60	25	4	720
PE-TALTAL	13	20	23	23	25	27	29	30	31	32	27	25	19	17	27	32	29	26	20	18	11	4	4	10	521
PE-SARCO	38	29	26	24	21	18	13	8	4	2	1	1	2	3	4	8	13	20	28	50	70	67	57	45	551
PE-CABOLEONES-1	32	21	16	14	13	12	8	4	2	2	2	4	6	8	11	15	18	25	30	45	60	59	54	44	503
PE-CABOLEONES-2	29	21	17	14	13	9	6	4	2	2	2	5	7	8	9	12	16	22	26	40	50	45	39	32	430
PE-CABOLEONES-3	40	28	24	22	20	17	13	8	5	4	4	5	7	7	8	10	12	19	26	41	60	64	61	51	554
PE-SANJUAN	37	31	27	22	19	17	14	9	5	2	1	4	5	7	12	18	22	31	42	70	91	76	64	43	668
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	21
PE-ELARRAYAN	17	16	15	13	11	8	5	3	2	2	3	3	5	5	6	6	6	8	9	14	19	22	23	23	243
PE-TALINAYPONIENTE	15	14	12	9	7	5	3	2	2	2	2	3	3	4	6	7	7	8	9	13	17	18	20	20	207
PE-TALINAYORIENTE	13	10	8	5	4	2	2	1	2	2	4	6	9	12	16	19	21	22	21	28	34	31	27	23	321
PE-PUNTASIERRA	21	20	19	15	11	7	4	4	4	4	6	8	10	13	12	12	13	13	14	21	28	29	28	32	348
PE-LOSCURUROS	12	9	7	4	3	2	1	1	1	2	3	6	8	9	12	14	15	15	16	23	30	26	24	22	264
PE-MONTEREDONDO	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	6	5	4	4	60
PE-PUNTAPALMERAS	6	6	5	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	6	6	7	7	70
PE-CANELA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
PE-CANELA-2	8	8	7	5	4	3	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	7	10	11	11	10	113
PE-TOTAL	5	4	4	3	2	2	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6	8	69
PE-UCUQUER-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	16
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11
PE-LAESTRELLA	4	3	2	3	3	2	3	2	4	4	3	3	3	3	4	5	5	6	7	11	12	9	7	5	112
PE-LASPENAS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	18
PE-CAMPO-LINDO-E1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	9	12	11	9	6	75
PE-ELMAITEN	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	3	2	1	29
PE-NEGRETE	8	6	4	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	11	12	12	9	93
PE-MESAMAVIDA	11	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	9	9	13	15	15	16	13	125
PE-ALENA	12	9	10	7	4	3	2	2	2	1	0	0	0	2	3	4	6	15	14	21	22	20	12	10	179
PE-CUEL	5	4	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6	8	8	8	7	71
PE-LOMASDEDUQUECO	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	2	3	5	6	9	12	11	10	8	94
PE-LOSOLMOS	14	10	6	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	10	14	13	23	40	43	30	18	233

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PE-RENAICO	24	18	14	11	10	9	7	6	5	4	3	2	1	2	2	4	6	10	15	27	40	40	36	30	324
PE-RENAICO-2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	5	4	2	30
PE-MALLECONORTE	28	23	18	14	12	9	7	6	5	3	1	1	1	1	2	4	7	11	17	33	48	41	32	25	350
PE-MALLECOSUR	30	24	18	13	11	9	7	6	4	3	1	1	0	0	1	3	5	9	15	32	46	41	33	27	340
PE-SANGABRIEL	50	38	35	28	25	22	18	16	8	5	4	2	2	2	2	4	7	13	25	45	71	71	63	51	605
PE-LAFLOR	10	8	6	4	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	5	9	14	14	13	10	118
PE-TOLPANSUR	34	27	21	16	15	14	11	10	7	4	3	2	2	2	2	3	5	9	14	24	38	41	39	33	374
PE-ELNOGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE-LOSBUENOSAIRES	5	4	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	6	9	8	8	7	71
PE-LAESPERANZA	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	4	4	4	36
PE-LEBU-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	12
PE-LEBU	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	21
PE-HUAJACHE	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	13
PE-RAKI	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	20
PE-ELARREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	7
PE-AURORA	7	9	14	18	24	29	31	29	25	20	14	12	8	5	7	8	9	13	16	24	35	38	40	41	477
PE-PUELCHESUR	10	3	6	8	21	37	21	19	32	48	51	64	61	41	33	50	33	35	24	35	68	75	82	84	941
PE-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE-SANPEDRO-2	19	17	17	16	15	14	10	8	6	6	6	7	7	6	6	6	5	6	6	7	10	11	12	13	233

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	9	753	3222	4497	4984	5247	5340	5410	5248	5154	5003	4745	4055	2073	247	16	0	0	56,001
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0	0	16
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	78
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	78
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	2	10	13	14	15	15	15	15	15	14	13	12	5	0	0	0	0	156
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	24
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	24
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	15	19	20	20	20	19	17	12	7	1	0	0	0	0	167
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	17	95	138	144	128	146	148	148	148	145	74	104	53	6	0	0	0	1495
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	6	29	52	61	63	64	63	63	62	60	53	38	15	1	0	0	0	631
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	5	32	0	0	79	0	63	0	64	0	64	43	15	0	0	0	0	364
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	4	5	9	8	8	8	7	4	0	0	0	0	59
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	16	73	122	137	142	143	142	139	136	128	117	94	37	0	0	0	0	1425
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	6	62	84	87	87	88	89	89	89	86	71	36	1	0	0	0	0	961
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	17	72	92	74	0	60	0	65	0	70	89	79	48	1	0	0	0	667
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	3	13	29	39	49	53	54	55	52	45	33	19	5	0	0	0	0	450
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	102
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	11	54	80	90	98	101	103	102	100	97	93	73	25	1	0	0	0	1026
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	99
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	5	21	25	26	26	26	26	26	0	0	0	21	8	0	0	0	0	183
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	4	15	19	19	19	19	0	14	0	0	17	0	15	6	0	0	0	128

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	5	2	0	0	0	0	90
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	39	53	55	55	55	55	55	55	53	44	15	0	0	0	0	595
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	5	28	35	40	44	43	43	42	41	39	39	36	16	1	0	0	0	452
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	99	149	142	154	165	172	172	170	165	155	131	65	14	0	0	0	1752
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	21	102	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	66	3	0	0	0	1566
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	7	26	43	48	48	48	48	47	0	0	39	30	12	0	0	0	0	348
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	100
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	0	0	0	0	104
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	7	67	88	96	103	100	102	94	104	101	96	86	28	2	0	0	0	1073
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	2	24	67	88	91	91	91	91	91	90	89	84	61	16	0	0	0	0	974
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	12	81	106	110	114	117	119	119	116	114	109	96	46	1	0	0	0	1260
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18	17	19	20	20	20	20	20	19	16	7	0	0	0	0	207
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	7	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	11	0	0	0	0	183
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	8	54	74	79	81	80	79	78	77	75	73	63	36	6	8	0	0	871
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	19	61	88	98	101	100	100	100	100	98	90	72	35	5	0	0	0	1064
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	11	16	16	17	17	17	17	17	16	16	14	7	0	0	0	0	185
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	12	43	64	69	70	71	71	71	71	71	70	59	27	2	0	0	0	770
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	13	52	91	112	121	123	122	122	119	113	100	72	30	2	0	0	0	1190
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	79
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	89
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	88
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	10	35	47	50	50	50	51	51	50	50	46	36	18	1	0	0	0	544
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	3	11	15	16	16	16	16	16	16	16	15	12	4	0	0	0	0	173
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	13	46	63	66	66	66	66	66	65	60	43	14	1	0	0	0	700
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	2	9	61	90	94	95	95	95	94	93	93	92	85	44	2	0	0	0	1044
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	6	28	37	41	44	45	46	45	45	44	44	42	26	1	0	0	0	494
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	32	140	179	189	189	190	189	189	187	184	183	174	102	8	0	0	0	2134
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	50	53	53	54	54	54	54	53	46	20	1	0	0	0	583
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	99
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	13	22	26	28	29	30	29	28	28	25	20	10	1	0	0	0	291
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	7	31	50	57	59	60	59	59	58	57	56	49	26	4	0	0	0	632
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	4	13	20	23	26	26	24	25	26	24	20	13	5	0	0	0	0	250
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	0	8	8	8	7	5	0	0	0	0	83
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	34	120	184	205	205	205	205	205	203	199	192	170	103	25	0	0	0	2253
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	63	174	10	10	53	60	60	25	10	10	10	44	16	0	0	0	554
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	12	50	89	106	111	112	112	112	110	108	102	81	41	8	0	0	0	1152
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	49	76	87	90	90	90	89	88	86	82	66	32	4	0	0	943
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	22	71	97	109	112	113	114	114	113	111	106	94	59	4	0	0	1238
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	11	52	71	78	79	80	81	80	81	80	76	68	43	1	6	0	0	886
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	2	13	27	36	39	40	40	40	39	38	38	32	14	2	0	0	0	398
PFV-RIOSCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	40	97	130	142	145	145	145	145	145	143	124	83	17	0	0	0	1645

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-VALLESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	13	66	99	101	105	102	101	104	104	101	101	89	47	4	0	0	0	1136
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	9	9	9	9	8	6	3	1	0	0	0	0	75
PFV-PILOTocardONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-PEPASOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	97
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	34
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	21
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-PMGD-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-LOSLOS	0	0	0	0	0	0	0	2	9	20	30	35	38	40	40	37	31	24	14	5	0	0	0	0	326
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	9	9	9	8	7	5	5	4	0	0	0	0	83
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	8	7	7	7	8	6	1	0	0	0	0	81
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	0	0	0	99
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	99
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	13
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	6	35	80	135	169	190	196	193	178	152	115	65	18	2	0	0	0	1533
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	8	58	85	87	92	94	96	95	95	95	91	79	42	2	0	0	0	1018
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	8	37	64	73	75	76	76	76	75	73	70	58	27	4	0	0	0	790
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	14
PFV-PMGD-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	99
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	21
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	5	5	5	3	2	1	0	0	0	0	44
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	19
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	19
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	19
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	28
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	18
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	38
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	9	9	9	9	8	8	8	7	3	1	0	0	0	91
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TALHUN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	29
PFV-SANTA CLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	30
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	18
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	96
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	22
PFV-EL SALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	30

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	14
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	22
PFV-CANESA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	20
PFV-MONTTSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	31
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	19
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	23
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	19
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	20
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	23
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	23
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	94
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	15
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	11	14	19	20	20	19	16	13	9	4	1	0	0	0	158
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	29
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	21
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0	25
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	14
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	3	0	1	5	4	4	3	1	0	0	0	44
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	30
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	6	3	1	0	0	0	78
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	20
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-CRUZSOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	0	0	0	0	27
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	8	8	7	7	6	3	1	0	0	0	77
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	8	9	9	8	7	3	3	1	0	0	0	67
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	30
PFV-RDCL-SAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	38
PFV-PMGD-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	9	9	9	9	9	9	8	5	2	0	0	0	0	86
PFV-PMGD-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7	7	4	1	0	0	0	87
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	1	0	0	0	83
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	28
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	28
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	32
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	7	7	7	7	7	7	6	5	3	0	0	0	0	75
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	89
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	16
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	62
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	82
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-PMGD-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	7	5	3	3	3	3	2	0	0	0	0	65
PFV-PMGD-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	66
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	20
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	48
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	65
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	9	9	9	8	7	5	1	0	0	0	98
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	38
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20	38	64	74	80	82	83	74	53	40	27	11	1	0	0	654
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	96
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	19
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	29
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-PMGD-EL-HUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	25

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	9	9	8	7	5	8	8	4	1	0	0	0	79
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	9	9	9	9	8	8	7	4	1	0	0	0	90
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	1	0	0	0	74
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	21
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	7	7	7	7	7	6	5	3	0	0	0	0	72
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	7	7	7	7	7	8	7	7	6	4	1	0	0	0	85
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	17
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	91
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	19
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	79
PFV-SANTA_CAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-EL_ROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	7	7	6	6	5	3	1	0	0	0	67
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-PMGD-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	8	9	9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	71
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	7	6	6	5	4	3	2	0	0	0	0	56
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	0	5	3	2	6	6	5	3	2	0	0	0	0	46
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	9	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	94
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	28
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	41
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	17
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	30
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	22
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	38
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	62
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	89
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	30
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	66
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	38
PFV-PMGD-PEÑAFLORESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	32
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	7	6	4	3	1	0	0	0	0	58
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	33
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	16
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	7	6	7	7	6	5	3	0	0	0	0	67
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	80
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	45
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	19
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	27
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-PMGD-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	21
PFV-PMGD-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-PMGD-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	14
PFV-PMGD-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	27
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	9	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	91
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	7	8	8	7	6	5	3	1	0	0	0	0	62
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	99
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-PMGD-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	7	7	7	7	7	6	5	3	0	0	0	0	72
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	27
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	6	7	7	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	72
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	18
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	8	7	7	7	7	7	3	3	1	0	0	0	0	77
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	91
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	33
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	22
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	14
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	14
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	33
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	31
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	31
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	86
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	104
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	32
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	35
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	5	1	0	0	0	98
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	29
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	31
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	29
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	3	9	9	8	9	9	8	3	1	0	0	0	85
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	6	6	5	5	5	6	5	4	2	1	0	0	0	57
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	9	9	9	9	9	8	7	4	2	0	0	0	0	79
PFV-PMGD-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	13

Periodo Desde: 09-01-2023 13-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

PFV-PUELCHÉ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	4	1	0	0	0	100
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	66
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	8	8	8	5	1	0	0	0	95
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	28
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	85
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	67
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12
PFV-PMGD-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PMGD-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	27
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	52
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	56
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	34
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7	8	8	8	7	6	4	2	1	0	0	0	0	62
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	34
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	34
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	51
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	35
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	29
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	0	81
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	29

[illegible][illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

09-01-2023 13-01-2023

[illegible]

Periodo Desde: 09-01-2023 13-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

[illegible]

Periodo Desde: 09-01-2023 13-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

[illegible][illegible]

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 9 de enero de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	539	554	545	529	517	517	517	456	296	254	253	242	248	244	247	248	251	252	264	346	494	516	526	523	9,376
Costos Encendido/Detención	19	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	74	19	33	0	0	0	153
Costos Totales [kUSD]	558	554	545	529	517	517	517	458	298	256	253	242	248	246	247	248	251	252	338	364	527	516	526	523	9,529
Costo Marginal Quillota 220 kV	146.9	146.4	145.0	142.4	145.9	146.0	146.8	146.8	136.2	136.0	98.2	90.9	93.1	98.7	97.3	135.5	104.7	100.4	104.2	133.1	146.9	146.9	146.9	146.9	128.41
Pérdidas [MWh]	153	163	199	198	181	174	137	110	268	296	306	305	311	295	315	322	301	292	307	223	160	162	160	171	5,508
Consumos Propios [MWh]	268	269	268	268	268	268	268	268	254	255	255	255	255	248	248	248	249	249	263	267	281	281	281	281	6,316
Demanda Total [MWh]	8532	8143	7968	7789	7735	7827	8003	8267	8838	9323	9566	9780	9924	10058	10185	10237	10128	9931	9682	9590	9572	9825	9725	9343	219,970
Generación Total [MWh]	8953	8575	8436	8256	8184	8269	8408	8645	9361	9874	10127	10340	10491	10601	10748	10808	10677	10471	10252	10079	10013	10268	10166	9795	231,795

RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESES-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OJOSDEAGUA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	146
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISLA	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
CURILLINQUE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	727
LOMAALTA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	295
LOSHIERROS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	21	21	196
LOSHIERROS-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	26
PEHUENCHE-1	0	0	185	151	151	151	126	202	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	202	202	1713
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201	201	602
COLBUN-1	0	0	120	120	119	116	119	144	133	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	134	120	153	156	140	1815
COLBUN-2	0	0	117	115	100	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	156	156	156	1156
MACHICURA-1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	576
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIBURGO	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	16	0	0	0	0	0	304
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTORO-1	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	50	27	30	22	6	58	52	0	24	58	58	58	58	1139
ELTORO-2	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1390
ELTORO-3	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	27	58	58	58	58	58	58	1352
ELTORO-4	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1330
ABANICO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	701
ANTUCO-1	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	3557
ANTUCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUCUE	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	1486
QUILLECO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	638
LAJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RALCO-1	206	177	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	211	177	177	177	1646
RALCO-2	178	184	0	0	0	0	177	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	204	177	184	1519
PALMUCHO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	701
PANGUE-1	225	86	80	80	84	118	217	91	80	20	20	20	20	20	20	20	20	50	80	80	207	169	150	82	2037
PANGUE-2	225	80	0	0	80	225	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	1010
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	119	239
ANGOSTURA-2	119	119	119	119	119	118	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	119	119	1312
ANGOSTURA-3	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	520
CANUTILLAR-1	67	71	67	67	67	67	67	67	0	77	40	66	86	86	86	86	86	86	77	60	67	71	71	71	1654
CANUTILLAR-2	67	71	67	67	67	67	67	67	67	77	70	77	72	86	86	86	86	86	77	60	67	71	71	71	1748

ANEXO N° 2

Detalle de la generación real del día 09 de enero de 2023

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWhh	MWhh
CHAPIQUINA	8.0	8.0	7.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.2	4.0	4.4	4.5	4.5	4.5	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	6.6	8.8	9.0	9.0	9.0	136.1	9.0	5.7
COSAPILLA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	11.3	0.5	0.5
ELTORON2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.1	1.0	1.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOSOSPICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.3	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.8	0.5	0.5
RIOHUASCO	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	30.2	1.3	1.3
PUCLARO	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.6	1.3	1.2
LOSMOLLES	2.0	1.9	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.4	1.4	1.6	1.9	2.5	2.9	2.5	2.7	2.1	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.5	43.3	2.9	1.8
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	4.0	3.4	3.8	3.3	3.6	15.9	22.7	23.5	23.0	22.5	21.9	21.0	20.9	20.6	20.3	20.5	23.2	25.2	24.9	15.1	7.7	4.9	4.4	3.9	360.2	25.2	15.0
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.5	0.2
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	5.1	5.0	5.0	4.4	3.9	4.3	6.8	17.4	16.7	16.7	16.2	16.0	15.8	15.5	15.6	15.3	15.3	16.7	17.1	14.0	9.0	6.2	6.1	6.0	270.1	17.4	11.3
BLANCO	43.1	46.0	45.0	41.4	38.0	35.4	33.4	31.8	26.7	30.7	31.1	30.3	29.5	29.0	33.1	45.4	50.1	44.9	33.3	36.8	30.0	7.0	0.0	0.0	772.0	50.1	32.2
LOSQUILOS	13.2	13.1	14.5	17.5	18.7	18.7	19.2	19.1	22.0	22.0	22.0	22.9	21.7	21.6	22.0	21.6	21.6	21.9	22.9	20.0	20.2	16.7	17.9	11.6	462.6	22.9	19.3
CHACABUQUITO	10.1	8.4	8.1	8.1	9.4	11.1	11.6	11.7	11.8	12.6	13.3	14.0	13.8	13.7	13.5	13.2	13.2	13.3	13.3	13.7	13.2	12.1	10.7	10.5	284.4	14.0	11.9
SAUCEANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
CARENA	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	6.3	4.8	3.5	3.5	4.2	4.9	4.7	4.4	4.9	6.5	7.2	7.2	7.2	7.2	148.7	7.3	6.2
MINI-ARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALFALFAL	105.2	104.1	104.2	113.5	116.2	115.5	115.6	108.9	107.6	102.8	92.7	87.9	85.0	84.8	89.9	89.9	89.9	100.8	113.5	115.0	114.1	114.6	116.5	107.5	2495.7	116.5	104.0
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.1	0.2	0.2
CALIBORO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	1.0	1.0
MALLARAUCO	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	0.1	1.5	2.3	2.0	1.8	1.5	1.5	1.9	2.4	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	50.1	2.8	2.1
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	84.6	97.7	83.7	73.5	66.5	61.9	57.9	52.6	49.7	42.7	48.8	76.0	74.4	69.6	69.5	69.3	70.6	83.2	94.9	102.8	107.3	107.1	106.2	101.3	1851.8	107.3	77.2
SAUZAL	75.2	74.8	73.5	74.7	71.9	70.1	68.6	65.5	67.1	66.9	70.6	70.6	69.6	69.7	71.5	68.2	64.0	60.0	60.8	63.5	66.0	69.9	73.5	73.5	1659.7	75.2	69.2
CIPRESILLOS	7.7	7.5	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3	6.1	5.7	5.6	5.4	5.2	5.4	6.0	6.7	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.0	159.9	7.7	6.7
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2	6.9	10.3	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.6	10.6	245.8	10.6	10.2
LA-COMPANIA-II	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	1.6	0.6
LAHIGUERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	76.0	82.4	88.7	117.7	122.8	511.9	122.8	21.3
LACONFLUENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	64.9	71.0	71.6	101.2	108.8	431.9	108.8	18.0
ELPASO	26.2	18.2	17.5	17.5	17.1	17.2	15.9	15.0	15.9	14.2	13.9	14.4	19.7	19.5	22.2	31.7	37.6	40.2	50.3	46.2	41.7	38.6	35.1	28.8	614.6	50.3	25.6
SANANDRES	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	1014.7	42.3	42.3
CONVENTOVIEJO	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.1	4.3	5.6	3.8	5.6	130.5	5.6	5.4
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	49.5	2.2	2.1
CORRALES	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	69.4	3.0	2.9
ROBLERIA	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	0.0	1.8	1.8	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	41.0	1.9	1.7
LIRCAY	14.4	14.4	14.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.6	14.8	14.7	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	259.8	14.8	10.8
MARIPOSAS	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	47.2	2.0	2.0
PROVIDENCIA	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.2	0.8	0.8
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.7	0.2	0.2
ELGALPON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.2	0.4	0.4
RIOCOLORADO	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6																

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA MWh	DMAX. MWhh	DMED. MWhh
DONGUIL	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.1	0.1	0.1
MAISAN	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	4.0	0.2	0.2
ELCANELO	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	49.5	2.1	2.1
ELAGRIO	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	6.2	0.3	0.3
PILMAQUEN	17.5	18.1	18.0	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.1	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.3	15.5	408.2	18.1	17.0
LOS-PORTONES	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.7	1.2	1.2
DOSVALLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALACIOS	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.8	2.6	1.6	0.1	2.7	3.0	3.0	3.0	1.2	0.3	2.5	2.1	1.8	37.7	3.0	1.6
CORRENTOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALMAR	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	53.2	2.3	2.2
PULELFU	4.0	4.0	4.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9	84.9	4.0	3.5
MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSCOLONOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANLEUFU	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	23.6	1.1	1.0
CAPULLO	5.3	5.3	5.3	5.0	4.6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	4.7	4.9	105.9	5.3	4.4
NALCAS	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	53.3	2.2	2.2
CALLAO	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	2.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	8.8	2.6	0.4	0.4
HIDROBONITO-MC1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	45.4	2.0	1.9
HIDROBONITO-MC2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	13.6	0.6	0.6
HIDROBONITO-MC3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8.1	2.3	0.3
RUCATAYO	20.6	20.4	16.3	15.5	15.7	15.5	15.5	15.4	16.5	15.7	15.6	15.6	21.0	21.4	21.2	19.3	17.0	16.3	17.9	20.3	20.5	20.5	20.5	17.2	431.1	21.4	18.0
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	26.1	1.2	1.1
LAARENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCOLORADO	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	8.3	0.5	0.3	0.3
DONGO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	3.6	4.4	4.4	4.4	4.2	4.4	4.4	4.4	4.1	3.7	3.4	3.1	2.9	2.7	2.4	2.3	60.8	4.4	2.5
COLLIL	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1.2	2.4	6.2	6.2	6.3	6.4	5.4	0.5	4.9	6.2	5.8	5.3	4.9	4.2	3.4	3.7	3.5	79.3	6.4	3.3
QUELTEHUES	15.4	14.7	14.1	14.2	15.3	15.8	14.7	14.7	14.2	12.2	12.2	11.2	11.2	11.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.9	15.8	8.1
VOLCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUAYACAN	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	8.5	8.7	8.9	8.5	8.1	6.9	6.0	5.1	5.6	6.2	4.6	8.1	6.9	5.8	5.7	6.8	7.3	8.3	8.7	182.4	9.6	7.6
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	5.3	8.2	9.3	8.4	7.0	7.0	9.5	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	3.0	7.3	7.8	82.8	9.5	3.5	
FLORIDA-3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	2.3	2.3	2.3	27.1	2.3	1.1
PUNTILLA	13.1	14.7	16.5	16.9	16.9	16.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	11.6	12.2	12.8	12.9	15.8	14.3	11.1	11.4	11.6	216.1	16.9	9.0
EYZAGUIRRE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.7	0.2
LASVERTIENTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELLANO	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.1
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.1	0.3	0.1
LOSMORROS	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.2	1.2	1.3	0.8	0.7	1.2	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	2.1	1.6	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	30.5	2.5	1.3
LOSBAJOS	4.5	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	3.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.7	3.5	4.4	4.9	4.1	3.6	3.5	68.1	5.3	2.8
AUXDELMAIPO	3.0	3.4	3.7	4.2	4.5	4.3	4.4	3.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4	48.5	4.5	2.0
PULLINQUE	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	13.3	16.1	16.1	16.1	16.1	14.0	11.1	11.0	10.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	275.7	16.1	11.5
RECA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.1	0.2	0.2
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASFLORES	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	12.2	0.6	0.5
PEHUI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	3.2	0.4	0.1
MOCHO	4.3	4.3	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	100.4	4.4	4.2	4.2
LICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	16.5	16.2	15.7	8.6	4.7	4.1	3.4	3.4	1.8	81.7	16.5	3.4
CUMBRES	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	179.0	7.7	7.5
SANT																											

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.	
																									MWh	MWhh	MWhh	
ISLA	46.6	47.2	46.4	48.3	48.1	48.5	48.5	40.1	21.4	25.3	30.3	30.6	32.0	27.5	39.7	37.5	36.8	39.3	21.2	21.2	41.4	46.5	47.4	46.3	918.3	48.5	38.3	
CURILLINQUE	55.6	55.6	58.1	53.8	55.0	55.9	60.4	54.7	30.2	16.6	30.2	30.4	31.2	39.0	32.1	49.0	40.3	43.2	36.5	15.7	28.7	54.0	56.6	54.7	1037.6	60.4	43.2	
LOMAALTA	22.8	22.9	24.4	23.3	22.7	23.3	24.6	23.9	17.9	6.5	8.6	12.6	11.2	14.1	12.8	19.2	18.1	17.2	17.4	7.8	6.2	20.4	23.3	23.3	424.5	24.6	17.7	
LOSHIERROS	5.0	7.9	7.2	7.7	8.1	6.8	3.9	3.5	4.3	3.4	3.3	3.3	3.1	3.5	3.8	3.1	3.4	3.5	3.3	7.2	16.6	22.5	21.6	18.0	173.7	22.5	7.2	
LOSHIERROS-2	0.0	0.9	1.5	1.7	2.0	1.4	0.0	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.8	0.4	0.0	1.0	2.3	3.7	0.2	0.0	19.1	3.7	0.8	
COLBUN	94.0	4.0	224.0	258.0	173.0	255.0	154.0	135.0	163.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	279.0	252.0	286.0	299.0	173.0	2874.0	299.0	119.8	
MACHICURA	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	504.0	21.0	21.0	
CHIBURGO	0.0	0.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.0	18.0	12.8	
SANCLEMENTE	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	69.7	3.0	2.9	
SANIGNACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PEHUENCHE	251.8	47.5	177.1	152.3	155.4	153.1	157.9	195.1	234.1	100.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	370.7	399.6	288.5	2736.7	399.6	114.0	
RALCO	470.9	417.3	123.6	0.0	143.6	224.2	389.9	373.1	150.8	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	13.5	168.8	384.2	366.5	362.2	340.7	3988.8	470.9	166.2	
PALMUCHO	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	695.8	29.0	29.0	
PANGUE	362.7	416.9	170.5	171.1	175.8	172.7	173.5	134.7	91.8	20.3	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.9	20.0	42.9	80.0	86.5	112.2	168.1	225.7	270.4	3015.5	416.9	125.6	
ANGOSTURA	237.0	141.0	115.0	122.0	201.0	124.0	124.0	112.0	54.0	40.0	41.0	40.0	40.0	41.0	40.0	41.0	40.0	40.0	41.0	40.0	41.0	110.0	235.0	218.0	2278.0	237.0	94.9	
PE-TCHAMMA	0.0	0.2	4.2	27.6	30.0	39.6	69.0	95.6	108.0	49.1	8.1	7.4	27.1	29.2	28.7	34.9	35.5	26.8	23.0	58.0	44.0	12.4	3.2	0.0	761.3	108.0	31.7	
PE-SIERRAGORDA	7.8	11.0	13.5	21.8	19.7	22.0	42.4	54.0	42.2	26.8	4.5	3.3	34.3	61.7	61.8	68.7	58.2	31.3	30.9	30.0	65.9	13.2	0.1	0.0	724.9	68.7	30.2	
PE-VALLEDELOSIENTOS	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	4.8	7.2	7.9	7.6	4.6	0.0	0.2	9.1	23.0	23.0	23.0	23.0	22.2	41.1	50.0	80.3	66.5	18.3	0.8	416.0	80.3	17.3	
PE-LLANOS-DEL-VENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	14.2	38.6	33.9	37.9	37.9	34.3	34.3	34.3	32.3	17.1	5.5	321.0	38.6	13.4	
PE-CALAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.3	13.0	23.7	31.9	11.1	0.4	0.0	10.4	68.7	96.1	125.0	126.3	120.9	119.2	124.5	130.7	95.2	35.9	3.2	1147.2	130.7	47.8	
PE-CERRO-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	34.8	143.0	163.6	163.8	161.1	158.2	160.9	160.4	139.5	56.0	8.8	1352.6	163.8	56.4	
PE-TALTAL	1.8	4.0	21.0	42.5	38.7	34.2	26.6	18.7	29.2	34.0	35.1	35.0	23.9	18.6	14.7	35.3	36.0	34.4	24.2	10.2	6.1	0.5	0.0	5.5	530.2	42.5	22.1	
PE-SARCO	78.9	65.7	62.0	52.7	46.7	41.4	41.5	35.3	24.2	5.8	4.4	4.3	1.1	0.8	5.6	14.8	32.0	46.1	65.3	95.4	102.1	102.4	97.2	73.5	1099.4	102.4	45.8	
PE-SANJUAN	77.6	71.3	66.6	60.9	54.6	43.1	36.7	29.3	25.0	12.7	5.1	0.7	3.3	9.3	21.9	42.4	54.9	55.2	67.2	116.3	106.2	92.5	75.7	60.2	1188.7	116.3	49.5	
PE-CABOLEONES	42.0	37.4	33.0	30.8	28.3	22.8	19.6	18.7	19.2	11.6	10.1	3.2	1.9	11.0	20.6	38.2	49.6	46.5	50.3	84.5	84.1	64.2	42.8	34.0	804.3	84.5	33.5	
PE-CABOLEONES-2	38.0	24.3	23.2	19.4	19.7	20.1	17.6	20.9	18.4	9.9	15.2	11.2	5.7	16.5	21.9	41.2	46.8	45.8	41.4	79.5	87.0	71.0	41.2	28.1	763.9	87.0	31.8	
PE-CABOLEONES-3	42.9	43.2	40.1	35.7	35.3	35.2	34.0	31.3	21.3	15.7	18.5	8.9	6.9	10.9	20.1	33.2	37.3	30.0	52.1	81.1	85.3	74.8	59.4	37.8	890.8	85.3	37.1	
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	
PE-ELARRAYAN	31.9	26.7	24.2	20.9	18.6	11.7	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	4.0	3.1	8.8	9.3	9.7	12.1	10.5	199.3	31.9	8.3	
PE-LOSCURUROS	14.5	5.0	2.6	0.2	3.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	4.2	2.6	2.6	1.4	2.5	11.6	7.1	8.3	10.6	6.4	87.7	14.5	3.7	
PE-TALINAYORIENTE	30.3	11.4	9.0	4.7	4.7	8.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	19.4	33.3	21.3	18.5	16.1	16.8	16.9	13.4	11.9	17.0	6.9	264.4	33.3	11.0
PE-TALINAYPONIENTE	30.1	23.7	19.7	13.9	10.8	6.7	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.0	8.3	5.0	3.8	1.7	1.7	1.7	8.6	7.7	11.1	10.4	175.9	30.1	7.3
PE-PUNTASIERRA	15.8	8.7	9.8	4.8	6.0	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	0.0	0.2	1.3	2.8	5.4	7.3	10.2	6.3	2.2	84.6	15.8	3.5	
PE-MONTEREDONDO	4.0	1.8	0.2	0.2	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	2.2	1.6	1.1	1.3	2.2	1.7	18.6	4.0	0.8	
PE-CANELA	0.4	0.7	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	0.1	
PE-CANELA-2	5.6	5.4	7.7	6.6	4.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	3.3	4.1	0.9	39.0	7.7	1.6
PE-TOTAL	6.0	3.8	3.3	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	3.2	2.6	1.9	25.2	6.0	1.1	
PE-PUNTAPALMERAS	6.2	3.8	4.4	3.1	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	1.0	0.6	0.6	23.7	6.2	1.0	
PE-UCUQUER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	0.9	0.7	1.5	2.3	2.1	1.3	1.0	0.7	0.1	0.0	12.7	2.3	0.5	
PE-UCUQUER-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.3	1.2	0.9	1.2	0.5	0.8	0.9	0.1	0.0	7.0	1.2	0.3	
PE-LA-ESTRELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	5.9	8.7	5.3	4.1	6.5	6.1	4.7	2.4	10.2	2.0	0.0	58.0	10.2	2.4	
PE-ELMAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.9	2.3	2.0	1.2	0.6	2.5	2.1	15.0	3.9	0.6	
PE-LASPENAS	3.1	2.1	2.8	3.4	1.9	1.4	2.1	1.2	0.6	0.1	0.7	0.5	0.0	0.0	3.6	3.8	4.1	3.8	4.0	5.6	3.3	3.3	7.0	6.6	65.0	7.0	2.7	
PE-ALENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.5	25.9	37.6	72.5	37.6	3.0	
PE-CUEL	0.0	1.1	3.3	5.5	1.9	0.7	1.0	1.1	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	11.8	15.8	20.4	10.8	5.9	82.0	20.4	3.4	
PE-LOS-OLMOS	14.8	31.6	32.0	22.5	11.1	9.5	21.0	25.9	13.5	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	32.2	61.1	84.3	69.3	37.5	41.4	511.1	84.3	21.3	
PE-LAESPERANZA	1.4	3.5	2.7	1.5	1.2	1.6	3.0	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	7.9	6.1	3.1	4.5	47.1	7.9	2.0	
PE-NEGRETE	10.4	16.3	11.8	9.2	7.5	9.2	10.6	6.9	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	18.7	29.8	26.2	11.9	17.7	199.0	29.8	8.3	
PE-LOSBUENOSAIRES	0.2	4.2	6.5	4.8	2.7	1.6	2.0	1.7	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0															

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.		
																									MWh	MWhh	MWhh		
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.5	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	4.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	101.4	9.0	4.2		
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	60.5	93.0	97.6	100.9	103.4	105.6	104.7	104.1	102.2	97.7	78.2	25.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1085.8	105.6	45.2	
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.6	8.9	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.0	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5	9.1	4.2	
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	10.4	25.5	38.7	47.5	53.7	50.2	49.0	51.8	45.3	33.5	18.5	4.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	430.5	53.7	17.9	
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	25.3	28.5	28.8	28.9	29.7	30.9	30.9	30.8	30.6	29.9	27.4	11.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	341.6	30.9	14.2	
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	17.7	20.2	20.6	20.7	21.1	21.8	21.9	21.8	21.7	21.1	19.5	9.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	242.7	21.9	10.1	
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	39.5	49.0	50.6	52.0	53.9	46.9	46.9	46.9	46.9	46.6	40.8	19.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	548.4	53.9	22.8	
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	163.3	195.6	194.8	194.8	194.8	194.8	194.8	194.8	192.7	188.7	180.7	81.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2201.9	195.6	91.7	
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	65.7	96.7	102.5	103.6	105.9	106.7	106.1	105.8	102.9	99.2	88.2	34.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1130.4	106.7	47.1	
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	41.2	45.0	44.5	44.3	44.2	44.2	44.1	44.0	43.9	43.3	43.1	21.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	509.8	45.0	21.2	
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	21.7	40.8	41.6	41.4	40.9	40.0	39.4	39.0	38.5	37.9	35.7	15.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	436.7	41.6	18.2	
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	99.7	157.2	163.6	168.0	169.5	158.1	153.4	125.2	146.9	156.6	127.4	48.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1691.8	169.5	70.5	
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	112.0	167.2	174.2	173.2	174.7	174.4	169.8	165.4	162.1	158.5	137.0	63.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1851.0	174.7	77.1	
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.9	12.0	39.1	40.7	39.0	36.3	14.2	9.8	9.8	9.8	9.8	10.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8	40.7	10.0	
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	7.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	4.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.2	9.0	3.8	
PFV-PMGD-QUETENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.7	7.6	8.6	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	8.5	5.6	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	90.5	9.0	3.8	
PFV-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	69.4	91.9	94.0	94.3	93.9	94.0	93.9	93.5	92.4	87.8	81.9	37.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1037.1	94.3	43.2	
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	84.0	114.5	119.2	119.7	119.1	123.0	121.9	120.7	119.4	114.8	104.7	54.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1331.3	123.0	55.5	
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	29.4	56.8	62.0	62.9	63.2	63.5	64.7	62.5	61.2	59.7	52.3	23.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	667.3	64.7	27.8	
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	13.1	16.0	16.4	16.3	16.1	16.4	16.4	16.5	16.3	16.1	15.3	10.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	187.5	16.5	7.8	
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	49.0	61.6	63.9	64.3	64.9	65.4	64.3	64.3	66.9	64.9	59.7	29.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	728.7	66.9	30.4	
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	2.3	3.1	3.7	4.0	4.1	4.2	4.0	3.8	3.2	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	4.2	1.5	
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	63.9	86.1	96.1	114.6	134.5	149.9	104.3	90.4	11.5	10.0	10.0	10.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	891.5	149.9	37.1	
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	15.4	20.0	19.9	19.7	19.8	20.1	20.8	20.6	21.0	20.3	18.2	9.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	228.1	21.0	9.5	
PFV-ANDES-IA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	52.5	72.3	73.8	75.6	77.8	78.3	79.6	80.0	73.5	63.0	57.0	34.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	827.8	80.0	34.5	
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	99.0	145.6	149.6	152.6	155.8	154.4	134.6	150.8	149.4	144.2	130.4	70.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.8	155.8	69.0	
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.4	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.4	8.5	8.3	6.3	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	8.5	3.8	
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.8	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	5.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	7.5	3.4	
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.4	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	6.3	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3	8.4	3.8	
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	31.2	41.1	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.4	38.9	33.6	13.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	449.7	41.1	18.7	
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-NUOVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	58.2	75.7	75.0	75.0	75.1	75.1	75.0	75.1	75.0	73.8	68.6	29.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	841.6	75.7	35.1	
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	83.7	100.5	105.2	104.5	104.1	102.5	101.0	101.8	102.7	100.6	89.1	45.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1162.0	105.2	48.4	
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	97.5	139.0	145.8	148.0	150.2	150.4	147.6	147.6	147.1	140.9	123.4	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1597.5	150.4	66.6	
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.1	7.9	8.3	8.3	8.4	8.6	8.5	8.4	8.4	8.3	7.7	4.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	94.4	8.6	3.9	
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	30.8	43.2	44.2	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.2	43.9	40.3	20.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	493.8	44.2	20.6	
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	9.1	14.0	14.0	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	11.9	5.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	152.7	14.0	6.4	
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	67.9	101.6	97.7	96.6	96.6	96.6	96.7	96.7	96.7	95.5	88.8	46.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1093.6	101.6	45.6	
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	35.8	65.5	58.5	56.1	55.6	56.1	56.1	55.9	56.9	57.0	55.5	33.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	649.3	65.5	27.1	
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	152.2	199.2	201.1	201.1	201.1	201.1	201.0	200.9	199.0	193.8	177.6	106.2	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2275.3	201.1	94.8	
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	24.3	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.6	44.8	45.0	42.7	40.9	28.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	528.2	49.9	22.0	
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	57.7	87.1	83.9	83.9	83.9	78.9	83.9	83.9	83.9	83.6	77.0	38.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	940.0	87.1	39.2	
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	29.4	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	36.5	35.4	34.0	27.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	392.4	37.0	16.3	
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	15.7	27.3	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.6	24.9	12.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	297.8	27.3	12.4	
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	34.3	43.1	40.7	40.7	40.7	40.7	40.6	40.6	40.5	39.8	38.6	28.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	478.4	43.1	19.9	
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.5	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6	1.2	0.8	0.3										

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWhh	MWhh
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RIO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.8	2.2	2.4	2.5	2.5	2.3	2.1	1.6	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	21.0	2.5	0.9
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.4	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	20.4	2.5	0.8
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.5	7.8	8.4	8.6	8.6	8.5	8.3	8.3	8.4	7.4	6.8	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	91.5	8.6	3.8
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	3.1	4.7	5.9	6.8	7.3	7.2	6.7	6.1	4.8	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	57.0	7.3	2.4
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	3.4	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6	2.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	39.4	4.0	1.6
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	4.3	7.2	7.6	7.6	6.4	7.4	7.2	6.2	6.7	3.4	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	67.1	7.6	2.8
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.4	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	1.7	1.7	1.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	16.5	1.7	0.7
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	5.4	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.5	4.8	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	71.1	6.9	3.0
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.2	2.0	1.9	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	24.4	2.6	1.0
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	3.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	4.7	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	68.8	6.9	2.9
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	5.4	0.4	0.2
PFV-PMGD-LIMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	5.6	0.4	0.2
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	27.4	2.6	1.1
PFV-ALTOSDETILIT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.6	1.9	2.2	2.0	1.9	1.5	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.2	0.6
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	1.4	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	1.8	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	21.8	2.8	0.9
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.8	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	20.9	2.4	0.9
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	7.5	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.4	8.0	3.0	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	76.3	8.7	3.2
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	2.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	23.6	2.8	1.0
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	6.8	5.1	6.9	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.4	6.5	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	80.9	8.2	3.4
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	2.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	22.3	2.7	0.9
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	5.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.1	3.2	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	67.6	7.8	2.8
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.8	2.3	2.5	2.6	2.5	2.2	1.8	1.2	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	18.6	2.6	0.8
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.8	4.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.3	4.8	3.8	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	44.4	5.4	1.9
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	1.3	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	18.6	2.1	0.8
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.0	6.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	82.3	9.0	3.4
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	26.2	2.7	1.1
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	2.8	2.8	2.5	2.9	2.8	2.8	2.7	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	23.4	2.9	1.0
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	2.1	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	1.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	20.9	2.7	0.9
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.7	1.5	2.2	7.1	7.4	7.3	7.1	7.4	3.7	4.9	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	52.8	7.4	2.2
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	2.5	0.8
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	5.9	8.9	8.7	8.7	8.7	8.5	8.5	8.2	4.4	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	75.4	8.9	3.1
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.8	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.2	2.1	1.7	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	20.8	2.4	0.9
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.7	1.8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	22.6	2.5	0.9
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.9	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	20.5	2.4	0.9
PFV-VITU-CO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	2.0	2.3	2.4	2.5	2.4	2.2	2.3	1.9	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	20.2	2.5	0.8
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.7	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	24.1	2.7	1.0
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	2.0	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.2	1.8	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	21.5	2.7	0.9
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.4	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	26.7	2.9	1.1
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.8	2.9	2.9	2.5	2.4	2.9	2.9	2.7	1.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	24.8	2.9	1.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.2	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	25.7	2.5	1.1
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	5.0	6.0	6.3	6.4	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	4.2	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	61.9	6.4	2.6
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	22.1	2.3	0.9
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.0	2.2	2.3	2.4	2.0	2.1	2.3	2.3	2.1	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	22.7	2.4	0.9
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.9	5.9	6.5	6.7	6.8	6.7	6.7	6.1	1.9	1.2	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	54.5	6.8	2.3
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.8	7.7	8.1	7.4	7.4	7.4	7.7	8.1	7.3	7.1	5.8	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	83.8	8.1	3.5
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.9	4.9	4.1	4.8	6.6	7.4	7.4	7.4	7.4	6.5	3.0	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3	7.4	2.8
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.8	0.4
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3</		

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWhh	MWhh
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.1	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	2.7	0.9
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	3.4	8.6	8.9	8.9	8.9	8.9	8.2	6.3	3.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	68.5	8.9	2.9
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	3.4	7.7	9.0	8.8	7.2	4.7	2.5	2.1	2.2	2.4	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	54.4	9.0	2.3
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	5.0	7.6	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	5.3	0.6	0.0	0.0	0.0	94.5	9.0	3.9
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	5.7	6.5	7.5	8.2	7.4	8.1	8.3	7.7	7.1	6.8	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	81.5	8.3	3.4
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.8	4.4	6.6	6.9	6.6	5.8	4.6	4.3	4.4	4.6	5.1	0.6	0.0	0.0	0.0	58.2	6.9	2.4
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.2	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.0	0.7
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.6	8.2	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.9	7.9	5.1	0.8	0.0	0.0	0.0	99.5	9.1	4.1
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.2	3.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.0	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	35.7	3.4	1.5
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	1.9	5.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	5.6	0.7	0.0	0.0	0.0	87.6	9.0	3.6
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.0	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	23.4	2.7	1.0
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	0.1
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.9	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	2.0	1.6	1.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	19.2	2.4	0.8
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.4	4.3	7.4	8.9	8.9	9.0	8.9	8.7	8.5	7.7	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	76.9	9.0	3.2
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.2	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	28.6	3.0	1.2
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	2.0	2.3	2.4	2.3	1.4	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.4	0.6
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.8	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.7	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	2.5	0.9
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.4	1.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	27.0	2.7	1.1
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	28.3	2.9	1.2
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	2.0	2.2	2.4	2.9	2.9	2.7	2.4	1.8	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	2.9	1.0
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.0	2.4	2.9	2.6	2.6	2.3	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.9	0.7
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	2.1	2.4	2.5	2.3	1.3	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.5	0.6
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	29.7	3.0	1.2
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.7	5.4	7.3	5.9	5.6	3.9	3.4	2.8	3.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	42.0	7.3	1.8
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.2	1.2	1.1	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	13.2	1.2	0.6
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	1.5	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	2.6	0.8
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	23.3	2.6	1.0
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.5	2.7	2.5	1.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.5	2.8	1.1
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.8	0.3
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	2.5	2.8	2.9	3.0	2.4	2.9	2.9	2.9	2.6	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	28.9	3.0	1.2
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	1.5	0.5
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.0	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	1.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	23.2	2.4	1.0
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.3	3.7	4.8	5.5	5.8	5.8	5.4	4.7	3.5	2.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	45.2	5.8	1.9
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	2.1	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.4	1.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	24.3	2.8	1.0
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.1	1.4	1.9	1.6	1.2	1.1	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.9	0.5
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.7	5.3	6.8	7.1	7.1	6.9	6.3	5.3	3.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	51.8	7.1	2.2
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	29.0	3.0	1.2
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	3.9	7.4	8.1	8.1	8.2	8.1	4.1	1.8	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	8.2	2.2
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	1.3	0.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	2.6	0.7
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	2.2	2.5	2.5	2.3	1.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	2.5	0.5
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.8	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	24.9	2.6	1.0
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.7	0.3
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	5.3	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	4.5	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	62.8	5.9	2.6
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	25.9	2.6	1.1
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.1	1.6	0.0	0.0	3.3	5.4	5.0	4.1	2.9	1.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	28.1	5.4	1.2

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA MWh	DMAX. MWh/h	DMED. MWh/h
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	21.4	1.7	0.9
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	4.1	6.1	7.5	8.5	8.8	7.3	7.1	6.6	5.3	3.3	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	68.6	8.8	2.9
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	0.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	17.3	2.2	0.7
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.5	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	28.6	2.9	1.2
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.0	2.7	2.8	1.1	1.6	2.7	2.7	2.6	2.4	2.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.0	2.8	1.0
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.9	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	1.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.3	2.5	1.0
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	2.1	1.1	2.5	2.5	2.5	0.4	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.5	0.6
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	4.9	5.1	5.3	5.3	5.1	5.1	4.8	4.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	5.3	2.1
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	1.9	2.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	29.6	2.8	1.2
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.9	2.8	3.7	3.9	4.1	4.2	3.7	2.7	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	30.8	4.2	1.3
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	7.2	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.7	8.4	7.1	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	92.9	9.0	3.9
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	4.9	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.0	5.8	4.8	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	62.6	6.1	2.6
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	1.1	0.1	0.0	0.0	28.2	2.5	1.2
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.2	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	1.1	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	23.1	2.6	1.0
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	2.0	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	2.6	0.8
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.9	7.3	7.5	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.0	3.7	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	78.3	7.6	3.3
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	4.2	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	55.5	5.4	2.3
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	28.0	2.6	1.2
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.9	5.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.5	5.1	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	81.5	8.0	3.4
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	4.8	5.4	6.2	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.0	5.2	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	65.8	6.4	2.7
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.8	4.0	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.3	3.9	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	51.5	4.8	2.1
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.5	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	26.2	2.5	1.1
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	4.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	4.1	3.1	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	53.8	5.4	2.2
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	4.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	2.4	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	53.4	5.0	2.2
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.0	0.4
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.2	0.1
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	25.3	2.6	1.1
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.4	6.5	8.4	8.9	9.0	9.0	8.9	8.8	8.5	7.9	5.5	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	90.7	9.0	3.8
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.6	0.2
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	21.7	2.1	0.9
PFV-QUILLAPILIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.6	49.0	85.5	93.7	96.4	97.6	90.9	98.0	97.7	96.5	92.1	79.6	33.7	5.0	0.0	0.0	0.0	1022.3	98.0	42.6
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.0	0.2
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.9	8.3	8.8	9.0	8.7	8.8	8.9	8.6	8.4	8.8	7.4	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	94.5	9.0	3.9
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.3	4.7	4.8	4.9	5.0	4.9	4.9	4.8	4.6	2.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	49.5	5.0	2.1
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.2	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	26.9	2.6	1.1
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	23.3	2.3	1.0
PFV-SLK808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.6	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	30.8	3.0	1.3
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	5.1	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	0.7	0.0	0.0	0.0	64.5	5.6	2.7
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	7.4	8.5	8.8	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	8.4	6.6	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	88.7	8.9	3.7
PFV-PMGD-GUANACO-AMPLIACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	0.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	21.9	2.5	0.9
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	26.3	2.5	1.1
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.4	1.7	2.0	1.7	1.4	1.9	1.6	1.2	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	15.1	2.0	0.6
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	7.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	6.9	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	84.0	8.2	3.5
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	8.7	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	7.6	3.8	0.4	0.0	0.0	0.0	97.4	9.1	4.1
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	7.6	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	6.9	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	91.6	8.9	3.8
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	2.6	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.5	2.8	2.3	1.9	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	29.5	2.9	1.2
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.5	0.8
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.5																		

09-01-2023

09-01-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWhh	MWhh
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	15.1	1.4	0.6
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	8.9	6.6	4.7	0.7	0.0	0.0	0.0	99.9	9.0	4.2
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.4	6.6	7.3	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.0	5.2	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	80.9	7.7	3.4
PFV-PMGD-PARQUE-ITHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.9	2.6	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	25.4	3.1	1.1
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	1.8	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	27.6	3.0	1.1
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.7	6.6	8.9	8.8	8.7	7.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	8.9	1.9
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.7	2.2	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	2.7	0.9
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.0	2.5	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	25.3	3.0	1.1
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.2	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	19.1	1.9	0.8
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.5	0.5
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.4	0.5
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	19.7	2.5	0.8
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.4	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	29.6	2.9	1.2
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	28.7	2.8	1.2
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	21.8	2.5	0.9
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4	1.8	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	2.5	0.8
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.6	2.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.5	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	24.2	2.9	1.0
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.9	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	31.9	3.9	1.3
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	27.6	2.5	1.1
PFV-PMGD-LAS-CATTITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	27.6	2.4	1.1
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	3.0	2.8	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	33.6	3.0	1.4
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	3.3	4.6	7.5	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.7	7.5	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	81.5	8.9	3.4
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	28.9	2.5	1.2
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	4.2	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	50.0	4.5	2.1
PFV-MACHICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	7.5	8.1	8.9	9.0	8.9	8.8	8.7	8.4	6.7	3.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	9.0	3.8
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	6.4	7.5	7.5	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	7.4	6.3	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	84.8	8.3	3.5
PFV-VILLA-SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.2	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	25.3	2.4	1.1
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	2.1	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	21.6	2.6	0.9
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.4	0.6	1.2	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	20.0	2.8	0.8
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	2.1	5.7	7.0	8.7	8.9	8.7	8.5	8.1	7.2	5.0	0.3	0.0	72.3	8.9	3.0
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.3	2.4	5.2	7.7	7.3	0.0	0.0	1.9	7.6	7.1	4.0	0.2	0.0	0.0	0.0	45.6	7.7	1.9
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	2.6	0.9
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.5	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	2.8	0.8
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.8	1.2	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.4	0.7
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.8	2.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	25.4	3.0	1.1
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	21.4	2.6	0.9
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	2.3	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	20.8	2.9	0.9
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	2.1	3.3	8.2	9.0	9.0	9.0	8.1	6.4	4.0	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	62.9	9.0	2.6
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.2	2.6	5.0	5.6	5.8	5.9	5.8	5.6	5.0	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	46.5	5.9	1.9
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	2.0	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	22.0	2.7	0.9
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.8	2.4	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	23.5	2.9	1.0
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.4	2.5	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	2.8	1.0
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	2.3	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	22.0	2.7	0.9
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.9	1.8	2.3	2.4	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	2.4	0.5
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.2	2.2	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	23.1	2.7	1.0
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	1.6	2.1	1.9	2.5	2.6	2.6	2.3	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	20.4	2.6	0.9
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.8	0.3
PMGD-IDAHE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.9	0.3
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	7.2	5.4	2.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.5	5.7	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	75.0	8.1	3.1
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	11.2	1.0	0.5

09-01-2023

DMED.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT DIA	DMAX	DMED
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	1.9	0.8
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8	7.2	8.1	8.5	8.6	8.6	8.5	8.4	8.3	7.9	6.1	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	89.2	8.6	3.7
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	2.1	2.7	2.8	2.8	2.6	2.2	1.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	19.5	2.8	0.8
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.6	0.4
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	5.8	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.6	5.0	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	9.0	3.6
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.0	2.6	2.7	1.8	0.9	0.8	0.5	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.7	0.5
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.7	3.1	5.0	5.1	4.8	4.2	3.5	2.2	1.8	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	34.5	5.1	1.4
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.1	2.3	2.4	2.4	2.1	0.8	2.4	2.4	2.2	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	23.5	2.4	1.0
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.5	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.6	2.0	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	28.7	3.0	1.2
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	17.5	2.1	0.7
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.2	1.2	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	20.2	2.0	0.8
PFV-PMGD-EL-CASTAÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	4.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	6.5	1.8	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	60.1	7.3	2.5
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	14.8	1.8	0.6
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	16.9	2.0	0.7
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	2.4	1.0
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	2.9	1.1
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.2	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	1.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	27.0	2.7	1.1
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.5	8.3	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.1	4.0	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9	8.7	3.2
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.6	3.8	8.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.7	6.9	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	78.8	8.9	3.3
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	2.5	0.8
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.1	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	26.6	2.6	1.1
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.2	1.8	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	1.8	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	19.4	2.5	0.8
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	1.5	0.7
PFV-AZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.3	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.3	1.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	25.9	2.8	1.1
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.5	2.8	6.2	7.3	8.5	8.8	8.8	8.8	8.3	8.3	4.9	0.2	0.0	0.0	0.0	75.6	8.8	3.2
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	2.1	6.4	7.5	7.5	7.2	5.5	2.9	3.6	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	46.8	7.5	2.0
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.0	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.4	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	22.5	2.5	0.9
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	2.3	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	1.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	22.2	2.8	0.9
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	3.6	4.8	5.5	5.8	0.0	5.8	5.9	5.1	5.2	1.8	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	48.5	5.9	2.0
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	4.0	6.2	7.8	8.8	8.9	8.9	8.4	7.2	5.5	2.6	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	72.1	8.9	3.0
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	2.5	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8	2.3	2.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	2.8	1.1
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	4.2	4.5	3.4	8.5	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	6.1	3.8	0.4	0.0	0.0	0.0	75.6	8.6	3.1
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.9	6.4	7.0	7.3	7.5	7.6	7.5	7.3	7.1	6.7	5.0	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	77.7	7.6	3.2
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	2.5	1.2
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.4	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	2.7	1.1
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.7	2.3	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	21.8	2.6	0.9
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.4	0.9	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	2.7	1.0
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.4	0.1
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.7	1.6	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	23.8	2.6	1.0
PFV-LASARAUCARIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CSP-CERRODOMINADOR	72.3	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	39.6	81.9	87.0	88.3	87.6	86.7	87.7	88.8	88.3	88.3	88.6	89.0	88.5	88.5	88.8	62.4	29.6	1609.2	89.0	67.1
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														

[illegible]

[illegible]

09-01-2023

DMED.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT DIA	DMAX	DMED
																									MWh	MWhh	MWhh
NUEVARENCA_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	0.0	8.0	5.0	0.3
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	210.0	207.0	206.0	207.0	208.0	208.0	248.0	245.0	206.0	278.0	286.0	220.0	299.0	321.0	322.0	322.0	4399.0	322.0	183.3
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	6.9	6.6	6.7	6.2	6.9	5.6	6.2	5.1	5.6	5.6	5.5	5.3	6.7	4.5	6.5	6.0	6.6	6.5	6.1	5.6	5.6	6.0	5.2	5.6	143.1	6.9	6.0
CMPPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPTCISSUE_COGEN	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.9	1.1	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.9	0.3
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	116.0	118.0	109.0	109.0	118.0	119.0	119.0	109.0	91.0	81.0	63.0	64.0	65.0	74.0	63.0	62.0	64.0	66.0	0.0	97.0	112.0	116.0	118.0	114.0	2167.0	119.0	90.3
CANDELARIA-2	118.0	119.0	109.0	109.0	117.0	116.0	117.0	121.0	109.0	111.0	102.0	105.0	91.0	109.0	82.0	84.0	94.0	84.0	79.0	111.0	115.0	117.0	120.0	115.0	2554.0	121.0	106.4
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	59.0	2.5
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	14.9	14.9	14.9	15.0	15.1	15.0	15.1	14.8	14.7	14.9	14.7	14.5	14.4	14.4	10.4	4.5	5.4	4.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.8	15.1	9.8
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_GAS_50	41.5	40.5	40.7	39.8	41.0	41.3	41.6	25.6	23.5	36.3	39.0	39.1	40.6	38.8	38.1	38.9	39.6	39.6	12.3	9.2	36.3	37.1	39.6	40.5	860.5	41.6	35.9
CEMENTOSBIOBIO_F06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	3.4	3.0	3.4	5.1	3.6	5.4	3.9	4.0	4.6	4.0	2.6	3.8	3.8	3.5	2.7	2.5	3.3	2.7	2.7	3.6	3.1	3.5	1.6	2.3	81.9	5.4	3.4
VINALES_COGEN	29.4	34.0	33.6	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	30.8	22.0	23.9	28.0	4.8	0.0	0.4	17.3	21.9	22.1	22.1	22.0	23.3	27.6	3.9	12.3	544.3	34.0	22.7
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	13.3	3.7	0.6
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	7.7	8.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.8	36.4	8.2	1.5
CONSTITUCION-2-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	13.3	3.7	0.6	0.6
CELCO_COGEN	0.6	0.6	0.3	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	1.5	1.0	0.8	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.0	0.3	1.2	1.2	0.9	1.3	0.4	0.3	14.8	1.5	0.6
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	9.8	9.8	0.4
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-1_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	39.2	11.4	12.5	10.0	6.9	20.4	25.8	34.0	37.2	35.0	40.9	39.9	40.3	40.2	39.2	32.2	32.1	34.5	43.1	41.3	41.5	41.0	40.9	40.2	779.6	43.1	32.5
LAJAEVE	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	144.0	6.0	6.0
MASISA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWhh	MWhh
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUISIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUISIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CIRUELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	66.9	2.8	2.8
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-147.9	-99.7	-61.1	-39.2	-41.0	-24.0	17.3	139.3	258.8	317.3	338.5	310.1	312.1	353.7	393.5	387.8	450.3	492.7	469.5	210.7	124.2	70.7	-24.5	-97.0	4112.1	492.7	171.3
CHANGOS->CUMBRES C2	-149.1	-101.1	-29.4	-41.2	-43.0	-26.1	15.1	136.6	255.9	314.4	335.8	307.6	309.6	351.2	390.8	385.0	447.4	489.7	466.4	208.3	121.9	68.6	-26.2	-98.4	4089.8	489.7	170.4
CUMBRES->CHANGOS C1	158.8	110.8	71.9	50.1	51.5	34.1	-7.1	-128.6	-248.3	-307.3	-328.2	-300.3	-302.0	-342.4	-380.8	-375.1	-436.1	-477.1	-454.4	-200.7	-114.6	-61.2	33.9	106.7	-3845.8	158.8	-160.2
CUMBRES->CHANGOS C2	157.1	109.1	70.6	48.8	50.2	32.9	-8.4	-130.0	-250.0	-309.1	-330.4	-302.6	-304.2	-344.7	-383.1	-377.3	-438.4	-479.4	-456.7	-202.8	-116.4	-62.9	32.2	105.0	-3890.4	157.1	-162.1
TOTAL HORA.	6613.8	6162.1	5868.1	5650.5	5637.8	5682.7	5793.6	5883.6	6319.2	6847.3	7088.7	7383.4	7535.6	7646.4	7600.3	7713.3	7524.9	7241.5	7000.8	7251.4	7252.2	7642.7	7686.2	7434.3	164,461		
TOTAL HORA. SING	2437	2498	2561	2636	2645	2664	2740	2874	2964	3161	3240	3168	3184	3265	3357	3351	3419	3514	3535	3090	2972	2869	2659	2482	71,284		
TOTAL SEN	9051	8660	8429	8286	8282	8346	8534	8758	9283	10009	10329	10551	10719	10912	10957	11064	10944	10755	10536	10342	10224	10512	10345	9916	235,744		
CONS. PROPIOS	107	107	107	107	107	107	116	116	117	109	109	110	116	116	116	117	118	118	118	129	129	143	143	134	2,814		
CONS. PROPIOS SING	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	106	101	101	101	101	101	106	111	111	111	111	111	111	111	2,608		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-306	-210	-116	-90	-93	-59	24	267	506	624	666	610	614	696	774	763	886	969	923	411	239	132	-58	-204	7,969		
PERDIDAS APROX.	176	158	148	138	137	141	150	168	205	245	263	279	290	303	306	313	308	294	274	256	245	262	253	228	5,542		
PERDIDAS APROX. SING	111	105	101	108	110	107	106	90	69	80	86	84	86	86	88	89	80	81	91	101	109	110	107	102	2,285		
DEMANDA APROX.	6024	5687	5497	5316	5301	5376	5551	5867	6504	7118	7383	7605	7744	7923	7953	8046	7985	7799	7532	7278	7117	7368	7232	6868	164,074		
DEMANDA APROX. SING	2521	2492	2466	2507	2517	2504	2498																				

ANEXO N° 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día
09 de enero de 2023

											SS.CC.					
09-05-2023	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-
07:38	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	-	-	-	IL 202100214 6	ENEL GENERACION	-	-
07:39	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	-
07:41	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	MT
07:41	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-
07:41	-	COCHRANE-CH2	COCHRANE-CCH2_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	-	IL 202200063 9	AES ANDES	-	MT
07:41	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
07:41	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
07:41	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	MT	RO	LC	PS	-	OM	-	-	-	IL 202200128 5	ENEL GENERACION	-	-
07:41	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	-	IL 202200154 6	AES ANDES	-	MT
07:41	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	-	IL 202200069 6	AES ANDES	-	MT
07:41	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	-	IL 202200241 4	RNE	-	MT
07:41	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
07:41	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 202200224 1	ENEL GENERACION	-	MT
07:41	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 202200128 6 - IL 202200084 6	KELAR	-	MT
07:41	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL20220021 73	ENEL GENERACION	-	MT
07:43	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL20220021 73	ENEL GENERACION	-	MT
07:45	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL20220021 73	ENEL GENERACION	-	-
07:48	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	MT	RO	LC	PS	-	-	-	-	-	IL 202200185 2	COLBUN	-	-
07:55	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	-	-	-	IL 202200128 5	ENEL GENERACION	-	-
08:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 202000125 1	ENEL GENERACION	-	-
08:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	MT	N	LC	MT	-	OM	Cambio de Combustible de GN_A a GNL_E	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
08:00	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	MT	RO	LC	PS	-	OM	Desacople TG1B	-	-	IL 202200125 2	ENEL GENERACION	-	-
08:00	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	IF 202300008 1	ENEL GENERACION	-	-
08:05	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 202000125 1	ENEL GENERACION	-	-
08:07	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	DRO	DLC	FS	-	-	-	-	-	IL 202200185 2	COLBUN	-	-
08:07	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
08:11	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	MT	RO	LC	PS	-	OM	F/S la componente TV	-	-	IL 202200125 2	ENEL GENERACION	-	-
08:11	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	-
08:13	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	-	-	-	IL 202200125 2	ENEL GENERACION	-	-
08:14	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 202200217 2	COLBUN	-	PC
0																

09-01-2023																	SS.CC.
Hora Mov.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT	
00:00	-	CDC		-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-	
08:17	-	ATACAMA-2TG2A	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	MT	N	LC	PS	-	OM	Desacople TG1B	-	-	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:17	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B TG2B_GNL_E	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:21	-	CDC	Inicio Ctx L-66 kV Linares - Chacabún	-	-	-	-	-	-	Inicio Ctx L-66 kV Linares - Chacabún	-	-	-	CDC	-	-	
08:22	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_C	MT	RO	LC	PS	-	OM	-	-	-	IL 202200128 6 - IL 202200084 6	KELAR	-	-	
08:22	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B TG2B_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:26	-	ATACAMA-2TG2A	ATACAMA-2TG2A TG2A_GNL_E	MT	N	LC	PS	-	OM	F/S la componente TV	-	-	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:32	-	ATACAMA-2TG2A	ATACAMA-2TG2A TG2A_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:37	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	Desacople TG2	-	-	IL 202200084 6	KELAR	-	PC	
08:37	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_C	MT	RO	LC	PS	-	OM	Desacople TG2	-	-	IL 202200128 6 - IL 202200084 6	KELAR	-	-	
08:43	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	A	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:45	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	LF	-	-	PCP	OM	Cancela IL 2023000073	-	-	IL 202300008 0	ARAUCO	-	-	
08:46	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT	
08:46	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT	
08:48	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	EDEL GENERACION	-	-	
08:52	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	-	
08:56	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	-	
08:58	-	CDC	Inicio Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-37	-	-	-	-	-	Inicio Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-	-	-	CDC	-	-	
08:58	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	44	N	-	CI	-	OM	Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
08:58	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	75	N	-	CI	-	OM	Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
08:58	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	41	N	-	CI	-	OM	Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-	-	-	RNE	-	-	
08:58	-	PFV-SOLDELDESERTO	PFV-SOLDELDESERTO	195	N	-	CI	-	OM	Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-	-	-	RNE	-	-	
09:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	-	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC	-	N	-	COLBUN	-	-	
09:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Cambio de Combustible de GNL_E a GN_A	-	-	-	EDEL GENERACION	-	PC	
09:04	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	DRO	DLC	FS	-	OM	-	-	-	IL 202200128 6 - IL 202200084 6	KELAR	-	-	
09:21	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL20220021 73	EDEL GENERACION	-	-	
09:21	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL20220021 73	EDEL GENERACION	-	-	
09:21	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL20220021 73	EDEL GENERACION	-	-	
09:21	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC	
09:21	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 202200069 6	AES ANDES	-	PC	
09:21	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 202200154 6	AES ANDES	-	PC	
09:21	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 202200224 3	AES ANDES	-	PC	
09:22	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	PC	
09:23	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	-	N	-	PMT	-	OM	Sincronizada	-	N	-	COLBUN	-	-	
09:24	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	DLF	DLC	PP	PCP	OM	-	-	-	IL 202300001 5	CARDONES	-	-	
09:24	-	CDC	Inicio Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-20	-	-	-	-	-	Inicio Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	CDC	-	-	
09:24	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	27	N	-	CI	-	OM	Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	EDEL GREEN POWER	-	-	
09:24	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	EDEL GREEN POWER	-	-	
09:24	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	41	N	-	CI	-	OM	Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	ENERGÍA LLAIMA	-	-	
09:24	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	84	N	-	CI	-	OM	Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
09:24	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	RNE	-	-	
09:28	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC	
09:28	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	Sincronizada	-	N	IL20220021 73	EDEL GENERACION	-	-	
09:29	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	Sincronizada	-	N	IL20220021 73	EDEL GENERACION	-	-	
09:30	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	-	EDEL GENERACION	-	-	
09:42	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	LF	LC	PMT	PCP	OM	Sincronizada	-	-	IL 202300001 5	CARDONES	-	-	
09:43	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	A	-	EDEL GENERACION	-	-	
09:45	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 202300001 5	CARDONES	-	PC	
09:46	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	170	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-	

09-01-2023																		SS-CC
Hora Movi.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT		
00:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-		
12:53	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	5	LF	-	CI	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Istarria - Ciruelos	-	IL 2022001813	ENLASA	-			
13:05	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2022002243	AES ANDES	-	MT		
13:05	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL2022002173	ENEL GENERACION	-	MT		
13:05	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL2022002173	ENEL GENERACION	-	MT		
13:05	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL2022002173	ENEL GENERACION	-	MT		
13:30	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-	DRO	DLC	PP	PCP	OM	-	-	-	IL 2022001252	ENEL GENERACION	-			
13:45		CDC	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA	-	-	-	-	-	-	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA				CDC				
13:45		PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	MT	P	-	EP	-	EP	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA				ENEL GREEN POWER				
13:45		PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	MT	P	-	EP	-	EP	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA				ENEL GREEN POWER				
13:45		PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	MT	P	-	EP	-	EP	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA				ENEL GREEN POWER				
13:45		PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	MT	P	-	EP	-	EP	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA				ENEL GREEN POWER				
13:45		PFV-COYA	PFV-COYA	127	P	-	EP	-	EP	No baja por pruebas con SD 2023001049				ENGIE				
13:45		PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	38	P	-	EP	-	EP	No baja por pruebas con SD 2022115492				ENOR CHILE				
13:54	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	N	IL2022002173	ENEL GENERACION	-	MT		
13:54	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	PC	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022002243	AES ANDES	-	PC		
13:54	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	N	IL2022002173	ENEL GENERACION	-	MT		
13:54	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	N	IL2022002173	ENEL GENERACION	-	MT		
14:23	-	NEWEN	NEWEN_GNL_A	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	NEWEN	-			
14:23	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	-	DLF	DLC	PP	-	OM	-	-	-	IL 2022002396	CARDONES	-			
14:23	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	CARDONES	-			
14:23	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	300	RO	LC	CI	-	OM	-	-	-	IL 2020001697	GENERADORA METROPOLITANA	-			
14:26	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	STS	-			
14:30	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-			
14:34	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada	-	-	IL 2022002396	CARDONES	-	PC		
14:36	-	MAULE	MAULE_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	Ctx Lt 66 kV San Javier - Constitución	-	-	ELEKTRAGEN CONSTITUCION	-	PC		
14:37	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	-	RO	LC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	IL 2022001252	ENEL GENERACION	-			
14:39	-	NEWEN	NEWEN_GNL_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada	-	-	-	NEWEN	-	PC		
14:41	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	-	DLF	DLC	PP	-	OM	Disponibilidad de combustible.	-	-	IL 2022002187	COLBUN	-			
14:45	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	-	PO	-	EP	-	EP	-	-	-	IF 2023000118	ARAUCO	-			
14:52	-	YUNGAY-3	YUNG															

09-01-2023																	SS-CC
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT	
00:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-	
15:33	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DLF	-	FS	-	OM	-	-	-	IL 2022001813	ENLASA	-	-	
15:36	-	ATACAMA-2TG2A	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	N	DLC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-	
15:39	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ELEKTRAGEN CONSTITUCION	-	-	
15:39	-	MAULE	MAULE_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ELEKTRAGEN CONSTITUCION	-	-	
15:42	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	MT	LF	-	PS	PCP	OM	-	-	-	IL 2022002408	ENOR CHILE	-	-	
15:44	-	CDC	Finaliza Ctx Lt 220 kV lastarria - Ciruelos	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx Lt 220 kV lastarria - Ciruelos	-	-	-	-	-	-	
15:49	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	IL 2022002396	CARDONES	-	-	
15:52	-	NEWEN	NEWEN_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	NEWEN	-	MT	
15:52	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM	-	-	-	IL 2022002408	ENOR CHILE	-	-	
15:54	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	DN	LC	FS	-	OM	-	-	-	IL 2022002396	CARDONES	-	-	
15:54	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	-	RO	LC	PMT	-	OM	Sincronizada TV	-	-	IL 2022001252	ENEL GENERACION	-	-	
16:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	-	N	LC	PC	-	OM	Cambio de Combustible De GN A a GNL E	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-	
16:10	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	20	RO	LC	CI	-	OM	baja para conectar en ciclo combinado	-	-	IL 2022001852	COLBUN	-	-	
16:22	-	CDC	Finaliza Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro	-15	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro	-	-	-	-	-	-	
16:22	-	CDC	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA	-	-	-	-	-	-	Control transferencia L. 500 kV Polpaico - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2 < 2000 MVA	-	-	-	-	-	-	
16:22	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ACCIONA	-	-	
16:22	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	44	-	-	45	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ACCIONA	-	-	
16:22	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	161	-	-	164	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ACCIONA	-	-	
16:22	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	197	-	-	200	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ACCIONA	-	-	
16:22	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	2	-	-	4	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	AES ANDES	-	-	
16:22	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	21	-	-	21	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	AES ANDES	-	-	
16:22	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	68	-	-	69	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	AES ANDES	-	-	
16:22	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	192	-	-	199	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	COLBUN	-	-	
16:22	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	32	-	-	34	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	17	-	-	19	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2	-	-	2	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	37	-	-	39	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	75	-	-	79	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	161	-	-	164	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	46	-	-	47	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	12	-	-	13	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	58	-	-	59	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-	
16:22	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	33	-	-	38	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENERGÍA LLAIMA	-	-	
16:22	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	4	-	-	4	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PFV-ELAGUILA	PFV-ELAGUILA	1	-	-	1	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PFV-PAMPACAMARONES	PFV-PAMPACAMARONES	5	-	-	5	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	131	-	-	133	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PFV-LOSOLOROS	PFV-LOSOLOROS	32	-	-	33	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	100	-	-	102	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	59	-	-	61	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-	
16:22	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	47	-	-	49	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	29	-	-	33	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	30	-	-	33	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	3	-	-	4	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-SARCO	PE-SARCO	20	-	-	23	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	118	-	-	120	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	78	-	-	80	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	96	-	-	97	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	30	-	-	31	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	16	-	-	17	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	84	-	-	86	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	42	-	-	43	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	7	-	-	7	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	14	-	-	15	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	-	-	16	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	83	-	-	84	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	38	-	-	38	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	27	-	-	30	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22	-	-	22	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	103	-	-	105	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	65	-	-	66	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	161	-	-	164	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	27	-	-	27	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PFV-SANPEDRO	PFV-SANPEDRO	102	-	-	103	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:22	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	56	-	-	59	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	LAP	-	-	

09-01-2023															SS-CC	
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00	-	CDC			-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line		-	-	-		
16:22	-	PE-TOTAL	PE-TOTAL	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	LAP	-	
16:22	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	PACIFIC HYDRO	-	
16:22	-	PFV-ANTAY	PFV-ANTAY	8	-	-	9	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	PRIME ENERGIA	-	
16:22	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	36	-	-	37	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	RNE	-	
16:22	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	81	-	-	82	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	RNE	-	
16:22	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	145	-	-	148	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	RNE	-	
16:22	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	102	-	-	103	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	SIEMENS	-	
16:22	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	142	-	-	145	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	SIEMENS	-	
16:22	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	126	-	-	129	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	SUN POWER	-	
16:22	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	101	-	-	103	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 100	-	-	-	SUN POWER	-	
16:24	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_A	-	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	IL 202200128 6 - IL 202200084 6	KELAR	-	
16:39	-	ATACAMA-2TG2A	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	-	N	DLC	PMT	-	OM	Sincronizada TV	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
16:43	-	VINALES	VINALES_BLI+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	Disponible y en servicio Cancela IF 2023000118	-	-	IF 2023000118	ARAUCO	-	
16:50	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_A	-	RO	DLC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	IL 202200128 6 - IL 202200084 6	KELAR	-	
16:51	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	N	DLC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
17:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	
17:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	MT	LF	LC	PS	PCP	OM	-	-	-	IL 2023000015	CARDONES	-	
17:18	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DLF	LC	FS	PCP	OM	-	-	-	IL 2023000015	CARDONES	-	
17:23	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-	DRO	DLC	PMT	PCP	OM	Acopla TG1B	-	-	IL 2022001252	ENEL GENERACION	-	
17:28	-	CDC	Finaliza Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-37	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Maria Elena-Kimal 220 kv	-	-	-	-	-	
17:28	-	CDC	Finaliza Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-20	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Transformadores 220/110 kv de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA	-	-	-	-	-	
17:28	-	CDC	Finaliza Prorrata ATR 220/110 kv Calama	-15	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata ATR 220/110 kv Calama	-	-	-	-	-	
17:28	-	CDC	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv	-130	-	-	-	-	-	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv	-	-	-	-	-	
17:28	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ACCIONA	-	
17:28	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	-	-	44	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ACCIONA	-	
17:28	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	119	-	-	123	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ACCIONA	-	
17:28	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	-	-	37	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ACCIONA	-	
17:28	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	189	-	-	197	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ACCIONA	-	
17:28	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	-	-	1	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	AES ANDES	-	
17:28	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	20	-	-	21	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	AES ANDES	-	
17:28	-	PFV-ANDESZA	PFV-ANDESZA	57	-	-	58	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	AES ANDES	-	
17:28	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	185	-	-	192	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	COLBUN	-	
17:28	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	30	-	-	32	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	34	-	-	36	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PE-VALLEDELOSIENTOS	PE-VALLEDELOSIENTOS	21	-	-	23	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	72	-	-	75	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	26	-	-	27	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	-	-	13	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	150	-	-	158	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	45	-	-	47	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	12	-	-	13	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	57	-	-	59	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-SOLDEJILLA	PFV-SOLDEJILLA	146	-	-	146	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	46	-	-	47	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
17:28	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	39	-	-	41	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENERGIA LLAIMA	-	
17:28	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	27	-	-	33	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENERGIA LLAIMA	-	
17:28	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	4	-	-	4	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PFV-ELAGUILA	PFV-ELAGUILA	1	-	-	1	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PFV-PAMPACAMARONES	PFV-PAMPACAMARONES	4	-	-	5	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	120	-	-	123	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	-	-	1	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	31	-	-	32	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	98	-	-	100	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	59	-	-	61	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	
17:28	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	45	-	-	48	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	
17:28	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	35	-	-	40	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	
17:28	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	29	-	-	29	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	
17:28	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	4	-	-	4	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	
17:28	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	-	-	0	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	
17:28	-	PE-SARCO	PE-SARCO	59	-	-	63	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	
17:28	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	113	-	-	116	-	OM	Prorrata Al Nte.Nva.Polpaico 500 kv / Monto Prorrata : 130	-	-	-	ENOR CHILE	-	

[illegible]

09-05-2023																		SS.CC.
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT		
00:00	-	CDC								Movimiento para estimación del Cmg On-Line								
18:34	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	0	DF	-	FS	PCP	SIF	-	-	-	IL 202200216 9	ENERGIA PACIFICO	-			
18:38	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-			
18:40	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-			
18:44	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1_GNL_C	-	N	DLC	PMT	-	OM	Sincronizada TV	-	-	-	ENGIE	-			
18:44	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	-	N	DLC	EP	-	EP	Sincronizada TV en prueba	-	-	IL 202200185 2	COLBUN	-	MT		
18:45	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	MT		
18:49	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT		
18:55	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1_GNL_C	MT	N	DLC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	MT		
18:59	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	MT		
19:03	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	Subida anticipada por salida de ERNC	-	-	IL 202200069 6	AES ANDES	-	PC		
19:03	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	Subida anticipada por salida de ERNC	-	-	IL 202200241 4	RNE	-	PC		
19:03	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	85	RO	-	MT	PCP	OM	Subida anticipada por salida de ERNC	-	-	IL 202200154 6	AES ANDES	-			
19:03	-	COCHRANE-CH2	COCHRANE-CCH2_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	Subida anticipada por salida de ERNC	-	-	IL 202200063 9	AES ANDES	-	PC		
19:03	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Subida anticipada por salida de ERNC	-	-	-	ENGIE	-	PC		
19:03	-	NORGENER-NT01	NORGENER-NT01_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Subida anticipada por salida de ERNC	-	-	-	AES ANDES	-	PC		
19:04	-	CDC	Finaliza Ctx L-66 kV Linares - Chacahuin	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx L-66 kV Linares - Chacahuin	-	-	-	CDC	-			
19:15	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	MT	RO	LC	EP	-	EP	Inicia hora de prueba	-	-	IL 202200185 2	COLBUN	-	MT		
19:22	-	CDC	Finaliza Ctx Lt 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx Lt 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-			
19:28	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 202200128 6- IL 202200084 6	KELAR	-	PC		
19:29	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC		
19:36	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-	DRO	DLC	MT	PCP	OM	No sube por limitacion a MT	-	-	IL 202200125 2	ENEL GENERACION	-			
19:36	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-	N	DLC	PMT	-	OM	No sube por limitacion a MT	-	-	-	ENEL GENERACION	-			
19:36	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GNL_E	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 202200224 1	ENEL GENERACION	-	PC		
19:36	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC		
19:36	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC		
19:36	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC		
19:36	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	-	DN	LC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-			
19:36	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	PC		
19:36	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-			
19:36	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1_GNL_C	PC	N	DLC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	PC		
19:36	-																	

[illegible]

INFORME DIARIO

Lunes 09 de Enero del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	3.5	GNP		PMG HP San Clemente	26.0	69.7	+168.08 %	PMG
BESS Angamos	-	10.0	GNP		PMG PE La Esperanza	36.1	47.1	+30.60 %	PMG
BESS Arica	2.0	1.7	-12.98 %		PMG PFV Antay	74.4	68.5	-8.03 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.4	GNP	LF	PMG PFV Caracas II	-	0.0	-	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	0.0	-		PMG PFV Castilla	28.9	23.4	-19.08 %	PMG
CSP Cerro Dominador	1817.7	1609.2	-11.47 %	LF	PMG PFV De los Andes	88.6	91.4	+3.06 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	822.0	944.9	+14.95 %		PMG PFV Del Desierto	87.7	90.3	+2.93 %	PMG
GEO Cerro Pabellon (Ampl.)	240.0	221.3	-7.80 %	P	PMG PFV Loma Los Colorados	5.4	5.2	-3.70 %	PMG
HE Angostura	2071.0	2278.0	+9.99 %	RO	PMG PFV Machicura	61.9	91.5	+47.94 %	PMG
HE Antuco	3557.1	3381.1	-4.95 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Canutillar	3403.1	3299.0	-3.06 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.0	14.4	-	PMG
HE Cipreses	0.0	1526.7	(*)GNP	RO	PMG PFV Piloto Cardones	1.8	1.5	-13.07 %	PMG
HE Colbún	2971.0	2874.0	-3.26 %		PMG PFV Puerto Seco	104.0	91.2	-12.28 %	PMG
HE El Toro	5212.1	4718.9	-9.46 %	RO	PMG PFV SDGx01	6.8	7.1	+4.41 %	PMG
HE Machicura	576.0	504.0	-12.50 %	LF	PMG PFV Sol del Norte	78.7	81.2	+3.18 %	PMG
HE Pangue	3047.3	3015.5	-1.05 %	LF	PMG PFV Teno Solar	0.0	75.0	-	PMG, P
HE Pehuenche	2314.6	2736.7	+18.24 %		PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HE Pilmaiquén	432.0	408.2	-5.52 %		PMG TER CMPC Tissue	-	8.3	-	PMG
HE Ralco	3165.7	3988.8	+26.00 %	RO	PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG
HE Rapel	0.0	0.0	-		PMG TER Celco	24.0	14.8	-38.25 %	PMG, LF
HP Abanico	701.4	712.4	+1.57 %		PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
HP Alfalfal	2735.1	2495.7	-8.75 %	RO	PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	RO, DF	PMG TER Constitución	0.0	36.4	-	PMG
HP Ancoa	540.0	530.9	-1.68 %	RO	PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	743.0	772.0	+3.90 %	RO, DF	PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG, LF
HP Capullo	100.8	105.9	+5.06 %		PMG TER Licantén	156.0	81.9	-47.53 %	PMG
HP Carilafquen	312.0	302.9	-2.92 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Chacabucuito	381.0	284.4	-25.35 %	RO	PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Chacayes	2239.0	1851.8	-17.29 %	RO	PMG TER Maule	0.0	13.3	-	PMG
HP Chapiquina	135.0	136.1	+0.81 %		PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	120.0	130.5	+8.76 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	192.8	179.0	-7.17 %		Solar Andes IIB	-	0.0	-	
HP Curillinque	728.3	1037.6	+42.46 %	RO	TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
HP Digua	312.0	316.3	+1.38 %		TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
HP El Paso	591.0	614.6	+3.99 %		TER Angamos-ANG1	4039.9	4514.8	+11.76 %	RO
HP El Pinar	0.0	4.6	GNP	P	TER Angamos-ANG2	4442.8	4391.7	-1.15 %	RO
HP Florida II	110.0	82.8	-24.73 %		TER Antihue	0.0	0.0	-	
HP Guayacán	165.3	182.4	+10.35 %		TER Arauco	120.0	41.3	-65.59 %	LF
HP Hornitos	596.0	360.2	-39.56 %	RO	TER Arauco MAPA	240.0	427.5	+78.13 %	P
HP Isla	626.9	918.3	+46.49 %		TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
HP Itata	0.0	0.0	-		TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	354.0	270.1	-23.70 %	RO
HP La Confluencia	2514.0	431.9	(*) -82.82 %	RO, DF
HP La Higuera	2836.0	511.9	(*) -81.95 %	RO, DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	0.0	37.2	GNP	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	RO, DF
HP Lican	115.5	81.7	-29.26 %	
HP Lircay	336.0	259.9	-22.65 %	
HP Loma Alta	295.3	424.5	+43.73 %	
HP Los Hierros	196.0	173.7	-11.38 %	
HP Los Hierros II	25.8	19.1	-25.81 %	
HP Los Molles	43.1	43.3	+0.34 %	
HP Los Quilos	635.0	462.6	-27.15 %	RO
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	26.4	17.6	-33.48 %	
HP Mampil	254.5	254.7	+0.06 %	
HP Mocho	116.0	100.4	-13.41 %	
HP Palmucho	700.3	695.8	-0.65 %	
HP Peuchen	446.5	394.4	-11.66 %	DF
HP Providencia	24.0	19.2	-20.00 %	
HP Pullingue	288.7	275.7	-4.51 %	
HP Puntilla	356.5	216.1	-39.38 %	
HP Queltehués	680.0	194.9	-71.34 %	RO
HP Quilleco	638.6	618.0	-3.23 %	
HP Río Colorado	98.4	107.3	+9.04 %	
HP Río Picoiquén	21.6	20.5	-5.19 %	
HP Rucatayo	474.0	431.1	-9.06 %	
HP Rucue	1486.2	1453.0	-2.24 %	
HP San Andrés	960.0	1014.7	+5.70 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	
HP Sauzal	1824.0	1659.7	-9.01 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	240.0	245.8	+2.42 %	
HP Volcán	0.0	0.0	-	RO, MM
PE Alena	178.7	72.5	-59.45 %	
PE Atacama	-	0.0	-	
PE Aurora	477.4	555.2	+16.30 %	
PE Cabo Leones 1	503.4	804.3	+59.76 %	
PE Cabo Leones 2	430.2	763.9	+77.58 %	
PE Cabo Leones 3	554.4	890.8	+60.68 %	
PE Calama	720.6	1147.2	+59.20 %	
PE Campo Lindo	74.7	44.3	-40.76 %	P
PE Canela	13.4	1.8	-86.80 %	
PE Canela 2	112.6	39.0	-65.42 %	LF
PE Cerro Tigre	1156.4	1352.6	+16.97 %	
PE Cuel	71.2	82.0	+15.21 %	LF
PE El Arrayán	243.1	199.3	-18.01 %	
PE El Maitén	29.1	15.0	-48.36 %	
PE La Estrella	112.2	58.0	-48.29 %	
PE La Flor	117.4	213.1	+81.40 %	
PE Lebu	20.5	4.2	-79.47 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 GNL	0.0	4028.8	(*)GNP	RO
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	6041.8	2971.1	(*) -50.82 %	RO
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	DF
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER CMPC Laja	0.0	79.6	GNP	RO
TER CMPC Pacífico	552.0	665.2	+20.51 %	
TER CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	60.0	59.0	-1.67 %	
TER Candelaria 1 Gas Arg	2210.3	2167.0	-1.96 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	2800.1	2554.0	-8.79 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	RO
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	25.8	0.0	-100.00 %	
TER Cholguán	217.3	115.6	-46.79 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	0.0	0.0	-	RO, DF
TER Cochrane-CCH2	3930.6	4184.9	+6.47 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	648.0	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1217.5	+147.46 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	515.5	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	235.2	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	19.5	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	384.0	234.8	-38.84 %	RO, DF
TER Escuadrón	108.0	158.3	+46.57 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Llanos del Viento	268.1	321.0	+19.74 %		TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	
PE Lomas de Duqueco	94.2	169.0	+79.47 %		TER Guacolda 3	2387.2	2814.2	+17.89 %	
PE Los Buenos Aires	71.4	81.6	+14.35 %		TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	RO, MM
PE Los Cururos	264.4	87.7	-66.83 %		TER Guacolda 5	606.2	328.4	-45.83 %	
PE Los Olmos	233.3	511.1	+119.06 %		TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
PE Malleco Norte	349.7	450.0	+28.67 %		TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
PE Malleco Sur	340.3	520.8	+53.06 %		TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	LF
PE Mesamavida	125.3	153.8	+22.77 %		TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	60.3	18.6	-69.13 %		TER IEM	3505.1	5538.4	(*) +58.01 %	
PE Negrete	92.7	199.0	+114.71 %		TER Inacal	0.0	0.0	-	DF
PE Puelche Sur	940.7	758.2	-19.40 %	P	TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
PE Punta Colorada	20.4	1.0	-95.04 %		TER Kelar GNL	7954.9	8445.8	+6.17 %	
PE Punta Palmeras	70.0	23.7	-66.08 %	LF	TER La Portada	0.0	0.0	-	LC
PE Punta Sierra	348.3	84.6	-75.72 %	RO	TER Laja Energía Verde	240.0	144.0	-40.00 %	
PE Renaico	323.9	498.5	+53.92 %		TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
PE Renaico II	30.0	208.2	+593.47 %	P	TER Lautaro II	528.0	482.7	-8.59 %	
PE San Gabriel	605.1	990.2	+63.64 %		TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
PE San Juan	668.1	1188.7	+77.92 %		TER Loma Los Colorados II	336.0	293.9	-12.53 %	
PE San Pedro	0.0	0.0	-	DF	TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
PE San Pedro 2	233.2	322.3	+38.19 %		TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
PE Sarco	550.7	1099.4	+99.64 %	LF	TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
PE Sierra Gorda Este	716.7	724.9	+1.13 %		TER Los Pinos	0.0	0.0	-	RO
PE Talinay Oriente	320.6	264.4	-17.53 %		TER Los Vientos	0.0	0.0	-	
PE Talinay Poniente	206.9	175.9	-15.01 %		TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	
PE Taltal	520.6	530.2	+1.84 %		TER Masisa	0.0	0.0	-	LF, DF
PE Tchamma	717.5	761.3	+6.10 %		TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
PE Tolpan Sur	373.6	670.5	+79.49 %		TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
PE Totoral	68.8	25.2	-63.37 %		TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	LF
PE Ucuquer 2	15.9	7.0	-55.85 %		TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
PE Valle de los Vientos	278.8	416.0	+49.21 %		TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Almeyda	494.4	528.2	+6.84 %	LF	TER Mejillones-CTM3 GNL	1857.2	3229.2	(*) +73.88 %	
PFV Andes Solar	184.5	228.1	+23.61 %		TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Andes Solar IIA	769.5	827.8	+7.57 %		TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	1425.5	1597.5	+12.07 %		TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	RO
PFV Azabache	348.2	548.4	+57.49 %	LF	TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	763.0	GNP	
PFV Bolero	1259.7	1331.3	+5.68 %		TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Campos del Sol	553.8	2090.0	(*) +277.39 %	P	TER Nehuenco I GNL	4400.6	1921.0	(*) -56.35 %	DF
PFV Capricornio	207.1	667.3	+222.23 %		TER Nehuenco I Gas Arg	3147.6	2285.0	-27.40 %	
PFV Carrera Pinto	942.8	867.8	-7.95 %		TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Cerro Dominador	974.2	1037.1	+6.45 %		TER Nehuenco II GNL	4225.3	4167.0	-1.38 %	
PFV Chañares	291.0	297.8	+2.35 %		TER Nehuenco II Gas Arg	4492.9	4419.0	-1.64 %	RO
PFV Conejo	1044.3	1093.6	+4.72 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Coya	1752.3	1691.8	-3.45 %	P	TER Newen GNL	0.0	74.6	GNP	
PFV Diego de Almagro	250.2	142.0	-43.25 %		TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro Sur	2253.2	2132.5	-5.36 %		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	1064.6	891.5	-16.26 %	P	TER Norgener-NT01	1957.5	2317.9	+18.41 %	
PFV Doña Carmen	157.7	175.8	+11.48 %		TER Norgener-NT02	0.0	0.0	-	MM
PFV ELENA	-	0.0	-		TER Nueva Aldea	888.0	779.6	-12.21 %	
PFV El Aguila	2.4	15.6	+550.00 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	MM
PFV El Pelicano	1017.7	1096.8	+7.77 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV El Romero	1532.6	1555.2	+1.47 %		TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	1565.7	1851.0	+18.22 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	4407.0	(*)GNP	
PFV Granja Solar	667.4	1162.0	+74.10 %		TER Nueva Renca GNL	4877.3	0.0	(*) -100.00 %	RO
PFV Guanchoi	1152.3	135.6	-88.23 %	P	TER Nueva Renca Gas Arg	2973.6	994.0	(*) -66.57 %	RO
PFV Huatacondo	363.6	449.7	+23.67 %		TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	
PFV Jama	310.2	584.2	+88.33 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV Javiera	583.1	392.4	-32.70 %		TER PAS Mejillones	528.0	527.7	-0.06 %	
PFV La Cruz Solar	452.4	436.7	-3.45 %	LF	TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	167.4	153.2	-8.49 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	790.4	874.2	+10.60 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	14.3	17.5	+22.31 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	RO
PFV Lalackama	544.2	493.8	-9.25 %		TER Quintero 1A GNL	135.0	141.0	+4.44 %	
PFV Lalackama II	172.9	152.7	-11.64 %		TER Quintero 1A Gas Arg	2134.1	2067.0	-3.14 %	RO
PFV Llano de Llampos	885.7	957.5	+8.11 %		TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
PFV Los Loros	326.2	314.6	-3.54 %	LF	TER Quintero 1B GNL	325.2	307.0	-5.61 %	
PFV Los Tilos	38.0	34.0	-10.58 %		TER Quintero 1B Gas Arg	1929.9	1943.0	+0.68 %	
PFV Luz del Norte	1238.1	1234.1	-0.32 %		TER Renca	0.0	0.0	-	MM
PFV Malgarida	2133.5	2275.3	+6.65 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	RO
PFV María Elena	594.8	509.8	-14.30 %		TER San Isidro I GNL	350.0	353.3	+0.94 %	
PFV Meseta de los Andes	-	0.0	-		TER San Isidro I Gas Arg	7722.7	7388.6	-4.33 %	
PFV Nuevo Quillagua	961.3	841.6	-12.45 %		TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	RO, DF
PFV Pampa Camarones	16.2	59.0	+264.20 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Solar Norte	699.8	649.3	-7.21 %		TER San Isidro II Gas Arg	2231.3	224.6	(*) -89.94 %	
PFV Pampa Tigre	871.4	728.7	-16.38 %		TER San Javier 1	50.0	9.8	-80.36 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	78.3	75.6	-3.42 %		TER San Javier 2	50.0	0.0	-100.00 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	156.0	159.8	+2.41 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	931.9	1022.3	+9.70 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1644.8	1575.7	-4.20 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Salvador	632.0	478.4	-24.30 %		TER Santa Fe	1612.8	1211.7	-24.87 %	
PFV San Andres	398.3	310.8	-21.98 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Pedro	1026.0	1085.8	+5.83 %		TER Santa Marta	360.2	143.1	-60.28 %	LF
PFV Santa Isabel	1494.7	0.0	(*) -100.00 %	DF	TER Santa María	8590.0	8797.0	+2.41 %	
PFV Santiago	653.4	659.9	+1.00 %		TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol de Lila	1190.0	1656.8	+39.23 %		TER Taltal 1 GNL	991.0	362.0	-63.47 %	RO, DF
PFV Sol de los Andes	0.0	940.0	GNP		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	0.0	2201.9	(*)GNP		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	1072.5	1130.4	+5.40 %		TER Taltal 2 GNL	1040.3	1102.0	+5.93 %	
PFV Uribe Solar	182.6	187.5	+2.65 %	LF	TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Usya	449.8	430.5	-4.28 %	LF	TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
PFV Valle Escondido	1136.0	1067.4	-6.03 %		TER Teno	0.0	0.0	-	
PFV Valle del Sol	630.6	239.8	-61.98 %	P	TER Teno Gas GLP	507.1	860.5	+69.67 %	
PMG HP Aillin	39.4	36.3	-7.84 %	PMG, P	TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
PMG HP Alto Renaico	19.1	18.0	-5.86 %	PMG	TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
PMG HP Callao	6.4	8.8	+38.44 %	PMG	TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
PMG HP Carena	92.0	148.7	+61.63 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
PMG HP Chiburgo	304.0	307.0	+0.99 %	PMG, RO	TER Tocopilla-TG3 GNL	26.7	0.0	-100.00 %	RO, DF
PMG HP Cipresillos	79.8	130.1	+62.98 %	PMG	TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
PMG HP Corrales	69.8	69.4	-0.70 %	PMG, P	TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
PMG HP Correntoso	0.0	0.0	-	PMG	TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	DF
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG	TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP El Rincón	6.0	3.1	-47.83 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	27.1	-50.91 %	PMG
PMG HP Juncalito	10.0	5.9	-41.00 %	PMG
PMG HP Llauquereo	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP MC1	45.8	45.4	-0.86 %	PMG
PMG HP MC2	14.2	13.5	-4.98 %	PMG
PMG HP MC3	-	8.1	-	PMG
PMG HP Mariposas	48.0	47.3	-1.46 %	PMG
PMG HP Nalcas	53.7	53.3	-0.78 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	145.7	148.7	+2.03 %	PMG
PMG HP Palacios	46.8	37.7	-19.49 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	-	66.9	-	PMG
PMG HP Pulelfu	86.4	84.9	-1.74 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.8	37.3	-47.26 %	PMG
PMG HP Renaico	76.2	88.5	+16.19 %	PMG
PMG HP Río Huasco	31.5	30.2	-4.02 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Trapen	0.0	43.0	GNP	LF
TER Tríncao	4.5	57.2	+1179.43 %	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	641.6	666.3	+3.85 %	
TER Ventanas II	2160.0	3555.0	(*) +64.58 %	
TER Viñales	528.0	544.3	+3.09 %	DF
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	152.2	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	281.8	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	218132.3	221859.1	+1.71 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	60.3	58.0	-3.88 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.2	22.3	+0.74 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	77.9	48.5	-37.74 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	0.0	0.0	-
PMGD HP Caliboro	23.4	24.3	+3.74 %
PMGD HP Cavanha	0.0	44.6	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	23.6	-
PMGD HP Chilco	-	0.0	-
PMGD HP Collil	10.9	72.6	+564.84 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	11.6	11.3	-2.13 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	49.5	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	26.0	-
PMGD HP Dongo	6.0	58.7	+884.78 %
PMGD HP Donguil	0.0	2.1	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	0.0	-
PMGD HP El Agrio	6.7	6.2	-7.60 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	23.3	22.1	-5.21 %
PMGD HP El Brinco	-	3.1	-
PMGD HP El Canelo	49.5	49.5	-0.04 %
PMGD HP El Colorado	8.1	8.3	+2.58 %
PMGD HP El Diuto	59.3	60.8	+2.46 %
PMGD HP El Galpón	10.1	9.2	-8.58 %
PMGD HP El Llano	7.3	3.1	-56.82 %
PMGD HP El Manzano	69.3	73.7	+6.30 %
PMGD HP El Mirador	0.0	5.3	-
PMGD HP El Toro N°2	23.6	24.2	+2.23 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.5	25.9	+5.68 %
PMGD HP Eyzaguirre	16.4	4.5	-72.92 %
PMGD HP La Arena	0.0	0.0	-
PMGD HP La Bifurcada	3.3	5.1	+53.45 %
PMGD HP La Compañía II	33.9	13.6	-59.92 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	12.4	12.5	+1.33 %
PMGD HP Las Flores	0.0	12.2	-
PMGD HP Las Vertientes	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Bajos	102.0	68.1	-33.20 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Morros	32.3	30.5	-5.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Llay Llay	97.9	92.4	-5.62 %
PMGD PFV Lo Boza	4.1	2.6	-36.69 %
PMGD PFV Lo Chacón	-	21.5	-
PMGD PFV Lo Miranda	64.8	62.4	-3.65 %
PMGD PFV Lo Sierra	18.6	18.6	+0.02 %
PMGD PFV Lockma	-	35.9	-
PMGD PFV Loica	27.4	27.8	+1.77 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	14.2	2.8	-80.04 %
PMGD PFV Loreto	25.2	24.1	-4.54 %
PMGD PFV Los Gorriónes	28.4	23.6	-16.83 %
PMGD PFV Los Jotes	1.2	1.1	-11.93 %
PMGD PFV Los Lagos	20.9	16.9	-18.85 %
PMGD PFV Los Libertadores	56.1	58.2	+3.76 %
PMGD PFV Los Lirios	-	0.0	-
PMGD PFV Los Magnolios	27.5	15.6	-43.51 %
PMGD PFV Los Molinos	103.9	82.3	-20.75 %
PMGD PFV Los Paltos	26.4	23.3	-11.73 %
PMGD PFV Los Patos	29.8	29.6	-0.70 %
PMGD PFV Los Perales	19.8	19.6	-0.70 %
PMGD PFV Los Puquios	23.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Tauretes	21.9	20.2	-7.76 %
PMGD PFV Los Tordos	56.5	53.4	-5.39 %
PMGD PFV Luce Solar	28.6	20.4	-28.58 %
PMGD PFV Luders	27.3	30.5	+11.58 %
PMGD PFV Lumbreras	33.0	25.9	-21.64 %
PMGD PFV Luna	20.1	15.7	-21.86 %
PMGD PFV Luna del Norte	18.8	20.7	+10.02 %
PMGD PFV Malaquita II	98.5	99.0	+0.49 %
PMGD PFV Malinke	15.8	12.0	-24.17 %
PMGD PFV Manao	29.5	27.5	-6.81 %
PMGD PFV Mandinga	0.0	0.1	-
PMGD PFV Marambio	25.0	19.4	-22.37 %
PMGD PFV Marchigue II	71.9	52.7	-26.66 %
PMGD PFV Marchigue VII	26.5	22.9	-13.62 %
PMGD PFV Marin	30.2	28.9	-4.03 %
PMGD PFV María Pinto	26.2	20.4	-22.39 %
PMGD PFV Meco Chillan	66.2	46.5	-29.79 %
PMGD PFV Meli	0.0	0.0	-
PMGD PFV Membrillo	26.5	26.5	-0.05 %
PMGD PFV Mercurio Sur	34.3	33.6	-2.00 %
PMGD PFV Milán A	23.5	23.1	-1.74 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	31.0	28.6	-7.74 %
PMGD PFV Mostazal	78.7	91.5	+16.26 %
PMGD PFV Moya	78.9	62.9	-20.25 %
PMGD PFV Mutupín	90.9	46.7	-48.59 %
PMGD PFV Nahuén	98.7	73.2	-25.81 %
PMGD PFV Nan	-	10.0	-
PMGD PFV Nazarino Verano	28.8	25.9	-10.16 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Padres	1.4	1.2	-16.38 %
PMGD HP Los Portones	28.8	28.6	-0.49 %
PMGD HP MSA-I	0.0	2.1	-
PMGD HP Maisán	4.1	4.0	-0.94 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	50.1	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	0.0	-
PMGD HP Melo	46.1	49.2	+6.70 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.7	5.1	+9.35 %
PMGD HP Muchi	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque	0.0	8.4	-
PMGD HP Munilque II	8.8	7.8	-11.74 %
PMGD HP Palmar	67.2	53.2	-20.82 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	7.3	3.2	-56.61 %
PMGD HP Pichilonco	0.0	0.0	-
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	30.2	28.5	-5.72 %
PMGD HP Purísima	3.7	3.7	-0.18 %
PMGD HP Quillaileo	5.3	4.6	-12.29 %
PMGD HP Reca	5.4	5.1	-5.43 %
PMGD HP Roblería	38.2	40.5	+5.93 %
PMGD HP Río Mulchén	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Trueno	12.7	11.5	-9.56 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	6.7	-
PMGD HP Santa Isabel	10.4	11.6	+11.29 %
PMGD HP Santa Rosa	11.7	11.7	+0.22 %
PMGD HP Sauce Andes	12.3	0.1	-98.94 %
PMGD HP Trailelfú	4.8	4.6	-4.50 %
PMGD HP Tranquil	0.0	0.0	-
PMGD HP Truful Truful	18.5	19.1	+3.21 %
PMGD PE El Arrebol	7.2	34.5	+378.79 %
PMGD PE El Nogal	0.0	37.8	-
PMGD PE Huajache	13.2	15.1	+14.42 %
PMGD PE Las Peñas	17.6	65.1	+270.47 %
PMGD PE Lebu III	11.5	1.3	-89.07 %
PMGD PE Raki	19.8	19.6	-0.79 %
PMGD PE Ucuquer	10.9	12.7	+17.16 %
PMGD PFV Albor Solar	-	16.4	-
PMGD PFV Alcaldesa	22.0	19.1	-13.32 %
PMGD PFV Alcon Solar	-	70.0	-
PMGD PFV Alhué	44.9	44.4	-0.97 %
PMGD PFV Alicahue	22.8	22.9	+0.31 %
PMGD PFV Alto Solar	12.4	10.9	-12.22 %
PMGD PFV Altos de Til Til	15.8	14.6	-7.56 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	38.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Amparo del Sol	28.3	21.8	-22.93 %
PMGD PFV Anakena	64.9	54.4	-16.16 %
PMGD PFV Antonia	17.4	16.5	-5.26 %
PMGD PFV Argomedo	46.6	65.3	+40.25 %
PMGD PFV Ariztía	22.7	12.8	-43.58 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	29.3	26.7	-9.02 %
PMGD PFV Norte Chico	19.7	19.7	-
PMGD PFV Ocoa	30.0	28.7	-4.20 %
PMGD PFV Olivillo	82.9	52.6	-36.51 %
PMGD PFV Orion	28.6	21.4	-24.94 %
PMGD PFV Ovalle Norte	91.0	81.2	-10.78 %
PMGD PFV Ovejería	74.9	76.6	+2.28 %
PMGD PFV PASE1	78.1	94.3	+20.77 %
PMGD PFV Pachira	98.4	81.5	-17.12 %
PMGD PFV Paine	100.3	101.5	+1.15 %
PMGD PFV Palto Sunlight	81.6	67.9	-16.77 %
PMGD PFV Pama	0.0	14.8	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	54.7	53.8	-1.78 %
PMGD PFV Panquehue II	31.4	28.1	-10.54 %
PMGD PFV Paraguay	61.7	62.6	+1.37 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	25.3	19.7	-22.19 %
PMGD PFV Parque Curicura	34.8	75.6	+117.33 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	-	0.0	-
PMGD PFV Parque La Colonia	-	97.4	-
PMGD PFV Parque Nancagua	0.0	21.4	-
PMGD PFV Parque PVP Itihue	26.0	25.4	-2.14 %
PMGD PFV Parque San Javier	58.2	55.5	-4.58 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	84.6	81.6	-3.62 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	62.3	62.8	+0.79 %
PMGD PFV Pastrán	85.9	85.6	-0.34 %
PMGD PFV Pedreros	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pegasus	29.4	22.0	-25.17 %
PMGD PFV Penaflor	31.7	89.0	+181.02 %
PMGD PFV Pencahue Este	2.9	2.8	-3.01 %
PMGD PFV Pepa	96.8	91.6	-5.35 %
PMGD PFV Pequen	0.0	0.0	-
PMGD PFV Peralillo	18.5	20.5	+10.70 %
PMGD PFV Pica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Picunche	58.0	57.0	-1.83 %
PMGD PFV Pilpilen	27.1	22.6	-16.70 %
PMGD PFV Piquero	95.9	64.6	-32.64 %
PMGD PFV Pirque	26.6	26.3	-1.35 %
PMGD PFV Pitotoy	7.7	7.4	-4.28 %
PMGD PFV Pitra	26.7	9.1	-65.90 %
PMGD PFV Placilla	90.2	89.2	-1.18 %
PMGD PFV Playerito	30.1	28.7	-4.54 %
PMGD PFV Playero	30.4	29.6	-2.40 %
PMGD PFV Plomo Verano	-	10.9	-
PMGD PFV Población	24.0	20.8	-13.20 %
PMGD PFV Portezuelo	24.0	20.5	-14.30 %
PMGD PFV Pretty Field	0.0	0.0	-
PMGD PFV Puelche	28.3	23.8	-15.83 %
PMGD PFV Puente Solar	24.9	22.7	-8.67 %
PMGD PFV Pullalli	26.1	13.3	-49.30 %
PMGD PFV Punta Baja	21.0	17.6	-16.11 %
PMGD PFV Queltchue	27.5	26.3	-4.63 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Aromo del Verano	13.8	14.8	+7.14 %
PMGD PFV Astillas	98.6	92.8	-5.88 %
PMGD PFV Avel Solar	-	53.2	-
PMGD PFV Aviles	71.9	59.0	-17.96 %
PMGD PFV Bellavista	58.9	94.4	+60.38 %
PMGD PFV Bellavista	21.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Berrueco	97.7	72.3	-26.03 %
PMGD PFV Bulnes Barones	18.0	12.1	-32.49 %
PMGD PFV Bér gamo	-	21.3	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	94.0	76.9	-18.25 %
PMGD PFV Cabilsol	22.7	18.6	-17.93 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	98.7	99.3	+0.63 %
PMGD PFV Caimi	1.3	0.5	-60.82 %
PMGD PFV Calama	102.4	101.4	-0.99 %
PMGD PFV Calle Larga	28.6	28.4	-0.56 %
PMGD PFV Candelaria Solar	15.7	19.1	+21.75 %
PMGD PFV Canelillo	25.2	24.0	-4.75 %
PMGD PFV Canesa	29.1	29.0	-0.47 %
PMGD PFV Cantera	20.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cantillana	90.8	39.4	-56.59 %
PMGD PFV Caracoles	-	27.6	-
PMGD PFV Casabermeja	65.6	61.9	-5.63 %
PMGD PFV Casuto	20.5	19.5	-4.85 %
PMGD PFV Catemu	18.7	19.1	+2.00 %
PMGD PFV Catán	24.2	28.7	+18.43 %
PMGD PFV Chacabuco	96.0	94.9	-1.12 %
PMGD PFV Chalinga	27.2	27.0	-0.85 %
PMGD PFV Chancon	22.1	24.8	+12.08 %
PMGD PFV Chimbarongo	22.1	26.3	+18.82 %
PMGD PFV Chuchiñi	18.4	21.0	+14.05 %
PMGD PFV Cipres	35.3	31.9	-9.59 %
PMGD PFV Citrino	23.4	22.1	-5.72 %
PMGD PFV Ckilir	-	81.5	-
PMGD PFV Cocharcas	27.5	21.6	-21.26 %
PMGD PFV Cocinillas	25.1	24.0	-4.33 %
PMGD PFV Coinco	-	0.0	-
PMGD PFV Colchagua	-	11.4	-
PMGD PFV Condor Chepica	-	5.4	-
PMGD PFV Condor Pelvin	26.8	22.5	-16.01 %
PMGD PFV Condor Petorca	-	8.3	-
PMGD PFV Cordillerilla	11.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	80.8	65.5	-18.99 %
PMGD PFV Covadonga	98.6	87.5	-11.18 %
PMGD PFV Crucero	25.3	21.7	-14.30 %
PMGD PFV Cruz	30.6	29.3	-4.17 %
PMGD PFV Curacavi	27.4	23.1	-15.47 %
PMGD PFV Cuz Cuz	19.2	18.5	-3.58 %
PMGD PFV Dadinco	31.2	23.4	-25.01 %
PMGD PFV Darlin	90.8	84.0	-7.42 %
PMGD PFV Diego de Almagro	82.9	94.4	+13.94 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Quetena	89.9	90.5	+0.64 %
PMGD PFV Quillay	23.0	20.3	-11.87 %
PMGD PFV Quinantu	93.7	90.7	-3.20 %
PMGD PFV Quinta	24.2	23.7	-2.25 %
PMGD PFV RDCL SAN	37.5	41.3	+10.07 %
PMGD PFV RLA	27.1	20.9	-23.00 %
PMGD PFV Ranguil	17.7	20.1	+13.35 %
PMGD PFV Rauquen	33.1	80.9	+144.65 %
PMGD PFV Recoleta	65.6	64.5	-1.78 %
PMGD PFV Rexner	22.3	25.4	+14.00 %
PMGD PFV Rinconada	85.9	75.0	-12.71 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	-	53.4	-
PMGD PFV Rinconada Norte	31.1	30.8	-1.14 %
PMGD PFV Rodeo	25.2	23.5	-6.71 %
PMGD PFV Romería	72.5	77.7	+7.12 %
PMGD PFV Rovián	73.6	71.0	-3.50 %
PMGD PFV Río Peuco	-	21.0	-
PMGD PFV SDSI	28.5	23.1	-18.92 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	26.0	25.7	-1.13 %
PMGD PFV Salerno Solar	29.1	22.2	-23.77 %
PMGD PFV San Antonio	34.1	28.9	-15.35 %
PMGD PFV San Camilo	28.0	28.2	+0.94 %
PMGD PFV San Carlos	24.3	21.4	-12.09 %
PMGD PFV San Emilio I	26.4	27.4	+3.93 %
PMGD PFV San Francisco	28.2	25.0	-11.31 %
PMGD PFV San Isidro	26.9	26.5	-1.48 %
PMGD PFV San José II	34.6	25.4	-26.56 %
PMGD PFV San Pedro	20.9	19.4	-7.42 %
PMGD PFV San Ramiro	80.3	67.6	-15.77 %
PMGD PFV Santa Adriana	23.7	18.6	-21.23 %
PMGD PFV Santa Amelia	25.1	17.3	-31.11 %
PMGD PFV Santa Carolina	28.0	26.9	-4.14 %
PMGD PFV Santa Cecilia	12.7	12.9	+1.57 %
PMGD PFV Santa Clara	30.2	21.9	-27.42 %
PMGD PFV Santa Cruz	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Elizabeth	-	68.3	-
PMGD PFV Santa Emilia	85.1	83.8	-1.51 %
PMGD PFV Santa Ester	27.8	22.0	-20.74 %
PMGD PFV Santa Francisca	44.2	45.2	+2.25 %
PMGD PFV Santa Inés	27.8	26.6	-4.43 %
PMGD PFV Santa Julia	22.7	29.7	+30.97 %
PMGD PFV Santa Laura	20.4	19.2	-6.08 %
PMGD PFV Santa Luisa	27.5	21.8	-21.01 %
PMGD PFV Santa Margarita	28.8	24.1	-16.51 %
PMGD PFV Santa Rita	28.6	22.7	-20.63 %
PMGD PFV Santuario	29.2	30.6	+4.66 %
PMGD PFV Saturno Norte	50.7	50.0	-1.25 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	66.7	69.2	+3.72 %
PMGD PFV Sol del Norte	0.0	20.6	-
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Don Andrónico	25.7	21.9	-14.81 %
PMGD PFV Don Enrique	-	87.6	-
PMGD PFV Don Eugenio	24.2	17.5	-27.55 %
PMGD PFV Don Jorge	34.0	27.6	-18.73 %
PMGD PFV Don Mariano	27.2	24.4	-10.24 %
PMGD PFV Don Martín	-	19.4	-
PMGD PFV Don Rodrigo	-	5.6	-
PMGD PFV Doñihue	77.1	67.3	-12.63 %
PMGD PFV Duqueco Solar	99.8	78.8	-21.03 %
PMGD PFV Eclipse	62.2	56.8	-8.63 %
PMGD PFV El Boco	30.3	51.8	+71.06 %
PMGD PFV El Castaño	74.5	60.1	-19.32 %
PMGD PFV El Cernicalo	14.2	12.8	-9.42 %
PMGD PFV El Cernicalo II	14.2	11.9	-15.84 %
PMGD PFV El Chincol	32.6	24.2	-25.81 %
PMGD PFV El Chucao	25.7	21.8	-15.31 %
PMGD PFV El Cóndor	11.5	11.6	+0.69 %
PMGD PFV El Divisadero	21.3	35.7	+67.08 %
PMGD PFV El Estero	17.3	13.5	-21.82 %
PMGD PFV El Flamenco	88.6	84.8	-4.32 %
PMGD PFV El Huaso	25.0	24.9	-0.45 %
PMGD PFV El Ingenio	-	0.0	-
PMGD PFV El Laurel	67.2	54.5	-19.00 %
PMGD PFV El Litre	88.5	85.0	-4.04 %
PMGD PFV El Monte	27.3	23.1	-15.56 %
PMGD PFV El Picurio	28.8	30.2	+4.90 %
PMGD PFV El Pilpen	29.3	24.8	-15.43 %
PMGD PFV El Pitio	27.6	22.3	-19.09 %
PMGD PFV El Piuquen	31.1	18.4	-40.79 %
PMGD PFV El Queltehue	32.9	23.4	-28.88 %
PMGD PFV El Quemado	30.1	27.5	-8.73 %
PMGD PFV El Queule	47.5	34.7	-26.94 %
PMGD PFV El Resplandor	29.3	19.6	-32.97 %
PMGD PFV El Roble	29.4	76.3	+159.46 %
PMGD PFV El Romeral	67.1	67.5	+0.62 %
PMGD PFV El Salitral	30.0	31.8	+6.10 %
PMGD PFV El Sauce	29.4	25.8	-12.31 %
PMGD PFV El Sharon	28.6	9.8	-65.79 %
PMGD PFV El Tiuque	9.8	9.6	-1.94 %
PMGD PFV El Zorzal	26.6	26.6	+0.34 %
PMGD PFV Encino	-	10.3	-
PMGD PFV Encon	77.9	72.9	-6.40 %
PMGD PFV Erinome	26.5	25.4	-4.26 %
PMGD PFV Escorial del Verano	26.8	26.9	+0.23 %
PMGD PFV Esfena	14.3	13.2	-7.98 %
PMGD PFV Esperanza	25.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	27.4	27.0	-1.65 %
PMGD PFV Fardela Negra	24.6	9.6	-60.83 %
PMGD PFV Filomena	15.8	23.2	+46.61 %
PMGD PFV Florencia Solar	-	42.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Sunhunter	-	94.5	-
PMGD PFV Talca	81.6	78.3	-4.04 %
PMGD PFV Talhuén	29.3	31.1	+5.97 %
PMGD PFV Tamarugo	24.1	25.0	+4.05 %
PMGD PFV Tambo Real	18.6	21.0	+12.70 %
PMGD PFV Taranto	77.3	46.8	-39.43 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	-	6.7	-
PMGD PFV Til Til	15.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	24.8	27.5	+11.02 %
PMGD PFV Trebal	17.8	17.8	-0.11 %
PMGD PFV Trebo	30.9	22.0	-28.90 %
PMGD PFV Trica-Dos	22.5	21.7	-3.35 %
PMGD PFV Tricahue II	84.1	81.3	-3.39 %
PMGD PFV Trinidad	29.6	24.3	-18.01 %
PMGD PFV Tucuvhere	28.7	28.7	-0.20 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Viña	2.5	0.8	-68.24 %
PMGD PFV Valle Este II	82.5	65.7	-20.44 %
PMGD PFV Valle Oeste II	80.7	61.9	-23.34 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	23.6	24.5	+3.69 %
PMGD PFV Ventisquero	-	95.3	-
PMGD PFV Venturada	95.3	45.6	-52.18 %
PMGD PFV Vicente	16.3	15.1	-7.26 %
PMGD PFV Victoria	98.8	100.5	+1.63 %
PMGD PFV Villa Alegre	67.2	65.8	-2.09 %
PMGD PFV Villa Cruz	27.8	28.0	+0.80 %
PMGD PFV Villa Moscoso	-	19.5	-
PMGD PFV Villa Prat	28.9	24.0	-16.88 %
PMGD PFV Villa Seca	26.6	25.3	-4.91 %
PMGD PFV Villa Solar	25.6	24.3	-5.25 %
PMGD PFV Vituco 2B	25.5	20.3	-20.59 %
PMGD PFV Ñihue	5.8	6.2	+5.35 %
PMGD PFV Ñiquén	26.0	20.3	-21.89 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	24.4	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Foster	28.1	13.2	-53.09 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	30.2	29.5	-2.38 %
PMGD PFV Fulgor	12.6	11.2	-11.19 %
PMGD PFV GR Lemu	52.4	51.4	-1.86 %
PMGD PFV GR Peumo	90.4	85.1	-5.82 %
PMGD PFV GR Pitao	101.3	100.0	-1.35 %
PMGD PFV GR Rauli	93.7	92.9	-0.88 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	91.3	77.9	-14.75 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	26.8	26.5	-1.09 %
PMGD PFV Gabriela	-	103.0	-
PMGD PFV Girasoles	25.3	20.9	-17.37 %
PMGD PFV Granada	87.0	80.9	-6.98 %
PMGD PFV Granate	-	58.2	-
PMGD PFV Guadalaio	33.6	26.3	-21.76 %
PMGD PFV Guadalupe	56.9	48.5	-14.83 %
PMGD PFV Guanaco Solar	37.9	88.7	+134.11 %
PMGD PFV Guarana	13.9	10.9	-21.20 %
PMGD PFV Helios	26.3	26.0	-1.15 %
PMGD PFV Homero	30.2	29.7	-1.52 %
PMGD PFV Hormiga	13.5	13.0	-3.67 %
PMGD PFV Hornitos	1.9	0.8	-59.13 %
PMGD PFV Huape	25.8	18.0	-30.31 %
PMGD PFV ICB	-	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	7.6	7.4	-3.24 %
PMGD PFV Illapel 5X	29.0	28.3	-2.15 %
PMGD PFV Jahuel	43.7	49.5	+13.36 %
PMGD PFV Jaururo	22.0	13.2	-39.89 %
PMGD PFV Javiera Carrera	-	73.4	-
PMGD PFV José Soler Mallafré	14.6	15.1	+3.53 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	24.5	23.3	-5.01 %
PMGD PFV La Acacia	75.5	67.1	-11.11 %
PMGD PFV La Blanquina	91.8	87.4	-4.82 %
PMGD PFV La Chapeana	17.9	18.7	+4.48 %
PMGD PFV La Chimba Bis	23.8	20.3	-15.01 %
PMGD PFV La Esperanza II	71.9	75.3	+4.78 %
PMGD PFV La Estancia	28.2	27.2	-3.78 %
PMGD PFV La Foresta	18.4	22.8	+24.03 %
PMGD PFV La Frontera	38.3	30.8	-19.76 %
PMGD PFV La Lajuela	67.6	68.8	+1.76 %
PMGD PFV La Ligua	22.0	17.2	-21.89 %
PMGD PFV La Manga	28.0	15.4	-44.78 %
PMGD PFV La Murala	26.0	23.2	-10.66 %
PMGD PFV La Palma Solar	84.6	84.7	+0.19 %
PMGD PFV La Victoria	-	0.0	-
PMGD PFV Lagunilla	18.9	19.6	+3.21 %
PMGD PFV Las Cabras	26.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Cachañas	71.2	68.6	-3.60 %
PMGD PFV Las Catitas	28.5	27.6	-3.18 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	61.3	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	1.5	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	1.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.0	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	32.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	7.1	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	4.4	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Las Chacras	21.1	16.2	-22.91 %
PMGD PFV Las Codornices	33.3	25.3	-24.26 %
PMGD PFV Las Lechuzas	30.5	23.5	-23.05 %
PMGD PFV Las Majadas	96.0	99.5	+3.63 %
PMGD PFV Las Mercedes	27.1	25.7	-4.85 %
PMGD PFV Las Mollacas	17.9	15.9	-11.54 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	-	11.6	-
PMGD PFV Las Palomas	24.5	20.8	-15.10 %
PMGD PFV Las Perdices	27.6	26.2	-5.26 %
PMGD PFV Las Rojas	17.3	13.6	-21.28 %
PMGD PFV Las Tencas	71.5	72.1	+0.77 %
PMGD PFV Las Terrazas	25.0	2.4	-90.40 %
PMGD PFV Las Torcazas	25.0	21.6	-13.69 %
PMGD PFV Las Tortolas	31.6	19.9	-36.84 %
PMGD PFV Las Turcas	25.9	12.5	-51.85 %
PMGD PFV Lima	5.6	5.6	-1.42 %
PMGD PFV Linares	33.5	28.9	-13.75 %
PMGD PFV Lingue	27.7	16.4	-40.73 %
PMGD PFV Lipangue	21.3	21.4	+0.47 %
PMGD PFV Lirio del Campo	27.4	20.6	-24.80 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	78.8	45.6	-42.15 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	41.1	51.4	+24.84 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	21.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	13840.4	14468.0	+4.53 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Cipreses	GNP por costo marginal.
HP La Confluencia	Menor generación real por indisponibilidad.
HP La Higuera	Menor generación real por indisponibilidad.
PFV Campos del Sol	Mayor generación real por pruebas de puesta en servicio.
PFV Santa Isabel	Menor generación real por indisponibilidad.
PFV Sol del Desierto	GNP por costo marginal.
TER Atacama 1 GNL	GNP por costo marginal.
TER Atacama 2 GNL	Menor generación real por costo marginal.
TER IEM	Mayor generación real por costo marginal.
TER Mejillones-CTM3 GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Nehuenco I GNL	Menor generación real por indisponibilidad.
TER Nueva Renca Diésel	GNP por costo marginal.
TER Nueva Renca Gas Arg	Menor generación real por control suministro de gas Argentino.
TER Nueva Renca GNL	Menor generación real por control suministro de GNL.
TER San Isidro II Gas Arg	Menor generación real por trabajos programados.
TER Ventanas II	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas.
HP La Confluencia	46.0	Indisponibles. Causa informada: Emergencia climática, con posibles crecidas de ríos y aluviones, se retiran bocatomas de servicio, según SDCF 2023001736.
HP La Higuera	46.0	Indisponibles. Causa informada: Emergencia climática, con posibles crecidas de ríos y aluviones, se retiran bocatomas de servicio, según SDCF 2023001735.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponible. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2022114310.
PFV Santa Isabel	0.0	Indisponible. Causa informada: Por falla en transformador de 220/23 kV, 176 MVA. Causa informada: Incendio en bushing, según IF 2022002905.
TER Cochrane-CCH1	0.0	Indisponible. Revisión de lógica de control en válvula de control turbina. según SDCF 2022110433.
TER Nehuenco I GNL	16.0	TV indisponible. Causa informada: Falla válvula de drenaje domo de media presión, según SDCF 2023001731.
TER San Isidro II Diésel	0.0	Indisponible por Alta fluctuación de presión en las camaras de combustión en la banda 1, según IF 2023000106.
TER Taltal 1 GNL	83.0	Indisponible. Causa informada: Alarma alto nivel combustible, según IF 2023000114.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Indisponible, tubo roto de caldera, según SDCF 2023000417.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	100.0	Central debe operar de acuerdo a pronóstico de generación enviados al Coordinador por la CSP Cerro Dominador, con el fin de poder terminar pruebas pendientes y evitar variaciones que puedan traer problema en equipos mientras se llega a valores nominales de temperatura en sistema de sales, según IL 2023000067
HE Pangué	100.0	U-1 y U-2 limitada. Causa informada: En función de los análisis realizados por los especialistas, se solicita operar U-1 transitoriamente sin su sistema PSS activo hasta el reemplazo del sistema AVR proyectado para los meses de marzo y abril de 2023. La unidad podrá generar a plena capacidad limitada, no participando del control primario ni secundario de frecuencia AGC, y el control de tensión deberá asegurar una potencia reactiva de +15 MVAR para generación mayor a 200 MW, según IL 2022002400 e IL 2022002401.
PE Sarco	90.0	Limitado a 153 MW. Causa informada: Anormalidad en el circuito 4 de generación, según IL 2023000068.
TER Mejillones-CTM1	84.0	Limitada en 124 MW. Causa informada: Presurización del hogar caldera, según IL 2022002013.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 4	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Norgener-NT02	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Puelche Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Renaico II	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Campos del Sol	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Coya	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Domeyko	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Guanchoi	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Valle del Sol	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	Limitada a no se apliquen incrementos del caudal efluente entre las 09:00 y las 21:00 horas desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Lo anterior para efectos de limitar los riesgos sobre las personas que ocupan el lecho del río Bio Bio durante la época estival. De acuerdo a carta GM N° 212/2022. No puede participar en SSCC de CPF y CTF entre las 09:00 y las 21:00 hrs. Según IL 2022002160.
HE Antuco	100.0	C. Antuco U-1 y U-2, tasa de toma de carga de la central Antuco se deberá limitar a 40 MW por cada hora, con 2 escalones máximos por hora de 20 MW cada 15 minutos, lo anterior para no afectar con golpes de agua a las obras hidráulicas de los canales de regadío (Zañartu, Collao, Ríos - Pinochet, Antuco), que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la descarga de la central Antuco. El Mínimo Técnico de la unidad N °1, en base a las pruebas realizadas durante la puesta en servicio es 53 MW. Debido a la entrada en vigencia de temporada de riego 2021/ 2022, la unidad deberá generar una potencia mínima de 80 MW, para cumplir compromisos de regadío con las asociaciones de Canalistas del Laja. Para cargas mayores a 80 MW, la Unidad se debe mantener limitada debido al comportamiento anormal en lógica asociada al set-point del controlador SCADA 800M, por lo que en todo su rango de generación (0 a 160 MW) no participa en el control primario, secundario (AGC) ni Terciario de frecuencia, según IL 2021002458 - 2021002459.
HE Cipreses	98.0	C. Cipreses de acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar. En la práctica, ésta condición se cumple manteniendo la cota de la Laguna en un mismo nivel (con las fluctuaciones aceptables que permite el convenio). Para este periodo de la temporada actual, la cota se ha fijado en: 1309.01 msnm. Como cota objetivo semanal en la laguna de invernada (como periodo semanal se considerara al finalizar el Viernes de cada semana). Según IL 2022002392.
HE El Toro	100.0	C. El Toro limitada a variar su potencia activa durante el periodo de riego si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la central sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoyra intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. 3.- Considerar para el propósito anterior , un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL 2023000020.
HE Ralco	100.0	Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Dicho requerimiento se debe a una condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación entregada por especialistas técnicos que indican disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado, según IL 2022001251.
HP Alfalfal	100.0	Limitada a prestar SS.CC. Causa informada: No pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment), debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2022001757.
HP Alfalfal 2	100.0	Limitada a prestar SS.CC. Causa informada: No pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment), debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2022001760.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Chacayes	100.0	C. Chacayes limitada a participar en prorratas, la central se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrato de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente crítico debido a la condición de sequía en la cuenca, según IL 2023000041.
HP La Confluencia	100.0	Mínimo técnico operacional de 100 MW. Causa informada: Posible desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45 por el alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes de ruta I-45, según IL 2022002140.
HP La Higuera	100.0	Indisponibilidad para participar en CTF debido a seguridad a las personas que transitan en ruta I45 (camino a las Termas del Flaco), esta seguridad está dada por vertimiento en reservorio que podría generar socavamiento de camino, según IL 2022002049 y con mínimo técnico operacional de 130 MW. Causa informada: Posible desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes, el desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45 por el alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes de ruta I-45, según IL 2022002139.
HP Las Lajas	100.0	Limitada a prestar SS.CC. Causa informada: No pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment), debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2022001761.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2022000696.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2022001546.
TER Atacama 1 GNL	93.0	Limitadas a mínimo técnico. Causa informada: Alta temperatura de descarga de agua de mar, según IL 2023000084.
TER Atacama 2 GNL	93.0	Limitadas a mínimo técnico. Causa informada: Alta temperatura de descarga de agua de mar, según IL 2023000085.
TER Cardones	100.0	Limitada a arranques seguidos dentro de 8 horas radica en que el transformador de Servicios Auxiliares tiene potencia nominal de 4 MVA con la capacidad de aumentar a 8 MVA por 1/2 hora cada 8 horas. La capacidad mayor a la nominal es requerida por el SFC (Convertidor Estático de Frecuencia) , SEE (Sistema de Excitación) y bomba principal de combustible durante el arranque de la unidad, según IL 2022000687.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Con limitación. Causa informada: No puede entregar CPF debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado", según IL 2022000634.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Con limitación. Causa informada: No puede entregar CPF debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado", según IL 2022000639.
TER Guacolda 4	100.0	Limitada a participar en CPF. Causa informada: Problemas de ajuste en válvulas de control que provocan oscilaciones de potencia, según IL 2022000802.
TER Los Pinos	100.0	Debe mantener los SS/AA alimentados desde el sistema de 220 kV (cerrado 52J18 de la línea de 220 kV Los Pinos - Charrúa) cada vez que se encuentre en virado, durante el proceso de detención. Causa informada: Generador de emergencia no cuenta con la capacidad suficiente para mantener dicho sistema en servicio (requiere 5 hrs de virado), según IL 2022001899.
TER Nehuenco 9B GNL	100.0	Limitada a carga base y a operar solo con gas. Causa informada: Causas que se detallan en la carta GM N°216/2022, actualiza condición de operación. Los arranques quedaran limitados a 1 arranque por semana, según IL 2022002187.
TER Nehuenco II Gas Arg	100.0	Limitada a 4 arranques fríos en el período de 12 meses. Este arranque se contabilizará cuando el tiempo que medie entre la detención del CC (TG y TV en virado) y el próximo arranque sea > 36 horas y 1 arranque tibio/caliente cada 15 días. Este arranque se contabilizará cuando el tiempo que medie entre la detención de la Unidad (TG y TV en virado) y el próximo arranque sea < 36 horas en un plazo de 15 días corridos. Las restricciones anteriores están dadas por la Caldera, según IL 2022002172.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.0	Limitada. Causa informada: Corte del suministros de gas por falla y reparación en instalaciones de metrogas, según IL 2023000078.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Corte del suministros de gas por falla y reparación en instalaciones de metrogas, según IL 2023000078.
TER Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000259.
TER Quintero 1A Gas Arg	100.0	Cien arranques autorizados por el fabricante General Electric (12-12-2022), para ejecutar la próxima boroscopia , en seguimiento del deterioro detectado en la primera fila de álabes móviles de Turbina a Gas. Por lo anterior se debe priorizar detenciones y arranques para la TG*1B. La Unidad TG-1A no tiene restricciones operativas para entregar SSCC, operación en MT o carga base producto de esta limitación, según IL 2022002241.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000260.
TER San Isidro I Diésel	0.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°2/97, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso y la resolución exenta N°25/97, del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia, originada en la falla del suministro de gas natural por una causa fortuita o de fuerza mayor que interrumpa el suministro desde los yacimientos de Argentina y que exista una alta demanda que no sea posible abastecer con centrales hidroeléctricas y térmicas a carbón. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N°13 Norma de emisión de Centrales Térmicas, según IL 2021000298. Para proceder al despacho de la unidad, se requiere un documento por parte del Coordinador Eléctrico Nacional que indique la condición de emergencia y que no existe disponibilidad de generación de otras fuentes para satisfacer los requerimientos de energía del sistema, según IL 2022001908.
TER San Isidro II Diésel	0.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°2/97, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso y la resolución exenta N°25/97, del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia, originada en la falla del suministro de gas natural por una causa fortuita o de fuerza mayor que interrumpa el suministro desde los yacimientos de Argentina y que exista una alta demanda que no sea posible abastecer con centrales hidroeléctricas y térmicas a carbón. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N°13 Norma de emisión de Centrales Térmicas, según IL 2021000298. Para proceder al despacho de la unidad, se requiere un documento por parte del Coordinador Eléctrico Nacional que indique la condición de emergencia y que no existe disponibilidad de generación de otras fuentes para satisfacer los requerimientos de energía del sistema, según IL 2022001909.
TER Taltal 1 GNL	100.0	Durante el Mantenimiento Mayor de Unidad TG1 se detectan grietas en carcaza, por lo cual se requiere limitar arranques de la misma por parte de especialistas. Por consiguiente, se solicita dar como prioridad de despachos a Unidad TG2. En caso de requerir despacho de ambas unidades, la unidad TG1 podrá operar sin restricciones, según IL 2021001458.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. Cerro Pabellón G3A, PE Llanos del Viento, PFV Valle del Sol, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, PFV Campos de Sol, PFV Domeyko, PE Renaico 2, Aillín, El Pinar U-1, PE Puelche Sur, PFV Coya, PFV Finis Terrae Fase 3, PFV Guanchoi, Cogeneradora Mapa, PFV Caracas y PE Campo Lindo continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.53 m.s.n.m. y un gasto de 160 MWh.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con cota 428.25 m.s.n.m. y un gasto de 57 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 103.84 m.s.n.m. y un gasto de 0 MWh.
00:34	Besalco	C. Los Hierros U-1 y U-2 disponible y en servicio, según IF 2023000107.
00:50	Arauco	C. Nueva Aldea limitada a 5 MW. Causa informada: Falla en VTI, según IL 2023000079.
01:05	CGE	S/E Monterrico 52BT1 cerrado por control transferencia del transformador N°3 de 154/66 kV de 75 MVA de S/E Chillán.
01:18	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 abierto, S/E Monterrico 52B4 abierto, normalizando topología.
02:01	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión.
02:44	Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta para regular tensión.
03:16	Hidro Maule	C. Lircay sale del servicio en forma intempestiva con 14 MW. Causa informada: Falla de comunicación, según IF 2023000116 y 2023000117.
03:27	CGE	S/E Pelequén 52CT interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.6 MW de consumos, según IF 2023000108.
03:31	CGE	S/E Pelequén 52CT cerrado, normalizado consumos, según IF 2023000108.
04:04	Enel Generación	C. Taltal 1 sale de servicio en forma intempestiva con 101 MW. Causa informada: Alarma alto nivel combustible, según IF 2023000114.
06:00	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca limitada. Causa informada: Corte del suministro de gas por falla y reparación en instalaciones de Metrogás, según IL 2023000078. Cancelada IL 2023000076.
06:23	Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 cerrada.
06:26	CGE	S/E Villa Alegre 52B1 abierto y normalizada topología.
06:41	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023000113.
06:46	Enel Generación	C. Atacama 2 TG2A cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023001733.
06:59	CGE	Línea de 66 kV Talcahuano - Latorre 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023000121.
06:59	CGE	S/E Alonso de Ribera línea de 66 kV Talcahuano - Alonso de Ribera interrupción forzada por protecciones, según IF 2023000112.
07:00	Arauco	C. Nueva Aldea cancelada limitación a 5 MW, según IL 2023000079. Continúa limitada a 37 MW, según IL 2023000070.
07:00	Enel Transmisión	SDAC Habilitado.
07:03	CGE	S/E Alonso de Ribera línea de 66 kV Talcahuano - Alonso de Ribera cerrada, según IF 2023000112.
07:27	Puntilla	C. El Rincon con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cierre de compuertas en bocatoma San Carlos, esto debido a aumento critico de turbiedad en rio Maipo, según SDCF 2023001764.
07:27	Puntilla	C. Florida III con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cierre de compuertas en bocatoma San Carlos, esto debido a aumento critico de turbiedad en rio Maipo, según SDCF 2023001763.
07:27	Puntilla	C. Puntilla con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cierre de compuertas en bocatoma Sirena, esto debido a aumento critico de turbiedad en rio Maipo, según SDCF 2023001761.
08:37	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
08:45	Arauco	C. Arauco limitada a 0 MW en carga fija. Causa informada: Falla de la U-2, según IL 2023000080. Cancelada IL 2023000073.

Hora	Centro de Control	Observación
09:00	Engie Transmisión	C. Tocopilla con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aisladores manual por alta contaminación sector, según SDCF 2023001768.
09:00	Engie Transmisión	C. Tocopilla TG1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aisladores manual por alta contaminación sector, según SDCF 2023001770.
09:00	Engie Transmisión	C. Tocopilla TG2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aisladores manual por alta contaminación sector, según SDCF 2023001771.
09:19	Hidro Maule	C. Lircay U-1 disponible y en servicio, según IF 2023000116.
09:27	Colbún	C. Hornitos U-1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Debido a evento climático acontecido es necesario realizar limpieza a intercambiadores de calor N°1 y N°2 y filtros auto limpiantes por saturación, según SICF 2023001782.
09:27	Hidro Maule	C. Lircay U-2 disponible y en servicio, según IF 2023000017.
09:58	Engie Transmisión	C. Tocopilla TG1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001770.
09:58	Engie Transmisión	C. Tocopilla TG2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001771.
11:26	CGE	Línea de 66 kV Horcones - Curanilahue Norte con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Poda de emergencia entre estructuras N°73 y 74, considera el bloqueo de reconexión automática en ambos extremos, según SICF 2023001909.
11:46	CGE	S/E Talcahuano Transformador N°1 154/66 kV de 75 MVA pruebas en vacío, según IF 2023000046.
11:59	Engie Transmisión	C. Tocopilla cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. , según SDCF 2023001768.
12:00	Escuadrón	C. Escuadrón limitada a 7 MW. Causa informada: Por deficiencia en el vacío del condensador, según IL 202300081. Cancelada IL 2022002025.
12:00	Enor Chile	S/E Sarco 33 kV B1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Trabajos asociadas a la falla del circuito 4 (según IL 2023000068), según SDCF 2023001914 y SICF 2023001915.
12:10	Arauco	C. Viñales sale del servicio en forma intempestiva dejando de inyectar 28 MW, según IF 202300118.
12:12	CGE	S/E Fátima transformador N° 3 de 154/66 kV 75 MVA con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo del equipo debido a urgencia operacional asociado a IF 2022004870, para abastecer los consumos de la zona y evitar pérdidas de suministro, según SICF 2023001928.
12:21	CGE	S/E Villa Alegre interruptor 52B1 cerrado por control tensión en S/E Constitución (por indisponibilidad de C. Viñales).
12:30	Arauco	C. Arauco U-2 en pruebas, según IL 2023000080.
13:00	Tinguiririca Energía	C. La Confluencia cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001736.
13:00	Tinguiririca Energía	C. La Higuera cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001735.
13:30	Arauco	C. Arauco U-2 en servicio y continúa limitada en 0 MW, según IL 2023000080.
13:40	Enel Transmisión	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del Autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
13:50	Transec	Línea de 500 kV Lo Aguirre - A Jahuel 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023000120.
13:59	Transec	Línea de 500 kV Lo Aguirre - A Jahuel 1 cerrada, según IF 2023000120.
14:08	CGE	Línea 66 kV Pitrufquén - Padre Las Casas 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Poda de emergencia entre las estructuras N°300 y 301, según SICF 2023001962.
14:11	Transec	S/E Polpaico reactor de barra de 500 kV desconectado para regular tensión.
14:45	Arauco	C. Viñales sincronizada en pruebas, según IF 202300118.
15:14	Enel Generación	C. Cipreses U-3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corregir posicionamiento inyector lado B, según SDCF 2023001999.
15:20	CGE	S/E Chivilcán Interruptor BT2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión y eventual relleno de gas SF6, según SICF 2023001987.
15:40	CGE	Línea 66 kV Pitrufquén - Padre las Casas N°1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023001962
16:05	Enor Chile	S/E Sarco 33 kV B1 canceladas solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Trabajos asociadas a la falla del circuito 4 (según IL 2023000068), según SDCF 2023001914 y SICF 2023001915.
16:27	Arauco	C. Viñales disponible y en servicio, según IF 202300118.
16:40	CGE	S/E Chivilcán Interruptor BT2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023001987.
16:59	Enel Generación	C. Cipreses U-3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001999.

Hora	Centro de Control	Observación
17:13	Colbún	C. Hornitos U-1 sin restricción, canceladas solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023001782.
17:18	STS	S/E Picarte Interruptor B4 interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.86 MW de consumos correspondientes a S/E Corral, según IF 2023000129.
17:33	CGE	Línea de 66 kV Pullingue - Loncoche 1 y 2 interrupción forzada por protecciones con apertura del circuito 2 solo en S/E Loncoche, según IF 2023000130.
17:40	CGE	S/E Loncoche interruptor B2 de la línea de 66 kV Loncoche - Pullingue 2 cerrada.
17:53	STS	S/E Picarte Interruptor B4 cerrado y normalizados los consumos, según IF 2023000129.
18:34	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad en el sistema de control, según SDCF 2023002127.
18:35	Transelec	S/E Nueva Pichirropulli 52J12 de línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 disponible y normal, según IF 2022004483 (12/12/2022)
19:00	Puntilla	C. El Rincón cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001764.
19:00	Puntilla	C. Florida III cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001763.
19:00	Puntilla	C. Puntilla cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001761.
19:25	CGE	S/E Calama Barra 23 kV N°2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño cercano al interruptor ET4, según SICF 2023002120.
19:30	Enel Generación	C. Atacama CC1 y CC2 limitadas a mínimo técnico. Causa informada: Alta temperatura de descarga de agua de mar, según IL 2023000084 y 2023000085.
19:30	CGE	Línea de 66 kV Pullingue - Loncoche 2 son solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Incendio bajo la línea, según SDCF 2023002121.
19:38	CGE	S/E Calama Barra 23 kV N°2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023002120.
19:48	Enel Transmisión	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del Autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
19:54	Besalco	C. Convento Viejo U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 5.5 MW. Causa informada: Filtros obstruidos del sistema de refrigeración del sello de eje, según IF 2023000133.
19:54	Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 de la línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar abierto por control transferencia línea de 110 kV Quillota - San Pedro.
19:57	Engie Generación	C. Tocopilla TG3 falla en el proceso de partida, según IF 2023000132.
20:00	Colbún	C. Blanco con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por aumento importante de sedimento en caudal de la aducción de la Central y para evitar daños en el sistema de aducción, según SDCF 2023002122.
20:00	Colbún	C. Nehuenco 1 TV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023001731.
20:11	Besalco	C. Convento Vienjo U-1 disponible, según IF 2023000133.
20:52	LAP	Línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo interrupción forzada por protecciones, según IF 2023000134.
20:52	LAP	Cs. Carilafquén y Malalcahuello salen del servicio en forma intempestiva con 16 y 0.8 MW respectivamente. Causa informada: Falla línea de 23 kV Melipeuco - Carén Bajo, según IF 2023000135 y 2023000136.
21:14	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
21:16	CGE	S/E San Carlos 52B1 cerrado por control transferencia del transformador N° 1 de 154/66 kV de 75 MVA de S/E Parral.
21:23	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 2 abierta para regular tensión.
22:03	Besalco	C. Convento Viejo U-1 sale de servicio en forma intempestiva con 5.6 MW. Causa informada: Bajo flujo de agua refrigeración sello eje, según IF 2023000141.
22:10	Arauco	C. Viñales con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en caldera de poder, según SDCF 2023002129.
22:55	Arauco	C. Viñales sincronizada.
23:49	CGE	S/E San Carlos 52B1 abierto.
23:52	CGE	S/E Chillán interruptor 52B2 cerrado, S/E Monterrico 52B4 cerrado y 52BT1 abierto (consumos son trasferidos hacia S/E Chillán) para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.
23:52	Transelec	S/E Entre Ríos paño J9 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023000566.
23:53	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualqui cancelada limitación, teleprotección vía MM.OO. en servicio, según IL 2022001957.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -332.9 [MW]
08:21	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín 18 MW por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:21	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida 5 MW por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
11:00	Enel Generación	A solicitud de la DOH, se reducen las extracciones del Lago Laja de 49 a 39 m3/s equivalente a 176 MW de C. El Toro.
14:25	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -30.6 [MW/m]
14:35	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 33.9 [MW/m]
19:04	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Chacahuín y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:04	Chilquinta	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Panimávida y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
22:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 356.6 [MW]
23:59	Enel Generación	Bocatoma Maule de Pehuenche promedio de extracciones diarias 2 m3/s, a solicitud de la DOH.
23:59	Enel Generación	Lago Laja promedio de extracciones diarias 43 m3/s, a solicitud de la DOH.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
13:01	Minera TEK	MINERA QUEBRADA BLANCA	S/E Challacollo, Paño J2 de la línea 220 kV
15:36	Minera TEK	MINERA QUEBRADA BLANCA	Paño J1 y Barra 220 kV N°1
15:46	Minera TEK	MINERA QUEBRADA BLANCA	Paño JS y Barra 220 kV N°2
17:08	Minera TEK	MINERA QUEBRADA BLANCA	Paño JT1 y Transformador N°1 de 220/6.9 kV y 33.3 MVA
17:29	Minera TEK	MINERA QUEBRADA BLANCA	Paño JT2 y Transformador N°2 de 220/6.9 kV y 33.3 MVA

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
AES Andes	S/E Mantos Blancos sin datos SCADA.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enlasa	S/E Diego de Almagro 220 kV paño J2 y C. San Lorenzo 2 y 3 datos SCADA F/S.	07/08/2020	18:00		
Engie Transmisión	S/E Tap Off Quiani 52B1 sin cambio de estado.	20/12/2020	00:00		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Enor Chile	Cs. Esperanza DS1 y DS2 datos SCADA con error (F/S permanente)	01/06/2022	17:26		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Chiloé	C. Chiloé datos scada.	01/08/2022	07:30		
Colbún	C. Carena sin datos scada	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	SS/EE Maule y Parral datos SCADA	29/12/2022	17:45		
Colbún	C. PFV Diego de Almagro Sur datos scada.	30/12/2022	00:00		
CGE	S/E Parral datos scada.	04/01/2023	00:00		
Enel Green Power	C. PE Buenos Aires datos scada.	05/01/2023	05:15	09/01/2023	00:00
Siemens	C. PE Alena datos scada.	06/01/2023	00:00	09/01/2023	00:00

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Mariposas	Hot line F/S	23/02/2019	05:00		
ENAP BíoBío	Hot line F/S.	31/10/2020	07:30		
SWC	TG Salvador Hot line F/S.	28/02/2021	12:00		
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Potencia	Hot line F/S.	12/02/2022	10:00		
On Group	Hot line F/S	14/12/2022	07:00		
Imelsa -Crell	Hot line F/S.	22/12/2022	14:30		
Enor Chile	Hot line principal	23/12/2022	13:54		
SWC	Hot line principal	02/01/2023	18:00		

ANEXO N° 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 09 de enero
de 2023

Número	Tipo	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(1)	Sub Estación	ID(2)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requerido	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
2022114498	Subestación	Ejecución Extensa	ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A.	431	Desconexión	Origen Interno	Programada	2002	S/E DOÑA CARMEN	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento de equipos primarios de subestación Doña Carmen, trabajos incluyen mantenimiento a TP, TCL, Pararrayes, interruptores, desconectadores, cables en 24 KV, transformador de poder con sus protecciones mecánicas cambio de oiler gel. Condiciones requeridas en SE Doña Carmen: Alberto 521L, 891L-1; 891L-2, 521L, 891L-1, 891L-2; y cables de media tensión y desconectadores a tierras de cables de media tensión.	El riesgo del trabajo es bajo con las instalaciones desconectadas.	Mantenimiento de equipos primarios de subestación Doña Carmen, trabajos incluyen mantenimiento a TP, TCL, Pararrayes, interruptores, desconectadores, cables en 24 KV, transformador de poder con sus protecciones mecánicas cambio de silica gel. Condiciones requeridas en SE Doña Carmen: Alberto 521L, 891L-1; 891L-2, 521L, 891L-1, 891L-2; y cables de media tensión y desconectadores a tierras de cables de media tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 20:00	
2023002120	Subestación	Ejecución Extensa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	1912	BA S/E CALAMA 230V BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Refrío de elemento extraño con ubicación cercana al interruptor 521F4, por lo que se requiere la precaución de no reconectar la barra N°2 de S/E Calama.	Riesgos controlados según procedimientos establecidos por CGE Transmisión.	Refrío de elemento extraño con ubicación cercana al interruptor 521F4, por lo que se requiere la precaución de no reconectar la barra N°2 de S/E Calama.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 19:22	
2023000952	Subestación	Ejecución Extensa	AR VALLÉ ESCONDIDO SPA	1813	Desconexión	Origen Interno	Programada	2319	S/E VALLÉ ESCONDIDO		30444 S/E VALLÉ ESCONDIDO F1 30445 S/E VALLÉ ESCONDIDO F1L 30446 S/E VALLÉ ESCONDIDO F1 30447 S/E VALLÉ ESCONDIDO F2 30448 S/E VALLÉ ESCONDIDO F3 30449 S/E VALLÉ ESCONDIDO F4 30450 S/E VALLÉ ESCONDIDO F5 30451 S/E VALLÉ ESCONDIDO F6 30452 S/E VALLÉ ESCONDIDO F7 30453 S/E VALLÉ ESCONDIDO F8 30454 S/E VALLÉ ESCONDIDO F9 30455 S/E VALLÉ ESCONDIDO F10 30457 S/E VALLÉ ESCONDIDO F15A 30459 S/E VALLÉ ESCONDIDO F17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de sensor de nivel en paraf F1 y término de obras civiles en S/E Valle Escondido. Condiciones requeridas: Alberto y bloqueado 521F1, 891F1-1, 891F1-2, 521F1, 891F1-1, 891F1-2 y cables de media tensión.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desconectadas.	Instalación de sensor de nivel en paraf F1 y término de obras civiles en S/E Valle Escondido. Condiciones requeridas: Alberto y bloqueado 521F1, 891F1-1, 891F1-2, 521F1, 891F1-1, 891F1-2 y cables de media tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 18:00	
2023002087	Subestación	Ejecución Extensa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	389	S/E CHIVILCAN	657	S/E CHIVILCAN BF2	Refrío de SFE	Sin Limitaciones	Revisión y eventual relleno de gas SFE en interruptor 52B72 de S/E Chivilcan. Para el desarrollo del trabajo se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52B72 de S/E Chivilcan.	Riesgos controlados según procedimientos establecidos por CGE Transmisión.	Revisión y eventual relleno de gas SFE en interruptor 52B72 de S/E Chivilcan. Para el desarrollo del trabajo se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52B72 de S/E Chivilcan.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 15:20	
2023002960	Subestación	Ejecución Extensa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2218	S/E TCHAMMA	29460 29461	S/E TCHAMMA F1 S/E TCHAMMA F2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de alimentador 3 de S/E Tchamma debido a falla asociada a I. 202300009, para la ejecución de los trabajos se requiere desconectar de alimentador 1 y 2 debido a paso común. Condiciones requeridas: Alberto 52F1- 52F2 en SE Tchamma.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que las instalaciones estarán desconectadas.	Revisión de alimentador 3 de S/E Tchamma debido a falla asociada a I. 202300009, para la ejecución de los trabajos se requiere desconectar de alimentador 1 y 2 debido a paso común. Condiciones requeridas: Alberto 52F1- 52F2 en SE Tchamma.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 13:34	
2023002914	Subestación	Ejecución Extensa	AEIA EÓLICA SARCO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2096	S/E SARCO	2817	BA S/E SARCO 138V B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de conectorado de alimentador 4 en trinchera común asociada a los alimentadores que conectan a la barra 1, trabajos asociados a la falla del circuito 4 según I. 2022117340. Condiciones requeridas: Alberto 52E1, 52E1.5, 52E1.5, 52E1.5, 52E1.5, 52E1.5 en SE Sarco.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realizarán con las instalaciones desconectadas.	Revisión de conectorado de alimentador 4 en trinchera común asociada a los alimentadores que conectan a la barra 1, trabajos asociados a la falla del circuito 4 según I. 2022117340. Condiciones requeridas: Alberto 52E1, 52E1.5, 52E1.5, 52E1.5, 52E1.5, 52E1.5 en SE Sarco.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 11:40	
2023000512	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	287	Desconexión	Origen Interno	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	29704	S/E NUEVA PICHIRROPULLI B9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Atención de IF 2023004681, trabajos coordinados con Chilquita.		Atención de IF 2023004681, trabajos coordinados con Chilquita.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 10:00	
2023000415	Subestación	Ejecución Extensa	ELETRENS S.A.	287	Desconexión	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	2790 2940	BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV B2 BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelco por investigación y normalización de discrepancia de pot en interruptor 5212 se requiere desconexión de barra 220 KV N°2 de SE Nueva Pichiropulli.	Riesgo bajo, trabajo programado.	A solicitud de Transelco por investigación y normalización de discrepancia de pot en interruptor 5212 se requiere desconexión de barra 220 KV N°2 de SE Nueva Pichiropulli.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 10:00	
2023000722	Subestación	Ejecución Extensa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos del Proveedor del sistema SCADA que comiencen en normalizar configuraciones que se aplicaron en el SCADA2, para poder recuperar el envío de señales al CEN producto de la falla que se produjo en el enlace hacia el sitio principal del Coordinador, se requiere internar al sitio SCADA2, el que se usará para enviar/receber las señales OTN del CEN. Eventualmente se puede producir inestabilidad entre las comunicaciones del SCADA CGE Transmisión y el CDC del Coordinador.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	Debido a trabajos del Proveedor del sistema SCADA que comiencen en normalizar configuraciones que se aplicaron en el SCADA2, para poder recuperar el envío de señales al CEN producto de la falla que se produjo en el enlace hacia el sitio principal del Coordinador, se requiere internar al sitio SCADA2, el que se usará para enviar/receber las señales OTN del CEN. Eventualmente se puede producir inestabilidad entre las comunicaciones del SCADA CGE Transmisión y el CDC del Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 10:00	

Número	Tipo	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Política	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
2023000486	Subestación	Ejecución Extensa	STIS	287	Desconexión	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROULLI	24795 24797	S/E NUEVA PICHIRROULLI 114 S/E NUEVA PICHIRROULLI 117	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Polos 114 y 117 de S/E Nwa. Pichirroquili, a solicitud de Chiliquita por temas de Transmuc por investigación y normalización de discrepancia de polos en interruptor 5212. Solicitud asociada 2023000415.	Riesgo controlado, temas de Transmuc en S/E Nwa. Pichirroquili.	faenas asociada a SD 2023000415 de Chiliquita (Registro interno: SDO1 N°2023085-1 de Chiliquita).	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023000405	Subestación	Ejecución Extensa	COMPañÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 14118	S/E CENTRAL LA CEBADA 12 S/E CENTRAL LA CEBADA 14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación de comunicación de acceso remoto y reinicio de volaje de protecciones.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas para ejecutar el trabajo en forma segura.	.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023000395	Subestación	Ejecución Extensa	COBÓN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	1702	S/E CENTRAL ANGOSTURA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará limpieza y verificación de funcionamiento de las partes y equipos del servidor ICCP 1 y 2 a Talepuerto. Además, se verificará la comunicación entre los servidores del ICCP a Talepuerto.	Riesgo bajo, la mantención se realizará de forma planificada.	Se realizará limpieza y verificación de funcionamiento de las partes y equipos del servidor ICCP 1 y 2 a Talepuerto. Además, se verificará la comunicación entre los servidores.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023000497	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	411	S/E TALCA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor del sistema SCADA, debido a trabajos asociados a la integración de enlaces VSAT/RS, se debe realizar intervención en Frontal SCADA Talca, el trabajo en específico corresponde a la carga de una nueva estrategia que incluye la configuración para integrar los enlaces nuevos, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación del Nudo SCADA Talca entre el COT de CSE y el SITR del Coordinador de forma intermitente y de algunas SSE como por ejemplo Talca, Pudah, Villa Alegre entre otros.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023113739	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	402	S/E RENGÓ	5848	S/E RENGÓ B	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de EFE, según SDO1 N°12022, EFE solicita: abierto: armario 60kV B08-F S/E Rengo, por mantenimiento de seccionador 180MT	Trabajos en instalaciones de propiedad de EFE.	A solicitud de EFE, según SDO1 N°12023, se requiere la apertura del desconector fusible B08-F de S/E Rengo, asociado a la línea 66 kV Rengo - EFE Rengo propiedad de EFE. Para realizar las maniobras de apertura y cierre del desconector fusible B08-F de S/E Rengo se debe bloquear la reconexión automática del interruptor 5281 de S/E Rengo.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023117000	Subestación	Ejecución Extensa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1867	S/E EL TESORO	22446	S/E EL TESORO 12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación equipos primarios y aisladores asociados a marco de líneas Polos 12.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: En S/E Tesoro salirse y no recometar 520.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023114724	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de los Gateway GWTL, GTWL, GTWS y GTWA, además de HMI1 y HMI2 de S/E Los Changos. Esta actividad consiste en eliminar archivos temporales y reiniciar sistema operativo y todos sus aplicativos.	Riesgo asociado: pérdida de comunicación momentánea con Gateway. Medida de control: comunicación de Gateway de comunicación mientras se realizan todos sus aplicativos.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 10 minutos. Se realizará trabajo en un dispositivo a la vez. Se realizará conmutación de dispositivos de comunicación (Gateway). Actividades: S/E Talhue: Desconexión unidad reserva (ATRA-2) para eliminación de filtración de aceite reparación de anillo de adaptación de cuba/CTBC. Eliminación de filtración de aceite por válvulas de toma de muestras de aceite de CTC en ATRA, unidades 1, 2, 3 y 4. Reserva. Condiciones: Equipo Indisponible (Unidad ATRA-2 Reserva). Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión. - Instalaciones en Rengo: B. Monofásico DA, 220/54kV-nahue - Temporalidad de los Rengos: Al inicio y Al término de los trabajos por tierras consecutivos de	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023000851	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	575	S/E ITAHUE	234	transformadores:34	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalizar filtración de aceite en unidad de reserva (ATRA-2) (Curso Forzoso).	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:30	
2023000852	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	575	S/E ITAHUE	136	ITAHUE 225/161/6KV 300MVA 14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalizar filtración de aceite en unidad de reserva (ATRA-2) (Curso Forzoso).	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:30	

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	HDU	Sub Estación	RI(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Asociadas	Trabajo Requerido	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
202300054	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará adecuación, pruebas y amarillado de sistema de Control Automático de Reactores (CAR). Para estas pruebas se colocará el control de los reactores en automático y se simulen las posiciones de los interruptores de los reactores. Se realizarán distintos ensayos para evaluar el funcionamiento del CAR. No se realizará ningún cambio efectivo de apertura o cierre de los interruptores de los reactores y modificación de base de datos.	Riesgos asociados: orden de apertura o cierre de los interruptores 52K22, 52K23, 52K24, 52K42. Medidas de control: se utilizará el sistema de apertura y de cierre desde los controladores del CAR (Control Automático de Reactores).	Durante el desarrollo de las pruebas se inhibirá el mando de los interruptores de los reactores, en caso de requerir una maniobra se interrumpirá la prueba y se colocará el mando de CAR en manual para realizarla, luego de finalizada la maniobra se utilizará el sistema de Control según con las pruebas. Además, se requiere la deshabilitación de la recomanda automática (P78) y prevención de no reconectar la LT 2x600 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1 y 2 y LT 2x600 kV Los Chagares - Cumbre Cto. N° 1 y 2.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:30		
202300091	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	354	S/E EL AVELLANO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Obras Civiles	Sin Limitaciones	S/E El Avelano: Trabajos de excavaciones y obras civiles en el interior de los patios de 66/230V lo anterior asociado al NUP 1123.	Riesgo medio trabajos cercanos a equipos energizados.	Trabajos de excavaciones y avance obras civiles en el interior de los patios de 66/230V lo anterior asociado al NUP 1123.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:30		
202300077	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	630	S/E CAUQUENES	27964	S/E CAUQUENES C7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corrección de nomenclatura en el rolé de frecuencia GE FRO cambiando el nombre de la variable SCL2 por SCL27	Riesgo bajo solo corrección de nombre en rolé.	Corrección de nomenclatura	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:23		
202211780	Subestación	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Intervención	Origen Interno	Programada	1930	S/E SIERRA GORDA	25618 25619 25621 25640 25646 25650 25652	S/E SIERRA GORDA EH05 S/E SIERRA GORDA EH06 S/E SIERRA GORDA EH08 S/E SIERRA GORDA EH01 S/E SIERRA GORDA EH09 S/E SIERRA GORDA EH44 S/E SIERRA GORDA EH46	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores de líneas será realizado por empresa especializada Bloch con basta experiencia en estos trabajos.	Riesgo bajo, porque el lavado de aisladores de líneas será realizado por empresa especializada Bloch con basta experiencia en estos trabajos.	EH05 - EH05 - EH08 - EH18 - EH39 - EH44 - EH46 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:15		
2022117475	Subestación	Ejecución Exitosa	INTERCHIE	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22889 22702	S/E LAGUNAS II S/E LAGUNAS III	Lavado de aislación a línea de transmisión Ana María - Lagunas 2x230 kV	Sin Limitaciones	Bajo riesgo de disparo a la LT Ana María-Lagunas 2x230 kV por lavado de aislación. El riesgo se minimiza siguiendo los procedimientos de trabajo.	Condición en extremo de Ana María fueron gestionalada con TSPF y ENCH con 500V. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Lagunas: No reconectar interruptor 52B. No reconectar interruptor 52B.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00			
2022114249	Subestación	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	10214 10215	S/E TEN GIS II S/E TEN GIS III	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE se requiere prestación operacional de no reconectar interruptor 52B y 52D en S/E TEN para realizar lavado de aislación transformador principal SUT 720 kV 442. MVA K.D Proyecto IEM.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52B y 52D como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E ENA. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE.	Condiciones operacionales para TEN no reconectar interruptores 52B y 52D.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
202300178	Subestación	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Farsoso	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	21441 21442 21443	S/E CENTRAL TOCOPILLA HT105 S/E CENTRAL TOCOPILLA HS1 S/E CENTRAL TOCOPILLA HS2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores manual por alta contaminación sector.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	CONDICIONES REQUERIDAS: 5201305, 5201306, 5201307, 5201308, 5201309, 5201310, 5201311, 5201312, 5201313, 5201314, 5201315, 5201316, 5201317, 5201318, 5201319, 5201320, 5201321, 5201322, 5201323, 5201324, 5201325, 5201326, 5201327, 5201328, 5201329, 5201330, 5201331, 5201332, 5201333, 5201334, 5201335, 5201336, 5201337, 5201338, 5201339, 5201340, 5201341, 5201342, 5201343, 5201344, 5201345, 5201346, 5201347, 5201348, 5201349, 5201350, 5201351, 5201352, 5201353, 5201354, 5201355, 5201356, 5201357, 5201358, 5201359, 5201360, 5201361, 5201362, 5201363, 5201364, 5201365, 5201366, 5201367, 5201368, 5201369, 5201370, 5201371, 5201372, 5201373, 5201374, 5201375, 5201376, 5201377, 5201378, 5201379, 5201380, 5201381, 5201382, 5201383, 5201384, 5201385, 5201386, 5201387, 5201388, 5201389, 5201390, 5201391, 5201392, 5201393, 5201394, 5201395, 5201396, 5201397, 5201398, 5201399, 5201400, 5201401, 5201402, 5201403, 5201404, 5201405, 5201406, 5201407, 5201408, 5201409, 5201410, 5201411, 5201412, 5201413, 5201414, 5201415, 5201416, 5201417, 5201418, 5201419, 5201420, 5201421, 5201422, 5201423, 5201424, 5201425, 5201426, 5201427, 5201428, 5201429, 5201430, 5201431, 5201432, 5201433, 5201434, 5201435, 5201436, 5201437, 5201438, 5201439, 5201440, 5201441, 5201442, 5201443, 5201444, 5201445, 5201446, 5201447, 5201448, 5201449, 5201450, 5201451, 5201452, 5201453, 5201454, 5201455, 5201456, 5201457, 5201458, 5201459, 5201460, 5201461, 5201462, 5201463, 5201464, 5201465, 5201466, 5201467, 5201468, 5201469, 5201470, 5201471, 5201472, 5201473, 5201474, 5201475, 5201476, 5201477, 5201478, 5201479, 5201480, 5201481, 5201482, 5201483, 5201484, 5201485, 5201486, 5201487, 5201488, 5201489, 5201490, 5201491, 5201492, 5201493, 5201494, 5201495, 5201496, 5201497, 5201498, 5201499, 5201500, 5201501, 5201502, 5201503, 5201504, 5201505, 5201506, 5201507, 5201508, 5201509, 5201510, 5201511, 5201512, 5201513, 5201514, 5201515, 5201516, 5201517, 5201518, 5201519, 5201520, 5201521, 5201522, 5201523, 5201524, 5201525, 5201526, 5201527, 5201528, 5201529, 5201530, 5201531, 5201532, 5201533, 5201534, 5201535, 5201536, 5201537, 5201538, 5201539, 5201540, 5201541, 5201542, 5201543, 5201544, 5201545, 5201546, 5201547, 5201548, 5201549, 5201550, 5201551, 5201552, 5201553, 5201554, 5201555, 5201556, 5201557, 5201558, 5201559, 5201560, 5201561, 5201562, 5201563, 5201564, 5201565, 5201566, 5201567, 5201568, 5201569, 5201570, 5201571, 5201572, 5201573, 5201574, 5201575, 5201576, 5201577, 5201578, 5201579, 5201580, 5201581, 5201582, 5201583, 5201584, 5201585, 5201586, 5201587, 5201588, 5201589, 5201590, 5201591, 5201592, 5201593, 5201594, 5201595, 5201596, 5201597, 5201598, 5201599, 5201600, 5201601, 5201602, 5201603, 5201604, 5201605, 5201606, 5201607, 5201608, 5201609, 5201610, 5201611, 5201612, 5201613, 5201614, 5201615, 5201616, 5201617, 5201618, 5201619, 5201620, 5201621, 5201622, 5201623, 5201624, 5201625, 5201626, 5201627, 5201628, 5201629, 5201630, 5201631, 5201632, 5201633, 5201634, 5201635, 5201636, 5201637, 5201638, 5201639, 5201640, 5201641, 5201642, 5201643, 5201644, 5201645, 5201646, 5201647, 5201648, 5201649, 5201650, 5201651, 5201652, 5201653, 5201654, 5201655, 5201656, 5201657, 5201658, 5201659, 5201660, 5201661, 5201662, 5201663, 5201664, 5201665, 5201666, 5201667, 5201668, 5201669, 5201670, 5201671, 5201672, 5201673, 5201674, 5201675, 5201676, 5201677, 5201678, 5201679, 5201680, 5201681, 5201682, 5201683, 5201684, 5201685, 5201686, 5201687, 5201688, 5201689, 5201690, 5201691, 5201692, 5201693, 5201694, 5201695, 5201696, 5201697, 5201698, 5201699, 5201700, 5201701, 5201702, 5201703, 5201704, 5201705, 5201706, 5201707, 5201708, 5201709, 5201710, 5201711, 5201712, 5201713, 5201714, 5201715, 5201716, 5201717, 5201718, 5201719, 5201720, 5201721, 5201722, 5201723, 5201724, 5201725, 5201726, 5201727, 5201728, 5201729, 5201730, 5201731, 5201732, 5201733, 5201734, 5201735, 5201736, 5201737, 5201738, 5201739, 5201740, 5201741, 5201742, 5201743, 5201744, 5201745, 5201746, 5201747, 5201748, 5201749, 5201750, 5201751, 5201752, 5201753, 5201754, 5201755, 5201756, 5201757, 5201758, 5201759, 5201760, 5201761, 5201762, 5201763, 5201764, 5201765, 5201766, 5201767, 5201768, 5201769, 5201770, 5201771, 5201772, 5201773, 5201774, 5201775, 5201776, 5201777, 5201778, 5201779, 5201780, 5201781, 5201782, 5201783, 5201784, 5201785, 5201786, 5201787, 5201788, 5201789, 5201790, 5201791, 5201792, 5201793, 5201794, 5201795, 5201796, 5201797, 5201798, 5201799, 5201800, 5201801, 5201802, 5201803, 5201804, 5201805, 5201806, 5201807, 5201808, 5201809, 5201810, 5201811, 5201812, 5201813, 5201814, 5201815, 5201816, 5201817, 5201818, 5201819, 5201820, 5201821, 5201822, 5201823, 5201824, 5201825, 5201826, 5201827, 5201828, 5201829, 5201830, 5201831, 5201832, 5201833, 5201834, 5201835, 5201836, 5201837, 5201838, 5201839, 5201840, 5201841, 5201842, 5201843, 5201844, 5201845, 5201846, 5201847, 5201848, 5201849, 5201850, 5201851, 5201852, 5201853, 5201854, 5201855, 5201856, 5201857, 5201858, 5201859, 5201860, 5201861, 5201862, 5201863, 5201864, 5201865, 5201866, 5201867, 5201868, 5201869, 5201870, 5201871, 5201872, 5201873, 5201874, 5201875, 5201876, 5201877, 5201878, 5201879, 5201880, 5201881, 5201882, 5201883, 5201884, 5201885, 5201886, 5201887, 5201888, 5201889, 5201890, 5201891, 5201892, 5201893, 5201894, 5201895, 5201896, 5201897, 5201898, 5201899, 5201900, 5201901, 5201902, 5201903, 5201904, 5201905, 5201906, 5201907, 5201908, 5201909, 5201910, 5201911, 5201912, 5201913, 5201914, 5201915, 5201916, 5201917, 5201918, 5201919, 5201920, 5201921, 5201922, 5201923, 5201924, 5201925, 5201926, 5201927, 5201928, 5201929, 5201930, 5201931, 5201932, 5201933, 5201934, 5201935, 5201936, 5201937, 5201938, 5201939, 5201940, 5201941, 5201942, 5201943, 5201944, 5201945, 5201946, 5201947, 5201948, 5201949, 5201950, 5201951, 5201952, 5201953, 5201954, 5201955, 5201956, 5201957, 5201958, 5201959, 5201960, 5201961, 5201962, 5201963, 5201964, 5201965, 5201966, 5201967, 5201968, 5201969, 5201970, 5201971, 5201972, 5201973, 5201974, 5201975, 5201976, 5201977, 5201978, 5201979, 5201980, 5201981, 5201982, 5201983, 5201984, 5201985, 5201986, 5201987, 5201988, 5201989, 5201990, 5201991, 5201992, 5201993, 5201994, 5201995, 5201996, 5201997, 5201998, 5201999, 5202000, 5202001, 5202002, 5202003, 5202004, 5202005, 5202006, 5202007, 5202008, 5202009, 5202010, 5202011, 5202012, 5202013, 5202014, 5202015, 5202016, 5202017, 5202018, 5202019, 5202020, 5202021, 5202022, 5202023, 5202024, 5202025, 5202026, 5202027, 5202028, 5202029, 5202030, 5202031, 5202032, 5202033, 5202034, 5202035, 5202036, 5202037, 5202038, 5202039, 5202040, 5202041, 5202042, 5202043, 5202044, 5202045, 5202046, 5202047, 5202048, 5202049, 5202050, 5202051, 5202052, 5202053, 5202054, 5202055, 5202056, 5202057, 5202058, 5202059, 5202060, 5202061, 5202062, 5202063, 5202064, 5202065, 5202066, 5202067, 5202068, 5202069, 5202070, 5202071, 5202072, 5202073, 5202074, 5202075, 5202076, 5202077, 5202078, 5202079, 5202080, 5202081, 5202082, 5202083, 5202084, 5202085, 5202086, 5202087, 5202088, 5202089, 5202090, 5202091, 5202092, 5202093, 5202094, 5202095, 5202096, 5202097, 5202098, 5202099, 5202100, 5202101, 5202102, 5202103, 5202104, 5202105, 5202106, 5202107, 5202108, 5202109, 5202110, 5202111, 5202112, 5202113, 5202114, 5202115, 5202116, 5202117, 5202118, 5202119, 5202120, 5202121, 5202122, 5202123, 5202124, 5202125, 5202126, 5202127, 5202128, 5202129, 5202130, 5202131, 5202132, 5202133, 5202134, 5202135, 5202136, 5202137, 5202138, 5202139, 5202140, 5202141, 5202142, 5202143, 5202144, 5202145, 5202146, 5202147, 5202148, 5202149, 5202150, 5202151, 5202152, 5202153, 5202154, 5202155, 5202156, 5202157, 5202158, 5202159, 5202160, 5202161, 5202162, 5202163, 5202164, 5202165, 5202166, 5202167, 5202168, 5202169, 5202170, 5202171, 5202172, 5202173, 5202174, 5202175, 5202176, 5202177, 5202178, 5202179, 5202180, 5202181, 5202182, 5202183, 5202184, 5202185, 5202186, 5202187, 5202188, 5202189, 5202190, 5202191, 5202192, 5202193, 5202194, 5202195, 5202196, 5202197, 5202198, 5202199, 5202200, 5202201, 5202202, 5202203, 5202204, 5202205, 5202206, 5202207, 5202208, 5202209, 5202210, 5202211, 5202212, 5202213, 5202214, 5202215, 5202216, 5202217, 5202218, 5202219, 5202220, 5202221, 5202222, 5202223, 5202224, 5202225, 5202226, 5202227, 5202228, 5202229, 5202230, 5202231, 5202232, 5202233, 5202234, 5202235, 5202236, 5202237, 5202238, 5202239, 5202240, 5202241, 5202242, 5202243, 5202244, 5202245, 5202246, 5202247, 5202248, 5202249, 5202250, 5202251, 5202252, 5202253, 5202254, 5202255, 5202256, 5202257, 5202258, 5202259, 5202260, 5202261, 5202262, 5202263, 5202264, 5202265, 5202266, 5202267, 5202268, 5202269, 5202270, 5202271, 5202272, 5202273, 5202274, 5202275, 5202276, 5202277, 5202278, 5202279, 5202280, 5202281, 5202282, 5202283, 5202284, 5202285, 5202286, 5202287, 5202288, 5202289, 5202290, 5202291, 5202292, 5202293, 5202294, 5202295, 5202296, 5202297, 5202298, 5202299, 5202300, 5202301, 5202302, 5202303, 5202304, 5202305, 5202306, 5202307, 5202308, 5202309, 5202310, 5202311, 5202312, 5202313, 5202314, 5202315, 5202316, 5202317, 5202318, 5202319, 5202320, 5202321, 5202322, 5202323, 5202324, 5202325, 5202326, 5202327, 5202328, 5202329, 5202330, 5202331, 5202332, 5202333, 5202334, 5202335, 5202336, 5202337, 5202338, 5202339, 5202340, 5202341, 5202342, 5202343, 5202344, 5202345, 5202346, 5202347, 5202348, 5202349, 5202350, 5202351, 5202352, 5202353, 5202354, 5202355, 5202356, 5202357, 5202358, 5202359, 5202360, 5202361, 5202362, 5202363, 5202364, 5202365, 5202366, 5202367, 5202368, 5202369, 5202370, 5202371, 5202372, 5202373, 5202374, 5202375, 5202376, 5202377, 5202378, 5202379, 5202380, 5202381, 5202382, 5202383, 5202384, 5202385, 5202386, 5202387, 5202388, 5202389, 5202390, 5202391,						

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Sub Estación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Condiciones Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requerido	Estado Operativo	Estado Operativo Actual	Fecha Inicio
2022117507	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	256	transformadores: 256	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	•Nota: Trabajos previos asociados a Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Auto-transformador AT37 de S/E Concepción", NUP 3181.	Bajo	Actividades: S/E Concepción. Desconexión de control de la Unidad R (como reserva) de AT37, por otro reemplazo auto-transformadores. Se interviene en caja de control del banco de CCEE de 13.2 Kv y en caja asociada a la Unidad R. Condiciones: Tr. Reserva 07. 220/154kv. Conceptos, indisponible. Intervenciones en Riesgo: R. Monofásico 07. 220/154kv. Conceptos a Banca C.E. 06, 13 kv. Conceptos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Actual. Recor. Rm.	No tiene consumo afectado	ninguno	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00
2023000002	Subestación	Ejecución Extensa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1867	S/E EL TESORO	22443 22443 17906	S/E EL TESORO J11 S/E EL TESORO J12 S/E EL TESORO 320 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Barra 220 kv, Polos J11 y J12.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Requeridos: SE El Tesoro satisficir No Reconectar 5232 y en S/E Continuo. Satisficir No Reconectar 521 4 y 525.	No tiene consumo afectado	ninguno	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00
2023000930	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	408	S/E LAUTARO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos SCADA a nivel de software (integración de softwares central, se requieren permisos para intervenir el servidor SCADA de S/E Lautaro y centro control TEMUCO), con varias intervenciones durante el día de aproximadamente 3 minutos cada una, las que serán asociadas con la debida anticipación. Intervenciones antes mencionadas en necesario para la correcta ejecución de proyecto de ampliación de S/E Lautaro, NUP1130 y 2525	Riesgo bajo. Trabajos a efectuarse respetando y aplicando los procedimientos	Proyecto asociado a la ampliación de S/E Lautaro, NUP1130 y 2525	No tiene consumo afectado	ninguno	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00
2023000893	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	15	C5 S/E ANCOA C35 500KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mejora de subestaciones. -	Actividades: S/E Ancoa. Desarme y retiro estructura metálica antirresistencia y trabajo de Obras civiles para construcción de muro perimetral en subestación. - Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. - Restricciones: Con Bloqueo a la Recomend. - Instalaciones en Riesgo: Línea 500KV Entre Rios-Ancoa, C1 o Línea 500 kv Entre Rios-Ancoa, C2. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Zona. Subestación Ancoa,Delimitación de la zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado	ninguno	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00	
2023000892	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	16	C5 S/E ANCOA C54 500KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mejora de subestaciones. -	Actividades: S/E Ancoa. Desarme y retiro estructura metálica antirresistencia y trabajo de Obras civiles para construcción de muro perimetral en subestación. - Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. - Restricciones: Con Bloqueo a la Recomend. - Instalaciones en Riesgo: Línea 500KV Entre Rios-Ancoa, C1 o Línea 500 kv Entre Rios-Ancoa, C2. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Zona. Subestación Ancoa,Delimitación de la zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado	ninguno	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00	
2023000759	Subestación	Ejecución Extensa	EMBASE CONVENTO VIEJO S.A.	505	Intervención	Origen Externo	Programada	2105	S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO	24027	S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A1	Roca y poda franja verdeumbra	Sin Limitaciones	Roca vegetación y corte de árboles en franja verdeumbra por parte de terceros en línea 154kv Itahu-Tungurica y Línea Itahu-Convento Viejo, Circuito 1. Condición requerida "No reconectar 5242".	El riesgo de la labor es bajo.Condición requerida "No reconectar 5242". Debido a roca vegetación y corte de árboles en franja verdeumbra por parte de terceros en línea 154kv Itahu-Tungurica y Línea Itahu-Convento Viejo, Circuito 1. Condición requerida "No reconectar 5242".	Corte de árboles en varios vases. Roca vegetación y corte de árboles en franja verdeumbra por parte de terceros en línea 154kv Itahu-Tungurica y Línea Itahu-Convento Viejo, Circuito 1. Condición requerida "No reconectar 5242".	No tiene consumo afectado	ninguno	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00
2023000423	Subestación	Ejecución Extensa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1824	S/E CAPRICORNIO	1913 1914	BA S/E CAPRICORNIO 130KV BP BA S/E CAPRICORNIO 13.8KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento operacional Barra 130 kv y 13.8 kv.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	Sin maniobras operacionales.	No tiene consumo afectado	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00	
2023000403	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	474	S/E PULLINQUE	1384	S/E PULLINQUE B11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paflo BTL a solicitud de ENEL (sudi 02/2023), por trabajos de mantenimiento unidad N°3 de central Pullinque.	Riesgo no inherente a CSE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones. -	Desconexión de paflo BTL a solicitud de ENEL (sudi 02/2023), por trabajos de mantenimiento unidad N°3 de central Pullinque.	No tiene consumo afectado	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00	
2023000371	Subestación	Ejecución Extensa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	23807 31808 22648 22649 23651 23652 23653 23660 31804 31805	S/E LABERINTO J004 S/E LABERINTO J008 S/E LABERINTO J008 S/E LABERINTO J008 S/E LABERINTO J04 S/E LABERINTO J04 S/E LABERINTO J04 S/E LABERINTO J04 S/E LABERINTO J04 S/E LABERINTO J028	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Fibra óptica. Posible interferencia de datos hacia el Coordinador.	Se tomarán todos los recaudos para realizar el trabajo de forma segura	No tiene consumo afectado	ninguno	Operativo	Operativo	09-01-23 08:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestación
Fecha generación reporte: 30-01-2023 14:11:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Parcial, Ejecución Extensa
Total registros General: 277
Total registros Subestación: 118

	Número	Tipo	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	RDG	Sub Estación	RDG	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajos Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
	2023000136	Subestación	Ejecución Extensa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	453 455 456 460	S/E ALAMEDA CT1 S/E ALAMEDA CT2 S/E ALAMEDA BT2 S/E ALAMEDA BT1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere orden de precaución operacional de no reconectar interruptores 52B71, 52B72, 52C13, 52C72 de SE Alameda, Bloqueo de Reconexión 52B5 y 52B6 SE Rancagua, como medida de precaución ante labores de obras civiles en patio de 15kV, patio de 68kV, modificación de cámaras de control existentes y armado de estructuras en SE Alameda asociados a proyecto NUP 1211 Ampliación SE Alameda.	Riesgo del trabajo medio y controlado	Debido a que los trabajos de obras civiles son en cercanías de cámaras existentes, se requiere la precaución operacional de 52C71, 52C72, 52B71 y 52B72 de SE Alameda, Bloqueo de Reconexión 52B5 y 52B6 SE Rancagua por trabajos en patio de 68kV y 15 kV. Armado de estructuras, trabajos de obras civiles. No existen clientes frías afectados.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2023000243	Subestación	Ejecución Extensa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	318	POZO ALMONTE 110/36/13.8KV 30MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Operacional a control del transformador, Protecciones y Instrumentos.	Bajo, según matriz de rangos	No requiere maniobras operacionales	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2023000198	Subestación	Ejecución Extensa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NONGENER	2204 2205 2206 2207 2208 2297 2298	BA S/E NONGENER 13.8KV NTO1 BA S/E NONGENER 13.8KV NTO2 BA S/E NONGENER 220KV BP1 BA S/E NONGENER 220KV BP2 BA S/E NONGENER 13.8KV BA S/E NONGENER 13KV BP1 BA S/E NONGENER 13KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de S/E Nongener	Riesgo bajo ya que es trabajo preventivo semanal	S/E Nongener: Señalizar y Reconectar FVS 5211 y 5212. S/E Caceres: Señalizar y Reconectar FVS 5212 y 5213. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 5211 - 5212 - 5217 - 5217-2, S/E Barrios: Señalizar y No Reconectar 5211 - 5212 - 5217-2.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2023000104	Subestación	Ejecución Extensa	COMPAÑÍA SCM MINERA LASUMAS COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES I1 S/E CASERONES I2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Línea Matencillo - Caserones C1 y C2 - Lavado de aislación estructura N°1 a la 80.	En S/E Caserones, no SEN, en terreno durante las medidas necesarias. En S/E Jangara, no reconectar 5217.	En S/E Caserones, no reconectar 5211 y 5212. En S/E Jangara, no reconectar 5217.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117615	Subestación	Ejecución Extensa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	477	S/E TENO EMPALME	1655	S/E TENO EMPALME A1	Roca y poder franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sedi 1931 se solicita. No reconectar interruptor 52K4 en S/E Empalme. Tanto por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117563	Subestación	Ejecución Extensa	TSOF SpA	1688	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	28501 28502 28504 28505	S/E ANA MARIA I1 S/E ANA MARIA I2 S/E ANA MARIA I4 S/E ANA MARIA I5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220KV Ana María - Lagoon. Trabajos realizados por Interlink.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Ana María - Lagoon. Trabajos realizados por Interlink. Condiciones requeridas: No reconectar 5215-5216-5214-5215 en S/E Ana María.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117528	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MATENCILLO	23967 23968	S/E MATENCILLO I17 S/E MATENCILLO I18	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Instalación con riesgo: Tramo Línea Matencillo-Sarco 220KV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Riesgos del Arbo de Fases: no reconectar interruptores de Línea Matencillo-Sarco 220KV C1. --- Instalación con riesgo: Línea Matencillo-Sarco 220KV C1.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117510	Subestación	Ejecución Extensa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	582	S/E PAPOSO	23401	S/E PAPOSO IT3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52173 en S/E Paposo a solicitud de Transeltec por Fases de lavado de aislación equipos primarios 220KV patios I1, I2, I6, IT61, IT62 y marcos de barra y línea en S/E Paposo.	El riesgo es la operación del 52173 durante los trabajos de lavado de aislación equipos primarios 220KV patios I1, I2, I6, IT61, IT62 y marcos de barra y línea en S/E Paposo por parte de Transeltec.	Solicitud por requerimiento de Transeltec. SOO3 300 de Transeltec.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117506	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCIÓN	19	BC S/E CONCEPCIÓN CT7 13.2KV 20 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	•Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva del Auto-transformador ATB de SE Concepción", NUP 3761.	Bajo	Actividades: S/E Concepción. Desvinculación de control de la Unidad R (como reserva) de ATB, por obra reemplazo auto-transformadores. Se interviene en cajas de control del banco de CCE de 13.2 KV en cajas asociadas a la Unidad R. Condiciones: Tr. 220/54kV, Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: R. Matencillo 07, 220/54kV. Concepción a Banco C.C.E. I6, 13 kV. Concepción. Temperaturas de los Riesgos: Durante los trabajos, Atenciones, Atenciones, Lavado de aislación equipos primarios, marcos de línea y barra en S/E Paposo. Trabajos ejecutados por Transeltec. Condiciones requeridas: No reconectar 5213 en S/E Francisco.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117391	Subestación	Ejecución Extensa	CONEXO SOLAR	1894	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16720	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos primarios, marcos de línea y barra en S/E Paposo. Trabajos ejecutados por Transeltec. Condiciones requeridas: No reconectar 5213 en S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	No tiene consumo afectado	ninguno				09-01-23 08:00	
	2022117366	Subestación	Ejecución Extensa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	1758	S/E CACHUTAL	16446	S/E CACHUTAL I1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 5211, a solicitud de Transeltec, por trabajos de lavado de aislación	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Maneja la solicitud por Transeltec. Trabajos se suspenderán diariamente a las 18 hrs.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117340	Subestación	Ejecución Extensa	ALFA EDUCIA SARCO SpA	522	Intervención	Origen Externo	Programada	2096	S/E SARCO	23969	S/E SARCO I1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación entre estructura N°399 a 202 LT 220 kV Matencillo - Sarco. Trabajos realizados por Transeltec. Condiciones requeridas: No reconectar 5215 en S/E Sarco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación entre estructuras N°399 a 202 LT 220KV Matencillo - Sarco. Trabajos realizados por Transeltec. Condiciones requeridas: No reconectar 5215 en S/E Sarco.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
	2022117139	Subestación	Ejecución Extensa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	356	S/E EL PEÑON	15311	S/E EL PEÑON N5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajuste de protecciones y pruebas de funcionamiento de relés del 311 y del 311C. Estas modificaciones están asociadas a la puesta en servicio de la nueva S/E La Rural.	Trabajos de bajos riesgo	Los trabajos se relacionan con SOO3 2445 emitida por Sistema de Transmisión del Sur. Los estudios de ajuste de protecciones asociadas, deben ser presentados por Sistema de Transmisión del Sur.	No tiene consumo afectado	modificacion_p		09-01-23 08:00		

Número	Tipo	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Sub Estación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Asociadas	Trabajo Requerido	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecución	Fecha Inicio
2022117075	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	15312	S/E OVALLE H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajustes de protecciones y pruebas de funcionamiento de relés S/E 215 y S/E 311C. Estas modificaciones están asociadas a la puesta en servicio de la nueva S/E La Roca.	Trabajo de bajo riesgo	Los trabajos se relacionan con SOO 2442 enviada por Sistema de Transmisión del Sur. Los estudios de protecciones asociados, deben ser presentados por Sistema de Transmisión del Sur.	No tiene consumo afectado		modificación_p repoccon	ninguno	09-01-23 08:00	
2022118748	Subestación	Ejecución Extensa	PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA	1954	Intervención	Origen Externo	Programada	2079	S/E PUNTA SIERRA	23600 23601 23603 23604	S/E PUNTA SIERRA J2 S/E PUNTA SIERRA J3 S/E PUNTA SIERRA J5 S/E PUNTA SIERRA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCION DE COMISION INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223. (La inspección no considera las crucetas y escalines del circuito N°7). INSPECCION DE COMISION INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 224 a 234. (La inspección no considera las crucetas y escalinas de los circuitos N°7 y 2) Requiere de S/E Punta Sierra inhibir la recomenon automática (708 de los circuitos de 220 KV Las Palmas Punta Sierra 1 a 2.	Riesgo bajo, coordinado por Transelco	Trabajo solicitado, coordinado y ejecutado por Transelco.	No tiene consumo afectado		ninguno	09-01-23 08:00		
2022116746	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	408	S/E LAUTARO	1314	BA S/E LAUTARO 230V	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de montaje de estructura y desconector BRES-2, conectorado parte superior de desconector BRES-2 (equipo no se energiza solo queda con tension de punta lado barra 23 V) equipo queda abierto y bloqueado hasta su PES). Todos los faenas antes de cortos se realizarán bajo la metodología de trabajo a faenas con líneas energizadas.	Riesgo bajo, trabajos serán ejecutados de acuerdo con procedimientos para faenas con líneas energizadas.	Conectorado parte superior de desconector BRES-2 (equipo no se energiza solo queda con tension de punta lado barra 23 V) equipo queda abierto y bloqueado hasta su PES).	No tiene consumo afectado		ninguno	09-01-23 08:00		
2022116645	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	1359 1630	BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP1 BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Punta Colorado: A solicitud de Electrico: Realizar pruebas hipot en los pafios 121-123-125. Equipos desenergizados.	Bajo	Actividades: Pruebas de equipos, Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Punta Colorado. A solicitud de Electrico: Realizar pruebas hipot en los pafios 121-123-125. Equipos desenergizados. (Nota 1: No se contempla pruebas en equipos del pafio central 121 y 125 propiedad de Transelco). (Nota 2: Equipos de pruebas serán energizados por medio de alimentación externa diferente a los SNAA existentes de Transelco). -Nota: no se intervienen equipos en explotación. Los pafios a los cuales se intervendrá son:	No tiene consumo afectado		ninguno	09-01-23 08:00		
2022116562	Subestación	Ejecución Extensa	ENGE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	21483	S/E CENTRAL TOCOPILLA J616	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de pafio asociado a Trabajo principal de unidad U26	Dada las características del trabajo el riesgo es mínimo	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno	09-01-23 08:00		
2022116649	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2462	S/E DIEGO DE ALMAGRO HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Retorno de gas SFG al S2H y inspección fuga de gas SFG	Medio	Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder,, S/E Diego de Almagro: Retorno de gas SFG al S2H y inspección fuga de gas SFG Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Barra 110 KV, Sección 2-D, Almagro a Barra 110 KV, Sección 1-D, Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de faena: Subestación D, Almagro, Delimitar la zona de trabajo - Subestaciones: Subestación Paposo, S21, S22, S23 con bloqueo a la recomanda. Subestación Paposo, S21G1, S21G2, S20F1, S20F2 con bloqueo a la recomanda. Subestación Latackama, S/E Latackama, S212 con bloqueo a la recomanda. Subestación Francisco, S/E Francisco, S218 con bloqueo a la recomanda. Subestación Cachayari, S/E Cachayari, S21 con bloqueo a la recomanda. Subestación Paposo, S271 con bloqueo a la recomanda.	No tiene consumo afectado		ninguno	09-01-23 08:00		
2022115807	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	582	S/E PAPOSO	1631 511	BA S/E PAPOSO 220KV BP2 BA S/E PAPOSO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Paposo: Lavado de aislación equipos primarios pafio 220KV pafios 2L, 2L, 2L, JFG1, JFG2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación equipos primarios pafio 220KV pafios 2L, 2L, 2L, JFG1, JFG2.	No tiene consumo afectado		ninguno	09-01-23 08:00		

Número	Tipo	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Observatorio	Fecha Inicio
2022115569	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	619	S/E CHABARAL	539 540	BA S/E CHABARAL 138KV BA S/E CHABARAL 230V	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación en SE con instalaciones en servicio	Nivel de riesgo medio controlado	Se requiere orden de no reconectar del S2BT1 y S2CT1, además del bloqueo de reconexión de los circuitos de MT S2C1 y S2C2 en SE	No tiene consumo afectado		ninguno			09-01-23 08:00
2022115568	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	617	S/E CALDERA	535 536	BA S/E CALDERA 230V B1 BA S/E CALDERA 138KV B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación en SE con instalaciones en servicio	Nivel de riesgo medio controlado	Se requiere orden de no reconectar del S2BT1 y S2BT1, además del bloqueo de reconexión de los circuitos de MT S2E1, S2E2, S2E3 y S2E4 en SE	No tiene consumo afectado		ninguno			09-01-23 08:00
2022115575	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	642	S/E LAS ARAÑAS	2993	S/E LAS ARAÑAS E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CSE SA, según SDO Y7231 por trabajos cercanos de instalaciones de redes de MT, se requiere bloqueo de reconexión S2E1 alimentador Supergallo S/E Las Arañas, interruptor general y único alimentador del T3 de la misma S/E.	Riesgo controlado por CSE.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-01-23 08:00	
2022115520	Subestación	Ejecución Extensa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	17594	S/E SANTA BARBARA BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar S2BT1 en S/E Santa Barbara por trabajos electromecánicos, tendido, empampado y tendido conductor alta tensión, trabajos con camión pluma y su canalillo, maniobras de lago, trabajo manual en pino y altura, se informa que solo se tendiera conductor entre Portales 1,2 y 3-5	Riesgo bajo y controlado	PT 2022-07240 registro interno STS	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022115346	Subestación	Ejecución Extensa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15595	S/E DUQUECO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No reconectar S2B4 en S/E Duqueco por trabajos electromecánicos, tendido, empampado y tendido conductor alta tensión, trabajos con camión pluma y su canalillo, maniobras de lago, trabajo manual en pino y altura, se informa que solo se tendiera conductor entre Portales 1,2 y 5-6 en S/E Santa Barbara.	Riesgo bajo y controlado, trabajos en S/E Santa Barbara	Faenas coordinadas entre C.C. Pátzcuo y CCT Grupo M424, PT 2022-07240 registro interno STS	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022114158	Subestación	Ejecución Extensa	AJA TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	261	S/E ESPERANZA	343 344 345 346 347 348 349	S/E ESPERANZA HT S/E ESPERANZA H1 S/E ESPERANZA H3 S/E ESPERANZA B2 S/E ESPERANZA B3 S/E ESPERANZA B1 S/E ESPERANZA (CUBUN) BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de IP en relés protección paño B1(GE D60 S1), paño R2(GE D60 S1), paño H1(GE D60 S1- S2) y medidor Facturación, paño H2(GE D60 S1 S2) y medidor Facturación, paño H3(GE D60 S1 S2) y Medidor Facturación, relés de protección medidor de facturación Transformador de poder(HT600-S1 y T60-S2) y relé protección barra 110KV(HE630). Todo para agregar los relés-medidor de facturación a la red de comunicaciones de Caten.	Riesgo operación involuntaria paño a intervenir indicado. Se milja insertando Bloch de Pruebas en paño. Se presentarán intermitencias en comunicaciones durante los trabajos.	Los trabajos se realizaran en forma alternada, nunca se trabajara en dos paños a la vez ni en dos relés de protección a la vez. Para la realización de estos trabajos se requiere cambio de armarios entre Cerris Caten y Esperanza, se requiere alimentado desde Subestación Cerro Caten la Subestación Cementos Molón para asegurar la alimentación del Cliente Cementos Molón en caso de una operación no deseada. Se reiniciará la RTU debido al cambio de IP por lo que existirá intermitencia	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2023000711	Subestación	Ejecución Extensa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1936	S/E SUFUROS	2290 2291 2292 2293	BA S/E SUFUROS 220KV BP BA S/E SUFUROS 69KV BP1 BA S/E SUFUROS 69KV BP2 BA S/E SUFUROS 69KV BP3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Sulfuros	Riesgo bajo. Trabajo realizado con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Sulfuros: S2E1, S2A2, S2A7E, S2A7F2, S2A7F1, S2B7E1, S2B7F2, S2B7F1 - S/E OLAP: S2B1, S/E Domeque: S2B8, S/E New Zealand: S2B5E.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 07:30	
2023000723	Subestación	Ejecución Extensa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1857	S/E COLOSO	2057 2058	BA S/E COLOSO 220KV BP1 BA S/E COLOSO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Coloso	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Coloso: S2E1, S2A7F1, S2A7F2, S/E Coloso: S2A2, S2A7F1, S2A7F4 e S2A5 esta cerrado. S/E Coloso: S2A5, S/E O'Higgins: S2A3, S2A4.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 07:30	
2022113871	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1988	S/E VALLE DE LOS VIENTOS	tendido, e- able	otro: tendido, pable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a S/E Valle de los Vientos y equipos de patio	Riesgo controlado según procedimiento interno CSE	Se requiere orden de no reconectar S2H1, S2H1F1 y S2H1F2 en S/E Valle de los Vientos y vallatlar no reconectar S2H1 en S/E Calama Norte	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 07:00	
2023000447	Subestación	Ejecución Extensa	COMPAÑIA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	10	Desconexión	Origen Externo	Programada	207	S/E VENTANAS	12755 12756 12757 12758	S/E VENTANAS H4 S/E VENTANAS H4 S/E VENTANAS H5 S/E VENTANAS H2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de cambio de pernos de los separadores en las barras de doble conductor, a solicitud de AES CHILE. Coordinar con AG 2023000115. En S/E Ventanas requiere abierto y bloqueo de desconectores asociados a la barra 110 kV 2A y 2B, [BPH5-2A], [BPH5-2A], [BPH5-2A], [BPH5-2A], [BPH5-2B], [BPH5-2B]	Riesgo bajo, programado y controlado	Coordinar con SD 2023000115. En S/E Ventanas requiere abierto y bloqueo de desconectores asociados a la barra 110 kV 2A y 2B, [BPH5-2A], [BPH5-2A], [BPH5-2A], [BPH5-2A], [BPH5-2B], [BPH5-2B]	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 06:00	
2023000115	Subestación	Ejecución Extensa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	207	S/E VENTANAS	2404 2405	BA S/E VENTANAS 110KV BP1 BA S/E VENTANAS 110KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Cambio de pernos de los separadores en las barras de doble conductor	Se tomarán todos los recaudos para realizar el trabajo de forma segura		No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 06:00	

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Asociadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
2022021746	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	12504	S/E SAN VICENTE C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Atención de falla en línea por corte de conductor por intento de robo. No reconectar interruptores asociados a la Línea 66 kV San Vicente-Cementos Bobbio.	Bajo	Actividades: Atención falla por corte de conductor Línea 13.2 kV San Vicente-Molinos, por intento de robo de conductor. Restricciones: Línea 13.2 kV San Vicente-Molinos indisponible y Línea 66 kV San Vicente-Cementos Bobbio, con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Vicente-Cementos Bobbio (Durante la faena) o Línea 13.2 kV San Vicente-Molinos (Al término de la faena). Temporalidad de los Riesgos: Durante y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E San Vicente, no conectarse.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 00:00	
2022117440	Subestación	Ejecución Extensa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	2229	S/E LUCERO	28709	S/E LUCERO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apertura y posterior cierre del S2B2 a solicitud de CGE por maniobras de normalización de transferencia de SE Tres Esquinas y SE Lueros desde S/E Chillán, por modificación LT Chirra Chilla por parte de Transelc.	El riesgo de la faena es bajo y controlado.	SODI 111 DE CGE, REGISTRO INTERNO DE STS. No se ven afectados por el microcorte los consumos de S/E Lueros. CGE canceló previamente S2B3 en S/E Chillán.	No tiene consumo afectado		ninguno		08-01-23 20:30	
2022116786	Subestación	Ejecución Extensa	ELECTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Externo	Programada	1755	S/E CENTRAL ITATA	1954 3111	BA S/E ITATA 10.5KV B1 BA S/E ITATA 66KV B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E central Itata por trabajos programados con TRANSELEC.	Bajo riesgo, manobras ejecutadas según procedimientos.	Manobras coordinadas con CGE TRANSGRISON SA, según SODI 110.	No tiene consumo afectado		ninguno		08-01-23 06:30	
2022116792	Subestación	Ejecución Extensa	ELECTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Externo	Programada	1754	TAP OFF SANTA CLARA	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	APERTURA DEL 89B1, PARA CORTE VISUAL POR TRABAJOS COORDINADOS DE CGE TRANSGRISON CON TRANSELEC.	bajo riesgo, manobras realizadas de forma remota y en coordinación con CGE.	Manobras coordinadas con CGE según SODI 110.	No tiene consumo afectado		ninguno		08-01-23 06:30	
2022051730	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	607	S/E TINGURRICA	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Investigar y normalizar perillas de SCADA S/E Tinguirica (Curso Forzoso)	Bajo	Actividades: S/E Tinguirica: Investigación de anomalías SCADA, Verificación, validación y pruebas de comunicaciones Ethernet con puertos 220 y 154 SE Tinguirica. Se realizaron pruebas de comunicación entre S/E Tinguirica - SE A. Tinguirica (Curso Forzoso). Instalaciones en Riesgo: SCADA Tinguirica. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo- Bloques del jefe de faena: Subestación Tinguirica, delimitar Zona de Trabajo. - Se requieren las siguientes condiciones en SubEstación: Escondida: EBT 1.3 Alarma y Bloqueado. S271 alerta y a disposición. S2B1 retirado y Bloqueado. S2B3 retirado.	No tiene consumo afectado		ninguno		08-01-23 06:00	
2022008950	Subestación	Ejecución Extensa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	178	Desconexión	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	294	ESCONDIDA 220/13.8/1.9 KV N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Cables de Medida Transformador Escudada 220/13.8 KV N°1.	Riesgo Bajo. Trabajo programado bajo procedimientos respectivos.	Escondida: EBT 1.3 Alarma y Bloqueado. S271 alerta y a disposición. S2B1 retirado y Bloqueado. S2B3 retirado.	No tiene consumo afectado		ninguno		08-01-23 00:00	
2022117519	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y habilitación de armario de sistema de lectura remota de protecciones.	Bajo	Actividades: S/E Valdivia: Instalación y habilitación de armario de sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Valdivia o SLAA, C.C. Valdivia o SLAA, C.C. Valdivia. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo- Bloques del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-01-23 09:00	
2022117520	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	grupo emergencia	otros: grupo emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y habilitación de armario de sistema de lectura remota de protecciones.	Bajo	Actividades: S/E Valdivia: Instalación y habilitación de armario de sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Valdivia o SLAA, C.C. Valdivia o SLAA, C.C. Valdivia. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo- Bloques del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-01-23 09:00	
2022117653	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociados a aviso 2022117519 y 2022117520.	Bajo	Actividades: S/E Valdivia: Integración dispositivos de protecciones a sistema de lectura remota de protecciones SUB. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SCADA Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-01-23 08:00	

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	HDQ	SubEstación	RIQ	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riego	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Asociadas	Trabajo Requerido	Estado Operativo	Estado Operativo Actual	Fecha Inicio
202300346	Subestación	Ejecución Extensa	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	23276	S/E MAITENCILLO I26	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de inspección secundaria en protección S1 y S2 por cambio de ajustes asociado al ECAH por proyecto NUP 1256. Las pruebas se realizarán de manera alternada, de tal manera que siempre se encuentre protegida la línea. Se dejó el mismo ajuste en grupo alternos hasta la puesta en servicio de S2 liberatocama. Se requiere protección diferencial de línea Central Cabo Leones II - Maitencillo o bloqueada (Protección asociada a Palla 126 en S/E Maitencillo).	Riego controlado. Tareas se realizarán sobre un sistema de protección por vía de palla II en S/E Maitencillo, además se dejó la Seta de servicio diferencial de línea, con el fin de evitar una desconexión intempestiva del palla 126 a palla en extremo SE Central Cabo Leones II.	Fanias coordinadas con C.C. Escoriche y CCT-Grupo SATESA. (PT 7029 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno		07-01-23 08:00	
202300369	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	telecomunicación	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Charria. Atención normalidad por falta de FOC-PMU de S/E Charria. Instalaciones en Riego: SCADA o S.A.A. C.C. de S/E Charria. Temporalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Bloques del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-01-23 16:00	
202300087	Subestación	Ejecución Extensa	COBURN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2337	S/E INCA DE ORO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaron pruebas de señales S/TH BESS 1 y 2 en escalas PTQAS y hacia el coordinador.	Perdida momentanea de comunicación, control sobre escalas y datos del sistema de información de tiempo real. Pérdidas de datos de Escala en forma intermitente hacia el coordinador.	Se realizaron pruebas de señales S/TH BESS 1 y 2 en escalas PTQAS y hacia el coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno		06-01-23 08:00	
202211634	Subestación	Ejecución Extensa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	17594	S/E SANTA BARBARA BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar S2BT1 en S/E Santa Barbara por Trabajos electromecánicos, montaje de postes y sus accesorios, trabajos con camión grúa y su canastillo, maniobras de llaje, trabajo manual en pile y altura. Se instalarán los portales 1, 3 y 5.	Riego bajo y controlado.	PT 2022-07238 / 07239 registro interno STS	No tiene consumo afectado		ninguno		06-01-23 08:00	
2022116275	Subestación	Ejecución Extensa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15595	S/E DUQUECO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No reconectar S2B4 en S/E Duquesco. Trabajos electromecánicos, montaje de postes y sus accesorios, trabajos con camión grúa y su canastillo, maniobras de llaje, trabajo manual en pile y altura. Se instalarán los portales 1, 3 y 5.	Riego bajo y controlado, trabajos en S/E Santa Barbara	Fanias coordinadas entre C.C. Pachucho y CCT-Grupo SATESA. (PT 2022-07238 / 07239 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno		06-01-23 08:00	
2022117083	Subestación	Ejecución Extensa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1930	S/E O'HIGGINS	telecomunicación	otros: telecomunicación	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Descarga de materiales, trabajos de obras civiles e instalación de poste para dispositivos espantapájaros en palle de SE O'Higgins.	Riego bajo, trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	No requiere condiciones operacionales	No tiene consumo afectado		ninguno		05-01-23 08:00	
202300506	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2061	S/E ENTRE RIOS	23375	S/E ENTRE RIOS I9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios. Verificar y normalizar presión de gas S/E en TCB-2 fase I. Condiciones - Palla R9, Línea 220 Kv Entre Rios - Charria I, indisponible. Instalaciones en Riego: S.A.A. C.C. o S.A.A. C.A. de S/E Entre Rios. Temporalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Bloques del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		04-01-23 14:30	
202300093	Subestación	Ejecución Extensa	ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1056	S/E EL LLANO	16552	S/E EL LLANO I1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codigo Andino, desconexión de la LT 220 Kv El Llano - SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en alto conductor.	Riego de desconexión de la LT 220 Kv El Llano - SAG.	Desconexión a solicitud de Codigo Andino.	No tiene consumo afectado		ninguno		04-01-23 14:00	
2022117038	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2306	S/E ALTO JAHUEL H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Alambros en protección 25-22kV por normalización de línea de detección cierre manual.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel. Alambros en protección 25-22kV por normalización de línea de detección cierre manual. Restricciones. Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riego: S/E Alto Jahuel. Palla de 110 Kv H5 - Florida I. Temporalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riego: Bajo. Bloques del jefe de Tarea: S/E Alto Jahuel. El jefe de Tarea definirá las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		04-01-23 08:00	
2022118407	Subestación	Ejecución Extensa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1840	S/E CENTRO	33609	S/E CENTRO HT3 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos generales de ODOC para ampliación de SE Centro, Levantamientos topográficos. Corte y dibujo de enfiladura para fundaciones, excavaciones, hormigonados, carpintería general, ampliación de palle configuración de nueva NPT. Asociado a proyecto nuevo T3 SE Centro NUP 1254.	Bajo riego, trabajo en proyecto de ampliación en zonas segregadas de áreas energizadas.	Trabajos generales de ODOC para ampliación de SE Centro. Asociado a proyecto nuevo T3 SE Centro NUP 1254. No hay intervención de sistema en operación.	No tiene consumo afectado		ninguno		04-01-23 08:00	

Número	Tipo	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(1)	SubEstación	ID(2)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Actual	Fecha Inicio
202215853	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220	S/E ATACAMA 17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: Bloqueo de trip SDBF paulo 17, por trabajos de implementación de S.B.P.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Paño Transformación L07-Atacama o Barra 220kV, Sección 2- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Trip SDBF Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 15:00	
202215804	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220	S/E ATACAMA 17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE ATACAMA/ Trabajo asociado al proyecto SARRY Configuración de dirección IP - Trigger Manual a rele de protección paulo 17.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Paño Transformación L07-Atacama o Barra 220kV, Sección 2- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Armario de protecciones paulo 14 Calentador y/o verificar zona de trabajo. Subestación Atacama, Armario S.B.P. Calentador y/o verificar zona de trabajo. Subestación Atacama, Protección SDBF paulo 17.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 15:00	
202215831	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA 16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: Bloqueo de trip SDBF paulo 16, por trabajos de implementación de S.B.P.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Paño Transformación L06-Atacama o Barra 220kV, Sección 2- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Trip SDBF Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 12:00	
202215843	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA 16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE ATACAMA/ Trabajo asociado al proyecto SARRY Configuración de dirección IP - Trigger Manual a rele de protección paulo 16.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Paño Transformación L06-Atacama o Barra 220kV, Sección 2- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Armario de protecciones paulo 16 Calentador y/o verificar zona de trabajo. Subestación Atacama, Armario S.B.P. Calentador y/o verificar zona de trabajo. Subestación Atacama, Protección SDBF paulo 16.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 12:00	
202215830	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21212	S/E ATACAMA 14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: Bloqueo de trip SDBF paulo 14, por trabajos de implementación de S.B.P.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Paño Transformación L04-Atacama o Barra 220kV, Sección 1- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Trip SDBF Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 11:00	
202215809	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21214	S/E ATACAMA 14	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE ATACAMA/ Trabajo asociado al proyecto SARRY Configuración de dirección IP - Trigger Manual a rele de protección paulo 14.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Paño Transformación L04-Atacama o Barra 220kV, Sección 2- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Armario de protecciones paulo 14 Calentador y/o verificar zona de trabajo. Subestación Atacama, Armario S.B.P. Calentador y/o verificar zona de trabajo. Subestación Atacama, Protección SDBF paulo 14.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 11:00	
202216176	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21214	S/E ATACAMA 12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: Bloqueo de trip SDBF paulo 12, por trabajos de implementación de S.B.P.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. Barra 220 kV, Sección 1-Atacama a Paño Transformación L02- Atacama. Temperalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena. Subestación Atacama, Trip SDBF Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno		03-01-23 10:00	

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atención	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
2022208524	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	582	S/E PAPOSO	grupo_4 emergencia	otro: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de antena STABLELINE.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S.S.A.A. C.A. Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S.S.A.A. C.A. Miraga Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S.S.A.A. C.A. Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-12-22 08:00
2022209518	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_4 emergencia	otro: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraga: Implementación del Sistema Técnico de Seguridad.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S.S.A.A. C.A. Miraga Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S.S.A.A. C.A. Miraga Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-12-22 08:00
2022208517	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	582	S/E PAPOSO	grupo_4 emergencia	otro: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Paposo: Implementación del Sistema Técnico de Seguridad.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: S.S.A.A. C.A. Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-12-22 08:00
2022205578	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22701	S/E LAGUNAS (1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: NUP3404 Otra: Capas Reemplazo Interruptor 5211. Ingreso de cambio para montaje de interruptor 5211. Retenido de gas SF6 y conexiones de alta tensión a interruptor 5211.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: NUP3404 Otra: Capas Reemplazo Interruptor 5211. Ingreso de cambio para montaje de interruptor 5211. Retenido de gas SF6 y conexiones de alta tensión a interruptor 5211. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: 1.220kV: Símbolo Lagunas, C1 o 1.220kV Frontera Lagunas, C2 o Barra 2021K. Sección 2 Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al menos, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			11-12-22 08:00
2022207555	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	grupo_4 emergencia	otro: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a proyecto NUP 1213. Trabajos no constituyen PES. Trabajos asociados a cambio de CDB 2022090441.	Bajo	Actividades: SE El Laurel: Tendido, peinado y conexiones de cables de control y fuerza. Trabajos en canchales existentes y futuros. Instalación de accionador porta conductor. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS. GG. SE El Laurel. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			05-12-22 08:00
2022207863	Subestación	Ejecución Extensa	SANTA ESTER SOLAR SPA [En_Revision]	1910	Intervención	Origen Interno	Programada	2368	S/E SANTA ESTER SOLAR [En_Revision]	31537 31538 31539	S/E SANTA ESTER SOLAR E1 [En_Revision] S/E SANTA ESTER SOLAR E1E [En_Revision] S/E SANTA ESTER SOLAR E1E2[En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Santa Ester Solar. Condiciones requeridas: 52E1, BBE-1 y BBE-1-1 a disposición del jefe de Faena.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	pruebas de puesta en servicio de S/E Santa Ester Solar. Condiciones requeridas: 52E1, BBE-1 y BBE-1-1 a disposición del jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-12-22 00:00
2022207862	Subestación	Ejecución Extensa	SANTA ESTER SOLAR SPA [En_Revision]	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	33001	S/E CASTILLA E2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Castilla. Condiciones requeridas: 52E2, BBE-2 y BBE-2 a disposición del jefe de Faena.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Castilla. Condiciones requeridas: 52E2, BBE-1 y BBE-2 a disposición del jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			03-12-22 00:00
2022204637	Subestación	Ejecución Extensa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR	28590 28591	S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR 18 S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR 111	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Elctrica: S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV. Pruebas de pre-comisionamiento y comisionamiento a nuevos salidas instaladas (salidas 19 y 112) NUP 2562.	Elctrica no declara riesgo asociados a los trabajos.	Trabajos a continuación de Solicitud 2022064813, a solicitud de Elctrica, en esta actividad se requiere tener la barra B 220 kV desenergizada mediante retiro de puentes acopladores internos de Barra B 220 kV en subestación Nueva Pan de Azúcar, quedando de la siguiente forma: Sección de barra asociada a los diagramas 1 y 2 Energizada. Sección de barra asociada a los diagramas 3 y 4 Desenergizada. Además se requieren las siguientes condiciones a solicitud de Elctrica en subestación Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-22 18:00
2022095405	Subestación	Ejecución Extensa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1869	S/E ESCONDIDA	296	ESCONDIDA 220/13.6 kV 9 N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de filtración en cuba del transformador.	Riesgo alto, por fuga de aceite del transformador.	SE Escondida: Abierto 52E3. Abierto y Bloqueado BBE3.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-10-22 19:39
2020049324	Subestación	Ejecución Extensa	CDE	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rescate de controlador HT2 de SE Valle de los Vientos.	NO HAY RIESGOS MAYORES	SE Escondida: ACTUAL, NO PERMITE VISUALIZAR EL ESTADO DEL 52HT2 EN SE VALLE LOS VIENTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			02-07-20 13:36

Número	Tipo	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Atenua	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Actual	Fecha Inicio
2018053252	Subestación	Ejecución Extensa	TRANQUELEC	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación protección diferencial de barras, habilitación de las unidades de Buhla 878 asociadas a los pafios 15 y 16 de SAESA.	Verificación protección diferencial de barras, habilitación de las unidades de Buhla 878 asociadas a los pafios 15 y 16 de SAESA. Activación Verificación protección diferencial de barras, habilitación de las unidades de Buhla 878 asociadas a los pafios 15 y 16 de SAESA, método a realización de tableros de comunicación de FO que involucran los servicios de comunicación de ambas unidades. Eliminar Trabajo a solicitud de Proyecto Seccionamiento Cables Reales (S/E Itagap). Requiere SP Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 2-D, Almagro o Barra 220KV, Sección 2-D.	No tiene consumo afectado	ninguno			19-08-18 21:00		
2017050214	Subestación	Ejecución Extensa	TOTAL SUPPOWER EL PILECANO	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2003	S/E DON HECTOR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		SE Don Hector (Armario TP SDR/CT1) Normalización de pendientes del Proyecto Don Héctor - Verificación y corrección de todos en desgüches de IHM - Verificación de estado de los cables de alarmas en IHM - Revisión de desempeño de IHM. Coordinado Previamente con el CNOT. --- Telecontrol en posición local --- Instalación con riesgo: Sistema SCADA de S/E Don Héctor.	No tiene consumo afectado	ninguno			19-10-17 08:00		
2017050134	Subestación	Ejecución Parcial	COUBÓN	4	Intervención	Origen Interno	Programada	285	S/E CENTRAL LOS QUILOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		En Los Quielos se realizará instalación cable de Fibra Óptica de 12 filamentos entre sala de Telecomunicaciones y nueva sala de servidores, instalación de cableado óptico y fusión de filamentos. Se realizará también "pruebas filamentos y certificación de enlaces". Durante los trabajos habrá "Pérdida de datos SCADA Transmisión" esto por un periodo máximo de 15 minutos.	No tiene consumo afectado	ninguno			02-05-17 08:00		
27020	Subestación	Ejecución Extensa	CEMENTO BIO BIO DEL SUR	200	Intervención	Origen Interno	Programada	879	S/E CEMENTOS BIO BIO	telecomunicación	otros: telecomunicación	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones		Deshabilitación del esquema EDIAC de BP y STB de Cementos Río Bio del Sur S.A. por deficiencias técnicas de los equipos que los componen. El nuevo sistema mantendrá los niveles de engrandimiento de carga asociados a los diferentes escalones de frecuencia convenientes de acuerdo con la solicitud de habilitación autorizada según D.O. N° 5517/2006. Fecha: 15.10.2016 hasta el 30.10.2016	No tiene consumo afectado	ninguno			24-09-16 11:40		
7304	Subestación	Ejecución Extensa	PARQUE EOLICO EL ABRAYAN	1922	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1698	S/E EL ABRAYAN	1489	BA S/E EL ABRAYAN 13KV BARRA PRINCIPAL	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones		Desconexión de Transformador de SAAS debido a pérdida de aislación en mufa lado 13KV. mientras se realizan trabajos correctivos, los SAAS serán energizados mediante GE.	No tiene consumo afectado	ninguno			13-05-16 14:40		

Número	Tipos	Estado	Empresa	Nº Coordinado	Tipo Solución	Origen	Tipo Programación	RIU	Central	ISU	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
202300304	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	74	HP QUELTENUES	248	HP QUELTENUES U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de rejillas de aducción de las unidades	El riesgo es bajo ya que se tienen todas las medidas de seguridad	Unidad Fuera de servicio	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión forzada)		10-01-23 13:49	
202300229	Central Generadora	Ejecución Exitosa	MADERAS ARAUCO S.A.	2	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	227	TER VIÑALES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Falla en compra de transporte de bombas a Caldera de Poder, debido a esto, sin vapor disponible para mantener turbina en servicio	El riesgo es alto para equipos debido a no tener disponibilidad de vapor para mantener turbina en servicio	No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	DLF (Unidad desconectada con limitación forzada)		09-01-23 22:30	
202300309	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	812	TER GUACOLDA U3	Otro Tipo de Trabajo	154	Tuning de Caldera, según el programa de generación entregado por Guacolda.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	•09-01-2023 desde las 20:00 hrs a 08:00 hrs del 10-01-2023 Solicitud de Unidad generadora con servicios complementarios rechazados.	No tiene consumo afectado	ninguno	UP (Unidad con limitación de programación)		09-01-23 20:00	
202214501	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A.	431	Desconexión	Origen Interno	Programada	425	PPV DOÑA CARMEN SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento de equipos primarios de subestación Doña Carmen, trabajos incluyen mantenimiento a TH, TCU, Pararrayos, interruptores, desconectores, cables en 24 KV, transformador de poder con sus protecciones mecánicas y cambio de óleo gel. Condiciones requeridas: PPV Doña Carmen fuera de servicio.	El riesgo del trabajo es bajo.	Mantenimiento de equipos primarios de subestación Doña Carmen, trabajos incluyen mantenimiento a TH, TCU, Pararrayos, interruptores, desconectores, cables en 24 KV, transformador de poder con sus protecciones mecánicas y cambio de óleo gel. Condiciones requeridas: PPV Doña Carmen fuera de servicio.	No tiene consumo afectado	ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-01-23 20:00	
202300212	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COBURN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	157	HP BLANCO		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Por aumento importante de sedimento en caudal de la aducción de la Central Blanco y para evitar daños en el sistema de aducción (boquilla y canales) y en la unidad generadora es necesario desconectar el sistema la Central Blanco.	Por aumento importante de sedimento en caudal de la aducción de la Central Blanco y para evitar daños en el sistema de aducción (boquilla y canales) y en la unidad generadora es necesario desconectar el sistema la Central Blanco.	Por aumento importante de sedimento en caudal de la aducción de la Central Blanco y para evitar daños en el sistema de aducción (boquilla y canales) y en la unidad generadora es necesario desconectar el sistema la Central Blanco.	No tiene consumo afectado	ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		09-01-23 19:30	
202300353	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR VALLE ESCONDIDO SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Programada	1809	PPV VALLE ESCONDIDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de sensor de nivel en paño IT1 y término de obras civiles en U/E Valle Escondido. Condiciones requeridas: PPV Valle Escondido fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desconectadas.	Instalación de sensor de nivel en paño IT1 y término de obras civiles en U/E Valle Escondido. Condiciones requeridas: PPV Valle Escondido fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado	ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-01-23 18:00	
202300199	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	119	HE CIPRESSE	253	HE CIPRESSE U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cortege posicionamiento Inspector Sello R, por peligro de Tríp.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión forzada)		09-01-23 15:14	
2023000205	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A.	411	Intervención	Origen Interno	Programada	464	GEO CERRO PABELLON	2240	GEO CERRO PABELLON U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reducción de flujo geotérmico, debido a desarrollo de pruebas de pozos. La unidad bajará su generación entre 0 y 5 MW en uno o mas días del rango solicitado. La baja generación durará el tiempo que se determine en el momento debido al comportamiento que tenga el pozo durante las pruebas. Las pruebas serán durante el día. Se suspenderá el documento y se pondrá en vigencia el día siguiente de ser necesario	Riesgo bajo. Controlado por políticas internas del área	Las pruebas pueden durar uno o mas días. Se coordinará en tiempo real la factibilidad de las pruebas a fin de no afectar la seguridad del sistema eléctrico. Se emará perfil de carga con amblación	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)		09-01-23 15:00	
2023000024	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A.	411	Intervención	Origen Interno	Programada	464	GEO CERRO PABELLON	2031	GEO CERRO PABELLON U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reducción de flujo geotérmico, debido a desarrollo de pruebas de pozos. La unidad bajará su generación entre 0 y 5 MW en uno o mas días del rango solicitado. La baja generación durará el tiempo que se determine en el momento debido al comportamiento que tenga el pozo durante las pruebas. Las pruebas serán durante el día. Se suspenderá el documento y se pondrá en vigencia el día siguiente de ser necesario	Riesgo bajo. Controlado por políticas internas del área	Las pruebas pueden durar uno o mas días. Se coordinará en tiempo real la factibilidad de las pruebas a fin de no afectar la seguridad del sistema eléctrico. Se emará perfil de carga con amblación	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)		09-01-23 15:00	
2023002966	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	114	Revisión de alimentador 3 de U/E Tshamma debido a falla asociada a U. 202300055, para la ejecución de los trabajos se requiere desconexión de alimentador 1 y 2 debido a paro común. Planta limitada a 114 MW mientras duren los trabajos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Revisión de alimentador 3 de U/E Tshamma debido a falla asociada a U. 202300055, para la ejecución de los trabajos se requiere desconexión de alimentador 1 y 2 debido a paro común. Planta limitada a 114 MW mientras duren los trabajos.	No tiene consumo afectado	ninguno	UF (Unidad con limitación forzada)		09-01-23 13:24	
2023002915	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ADLA EDUCIA SARCO SpA	522	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	516	PE SARCO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	85	Revisión de conecionado de alimentador 4 en trinchera común asociada a los alimentadores que conectan a la barra 1, trabajos asociados a la falla del circuito 4 según U. 2022117340. Condiciones requeridas: disponibilidad de 85 MW para el PE Sarco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desconectadas.	Revisión de conecionado de alimentador 4 en trinchera común asociada a los alimentadores que conectan a la barra 1, trabajos asociados a la falla del circuito 4 según U. 2022117340. Condiciones requeridas: disponibilidad de 85 MW para el PE Sarco.	No tiene consumo afectado	ninguno	UF (Unidad con limitación forzada)		09-01-23 11:40	
2023002041	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD NEGRETTE SPA	1700	Intervención	Origen Interno	Programada	1667	PE NEGRETTE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Monitoreo de ruido por RCA para el proyecto PE Negrette.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Debido a evento climático se requerirá monitoreo de los aerogeneradores (1-3-4-5-6-7-8-9-10).	No tiene consumo afectado	ninguno	UP (Unidad con limitación de programación)		09-01-23 10:00	
2023002192	Central Generadora	Ejecución Exitosa	RIO TRANQUILLO S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	184	HP HORINTOS	270	HP HORINTOS U3	Otro Tipo de Trabajo	50	Debido a evento climático se requerirá monitoreo de los aerogeneradores (1-3-4-5-6-7-8-9-10).	Riesgo medio para la operación si no se realiza.	Filtros auto limpiantes por saturación debido a mala calidad del agua lo que puede producir aumento de temperatura en sistema de refrigeración y salida de servicio de la unidad generadora.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)		09-01-23 09:30	

Número	Tipos	Estado	Empresa	Nº Coordinado	Tipo Substancia	Origen	Tipo Programación	RfID	Central	ISSI	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio
2023002769	Central Generadora	Ejecución Extensa	PACIFIC HYDRO CHACAYES	214	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	216	HP CHACAYES	1655	HP CHACAYES U1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Rechazo de carga de 90 MW con Unidad 1 conectada a Ramigua, por obstrucción de riego en cámara de carga. Se necesita esta maniobra para retirar de material vegetal que está provocando diferencial de altura aguas arriba de canal de aducción, impidiendo la generación normal por altura neta.	Riesgo bajo. Maniobras se coordinarán en línea con el coordinador. Rechazo de carga de 55 MW con Unidad 1 conectada a línea Ramigua de Central Chacayes, esto por obstrucción de riego de material vegetal que está provocando diferencial de altura aguas arriba de canal de aducción, impidiendo la generación normal por altura neta.	No hay	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 09:30
2023002771	Central Generadora	Ejecución Extensa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	387	TER TOCOPILLA	1990	TER TOCOPILLA T02	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aisladores manual por alta contaminación sector.	Se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocapilla, Alertas 52 HT2, 52 CT02, 52DTT, Alertas 89 HT2-1, 89 HT2-2, 89HT2-3, BACT02, B0HT2, Servicios Auxiliares T02 Comunicados, ENCARGADO MANOBRAS: S/E Tocapilla, Operator Transmisión	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 08:52
2023002770	Central Generadora	Ejecución Extensa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	387	TER TOCOPILLA	1989	TER TOCOPILLA T01	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aisladores manual por alta contaminación n sector.	Se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	CONDICIONES REQUERIDAS: Alertas 52 HT1, 52 CT01, 52DTT, Alertas 89 HT1-1, 89 HT1-2, 89HT1-3, BACT01, B0HT1, Servicios Auxiliares T01 Comunicados, ENCARGADO MANOBRAS: S/E Tocapilla, Operator Transmisión	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 08:47
202210939	Central Generadora	Ejecución Extensa	ANDINA	407	Intervención	Origen Interno	Programada	376	TER ANDINA		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aislación de transformadores principal y auxiliares.	Sin Riesgo lavado de aisladores.	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	09-02-23 08:22
2023000416	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	123	HP ISLA	41	HP ISLA U1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Mantenimiento anillos roscantes unidad 1 de Central Isla a empresa Esmen.	Riesgo bajo, en terreno tomar las medidas necesarias.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado	ninguno	DN (Desconectada Normal)	DN (Desconectada Normal)	09-02-23 08:00
2023000324	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMPRESA ELÉCTRICA DIVISO DE ALAMARDO SPA	60	Intervención	Origen Interno	Programada	113	TER EMELDA		CENTRAL COMPLETA	Control Automático		Sin Limitaciones	Intervención por parte de un especialista al sistema Mark V y Mark VI de la Central, el cual tiene como objetivo, revisión al sistema de control, servomóviles, alarmas y constantes de control.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible en caso de requerir por el CDC.	No tiene consumo afectado	ninguno	DN (Desconectada Normal)	DN (Desconectada Normal)	09-02-23 08:00
202310943	Central Generadora	Ejecución Extensa	HORINTOS	413	Intervención	Origen Interno	Programada	395	TER HORINTOS		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de Aislación de los Transformadores principal y Auxiliar.	Sin Riesgo de Lavado de Aislación de Transformador	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	09-02-23 08:00
2022113477	Central Generadora	Ejecución Extensa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación		376	Lavado de aisladores de transformador principal	Riesgo bajo, debido a que el lavado de aisladores se realiza de forma controlada, manteniendolos limpios.	Lavado de aisladores transformador principal	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	09-02-23 08:00
2020002763	Central Generadora	Ejecución Extensa	ASOC. DE CANAL SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	193	HP FLORIDA III		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Desconexión de central Florida completa por cierre de compuertas en bocanota San Carlos, esto debido a aumento critico de turbulencia en río Maipo y con el fin de evitar daños a la infraestructura hidráulica, embalse de canal y daño a a las unidades generadoras.	Bajo riesgo, desconexión normal de unidades según procedimientos.	Maniobras coordinadas con Junta de Vigilancia del Río Maipo.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 07:30
2020002762	Central Generadora	Ejecución Extensa	ASOC. DE CANAL SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	192	HP FLORIDA II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Desconexión de central Florida 2 completa por cierre de compuertas en bocanota San Carlos, esto debido a aumento critico de turbulencia en río Maipo y con el fin de evitar daños a la infraestructura hidráulica, embalse de canal y daño a a las unidades generadoras.	Bajo riesgo, desconexión normal de unidades según procedimientos.	Trabajo coordinados con Junta Vigilancia del río Maipo.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 07:30
2020002764	Central Generadora	Ejecución Extensa	ASOC. DE CANAL SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	6	HP EL RINCON		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Desconexión de central El Rincón completa por cierre de compuertas en bocanota San Carlos, esto debido a aumento critico de turbulencia en río Maipo y con el fin de evitar daños a la infraestructura hidráulica, embalse de canal y daño a a las unidades generadoras.	Bajo riesgo, desconexión normal de unidades según procedimientos.	Maniobras coordinadas con Junta de Vigilancia del Río Maipo.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 07:09
2020002761	Central Generadora	Ejecución Extensa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	111	HP PUNTILLA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Desconexión de central Puntilla completa por cierre de compuertas en bocanota Sirena, esto debido a aumento critico de turbulencia en río Maipo y con el fin de evitar daños a la infraestructura hidráulica, embalse de canal y daño a a las unidades generadoras.	Bajo riesgo, desconexión normal de unidades según procedimientos.	Maniobras coordinadas con Junta de Vigilancia del Río Maipo.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	09-02-23 06:34
2023001949	Central Generadora	Ejecución Extensa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1864	PFV COYA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	180		Verificación de operación en condiciones nominales de CTs: circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Término de pruebas INTENSAS. «Pruebas de SCADA y PMC con simulador de Banco de Condensadores» «Pruebas validación de modelo dinámico» «Pruebas térmico» «Pruebas Prime» «Pruebas parámetros de perfil y detección» «Pruebas STC (CEN)	El riesgo será el normal de acuerdo con la etapa de comisionamiento del proyecto. Estará controlado por los especialistas a cargo del trabajo. Parque sin limitación de Potencia para pruebas y ajustes de funcionalidades de PMC y SCADA.	Durante los trabajos se realizará conexiones y desconexiones de inversores así como bajadas y subidas de Potencia Activa y Reactiva, una vez inyección máxima de 151.25 MW durante el periodo de pruebas. Porque sin limitación de Potencia para pruebas y ajustes de funcionalidades de PMC y SCADA.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puente en Servicio)	P (Prueba de Puente en Servicio)	09-02-23 00:00
2023002909	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Intervención	Origen Interno	Programada	379	TER COCHRANE	1968	TER COCHRANE U2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Realiza habilitación de control primario de frecuencia, para recepción de datos para corrección de ajustes en lógica de control Caldera en respuesta del CPF.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	OPF habilitado, AGC disponible y carga de acuerdo a programación diaria.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	09-02-23 02:00
2023003012	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	377	TER ANGAAMOS	1966	TER ANGAAMOS U2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Realiza habilitación de control primario de frecuencia, para recepción de datos para corrección de ajustes en lógica de control Caldera en respuesta del CPF.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	OPF habilitado, AGC disponible y carga de acuerdo a programación diaria.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	09-02-23 02:00

Número	Tipos	Estado	Empresa	Nº Coordinado	Tipos Solución	Origen	Tipos Programación	1000	1000	Central	1000	Unidad(es)	Tipos Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajos Requiere	Estado Operativo	Estado Ejecución	Fecha Inicio
202216993	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMEL GENERACIÓN CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	108		HP PULLINQUE	18	HP PULLINQUE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento anual	No tiene consumo afectado	ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		DF (Desconexión Forzada)		09-02-23 00:00
202002736	Central Generadora	Ejecución Extensa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA	77	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	160		HP LA CONFLUENCIA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por emergencia climática, con posibles crecidas de ríos y afluentes, se retiran bocanotas de instalaciones y a las personas.	Riesgo muy alto, por crecidas de ríos y posibles afluentes que pueden dañar la Confluencia	Riesgo de daño a instalaciones como bocanotas, sifones y reservorios. Además de líneas de HT auxiliares y fibra óptica, debido a crecidas de ríos principales y secundarios, afluentes, intersecciones.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)		08-02-23 18:36	
202002735	Central Generadora	Ejecución Extensa	HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA	42	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	162		HP LA HIGUERA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por emergencia climática, con posibles crecidas de ríos y afluentes, se retiran bocanotas de servicio y unidades de La Higuera.	Riesgo muy alto, por crecidas de ríos y posibles afluentes	Riesgo de daños en zona cordillerana, con aumento de material y derrumbes de taludes, centros, se retiran bocanotas y unidades de Central La Higuera.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)		08-02-23 18:36	
202002044	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	206		TER SAN ISIDRO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y normalización de terminales y T4 de las Bidas Pab. TG, lo que requiere la TG fuera de servicio y fin para poder realizar la intervención.	Riesgo bajo, en terreno correcto.	Se comentaría.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Programada)		08-02-23 18:00	
202002731	Central Generadora	Ejecución Extensa	COUBIN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	197		TER NEHUENCO	799	TER NEHUENCO CC3-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Falla de válvula drenaje 11H4250AA403 Domo IP	Bajo	Falla de válvula drenaje 11H4250AA403 Domo IP, esta falla impide que la Caldera y a la vez la Turbina a Vapor.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)		08-02-23 16:08	
202002733	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	393		TER ATACAMA	2013	TER ATACAMA CC2-TG1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de fuga de aceite hidráulico damper TIG, Unidad disponible para operar en ciclo combinado. Sin limitación de potencia y capacidad para prestar servicios aux. AGC.	Riesgo bajo, trabajos superpuestos en terreno.	Se comentaría.	No tiene consumo afectado	ninguno	AG (Unidad con Restricción Operativa)		08-02-23 16:00	
202216789	Central Generadora	Ejecución Extensa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Externo	Programada	328		HP ITATA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de central Itap por trabajos programados por CCE TRANSMISION CON TRANSELEC.	Bajo riesgo, desconexión normal de las unidades.	Manifiesta con CCE según SOG 110.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Programada)		08-02-23 06:30	
202216795	Central Generadora	Ejecución Extensa	ARAUCO BIOMERÍA S.A.	2	Desconexión	Origen Interno	Programada	1907		TER NUEVA ALDEA	312	TER NUEVA ALDEA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento Mayor	No tiene consumo afectado	ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		08-02-23 00:00		
202217255	Central Generadora	Ejecución Extensa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Desconexión	Origen Interno	Programada	201		TER GUACOLDA	813	TER GUACOLDA U4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromisos RCA	No tiene consumo afectado	ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		06-02-23 00:00		
202217585	Central Generadora	Ejecución Extensa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Interno	Programada	1844		TER ARAUCO MAPA [EN_REVISION]	5041	TER ARAUCO MAPA TG7 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		05-02-23 00:00		
202217584	Central Generadora	Ejecución Extensa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Interno	Programada	1844		TER ARAUCO MAPA [EN_REVISION]	5041	TER ARAUCO MAPA TG7 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		05-02-23 00:00		
202000417	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	387		TER TOCOPILLA	1996	TER TOCOPILLA U16-TG-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de tubos rotos en caldera	Reparación de tubos rotos en caldera.	Se requiere la unidad fuera de servicio para realizar los trabajos de reparación de tubos rotos en caldera.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)		04-02-23 10:45	
202217239	Central Generadora	Ejecución Extensa	AR PUELICHE SUR SPA [En_Revisión]	1883	Intervención	Origen Interno	Programada	1815		PE PUELICHE SUR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	158.9	Energización, comisionamiento y prueba de puesta en servicio de PE Pueliche Sur. Prueba considera inspección de energía de potencia según programa enviado al CEN. Condiciones requeridas: Unidad generadora PE Pueliche Sur a disposición del jefe de faena. Instalaciones permanentes en pruebas hasta que se finalicen todas las actividades y pruebas necesarias para la entrada en operación. Reemplaza a solicitud 202207865.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización, comisionamiento y prueba de puesta en servicio de PE Pueliche Sur. Prueba considera inspección de energía de potencia según programa enviado al CEN. Condiciones requeridas: Unidad generadora PE Pueliche Sur a disposición del jefe de faena. Instalaciones permanentes en pruebas hasta que se finalicen todas las actividades y pruebas necesarias para la entrada en operación. Reemplaza a solicitud 202207865.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		05-02-23 00:00	
202217278	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1864		PFV COYA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	180	Verificación de operación en condiciones normales de CTs circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Termina de pruebas INTERNAS. #Pruebas de SCADA y PMC #Puesta en servicio del Banco de Condensadores #Pruebas validación de modelo dinámico edificio térmico #Pruebas parámetros de pérdida y detección. #Pruebas STB (CEN)	El riesgo será el normal de acuerdo con la etapa de comisionamiento del proyecto. Etapa controlado por los especialistas a cargo del trabajo.	Durante los trabajos se realizarán conexiones y desconexiones de interconexión al como bajadas y volantes de Potencia Activa y Reactiva, con una inspección máxima de 18,25 MW durante el periodo de pruebas. Parque sin limitación de potencia para pruebas y pruebas de funcionalidades de PMC y SCADA.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		05-02-23 00:00	
202216573	Central Generadora	Ejecución Extensa	GEO TÉRMICA DEL NORTE S.A.	411	Intervención	Origen Interno	Programada	1717		GEO CERRO PABELLON (AMPLIACION) [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	33	Puesta en servicio y pruebas de inyección de Unidad N°3 de Geotermia Cerro Pabellón.	Nivel de riesgo bajo, de acuerdo a las normas de seguridad.	Puesta en servicio y pruebas de inyección de Unidad N°3 de Geotermia Cerro Pabellón.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		05-02-23 00:00	
202216563	Central Generadora	Ejecución Extensa	EMEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1794		PFV DOMERKO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	186	Puesta en servicio y pruebas de primera inyección Parque Fotovoltaico Domerko.	Nivel de riesgo bajo, de acuerdo a las normas de seguridad.	Puesta en servicio y pruebas de primera inyección Parque Fotovoltaico Domerko.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		05-02-23 00:00	
202214463	Central Generadora	Ejecución Extensa	HIDROENERGÍA S.A.	652	Intervención	Origen Interno	Programada	1804		HP MC3 [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	2.5	Puesta en servicio de Central MC3. Central en etapa de pruebas	Puesta en servicio de Central MC3. Central en etapa de pruebas.	Desconexión de curva Central MC3. Central en etapa de pruebas.	No tiene consumo afectado	ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		11-12-22 20:00	
202217980	Central Generadora	Ejecución Extensa	NIDOMAS SPA	514	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	168		TER MASSA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita reingresar el agua de refrigeración para alimentar red de incendios, Incendio forestal cerca de cerro de biomass	La central estará fuera de servicio hasta que se controle el incendio forestal. La central estaba generando 1.7 MW de potencia.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)		30-12-22 17:00		

Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	USG	Central	BSG	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Extensa	Fecha Inicio	
202217311	Central Generadora	Ejecución Extensa	ALTO MAIPO SPA	640	Desconexión	Origen Interno	Curso Ferozo	493	HP LAS LAIAS	2207	HP LAS LAIAS U2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Se requiere fuera de servicio la unidad para realizar mantenimientos de condición total, por variaciones anormales de presión.	Actividad con bajo riesgo, los trabajos se realizarán con la unidad fuera de servicio.	-	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		28-12-22 08:00
202217320	Central Generadora	Ejecución Extensa	ALTO MAIPO SPA	640	Desconexión	Origen Interno	Curso Ferozo	493	HP LAS LAIAS	2206	HP LAS LAIAS U1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Se requiere fuera de servicio la unidad para realizar mantenimientos de condición total, por variaciones anormales de presión.	Actividad con bajo riesgo, los trabajos se realizarán con la unidad fuera de servicio.	-	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		28-12-22 08:00
202205822	Central Generadora	Ejecución Extensa	COMASA SPA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Reemplazo estructural Sistema Parillas, Mantenimiento actual turbogenerador	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento o Mayor)		04-12-22 07:00	
202207864	Central Generadora	Ejecución Extensa	SANTA ESTER SOLAR SPA [En_Revisión]	1910	Intervención	Origen Interno	Programada	1899	PPV CASTILLA [En_Revisión]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	3	Energización y pruebas de puesta en servicio de PMG Castilla. Condiciones requeridas: Unidad generadora PMG Castilla a disposición de jefe de fauna.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización y pruebas de puesta en servicio de PMG Castilla. Condiciones requeridas: Unidad generadora PMG Castilla a disposición de jefe de fauna.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		03-12-22 08:00	
2022084787	Central Generadora	Ejecución Extensa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	77	HP VOLCAN	743	HP VOLCAN U1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Mantenimiento Mayor + Retrofit. *COMENTARIO ADICIONAL: Modernización de unidad, Retiro de rotores, Retiro de discos, Retiro de rotor, Retiro de componentes turbina, Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Cambio gobernador, Cambio sistema de excitación, Cambio interruptor de campo y poder, Mantenimiento de SQA, Cambio de instrumentación y automatismo, Cambio componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento o Mayor)		28-09-22 08:00
202099531	Central Generadora	Ejecución Extensa	COBUN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	1852	PPV MACHICURA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Se solicita autorización para la primera energización y puesta en servicio de la PPV Machicura Solar (Paneles Fotovoltaicos)	Riesgo bajo, entrega de todos los protocolos en condiciones de seguridad	Se solicita autorización para la primera energización y puesta en servicio de la PPV Machicura Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		18-11-21 08:00	
202009156	Central Generadora	Ejecución Extensa	PARQUE SOLAR LOS LOROS	251	Desconexión	Origen Interno	Curso Ferozo	355	PPV LOS LOROS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Reparación de falla en ITS 14 Inversor 1 y 2	Riesgo bajo, se consideran todos los protocolos de seguridad.	Mientras dure la reparación del ITS 14 Inversor 1 y 2, el PPV Los Loros se mantendrá con una generación de hasta 44 MW de Pico.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		30-11-20 09:48
202000486	Central Generadora	Ejecución Extensa	COMASA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Mantenimiento preventivo		Sin Limitaciones	Sin Comentarios	Nivel de riesgo controlado	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento o Mayor)		02-02-20 12:00
2017043802	Central Generadora	Ejecución Extensa	TOTAL SUNPOWER EL PELICANO	NO Aplica	Intervención	Origen Interno	Programada		EL PELICANO	1927	EL PELICANO	Puesta en servicio de nueva instalación	1		Energización inicial de campo distribución de carga en 230V y alimentadores al parque solar, circuitos 1, 2, 3, 4, 5 y más servicios auxiliares. Desde el viernes 15 de Septiembre 21:30 hasta el lunes 17 de Septiembre a las 18:00hrs.	Se procederá a la energización inicial del centro de distribución de carga de 230V, para efectuar las revisiones correspondiente de los equipos de potencia, sistemas de protección, de control y de comunicación según protocolos del fabricante. La guía de maniobra para efectuar las pruebas de arranque en sistema de	No tiene consumo afectado		protocolos de pruebas	P (Prueba de Puesta en Servicio)		15-09-17 21:30	

Reporte Desconexión/Intervención Línea																						
Fecha generación reporte: 30-01-2023 14:11:04																						
Estatus: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa																						
Total registros General: 277																						
Total registros Línea: 104																						
Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2023002121	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	340	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2	535	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo		Desconexión de la línea 66 kV Loncoche - Pullinque Cto. N°2 debido a evento (incendio forestal en la zona) bajo las instalaciones entre las estructuras N°111 y N°112.	Riesgo controlado aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Desconexión de la línea 66 kV Loncoche - Pullinque Cto. N°2 debido a evento (incendio forestal en la zona) bajo las instalaciones entre las estructuras N°111 y N°112.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 19:30	
2023001962	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1670	PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV	527 528 4006 4008	PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 TAP METRENCO FFCC - LUCANCO 66KV L1 C1 LUCANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1 ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1	Roca y pódete franja servidumbre		Poda de emergencia entre las estructuras N°300 y 305 de la LT 66 kV Pitruquén - Padre las Casas N°1, sector comunidad Mahuidanche.	Riesgo bajo según procedimientos internos de CGE.	-	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 14:00	
2023001909	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1354	HORCONES - CURANILAHUE NORTE 66KV	3120 3121	HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C2 TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo		El Trabajo consiste en una Poda de emergencia.	Riesgo medio, Trabajo bajo procedimientos.	Poda de emergencia entre estructuras N°73 y 74, considera el bloqueo de reconexión automática en ambos extremos de la línea 66 kV HORCONES - CURANILAHUE NORTE circuito número 2.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 11:30	
2023000311	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Desconexión	Origen Interno	Programada	1620	TINEO - NUEVA PICHIRPULI 220 KV	3838	TINEO - NUEVA PICHIRPULI 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Atención de IF 20220044E3, trabajos coordinados con Chiquinta.		Actividades: S/E Pichirpuli: Investigar y normalizar discrepancia de polos en interruptor S212. Se realizarán mediciones eléctricas a componentes de control y tiempos de operación del interruptor. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Pichirpuli-Tineo, C2 o Polo Línea LUPR, PIC-Tineo 1	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 10:00	
2023000542	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	57	VENTANAS - TORQUEMADA 110KV	193 193	VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1	Lavado de Aislación		Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio de la LT 110 kV Ventanas - Torquemada, cto1 y 2. Se considera precaución de no reconectar.	Riesgo bajo, trabajo programado	Lavado de aislación con agua desmineralizada y con la instalación en servicio de la LT 110 kV Ventanas - Torquemada, cto1 y 2. Se considera precaución de no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 09:00	
2023001074	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	280	COCHARCAS - PARRAL 66KV	427 4230 4231 428 1207 1208 1209 4251 4252 1073	TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 TAP OFF NIQUEN - EST. 232 66KV C1 [EN_REVISION] EST. 232 - SAN GREGORIO 66KV C1 [EN_REVISION] SAN CARLOS - TAP OFF NIQUEN 66KV C1 SAN GREGORIO - ESTRUCTURA 291 66KV C1 ESTRUCTURA 291 - ESTRUCTURA 278 66KV C1 ESTRUCTURA 278 - PARRAL 66KV C1 SAN GREGORIO - EST. 232A 66KV C1 [EN_REVISION] EST. 232A - PARRAL 66KV C1 [EN_REVISION] COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1	Roca y pódete franja servidumbre		Bloquear reconexión del interruptor S285 de S/E Parral o S281 de SE Montemico, por trabajos de poda, roce y tala en la LT 66kV Montemico- Parral.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda, roce y tala.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:40	
2023001073	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	285	COCHARCAS - HUASTE 66KV	613	COCHARCAS - HUASTE 66KV C1	Roca y pódete franja servidumbre		Bloquear reconexión del interruptor S285 de S/E Cocharcas por trabajos de poda, roce y tala en la LT 66kV Cocharcas-Huaste.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda, roce y tala.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:39	
2022111724	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	1091	KAPATUR - LABERITO 220KV	2031 2032 2033 2034	EST. 28 - LABERITO 220KV C1 KAPATUR - EST. 28 220KV C1 EST. 28 - LABERITO 220KV C2 KAPATUR - EST. 28 220KV C2	Mantenimiento preventivo		Revisión eventos de atenuación en mutas línea 220KV Kapatur-Laberito. Se realizará mantenimiento a la fibra óptica dañada en la línea mediante termofusión.	Riesgo bajo, programado y controlado.	Se realizará desconexión de FO asociada a la línea 220 [kV] Kapatur Laberito por un tiempo máximo de 4 horas, para termofusión de mutas.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:30	
2022114389	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1611	RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV	3799 3800	EST. 306 - EST.1 C1 220KV C1 EST.1 C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Instalación de Peinetas y Gornos Chinos 2.0 desde la Estructura 337 a la Estructura 510.	Bajo	Actividades: Instalación de Peinetas y Gornos Chinos 2.0 desde la Estructura 337 a la Estructura 510. Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:30	
2022116790	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	34	CENTRAL ALFALFA - LOS ALMENDROS 220KV	135 136	CENTRAL ALFALFA - TAP LA ERMITA 220KV C1 TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor, se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo		Mantenimiento mayor para reemplazo de aislación.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2023001007	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	267	BAJO MELIPILLA - MANDINGA 66KV	597 595 1775 1776	TAP CHOCHALAN - MANDINGA 66KV C1 BAJO MELIPILLA - TAP CHOCHALAN 66KV C1 ESTRUCT N2 BAJO MELIPILLA - TAP CHOCHALAN 66KV C1 ESTRUCT N10 BAJO MELIPILLA - TAP CHOCHALAN 66KV C1 ESTRUCT N19	Roca y pódete franja servidumbre		Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Bloqueo de Reconexión de interruptor S282 de SE LAS ARANAS.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2023000544	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	334	LAS ARANAS - EL PEUMO 66KV	598 4580 4581 4582	LAS ARANAS - EL PEUMO 66KV C1 LAS ARANAS - EST. 3 66KV C1 [EN_REVISION] EST. 3 - EST. 14 66KV C1 [EN_REVISION] EST. 14 - EL PEUMO 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo		Avance de obras con LEE modificaciones de LTT concesión carretera de la fruta comuna de San Pedro.	Medio trabajos con LEE.	Se requiere bloqueo de reconexiones de S283 de SE Las Aranas - Trabajos asociados a NUP-3471 SDOH-237-2022	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022115145	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CPRESSES - ITAHUE 154KV	1384 1385 1386 1387	CENTRAL CPRESSES - EST 92 154KV C2 EST.162A (EL COLORADO)- ITAHUE 154KV C2 EST 92 - EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO)- EST.162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roca de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riego: Línea 154 kV Cpreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cpreses-Itahue, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 kV Cpreses-Itahue, Circuito 1 y Circuito 2.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2022114685	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUEIRA 220KV L2 C2 TAP JORQUEIRA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90 Restricciones: Subestación Maitencillo, S2111 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S2112 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2022115144	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CPRESSES - ITAHUE 154KV	1299 1300 1301 1302	CENTRAL CPRESSES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roca de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riego: Línea 154 kV Cpreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cpreses-Itahue, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 kV Cpreses-Itahue, Circuito 1 y Circuito 2.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2022114684	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUEIRA 220KV L1 C1 TAP JORQUEIRA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 90 Restricciones: Subestación Maitencillo, S2111 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S2112 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2023001034	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUELANO S.A.	401	Intervención	Origen Interno	Programada	1042	ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV	1916 1917 1918	ANGAMOS - PATIO MUFAS ANGAMOS 220KV C1 PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1 PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 - EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cruce de LT 220 Kv Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 con LT 26220 KV TEN - Los Changos entre estructuras 8 y 9. Trabajos realizados por TEN. Condiciones requeridas: No reconectar S271S 5/E Est de Bombeo Sierra Gorda N°1. No reconectar S214 5/E Angamos.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00			
2023001003	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Interno	Programada	1116	TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV	2096	TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	lavado aislación línea 220 kv Tap off El Loa El Loa, desde la torre 14 a la 23.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Condición de No reconectar el interruptor S2711 del Tap Off El Loa.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2023000901	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV [EN_REVISION]	3603	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaui, Construcción de accesos a campamento 1 de CMDIC (cruces bajo LAT Geoglifos-Lagunas 220 kV), entre las estructuras E114 a E119. TURNO A.	Bajo	Restricciones: Subestación Lagunas, S215, S216 con bloqueo a la reconexión. Subestación Geoglifos, S212, S213, S215, S216 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Geoglifos-Lagunas, C1 o L 220KV Geoglifos-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Tramo E114 - E119. Respetar en todo momento las distancias de seguridad a puntos	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2023000900	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV [EN_REVISION]	3602	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaui, Construcción de accesos a campamento 1 de CMDIC (cruces bajo LAT Geoglifos-Lagunas 220 kV), entre las estructuras E114 a E119. TURNO A.	Bajo	Restricciones: Subestación Lagunas, S215, S216 con bloqueo a la reconexión. Subestación Geoglifos, S212, S213, S215, S216 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Geoglifos-Lagunas, C1 o L 220KV Geoglifos-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Tramo E114 - E119. Respetar en todo momento las distancias de seguridad a puntos	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2023000891	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mejora de subestaciones.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoas: Desarme y retiro estructura metálica antirvándilica y trabajo de Obras Civiles para construcción de muro perimetral en subestación.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500KV Entre Rios-Ancoas, C1 o Línea 500KV Entre Rios-Ancoas, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de faena: Subestación Ancoas, Delimitación de la zona de trabajo.- Actividades: S/E Ancoas: Desarme y retiro estructura metálica antirvándilica y trabajo de Obras Civiles para construcción de muro perimetral en subestación.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2023000890	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mejora de subestaciones.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoas: Desarme y retiro estructura metálica antirvándilica y trabajo de Obras Civiles para construcción de muro perimetral en subestación.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500KV Entre Rios-Ancoas, C1 o Línea 500KV Entre Rios-Ancoas, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de faena: Subestación Ancoas, Delimitación de la zona de trabajo.- Actividades: S/E Ancoas: Desarme y retiro estructura metálica antirvándilica y trabajo de Obras Civiles para construcción de muro perimetral en subestación.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2023000886	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISION S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	380	QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV	620 4587 4588 4589 4590	QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 4587 4588 EST. 108- EST. 109 110KV C1 [EN_REVISION] 4589 EST. 109- EST. 111 110KV C1 [EN_REVISION] 4590 EST. 111- LAS ARAÑAS 110KV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles		Sin Limitaciones	Avance de obras pretendido de conductor en cercanías de LT 110 kV Quelentaro-Las Arañas, asociado a MUP-3471.	Riesgo controlado bajo procedimientos CSE Transmisión.	Se requiere bloqueo de reconexión automática del 52H1 S/E Quelentaro, por trabajos cercanos a la línea de transmisión. SODH 190-2022	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2023000818	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	702	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 11 12 14 a 15 LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 102 a 151.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 11 12 14 a 15 LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 102 a 151. Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a 19 No tiene consumo afectado Subestación Mantencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión Inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110KV Huasco- Mantencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000792	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1014	CHACAYA - MEJILLONES 110KV	1867	CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Por cruce de LT 1x110 KV Mejillones-CTM (S/E Chacaya) con LT 2x220 KV TEN - Los Chagos (entre estructuras 1A y 2), se requiere deshabilitar reconexión/ reconectar y/o precación de no reconectar en ambos extremos de la línea, para instalación de desviadores de vuelto en cable de guarda, desde Estructura N° 1 hasta marco de línea de subestación Los Chagos 220KV, Según Sedi TEN 9_2023	Riesgo bajo, TEN considera todas las medidas de seguridad para el trabajo con cruce de LTT.	S/E Mejillones: No Reconectar 52H5, No reconectar en ambos extremos (S/E Mejillones y S/E Chacaya 110 KV)	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000665	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Externo	Programada	1015	CHACAYA - MUELLE 110KV	1868	CHACAYA - MUELLE 110KV C1	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Instalación de desviadores de vuelto en LT 2x220 KV TEN - Los Chagos, con cruce de LTT.	Riesgo bajo, TEN considera todas las medidas de seguridad para el trabajo con cruce de LTT.	SE Chacaya: No Reconectar 52H2 ; SE Maule: No Reconectar 52H1	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000644	Línea	Ejecución Exitosa	HIROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Intervención	Origen Interno	Programada	119	LIRCAY - MARIPOSAS 66KV	107	LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1	Roca y podo franja servidumbre		Sin Limitaciones	Trabajos de roca y poda de franja servidumbre a LAT 66 KV Mariposas - Lircay.	Los riesgos son bajos , debido a que trabaja personal especializado. Además se deben utilizar todos los elementos de protección personal (básicos y/o adicional) estandarizados para la actividad.	Trabajos de roca y poda de franja servidumbre a LAT 66 KV Mariposas - Lircay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000507	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Trabajos solicitados por Obra Puente Industrial	Bajo	Actividades: Instalación de estructuras en variante 2A, 3A, 4A y obra civil. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Charra-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de trama: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000506	Línea	Ejecución Exitosa	HIROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Intervención	Origen Interno	Programada	102	MAULE - LIRCAY 66KV	1082	ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1	Roca y podo franja servidumbre		Sin Limitaciones	Trabajos de roca y poda de franja servidumbre a LAT 66 KV Maule - Lircay	Los riesgos son bajos , debido a que trabaja personal especializado. Además se deben utilizar todos los elementos de protección personal (básicos y/o adicional) estandarizados para la actividad.	Inicio de trabajos de roca y poda de franja servidumbre a LAT 66 KV Maule - Lircay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000369	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1164	TEN - CHANGOS 220KV	2821 2820	TEN - LOS CHANGOS 220KV C2 TEN - LOS CHANGOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Instalación de desviadores de vuelto en cable de guarda, desde E001 hasta marco de línea en subestación Los Chagos 220KV.	Riesgos asociados: acercamiento de distancia a punto energizado. Contacto a puntos energizados. Medidas de control: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados. Control en la ubicación y desplazamiento de los cordones (mensajero, y cuerdas de vido) Se utilizarán solo cuerdas aislantes para izar o descender herramientas y/o materiales. Mantener distancia de seguridad de 2,80 m para 500 KV.	Como condición operacional se requiere deshabilitar reconexión automática / no reconectar 5214, 5215, 5217 y 5218 en subestación TEN; 5211, 5212, 5214 y 5215 en subestación Los Chagos.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2023000207	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea Cochran - Encuentro Oto 1 y 2	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Cochran: No Reconectar 5215, 5214, 5215	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea																						
Fecha generación reporte: 30-01-2023 14:11:04																						
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa																						
Total registros General: 277																						
Total registros Línea: 104																						
Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2023000201	Línea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1104	NORGENER - CRUCERO 220KV	2055 2056 2057 2058 2059 2060	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener/Safalzar y Reconexión F/5 S211 y S212; S/E Crucero Safalzar y Reconexión F/5 S212 y S213; S/E La Cruz/Safalzar y NR S211 - S212 - S21-T1 - S213; S/E Barriles Safalzar y NR S211, S212, S2H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00
2023000096	Línea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA	236	Intervención	Origen Interno	Programada	84	CHARRUA - CELULOSA PACIFICO 220KV	90 91	CHARRUA - EST 70 220KV C1 EST 70 - TAP MARIA DOLORES 220KV C1	Roca y poda franja servidumbre		Sin Limitaciones	Actividad de roca y poda en torno a la LT 220KV Charrua - Celulosa Pacifico.	Riesgo bajo, solo se realiza roca manual y mecanizado a nivel de piso.	Se solicita precaución operacional con orden de no reconectar sobre: Interruptor S2110 S/E Charrua; Interruptor S2113 S/E Celulosa Laja; Interruptor S217- S/E SF Energía; Interruptor S2112 S/E Celulosa Santa Fe; Interruptor S2113 S/E PRV.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00
2023000035	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV [EN_REVISION]	3961	HUALPEN - EST. 48A 220 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunitas, C1 o Línea 220KV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los trabajos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de fama. No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00
2022117640	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	1661	ESPERANZA - RIO ACONCAGUA 110KV	3984	E-2258 - RIO ACONCAGUA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Solicitud de Ceceo Redes para limpieza manual de aislación de L110 KV Esperanza - Rio Aconcagua circ. 1.	Instalación con riesgo: Línea de 110 KV Esperanza - Rio Aconcagua circ. 1 desconectada y restricción a la reconexión a interruptores de L110 KV Esperanza - Rio Aconcagua circ. 2. Instalación con riesgo: Línea de 110 KV Esperanza - Rio Aconcagua circ. 2. Temporalidad de los trabajos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022117551	Línea	Ejecución Exitosa	SAN JUAN S.A.	341	Intervención	Origen Externo	Programada	902	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV	1755	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Obras De Montaje de Estructuras y Tendido de Conductor de la Nueva Línea De Transmisión nueva Masterecillo -Punta Colorado 2220KV, 26500MVA y Nueva Línea Nueva Pan De Azúcar - Punta Colorado 21220 KV, 25000 MVA.	Solicitud a requerimiento de Electrician, quien deberá identificar los riesgos y las medidas para mitigarlos. Sin embargo cabe mencionar que existe un cruce de la línea en construcción y la línea de 220 KV Punta Colorado - San Juan. Por tanto LAP mantendrá derhabilitada la reconexión automática de los pafos 113 y 114 del extremo de SE Punta Colorado a el paflo 11 del extremo de San Juan.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00
2022117531	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	444	PAN DE AZÚCAR - MINERA TECK CDA 220KV	3440 3441	PAN DE AZÚCAR - TAP LIANOS BLANCOS [ESTRUCTURA N°77] 220KV C1 TAP LIANOS BLANCOS [ESTRUCTURA N°77] - MINERA TECK 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	RETIRO CADENA TESTIGO ESTRUCTURA 153	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación línea energizada, RETIRO CADENA TESTIGO ESTRUCTURA 153. Restricciones: Subestación P. Azúcar, S217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap-off Llanos Blancos, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Andacollo, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Pan de Azúcar- Andacollo, C1. Temporalidad de los trabajos: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00
2022117401	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1701	PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV	245	PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1	Mantenimiento preventivo		Sin Limitaciones	Reemplazo de postes y cruces de madera en mal estado, por postes de hormigón y cruces metálicas, en algunas estructuras con deterioro.	Trabajo de bajo riesgo. Se han realizado los análisis y tomado en cuenta todas las consideraciones necesarias para una buena segura.	Durante la desconexión, los consumos asociados a S/E El Sauce, serán alimentados desde S/E Combarbalá a través de la línea 66 KV El Sauce - Combarbalá.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022117248	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	826	EL PEÑÓN - OVALLE 110KV	268	EL PEÑÓN - OVALLE 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tratado de conductores desde estructura 63 a torre auxiliar para posterior montaje de nuevas estructuras de arranque para conexión de nueva S/E La Roca. Los trabajos serán realizados por empresa "Sistema de Transmisión del Sur".	Trabajo de bajo riesgo	Los trabajos se relacionan con la SDOI 2441 enviada por Sistema de Transmisión del Sur. Para este trabajo se debe considerar además precaución en los interruptores asociados al circuito 110 KV Ovalle II Peñón N°1 (S2H2 en S/E Ovalle y bloqueo reconexión S2H1 en S/E El Peñón).	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022117141	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1492	CERRO NEGRO - TOTORAILLO 220KV	1549	CERRO NEGRO NORTE - TOTORAILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de Línea de Transmisión 220 KV Cerro Negro Norte - Totoraillo con sistema energizado	Pérdida del suministro eléctrico entre Subestación Cerro Negro Norte (220/23 KV) y Subestación Totoraillo (220/23 KV)	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022117137	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1491	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO 220KV	1623	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de LTE 220 KV S/E Llano de Llampos - S/E Cerro Negro Norte (CNN) con sistema energizado.	Pérdida del suministro eléctrico hacia S/E Cerro Negro Norte (220/23 KV) y, por ende, a S/E Totoraillo (220/23 KV)	Trabajo rutinario.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022116845	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	153	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	1320	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar los interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Inspección exhaustiva y evaluación de las estructuras de acero cortén de la Línea 220 KV Charrua-Concepción. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022116814	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV [EN_REVISION]	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Inspección de línea por comisión en Línea 220 Guindo Lagunitas y Línea 154 KV Hualpén - Lagunitas en estructuras 16 a 19, 26 a 31, 36 a 39, 20 a 25 y 45 a 48. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Hualpén-Lagunitas, C1 o Línea 220KV Guindo-Lagunitas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022116813	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNITAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PFC - LAGUNITAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PFC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Inspección de línea por comisión en Línea 220 Guindo Lagunitas y Línea 154 KV Hualpén - Lagunitas en estructuras 16 a 19, 26 a 31, 36 a 39, 20 a 25 y 45 a 48. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Hualpén-Lagunitas, C1 o Línea 220KV Guindo-Lagunitas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022116684	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1484	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV	3480	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del S211 en S/E Tap-off Llanos Blancos a solicitud de Transelec, debido a trabajo que consiste en retirar cadena testigo estructura 153.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	
2022116623	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de Cable OPGW en tramo de línea est N°326 a N°336 sector Talinay y Posterior Retiro de Cable bypass a Nivel de piso	Bajo	Actividades: Reemplazo cable OPGW, SE REALIZARA REEMPLAZO DE CABLE FO OPGW EN LINEA Y RETIRO DE BYPASS A NIVEL DE PISO,Reemplazo de Cable OPGW en tramo de línea est N°326 a N°336 sector Talinay y Posterior Retiro de Cable bypass a Nivel de piso,Nota: no existen cruces con líneas de terrenos Restricciones: Subestación La Cebada, S212 con bloqueo a la reconexión Subestación La Cebada, S214 con bloqueo a la reconexión Inmovilizado Subestación Don Goyo, S218 con	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022116632	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 2728 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de Cable OPGW en tramo de línea est N°326 a N°336 sector Talinay y Posterior Retiro de Cable bypass a Nivel de piso	Bajo	Actividades: Reemplazo cable OPGW, SE REALIZARA REEMPLAZO DE CABLE FO OPGW EN LINEA Y RETIRO DE BYPASS A NIVEL DE PISO,Reemplazo de Cable OPGW en tramo de línea est N°326 a N°336 sector Talinay y Posterior Retiro de Cable bypass a Nivel de piso,Nota: no existen cruces con líneas de terceros Restricciones: Subestación La Cebada, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, S214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, S213 con	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116612	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3001	LAS PALMAS - ESTRUCTURA 234A (220KV C2)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCION DE CORROSION- INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223.	Bajo	Actividades: Inspección y medición de corrosión en estructura, INSPECCION DE CORROSION- INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223. (la inspección no considera las crucetas y escalines del circuito N°7). INSPECCION DE CORROSION- INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223. (la inspección no considera las crucetas y escalines de los circuitos N°1 y 2) Restricciones: Subestación La Cebada, S217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116611	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3000	LAS PALMAS - ESTRUCTURA 234A (220KV C1)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCION DE CORROSION- INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223.	Bajo	Actividades: Inspección y medición de corrosión en estructuras, INSPECCION DE CORROSION- INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223. (la inspección no considera las crucetas y escalines del circuito N°7). INSPECCION DE CORROSION- INSPECCION COMPLETA DE ESTRUCTURA DESDE 197 a 223. (la inspección no considera las crucetas y escalines de los circuitos N°1 y 2) Restricciones: Subestación Las Palmas, S217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116557	Línea	Ejecución Exitosa	SAN JUAN S.A.	341	Intervención	Origen Interno	Programada	902	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV	1755	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea 220 kv Punta Colorada - Parque edico San Juan con instalación energizada	Bajo pues se ejecuta por personal calificado y bajo estándares de seguridad	SE San Juan- interruptor S211 cuenta con reconexión automática deshabilitada SE Punta Colorada: interruptor S2113 y S2114 cuentan con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116519	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	360	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV	536	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Rozar y poder franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	Nivel de riesgo bajo, controlado.	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66KV Paine - Isla de Maipo, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor S283 de SE Paine. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116516	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1775	MALLOA NUEVA - FUENTECILLA 66 KV [En_Revisión]	4277	MALLOA NUEVA - EST. 195A 66 KV C1 [En_Revisión]	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo en puertas a tierra de estructuras en L66KV Malloa-La Fuentecilla	Riesgo del Trabajo medio controlado	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor S282 de SE Malloa y S281 de SE La Fuentecilla (STS) como medida de precaución ante estas faenas. El bloqueo de la reconexión de equipo de STS se encuentra coordinado mediante SODI inter-empresas. No considera transferencias de carga o desconexión a clientes finales	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(i)	Línea	ID(i)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022116277	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3371 3372	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500KV C2 EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 KV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 KV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116276	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	1573 1653	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 KV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 KV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116263	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022116089	Línea	Ejecución Exitosa	COMPañÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA	374	Intervención	Origen Externo	Programada	1028	POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV	1889	POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE se realizarán trabajos de Lavado de Aislación en la línea 110 KV Pozo Almonte - Cerro Colorado, MPE. No Reconectar Interruptores: SE Cerro Colorado NR 52H1, SE Pozo Almonte NR 52H3, NR 52H2.	El riesgo es bajo debido a la naturaleza del trabajo de lavado y las condiciones de No Reconectar Interruptores: SE Cerro Colorado NR 52H2, SE Pozo Almonte NR 52H3, NR 52H2.	A solicitud de ENGIE se realizarán trabajos de Lavado de Aislación en la línea 110 KV Pozo Almonte - Cerro Colorado, MPE. No Reconectar Interruptores: SE Cerro Colorado NR 52H1, SE Pozo Almonte NR 52H3, NR 52H2.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2023000034	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconeción. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Hualpen-Lagunillas, C1 o Línea 220KV Hualpen-Guinda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022115820	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MATENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MATENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MATENCILLO 220KV L2 C4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 2x220 kv Guacolda - Maitencillo Ctos 3-4.	El riesgo es bajo ya que se tomarán las medidas de mitigación correspondiente	SE Maitencillo: No Reconectar interruptores 5219 - 5210. SE Guacolda: No Reconectar interruptores 5213 - 5214.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022115826	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1661	ESPERANZA - RIO ACONCAGUA 110V	3978 4138	ESPERANZA - E 2258 110KV C2 ESPERANZA - EST. 2258 110 V C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en Cercanía al Circuito 110 KV N°2 Esperanza - Río Aconcagua por Limpieza manual de aislación en Circuito 110 KV N°1 Esperanza - Río Aconcagua.	Riesgo de operación de circuito por cercanía en los trabajos.	Previamente a una operación fortuita, el operador se contactará con el CEN para normalización de la instalación. Relacionado con SD: 2022115817.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022115817	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1661	ESPERANZA - RIO ACONCAGUA 110V	3979 4139	ESPERANZA - E 2258 110KV C1 ESPERANZA - EST. 2258 110 V C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza manual de aislación en Circuito 110 KV N°1 Esperanza - Río Aconcagua.	Sin riesgos para el sistema, circuito desconectado.	Mantenimiento Preventivo.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022115788	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MATENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA - MATENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MATENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 2x220 kv Guacolda - Maitencillo Ctos 1-2.	El riesgo es bajo ya que se tomarán las medidas de mitigación correspondiente	SE Maitencillo: No Reconectar interruptores 5215 - 5216. SE Guacolda: No Reconectar interruptores 5211 - 5212.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022115773	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 230V	1245	EL SALADO - CHANARAL 230V C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE Transmisión según SODI 240 (aviso SD 2022115568) por Lavado de aislación de S/E Chafaral.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE Transmisión según SODI 240 (aviso SD 2022115568) por Lavado de aislación de S/E Chafaral. Restricciones: Subestación Salado, No Reconectar 52E1 instalaciones en Riesgo: L 023KV El Salado-Chafaral, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022115694	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELPEUCO 110KV	3048	CUNCO - MELPEUCO 110KV C1	Roca y poda franja servidumbre		Sin Limitaciones	Roca, poda, tala menor y chipes en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melpeuco: S2H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cancos: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor S2H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00
2022115374	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1337 1338	PANGUPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 PULLINQUE - PANGUPULLI 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Trabajos coordinados con empresa STS.-	Bajo	Actividades: Roca de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 66KV Pullinque - Los Lagos, CL Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena: No hay. Observación: No reconectar interruptores asociados a la Línea.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022115295	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	176	ITAHUE - TINGUIRRICA 154KV	1285 1286	ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 TAP OFF TENO - TINGUIRRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roca de vegetación en franja de servidumbre. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 o Línea 154 kV Itahue-Tinguirrica, CL.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 y Línea 154 kV Itahue-Tinguirrica, CL.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022115294	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1350	ITAHUE - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV	3108 3109	ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C2 TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roca de vegetación en franja de servidumbre. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 o Línea 154 kV Itahue-Tinguirrica, CL.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 y Línea 154 kV Itahue-Tinguirrica, CL.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022115162	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras. Instalaciones en Riesgo: 1 500KV Ancoas-Alto jahuel, CL.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 500 kV Ancoas-Alto jahuel C1.-	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022114671	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Lavado de aislación: en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 162 a 240,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 24, 61 a 63, 148	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 162 a 240,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 24, 61 a 63, 148 Restricciones: Subestación P. Acaícar, S22 con bloqueo a la reconexión Inmovilizado Subestación P. Acaícar, S21 con bloqueo a la reconexión Inmovilizado Subestación P. Colinda, S22 con bloqueo a la reconexión Inmovilizado Subestación P. Colinda, S21 con bloqueo a la	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022114670	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1248	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 162 a 240A,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 24, 61 a 63, 148	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 162 a 240A,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 24, 61 a 63, 148 Restricciones: Subestación P. Asucar, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Asucar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorado, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorado, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022114655	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	DON HECTOR - MANTENCILLO 220KV	1796	DON HECTOR - MANTENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación tramo de estructuras N°491 a 524.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación tramo de estructuras N°491 a 524. Restricciones: Subestación Mantencillo, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Hector, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Hector, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022114654	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	DON HECTOR - MANTENCILLO 220KV	1795	DON HECTOR - MANTENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación tramo de estructuras N°491 a 524.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación tramo de estructuras N°491 a 524. Restricciones: Subestación Mantencillo, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Hector, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Hector, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	
2022114631	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	1408	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 1 a 197A	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 1 a 197A Restricciones: Subestación Los Vilos, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Ruteo:	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00	

Número	Tipos	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022114630	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	1352	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 1 a 197A	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 1 a 197A. Restricciones: Subestación Los Vilos, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 524 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 524 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado	ninguno			09-01-23 08:00	
2022111312	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA COLLAHUASI	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	3697 3698 3724 3726 3694 3695 3723 3725	LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 EST. 180 - EST. 202 220KV C2 EST. 202 - EST. 206 220KV C2 EST. 206 - COLLAHUASI 220KV C2 LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 EST. 180 - EST. 202 220KV C1 EST. 202 - EST. 206 220KV C1 EST. 206 - COLLAHUASI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION DE LINEA 220 KV LAGUNAS - COLLAHUASI CIRCUITOS N°1 Y 2.	DESCARGA ELÉCTRICA POR LAVADO DE AISLACIÓN	SE REQUIERE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DESHABILITADA EN AMBOS EXTREMOS DE LAS LINEAS A INTERVENIR. S/E LAGUNAS 523: Reconexión deshabilitada, S/E LAGUNAS 524: Reconexión deshabilitada, S/E COLLAHUASI 524L1. Reconexión deshabilitada, S/E COLLAHUASI 524L2. Reconexión deshabilitada. Los lavados de líneas se realizarán de manera alternada, un circuito a las ves.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2022115640	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPUCCO S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3047	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Roca y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roca, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Toltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con ST1 la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2022115364	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roca de vegetación en franja de servidumbre.	Bajo	Actividades: Roca de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 66KV Pullinque - Los Lagos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de faena: No hay. Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 08:00		
2023004642	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1327	ANDALICAN - HORCONES 66KV	3022 3023 3024 3025 3994 3995 3996 3997 3998 4390 4391	ANDALICAN - ESTRUCTURA 92 66KV C1 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV C1 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C1 ESTRUCTURA 141A - ESTRUCTURA 150 66KV C1 ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1 ESTRUCTURA 132D - ESTRUCTURA 140 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 132D 66KV C1 ANDALICAN - EST. 129 66KV C1 [En Revision] EST. 129 - EST. 150 66KV C1 [En Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del tramo Andalicán-Horcones N°1 por trabajos de proyecto NUP 1190 Aumento de Capacidad de Línea Tap Lota Horcones.	Riesgo controlado, trabajos con desconexión y personal calificado.	La carga de la línea será transferida a línea Andalicán-Horcones N°2 a través de barra 66 kV de S/E Horcones.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 07:00		
2023000376	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE - NUEVA CARDONES 500KV	2824 2825	CUMBRE - NUEVA CARDONES 500KV C1 CUMBRE - NUEVA CARDONES 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en ambos circuitos por contaminación normal con camión lavador desde Est 375 a 1899; Est 22 a 25 y 42, 45.	Riesgos: Acortamiento de distancia a punto energizado, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (flash-over). Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los cordones (mensajero, mangueras y cuerdas de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, seguir nivel de tensión.	Se requiere precaución operacional de no reconectar LT 2x500 VV Cumbre - Nueva Cardones en ambos extremos, se requiere la deshabilitación de la F79 de los paños K2, K3, K5, K6, en SCUM, paños K6, K5, K11, K12, en SICA, esto para realizar trabajos de lavado de aislación.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 07:00		
2023000485	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	389	REGULADORA RAPEL - LAS ARANAS 66KV	616	TAP OFF NHUE - LAS ARANAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Avance de obras modificaciones de LITT concesión carretera de la fruta comuna de San Pedro.	Bajo trabajo a realizar con desconexión programada.	Trabajos asociados a NUP 3471, SCDI 172 2022 línea actualmente se encuentra conectada en vacío.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 07:00		
2023000443	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1327	ANDALICAN - HORCONES 66KV	3027 3028 3029 3030 3031 3032	ANDALICAN - ESTRUCTURA 85 66KV C2 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV C2 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV C2 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos cercanos a la línea Andalicán-Horcones N°2 sobre línea Andalicán-Horcones N°1 de acuerdo a solicitud 2022112201.	Riesgo controlado, trabajos con desconexión y personal calificado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 5282 de S/E Andalicán y 5283 de S/E Horcones.	No tiene consumo afectado	ninguno		09-01-23 07:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea																						
Fecha generación reporte: 30-01-2023 14:11:04																						
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa																						
Total registros General: 277																						
Total registros Línea: 104																						
Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2023000258	Línea	Ejecución Exitosa	AR CERRO TIGRE SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1689	CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV	4057	CENTRAL CERRO TIGRE - EST. 9B 220KV C1	Lavado de Aislación		Lavado de aislación de estructuras de línea 220KV Cerro Tigre - Tigre. Condiciones requeridas: No reconectar S22 en S/E Tigre. No reconectar S271 en S/E Central Cerro Tigre.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de línea 220KV Cerro Tigre - Tigre. Condiciones requeridas: No reconectar S22 en S/E Tigre. No reconectar S271 en S/E Central Cerro Tigre.	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 07:00	
2023001046	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISION CHUQUICAMATA	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	990	CHUQUICAMATA - 10 100KV	1826	CHUQUICAMATA - 10 100KV C1	Lavado de Aislación		Lavado de aisladores mecanizados en torres	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condiciones Requeridas: SE 10 Abierto S2H1D - SE Chuquicamata Abierto S2H1D	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 07:00	
2023001005	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2053	CHACAYA - CRUCERO 220KV	1953	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Lavado de Aislación		Lavado aisladores a distancia	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes de acuerdo a procedimiento de trabajo	Condiciones requeridas: No reconectar SE Cruceco S216 y SE Chacaya S233	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 06:30	
2023000597	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Desconexión	Origen Externo	Programada	56	VENTANAS - QUINTERO 110KV	163	VENTANAS - QUINTERO 110KV C1	Mantenimiento preventivo		Se realizaran trabajos de cambio de pernos en separadores de barras, doble conductor, a solicitud de AES CHILE. Coordina con SD 2023000115. En S/E Ventanas, para la LT 110 KV Ventanas-Quintero, requiere apertura y bloqueo desconector [B9HS] asociado a la barra 110 KV 2B paño HS	Riesgo bajo, programado y controlado.	Se realizan trabajos de cambio de pernos en separadores de barras, doble conductor, a solicitud de AES CHILE. Coordina con SD 2023000115. En S/E Ventanas, para la LT 110 KV Ventanas-Quintero, requiere apertura y bloqueo desconector [B9HS] asociado a la barra 110 KV 2B paño HS	No tiene consumo afectado		ninguno		09-01-23 06:00	
2022115728	Línea	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISION S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1539	CHARRUA - LUCERO 66KV	1210 1211 1212 4328	CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [IN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo		A solicitud de TRANSELEC según SDN 846 por traslado de línea 66 KV Charrúa - Chiltán a nuevo trazoado E1 a E2, se solicita desconexión de tramo línea 66 KV Charrúa - Tap Santa Clara. Se realizará previamente un cambio de alimentación a las SSE Los Tilos y Tap Tres Esquinas en coordinación con las empresas involucradas las cuales quedarán tomadas desde Chiltán para luego desconectar la línea.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	Maniobra de desconexión y normalización del tramo 176KV Charrúa-Sa. Clara requiere microcorte a los consumos de SSE Tap Los Tilos y Tap Tres Esquinas (Coordinado con Copeltec) en los siguientes horarios: Microcorte por desconexión 06:30-06:33 hrs Microcorte por normalización 20:30-20:33 hrs	No tiene consumo afectado		ninguno		08-01-23 08:00	
2022117731	Línea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	84	CHARRUA - CELULOSA PACIFICO 220KV	130 90 91 1108 1109 4594 1130	TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 CHARRUA - EST. 70 220KV C1 EST. 70 - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 TAP MARIA DOLORES - EST. 137 220KV C1 EST. 137 - EST. 354 220KV C1 EST. 354 - PLANTA RIO VERGARA 220KV C1 PLANTA RIO VERGARA - CELULOSA PACIFICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Se Reemplazara PPM (Placa Peligro de Muerte) y Placa Numeración de todos los postes y estructuras pertenecientes a la LT 220 KV Charrúa - Celulosa Pacifico. Se considera el Riesgo a la Reconexión de las interrupciones: S/E Charrúa S211D, S/E Planta Laja S211; S/E S/E S217; S/E Planta Santa Fe S212 y S2 131; S/E PRV S213 y S214, S/E Planta Pacifico S212.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de control correspondiente.	Se Reemplazara PPM (Placa Peligro de Muerte) y Placa Numeración de todos los postes y estructuras pertenecientes a la LT 220 KV Charrúa - Celulosa Pacifico. Se considera el Riesgo a la Reconexión de las interrupciones: S/E Charrúa S211D, S/E Planta Laja S211; S/E S/E S217; S/E Planta Santa Fe S212 y S2 131; S/E PRV S213 y S214, S/E Planta Pacifico S212.	No tiene consumo afectado		ninguno		05-01-23 08:00	
2023000080	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISION ANODINA	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzado	927	TAP EL LLANO - SAG 220KV	28 29 30 31	TAP EL LLANO - TERMINAL DE MUFA PONIENTE 220KV C1 TERMINAL MUFA PONIENTE - TERMINAL MUFA ORIENTE 220KV C1 TERMINAL MUFA ORIENTE - MARCO DE LINEAS 220KV C1 MARCO DE LINEAS - SAG 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Desenergización de LT 220 KV Tramo El Llano - Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas que pueden dañar equipos e	Riesgo alto, por probabilidad de descargas atmosféricas que pueden dañar equipos e	Abrir ambos extremos S22 en S/E Sag S218 en S/E El Llano.	No tiene consumo afectado		ninguno		04-01-23 14:00	
2022116781	Línea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	820	CENTRAL SAN PEDRO DE DALCAHUE - CHILOE 110KV	1607	SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1	Roca y poede franja servidumbre		No Reconectar Línea 110 KV Central San Pedro de Dalcahue - Chiloé por temas de roca y tal de árboles en franja de servidumbre de línea 110 KV.	Riesgo controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea 110 KV energizada	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08:30 a 17:30 hrs. PT 2022-07344, registro interno ST3. Frama coordinada con AUSA SA.	No tiene consumo afectado		ninguno		04-01-23 08:30	
2022116239	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	1573 1653	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo		S/E Alto Jahuel: Excavaciones y reforzamiento de fundaciones de desconectorador semi-pantógrafo B9K3-4 (NUP 1530).	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Excavaciones y reforzamiento de fundaciones de desconectorador semi-pantógrafo B9K3-4 (NUP 1530). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación	Riesgo: Línea de 500 KV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno		30-12-22 08:00
2022115885	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NUOVA ZALDIVAR - OGP1 220KV	2062 2063 2064	NUOVA ZALDIVAR - TORRE S214 220KV C1 TORRE V10-2 - OGP1 220KV C1 TORRE S214 - TORRE V10-2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Instalación de Portal de Protección y Canaletas de Hormigon bajo la línea entre estructuras N° 062 - 063	Riesgo bajo, el trabajo se realiza con procedimiento.	SE NUOVA ZALDIVAR: No reconectar S207S. SE OGP1: No reconectar S212.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-12-22 08:00	
2022115884	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1075	DOMEYKO - OGP1 220KV	1997 1998	DOMEYKO - TORRE V10-2 220KV C1 TORRE V10-2 - OGP1 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Instalación de Portal de Protección y Canaletas de Hormigon bajo la línea entre estructuras N° 062 - 063	Riesgo bajo el trabajo se realiza con procedimiento.	SE DOMEYKO: No reconectar S229. SE OGP1: No reconectar S212.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-12-22 08:00	
2022112934	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1162	OGP1 - EST.23 69KV	2187 2188 2192	OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 TAP OFF ESTE 6 - TAP OFF 537 69KV C1 TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Tendido Aéreo de Ferretería y Fibra Óptica por Rotación "724 OGP1" bajo Línea 69KV. Origen: 1300-ER-002. Destino: 0310-ER-500.	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones: SE Este 6: No reconectar S281. SE Hamburg: No reconectar S2871 y S2872. SE OGP1: No reconectar S281,2.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00	

Reporte Desconexión/Intervención Línea																						
Fecha generación reporte: 30-01-2023 14:11:04																						
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa																						
Total registros General: 277																						
Total registros Línea: 104																						
Número	Tipos	Estado	Empresa	M Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
2022112896	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1154	ESCONDIDA - 640 69KV	2152 4660 2158	ESCONDIDA - EST.21 69KV C1 EST.21 - EST.23 69KV C1 EST.21 - 640 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Tendido Aéreo de Ferreteria y Fibra Optica por Postación "CTO C" bajo Línea 69KV. Origen: 0640-ER-310. Destino: 0310-ER-500.	Riesgo Bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requieren las siguientes condiciones en: SE 940: No Reconectar: S28941. SE 640: No Reconectar: S28642, S28641A y S286418. SE Escondida: No reconectar: S281. SE Laguna Seca: No reconectar: S281.3.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00
2022112861	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1154	ESCONDIDA - 640 69KV	2152 4660 2158	ESCONDIDA - EST.21 69KV C1 EST.21 - EST.23 69KV C1 EST.21 - 640 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Instalación de Ferreteria y tendido Fibra Optica por Postación "Línea 69KV Escondida - 640" desde Posta #12 a 5/E 640. Origen: ER-16. Destino: 0640-ER-310.	Riesgo bajo. Trabajo programado.	Se requieren las siguientes condiciones: S/E 640: No Reconectar: S28642 y S286418. S/E Escondida: No reconectar: S281.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00
2022112899	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1156	940 - LAGUNA SECA 69KV	2167 2168 2169 2170 2155 4661 2160 2185	TAP OFF 404 - 404 69KV C1 940-TAP OFF 404 69KV C1 TAP OFF 404 - TAP OFF 405 69KV C1 TAP OFF 405 - 405 69KV C1 TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 TAP OFF PUNTA NEGRA - HAMBURGOS NORTE 69KV C1 TAP OFF 405 - LAGUNA SECA 69KV C1 940 - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Tendido Aéreo de Ferreteria y Fibra Optica por Postación "CTO C" bajo Línea 69KV. Origen: 0640-ER-310. Destino: 0310-ER-500.	Riesgo Bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requieren las siguientes condiciones en: SE 940: No Reconectar: S28941. SE 640: No Reconectar: S28642, S28641A y S286418. SE Escondida: No reconectar: S281. SE Laguna Seca: No reconectar: S281.3.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00
2022112897	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1264	640 - 940 69KV	2171 2161 2162 2163 2164 2165 2166	TAP OFF 403 - 940 69KV C1 TAP OFF 401 - TAP OFF 360 69KV C1 TAP OFF 360 - 360 69KV C1 TAP OFF 401 - 405 69KV C1 640 - TAP OFF 401 69KV C1 TAP OFF 360 - TAP OFF 403 69KV C1 TAP OFF 403 - 403 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Tendido Aéreo de Ferreteria y Fibra Optica por Postación "CTO C" bajo Línea 69KV. Origen: 0640-ER-310. Destino: 0310-ER-500.	Riesgo Bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requieren las siguientes condiciones en: SE 940: No Reconectar: S28941. SE 640: No Reconectar: S28642, S28641A y S286418. SE Escondida: No reconectar: S281. SE Laguna Seca: No reconectar: S281.3.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00
2022112857	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1157	LAGUNA SECA - 418 69KV	2172 2173 2174 2175 2176 2177	LAGUNA SECA - TAP OFF 415 69KV C1 TAP OFF 411 - TAP OFF 416 69KV C1 TAP OFF 415 - 415 69KV C1 TAP OFF 415 - TAP OFF 418 69KV C1 TAP OFF 411 - 418 69KV C1 TAP OFF 418 - 418 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Tendido Aéreo de Ferreteria y Fibra Optica por Postación "CTO R" bajo Línea 69KV. Origen: 0630-ER-205. Destino: 0310-ER-500.	Riesgo Bajo. Trabajo se realiza con procedimiento actualizado en terreno y personal calificado.	Se requieren las siguientes condiciones: SE Laguna Seca: No reconectar: S284. SE 418: No reconectar: S28634. SE 418: No reconectar: S28632. SE 415: No reconectar: S28631.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00
2022112856	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1155	ESTE 6 - HAMBURGO 69KV	2159	ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Tendido Aéreo de Ferreteria y Fibra Optica por Postación "Y24 OGP1" bajo Línea 69KV. Origen: 5300-ER-002. Destino: 0310-ER-500.	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones: SE Este 6: No reconectar: S281. SE Hamburgo: No reconectar: S2871 y S2872. SE OGP1: No reconectar: S281.2.	No tiene consumo afectado		ninguno		20-12-22 08:00
2022111233	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV [En_Revisión]	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS - EST. 162 220KV C1 [En_Revisión] EST. 163 - EST. 165 220KV C1 [En_Revisión] EST. 385 - EST. 255 220KV C1 [En_Revisión] EST. 255 - EST. 345 220KV C1 [En_Revisión] EST. 345 - PUQUIOS 220KV C1 [En_Revisión]	Obras Civiles		Sin Limitaciones	Maniobras de tapado, recomposición de plataforma, termofusado e inserción de liner de protección Caltera CTS entre la Torre T-5 a Torre A-324 y Torre B-330, que se encuentra en las Progresivas PE 104+700 al PE 2+800 de la plataforma del Pipeline	Instalación en Riesgo: Línea Lagunas Puquios de 220KV. Duración del riesgo: mientras se están realizando actividades en área de arriumbre de la línea. Nivel de riesgo bajo.	No reconectar S211 en SSEE Puquios y S2113 en SSEE Lagunas	No tiene consumo afectado		ninguno		14-12-22 08:00
2022097365	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	1091	KAPATUR - LABERINTO 220KV	2031 2032 2033 2034	EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 KAPATUR - EST. 28 220KV C1 EST. 28 - LABERINTO 220V C2 KAPATUR - EST. 28 220KV C2	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aislación de la LT 220 kV Kapatur - Laberinto, ctos 1 y 2 con la instalación en servicio. Se considera precaución de no reconectar.	Riesgo bajo, trabajo programado	Lavado de aislación de la LT 220 kV Kapatur - Laberinto, ctos 1 y 2 con la instalación en servicio. Se considera precaución de no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-11-22 06:00
2022094825	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	1091	KAPATUR - LABERINTO 220KV	2031 2032 2033 2034	EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 KAPATUR - EST. 28 220KV C1 EST. 28 - LABERINTO 220V C2 KAPATUR - EST. 28 220KV C2	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aislación de la LT 220 kV Kapatur - Laberinto, ctos 1 y 2 con la instalación en servicio. Se considera precaución de no reconectar.	Riesgo bajo, trabajo programado	Lavado de aislación de la LT 220 kV Kapatur - Laberinto, ctos 1 y 2 con la instalación en servicio. Se considera precaución de no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno		28-10-22 08:30
2022062639	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1265	ESCONDIDA - MONTURAGUI 69KV	2151 2182	ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 NEURARA - MONTURAGUI 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo		Sin Limitaciones	Trabajos de mejoramiento y confección de caminos cercanos a línea 69 kV Escondida Monturagui	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S282, S283 de S/E Escondida, S281 de S/E Escondida Norte, S281L de S/E Monturagui, S2871 de S/E Tap Off 003.	No tiene consumo afectado		ninguno		16-07-22 08:00
2018039135	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1422 1420 1429 1432	CHUSCHAMPS - CASTILLA 110KV C1 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 PUNTA TORO - CHUSCHAMPS 110KV C1	Lavado de Aislación		Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N° 484 a 615.	L 110KV Maitencillo. Cardones, C1 durante la faena	Maitencillo, S2H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno		09-07-18 07:00
2017024760	Línea	Ejecución Exitosa	AES GENER	661	Intervención	Origen Externo	Programada	934	CENTRAL SANTIAGO SOLAR - CERRO NAVIA 110KV	147 148 149	CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1	Obras Civiles		Sin Limitaciones			Trabajos en los accesos a proyecto Santiago Solar, movimiento de tierra, maquinaria y personal a nivel de piso, bajo la LT Las Vegas - Cerro Navia 2x110 kV. Entre las torres N°199 - 200 y 201 - 202. En caso de operación automática no reconectar interruptores en SE Las Vegas S2H3, S2H4 y en SE Cerro Navia S2H3, S2H4.	No tiene consumo afectado		ninguno		01-06-17 08:00

ANEXO N° 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por CGE Transmisión S.A.

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-01-2023 11:03

Finalizado

Número:

2023000144

Solicitante:

Efraín Delgado Currín

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Interno

Línea:

CHARRUA - LUCERO 66KV

Tramo:

- Tipo: secciones_tramos - CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1

Nombre : CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1

Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07

Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13

Protección : .

Interruptor : .

Consumo : .

Comentario : Extensión de microcorte debido perdida comunicación con personal local encargada de la maniobra.
- Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1

Nombre : ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1

Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07

Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13

Protección : .

Interruptor : .

Consumo : .

Comentario : .
- Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1

Nombre : ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1

Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07

Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13

Protección : .

Interruptor : .

Consumo : .

Comentario : .
- Tipo: secciones_tramos - CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION]

Nombre : CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION]

Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07

Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13

Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1
Nombre : TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - EST. 788B - LUCERO 66KV C1 [EN_REVISION]
Nombre : EST. 788B - LUCERO 66KV C1 [EN_REVISION]
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1
Nombre : ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1
Nombre : TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1
Nombre : EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 [EN_REVISION]
Nombre : TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 [EN_REVISION]

Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 [EN_REVISION]
Nombre : LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 [EN_REVISION]
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1
Nombre : LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1
Fecha Perturbacion : 09-01-2023 07:07
Fecha Normaliza : 09-01-2023 07:13
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Zona Afectada

Ñuble

Comuna

Bulnes
Pemuco
San Ignacio

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Desconectadores
-Fenómeno Eléctrico: Falla de interruptor
-Operación de los interruptores: No cierra cuando se le manda cerrar

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

- Observaciones:** Extensión de microcorte de línea 66KV Charrúa – Lucero, durante maniobras de normalización, según SD 2022115728. Afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas y Los Tilo de COPOLEC.
- Acciones Inmediatas:** Recuperación en coordinación con STS y personal en terreno.
- Hechos Sucediós:** .
- Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .
- Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. / Perd. Estm. de Potencia: 8.53 / Región : Ñuble / Clientes Afectados: 23597

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

09-01-2023 07:07

Fecha / Hora Estimada Retorno:

09-01-2023 07:13

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

09-01-2023 07:13

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 ANEXO III PROBATORIOS SODI 846.pdf (/informe_fallas/download_file/63bd6221ad651f712ef851a3/ANEXO III PROBATORIOS SODI 846.pdf)	23/01/2023 08:46:43
 IF 144_ B6 SE Charrúa_LT Charrúa-LUCERO_ 9.01.23-VF.pdf (/informe_fallas/download_file/63bd6221ad651f712ef851a3/IF 144_ B6 SE Charrúa_LT Charrúa-LUCERO_ 9.01.23-VF.pdf)	23/01/2023 08:46:43
 IF 2023000144 ANEXO I - AJUSTES DE PROTECCIONES.pdf (/informe_fallas/download_file/63bd6221ad651f712ef851a3/IF 2023000144 ANEXO I - AJUSTES DE PROTECCIONES.pdf)	23/01/2023 08:46:43

Archivo	Fecha Subida
 IF 2023000144 ANEXO II INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.pdf (/informe_fallas/download_file/63bd6221ad651f712ef851a3/IF 2023000144 ANEXO II INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.pdf)	23/01/2023 08:46:43

ANEXO N° 6
Otros antecedentes aportados por CGE Transmisión S.A.

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	09 de enero de 2023
Hora	07:06

1.2. Localización de la falla:

- 1.2.1. Nombre de Instalación donde se produjo de falla.**
1539, LT 66kV Charrúa-Lucero.
- 1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.**
Transmisión Zonal
- 1.2.3. Elemento o equipo fallado.**
1539, LT 66kV Charrúa-Lucero.

1.3. Causa origen de la falla:

A las 07:06hrs. del lunes 09 de enero de 2023, se estaba realizando microcorte a la LT 66 kV Charrúa-Lucero, por problemas de intermitencia de la comunicación SCADA presente a la hora del microcorte, no se logró cerrar de forma remota desconectador 89B1 de Tap Santa Clara, por lo cual se coordina con personal contratista presente en el terreno que realiza la maniobra en forma local.

1.4. Proposición de origen de la falla.

- I. Interna.

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Definición
Fenómeno Físico *	OPE1	Trabajo en instalaciones (Maniobras posteriores)
Elemento del Sistema Eléctrico	TX2	Conductores.
Fenómeno Eléctrico	DI21	Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
Modo	13	Opera según lo esperado

1.6. Comuna donde se originó la falla.

8410, Pemuco

1.7. Comunas afectadas por la falla.

8415, Ránquil

1.8. Reiteración.

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24 meses móviles).

4

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24 meses móviles).

0

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Falla
105 / 2020	15/01/2020	14:36	ARB2
325 / 2021	31/01/2021	17:12	OPE18
2357/2021	21/08/2021	14:11	OPE18
3038/2021	02/11/2021	12:44	ARB2

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

1.9 Datos empresa propietaria instalación operada

Razón Social: CGE Transmisión S.A.

Rut: 77.465.741-K

Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, piso 17. Las Condes. Santiago.

INSTALACIONES AFECTADAS

Subestación Primaria	Instalación (Barra Primaria)	Hora desconexión	Hora Normalización
Tres Esquinas	Barra 66kV	07:06	07:10
Los Tilos	Barra 66kV	07:06	07:10

2. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS




Figura 1; Diagrama Unilineal Simplificado de la LT Charrúa-Chillán.

3. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

4. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación /Transformador	Alimentador/ Nema	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Tres Esquinas	Barra 66kV	5,20	07:06	07:13	Consumos de COPELEC.
Los Tilos	Barra 66kV	3,33	07:06	07:13	Consumos de COPELEC.
	TOTAL (MW)	8,53			

ENS= 0,995 MWH (horario de extensión de micro corte)

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

5. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Lucero	Apertura para micro corte del interruptor 52B1 de propiedad de STS. Extensión de micro corte de línea 66KV Charrúa – Lucero, durante maniobras de normalización, según SD 2022115728. Afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas y Los Tilos, de propiedad de COPELEC.	07:06
Maniobras de recuperación de consumos		
Lucero (STS)	Cierre manual del interruptor 52B1 de propiedad de STS.	07:13

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

7.- ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	HORA	PROTECCIÓN OPERADA	TIEMPO OPERACIÓN	OBSERVACIONES
Charrúa paño B6	52B6	07:06	-	-	Sin protecciones operadas

- Ajustes de protección SE Charrúa 52B6**

INTERRUPTOR LÍNEA A CHILLÁN

Razón de TTPP = 600:1

Razón de TTCC = 400/5

RELE SEL 311C PROTECCIÓN (grupo 1) 21 / 21N, 67N, 79, 50/50N

(Ajustes para topología Normal)

Ajustes protección de distancia para fallas entre fases: Unidad Mho

Ajustes de línea

Impedancia Secuencia positiva de la línea: Z1MAG	4,33 Ω secundarios
Angulo impedancia secuencia positiva de la línea: Z1ANG	51,88°
Impedancia secuencia cero de la línea: Z0MAG	12,45 Ω secundarios
Angulo de impedancia secuencia cero de la línea, Z0ANG	71,32°
Largo de línea	56,8 Km.

Relé: SEL-311C

Alcance 1º zona	: 1,95 Ω secundarios	→ 0 ciclos
Alcance 2º zona	: 3,16 Ω secundarios	→ 20 ciclos
Alcance 3º zona	: 4,87 Ω secundarios	→ 60 ciclos
Alcance 4º zona	: OFF	→ -

Direccionalidad, zonas 1,2 y 3 hacia adelante. Zona 4 OFF.

Ajustes protección de distancia para fallas de fase a tierra: Unidad Mho

Relé: SEL-311C

Alcance 1º zona	: 1,95 Ω secundarios	→ 0 ciclos
Alcance 2º zona	: 3,16 Ω secundarios	→ 20 ciclos
Alcance 3º zona	: 4,87 Ω secundarios	→ 60 ciclos

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

Alcance 4ª zona	: OFF	→ -
-----------------	-------	-----

Direccionalidad, zonas 1,2 y 3 hacia adelante. Zona 4 OFF.

Ajustes protección de distancia para unidad Poligonal de residual:

Relé: SEL-311C

XG1	: 1,95 Ω sec	0	ciclos	RG1	: 3,9 Ω sec
XG2	: 3,16 Ω sec	20	ciclos	RG2	: 3,16 Ω sec
XG3	: 4,87 Ω sec	60	ciclos	RG3	: 9,74 Ω sec
XG4	: OFF Ω sec			RG4	: OFF Ω sec

Protección de Direccional de Sobrecorriente Residual, 67N

Relé: SEL-311C

	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	400/5	400/5
Relé	SEL 311C	SEL 311C
Pick up	-	0.75
Curva	-	U3
Lever	-	4.8

(*) Ajuste utilizado solo para la función SOTF.

Reconexión, 79

Relé: SEL-311C

Reconexiones	01
Tiempo para reconexión	10 s.
Tiempo para lockout	60 s.
Condiciones para 79RI	TRIP

FUNCIÓN INSTANTANEA

Relé: SEL-311C

Habilitada para TRIP	Instantánea de Fase	Instantánea Residual
1	20,97	-
2	-	-
3	-	7,37
4	-	-

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES

Nota: El horario en los relés corresponde al estándar UTC

52 B6 SE CHARRÚA

Correctamente no hay protecciones operadas en el 52B6 de S/E Charrúa.

6. ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO

No aplica

7. ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO

No aplica

8. CONCLUSIONES

De acuerdo con los antecedentes presentados, correctamente no hay protecciones operadas en el 52B6 de S/E Charrúa.

9. ANÁLISIS CONJUNTO

A las 07:06hrs. del lunes 09 de enero de 2023, se estaba realizando microcorte a la LT 66 kV Charrúa-Lucero, por problemas de intermitencia de la comunicación SCADA presente a la hora del microcorte, no se logró cerrar el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara, por lo cual se coordina con personal contratista presente en el terreno que realiza la maniobra en forma local.

A las 07:13 hrs. Se recupera los consumos afectados y queda normalizada la topología de la LT Charrúa-Chillán.

INFORME (s) CDEC N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero 2023
INSTALACIÓN (ES) LT CHARRÚA - LUCERO 66KV	

- I. ANEXOS I. AJUSTES DE PROTECCIONES

- II. ANEXO II. INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.

- III. ANEXO III. PROBATORIOS.

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero de 2023
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Charrúa-Lucero	

1. Ajustes de Protección en Formato Nativo (Print Out)

1.1. SE Charrúa – Paño B61. Relé Marca Schweitzer Modelo SEL-311C

Group 1
Group Settings:
RID =LT 66 KV CHARRUA-CHILLAN TID =S.E. CHARRUA
CTR = 80
CTRP = 80 PTR = 600.00 PTRS = 600.00
APP = 311C
Z1MAG = 4.33 Z1ANG = 51.88
Z0MAG = 12.45 Z0ANG = 71.32 LL = 56.80
E21P = 3 E21MG = 3 E21XG = 3
E50P = 2 E50G = 3 E50Q = N
E51P = N E51G = Y E51Q = N
E32 = AUTO EOOS = N ELOAD = N ESOTF = Y
EVOLT = N E25 = N E81 = N EFLOC = Y
ELOP = Y ECOMM = N E79 = 1 EZ1EXT = N
ECCVT = N ESV = 1 ELAT = 1 EDP = 10
EDEM = THM EADVS = N
Z1P = 1.95 Z2P = 3.16 Z3P = 4.87
50PP1 = 4.84
Z1MG = 1.95 Z2MG = 3.16 Z3MG = 4.87
XG1 = 1.95 XG2 = 3.16 XG3 = 4.87
RG1 = 3.90 RG2 = 6.32 RG3 = 9.74
50L1 = 3.70
50GZ1 = 3.70
k0M1 = 0.730 k0A1 = 26.90
Z1PD = 0.00 Z2PD = 20.00 Z3PD = 60.00
Z1GD = 0.00 Z2GD = 20.00 Z3GD = 60.00
Z1D = 0.00 Z2D = 20.00 Z3D = 60.00
50P1P = 20.97 50P2P = 6.25
67P1D = 0.00 67P2D = 15000.00
50G1P = 2.08 50G2P = 0.75 50G3P = 7.37
67G1D = 0.00 67G2D = 0.00 67G3D = 0.00
51GP = 0.75 51GC = U3 51GTD = 8.00 51GRS = N
DIR3 = F DIR4 = F
ORDER = QVI
79OI1 = 500.00
79RSD = 1500.00 79RSLD = 3000.00 79CLSD = 0.00
CLOEND = OFF 52AEND = 2.00 SOTFD = 500.00
DMTC = 15 PDEMP = OFF GDEMP = OFF QDEMP = OFF
TDURD = 25.00 CFD = 50.00 3POD = 0.00
OPO = 52 50LP = 0.25

ANEXO I
INFORME DE FALLA
AJUSTES DE PROTECCIONES

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero de 2023
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Charrúa-Lucero	

SV1PU = 10.00 SV1DO = 5.00
SELogic Group 1
SELogic Control Equations:
 $TR = 51GT + M1PT + M2PT + M3PT + Z1GT + Z2GT + Z3GT + 51GT * LOP + Z1T + Z2T + Z3T + LOP * (50P1 + 50G3)$
 $TRSOTF = M2P + Z2G + 50P1 + 50G2$
 $DTT = 0$
 $ULTR = !(52A + 50L + 50P1 + 51GT + 50G2 + Z1T + Z2T + Z3T + M1PT + M2PT + M3PT)$
 $52A = IN101$
 $CL = CC$
 $ULCL = TRIP + 52A$
 $79RI = TRIP$
 $79RIS = IN102 * !IN103$
 $79DTL = OC + SOTFT$
 $79DLS = 0$
 $79SKP = 0$
 $79STL = 0$
 $79BRS = 0$
 $79SEQ = 0$
 $79CLS = 1$
 $SET1 = 0$
 $RST1 = 0$
 $67P1TC = 1$
 $67P2TC = 1$
 $67G1TC = 32GF$
 $67G2TC = 1$
 $67G3TC = 1$
 $51GTC = 32GF$
 $SV1 = (50P2 + 50G2) * (TRIP + SV1) * !3PO$
 $OUT101 = TRIP$
 $OUT102 = 0$
 $OUT103 = CLOSE * IN102 * !IN103$
 $OUT104 = 51GT$
 $OUT105 = M1P + M2PT + M3PT + Z1G + Z2GT + Z3GT$
 $OUT106 = SG2$
 $OUT107 = 51GT$
 $OUT201 = SV1T$
 $OUT202 = 0$
 $OUT203 = 0$
 $OUT204 = 0$
 $OUT205 = 0$
 $OUT206 = 0$
 $OUT207 = 0$
 $OUT208 = 0$
 $OUT209 = 0$
 $OUT210 = 0$

ANEXO I
INFORME DE FALLA
AJUSTES DE PROTECCIONES

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero de 2023
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Charrúa-Lucero	

OUT211=0
 OUT212=0
 DP1 =52A
 DP2 =IN102 * !IN103
 DP3 =IN102
 DP4 =!IN103
 DP5 =1
 DP6 =1
 DP7 =1
 DP8 =SG2
 DP9 =0
 DP10 =0
 SS1 =!IN104
 SS2 =IN104
 SS3 =0
 SS4 =0
 SS5 =0
 SS6 =0
 ER =/TRIP + /CLOSE * 79CY + /LOP + /SOTFT
 FAULT =M1P + M2P + M3P + Z1G + Z2G + Z3G + 51G + 51P
 BSYNCH=0
 CLMON =0
 E32IV =1
 Global Settings:
 TGR = 1800.00 NFREQ = 50 PHROT = ABC
 DATE_F= MDY FP_TO = 15.00 SCROLL= 2
 LER = 60 PRE = 30 DCLOP = 130.00 DCHIP = 142.00
 IN101D= 0.00 IN102D= 0.00 IN103D= 0.00 IN104D= 0.00
 IN105D= 0.00 IN106D= 0.00
 IN201D= 0.00 IN202D= 0.00 IN203D= 0.00 IN204D= 0.00
 IN205D= 0.00 IN206D= 0.00 IN207D= 0.00 IN208D= 0.00
 EBMON = N
 EPMU = N

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero de 2023
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Charrúa-Lucero	

I. ANEXO III. INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.
INFORME DE INTERRUPCIÓN DE
SUMINISTRO
(RES EX 30989)

FECHA DEL INFORME: 10-11-2021
EMPRESA: CGE

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN	OPE1: Trabajo en Instalaciones (Maniobras posteriores).
INSTALACION_ID	Red AT
PROPIETARIO DE LA INSTALACION O EQUIPO DONDE OCURRIÓ LA FALLA	CGE Transmisión S.A
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O EQUIPO	77.465.741-K
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA	LT 66kV Charrúa-Lucero
PUNTO DE FALLA N°	Falla comunicación SCDA 89B1 Tap Santa Clara
DISPOSITIVO OPERADO	52B6 de SE Charrúa
COMUNAS AFECTADAS	8415, Ránquil
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS	1159 (clientes CGE)
FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN	09/01/2023, 07:06 HRS
FECHA Y HORA TÉRMINO INTERRUPCIÓN	09/01/2023, 07:13 HRS

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: 2023000144	FECHA DE FALLA: 09 de enero de 2023
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Charrúa-Lucero	

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

2.1 DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS

A las 07:06hrs. del lunes 09 de enero de 2023, se estaba realizando microcorte a la LT 66 kV Charrúa-Lucero, por problemas de intermitencia de la comunicación SCADA presente a la hora del microcorte, no se logró cerrar el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara, por lo cual se coordina con personal contratista presente en el terreno que realiza la maniobra en forma local.

A las 07:13 hrs. Se recupera los consumos afectados y queda normalizada la topología de la LT Charrúa-Chillán.

2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No existe manera de anticipar la ocurrencia de este hecho.

2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No hay forma de evitar la ocurrencia de este tipo de evento.

2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

NA

SD 2022115728

SOLICITUD DE DESCONEXIÓN E INTERVENCIÓN INTEREMPRESAS (SODI)

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD										N° CDEC:	
1.1 EMPRESA SOLICITANTE: TRANSELEC S.A.				1.2 EMPRESA QUE ACEPTA: CGE MAULE							
1.3 SODI N° 846		Fecha: 22-12-2022		1.4 SODI relacionada N°		Fecha:					
1.5 Solicitada por: CARLOS ALARCÓN M.				Cargo: JEFE CRO BIO BIO							
1.6 Instalación a intervenir:		Línea 66 Kv. Charrúa - Chillán DESCONEXIÓN tramo Charrúa - Tap Santa clara.									
1.7 Instalación con restricción:											
1.8 Trabajo por realizar:		En S/E Charrúa: Traslado de línea 66 kV Charrúa – Chillán a nuevo trazado E1 a E2 con desconexión Tramo Línea 66 kV Charrúa Tap Santa Clara.									
1.9 Período aproximado		Inicio				Término					
Día: Domingo		Fecha: 08-01-2023		Hora: 8:00		Día: Domingo		Fecha: 08-01-2022		Hora: 20:00	
Proceso de vigencia y cancelación de la SODI		Lugar		Nombre		Cargo		Teléfonos			
Encargado de Maniobras		CNOT Sur		Operador de Turno		Operador CNOT		2-24677370			
Ejecutor de Maniobras		S/E CHILLAN		Operador de turno		Operador CGE					
Ejecutor de Maniobras		S/E Charrúa		Operador de turno		Operador CGE					
1.11 Solicitará la vigencia y cancelación de la SODI:				Operador de Turno		Operador CNOT		2-24677370			
2. INMOVILIZACIONES / BLOQUEOS SOLICITADOS											
Aquí (x) En anexo ()											
N°	Lugar	Condiciones Requeridas						Señalización			
2.1	S/E Charrúa	Interruptor 52B6 ABIERTO y BLOQUEADO						TARJETA			
2.2	S/E Charrúa	Desconectores 89B6-1 y 89B6-2 ABIERTOS y BLOQUEADOS						TARJETA			
2.3	S/E Tap Santa Clara	Desconector 89B1 ABIERTO y BLOQUEADO						TARJETA			
2.4											
2.5											
2.6											
FIRMAS											
Nombre representante		Empresa solicitante TRANSELEC S.A. Carlos Alarcón M <i>calarcon@transelec.cl</i>				Empresa que acepta CGE MAULE Sergio Briones Bonafant		JEFE CENTRO DE OPERACION TRANSMISION			
Firma		P.O. Guillermo Jerez Cruces									
3. MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN											
Aquí () En anexo ()											
N°	Lugar	Maniobra						Señalización			
3.1		Según procedimiento de CGE									
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
3.6											
4. MANIOBRAS DE CONEXIÓN											
Aquí () En anexo ()											
N°	Lugar	Maniobra						Señalización			
4.1		Según procedimiento de CGE									
4.2											
4.3											
4.4											
4.5											
4.6											
5. VIGENCIA:		5.1 Solicitada a las:		horas del:		por el señor:					
		5.2 Quedó en vigencia a las		horas habiéndose ejecutado las maniobras de desconexión indicadas en punto 3							
		El aviso de maniobras ejecutadas la dio el señor:									
6. CANCELACIÓN:		Se dio el aviso del término de los trabajos y conformidad para normalizar la instalación									
		6.1 Solicitada a las:		horas del:		por el señor:					
		6.2 El aviso de término de trabajos lo recibió el señor:									
		6.3 La instalación quedó normalizada a la		horas, habiéndose ejecutado las maniobras de conexión indicadas en punto 4							
7. OBSERVACIONES:											